26

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

*Alinka Lépine
Carlos Roberto Gubini
H. Aguiar*

SBI-IFUSP

305M810T1577

"TEORIA ALGÉBRICA DE ESPALHAMENTO

APLICADA EM REAÇÕES COM ÍONS PESADOS"

Márcia Mayumi Obuti

Dissertação apresentada ao Instituto
de Física da Universidade de São Pau
lo para obtenção do título de Mestre
em Ciências

Orientadora: Profa. Dra. Alinka Lépine-Pizily

Data de Defesa: 18/10/1989

SÃO PAULO
1989

539.758

014t

M

e.1

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Obuti, Márcia Mayumi

Teoria algébrica de espalhamento aplicada em reações com íons pesados. São Paulo, 1989.

Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Instituto de Física. Departamento de Física Nuclear.

Área de Concentração: Física Nuclear

Orientador: Profa. Dra. Alinka Lépine Szily

Unitermos: 1.Espalhamento elástico e inelástico;
2.Reação de transferência alfa; 3.Canais acoplados;
4.Reações nucleares; 5.Teoria algébrica de espalhamento.

USP/IF/SBI - 38/89

AGRADECIMENTOS.

Recebo sinceramente agradecimentos:

ao Prof.^{Dr.} Alcides Antônio de Sá, pela orientação e apoio, bem como pelas discussões incessantemente realizadas durante o trabalho e pelo apoio constante;

ao Prof.^{Dr.} Oscar Sampaio, pela oportunidade de trabalhar no Laboratório de Física;

ao professor e amigo Dr. Carlos Roberto Appoloni, pela orientação científica durante a graduação e pelo apoio e incentivo profissional e humano, bem como pelas dificuldades encontradas no decorrer do trabalho;

ao amigo Roberto, pelas diversas consultas e colaboração em todo o tempo deste trabalho;

aos professores Dr. João Carlos Gomes e Dr. Ovídio Luiz Lima, pelas orientações e ideias;

aos amigos do Grupo de Física: José Márcio de Oliveira Jr., Roberto de Almeida, Filho, Roberto Carlos Camargo Villari, Ovídio de Almeida, Filho e Roberto de Sá, pelo apoio em todas as fases deste trabalho e pelo ajuda na coleta de dados;

ao grupo técnico do Laboratório, sob a direção do Eng.^o João de Almeida;

ao pessoal do setor de manutenção: Wilson, Paulo e Paulo, pela assistência em diversos problemas técnicos encontrados;

ao pessoal do setor de Roberto Almeida, Filho;

aos operadores do VAX: João, Cecília e Valéria, pela assistência e atenção prestadas;

ao pessoal técnico dos serviços de manutenção, eletrônica e VAX de João de Almeida, pelo apoio e atenção;

ao pessoal do Laboratório: Roberto, João, Roberto e Sérgio, pela atenção e participação em todas as fases;

ao pessoal do Laboratório de Pós-Graduação: André, Rita e João;

ao grupo de amigos, pelo apoio e incentivo durante o trabalho e nos estudos;

Aos meus pais

A todos, por ter possibilitado ao trabalho este momento com tanta dedicação e carinho.

Yosio e Dair Fumiko

AGRADECIMENTOS:

Meus sinceros agradecimentos:

à Prof^a Dr^a Alinka Lépine-Szily, pela orientação amiga e segura, bem como pelas discussões imprescindíveis à realização deste trabalho e pelo apoio constante;

ao Prof.Dr. Oscar Sala, pela oportunidade de trabalhar no Laboratório Pelletron;

ao professor e amigo Dr. Carlos Roberto Appoloni, pela orientação científica durante a graduação e pelo apoio e incentivo incondicional e constante, sem o qual dificilmente teria me tornado uma pesquisadora;

ao amigo Rubens, pelas discussões constantes e colaboração em todas as fases deste trabalho;

aos professores Dr. Luiz Carlos Gomes e Dr. Celso Luiz Lima, pelas discussões e idéias;

aos amigos do grupo: José Martins de Oliveira Jr., Rubens Lichtenthäler Filho, Antonio Carlos Camargo Villari, Otávio Portezan Filho e Wagner Sciani, pelo apoio em todas as fases deste trabalho e pela ajuda na fase de tomada de dados;

ao corpo técnico do laboratório, sob a direção do Eng^o Udo Schnitter;

ao pessoal do setor de computação: Adilson, Fábio e Paulão, pela paciência em resolver os problemas por mim encontrados;

em especial ao Prof.Dr. Roberto Vicençotto Ribas;

aos operadores do VAX: Jorge, Cecília e Wanilda, pela amizade e atenção recebida;

ao pessoal técnico das oficinas mecânicas, eletrônica e Van de Graaff, pela colaboração;

ao pessoal da Secretaria: Marina, Gina, Raquel e Sérgio, pela atenção e paciência em atender-me;

ao pessoal da Comissão de Pós-Graduação: Gláudia, Rita e Ellen;

à Wanda e ao Carlos, pela imprescindível ajuda na confecção dos alvos;

à Gina, por ter datilografado os originais deste trabalho com imensa dedicação e carinho;

ao Carlos Roberto e João Carlos, pelos desenhos caprichosos e pela paciência em atender-me;

ao grande amigo Messias, pela vontade em resolver os problemas técnicos que surgiram durante a execução desta pesquisa;

aos meus irmãos: Osmar, Nilton e Carlos, por acreditarem em mim;

minha gratidão aos amigos: Maria Lúcia, Júnior, Lorival (Coalhada), Eza, Nemi, Tânia Azov, Diná, Márcia A.R.; Valdir, Fúlvio, Silvana, Medina, Regina T., Otávio, Melayne, Nelson (ambos), Sônia, Jarbas, Michael, Carocha e Suzana B.;

minha gratidão aos amigos de Londrina: Beth e Aurazil R., Neuza H.O., Roberto Y. Maeoka e Toshiro Okada;

minha gratidão ao pessoal da I.M.M.B. e M.O.A.;

em especial ao Ivanir Luchesi, por tudo e para sempre;

ao CNPq e à CAPES, pelo apoio financeiro e,

finalmente, meus sinceros agradecimentos aos amigos, colegas e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram para que este trabalho fosse realizado.

RESUMO

Foram medidas distribuições angulares para os espalhamentos elástico e inelástico $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (2^+ , 1.37 MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (4^+ e 2^+ , 4.12 MeV e 4.24 MeV), e para as reações de transferência da partícula α $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ e.s.f., $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (2^+ , 1.63 MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (4^+ , 4.25 MeV). Estas distribuições angulares foram medidas na energia $E_{\text{CM}} = 25.2$ MeV, na região angular de $28^\circ \leq \theta_{\text{CM}} \leq 150^\circ$. As distribuições angulares apresentam oscilações e forte subida da seção de choque em ângulos traseiros. A análise dos dados experimentais foi feita utilizando a "Teoria Algébrica de Espalhamento", que permite acoplar todos os canais de reação, e resolver exatamente o sistema de equações acopladas. Foram acoplados os seis canais acima mencionados, envolvendo espalhamentos elástico e inelástico, e todos os canais de transferência- α medidos. Foi imposto que as amplitudes de acoplamento sejam proporcionais, respectivamente, à deformação coulombiana no caso do acoplamento inelástico, e à raiz quadrada dos fatores espectroscópicos no caso de acoplamento de transferência. Ajustes razoáveis foram obtidos, mostrando que, tanto os acoplamentos inelásticos como os acoplamentos de transferência são importantes para explicar o valor e a forma das seções de choque.

A B S T R A C T

The angular distribution of elastic scattering $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$, inelastic scattering $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (2^+ , 1.37 MeV) and $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ ($4^+ + 2^+$, 4.12 MeV and 4.24 MeV) and α transfer reactions $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}_{\text{gs}}$, $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (2^+ , 1.63 MeV) and $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (4^+ , 4.25 MeV) have been measured at $E_{\text{CM}} = 25.2$ MeV and $28^\circ \leq \theta_{\text{CM}} \leq 150^\circ$. The angular distributions present oscillations and strong increase in the backward angle cross section. The experimental data were analysed using the Algebraic Scattering Theory (AST). This theory allows the coupling of all reaction channels and the exact solution of the system of coupled equations. The six measured channels, including elastic, inelastic and α transfer channels were coupled in our analysis. We imposed that the coupling amplitudes are proportional respectively, to the Coulomb deformation parameter (in case of inelastic coupling) and to the square root of spectroscopic factors (in the case of transfer coupling). Both inelastic and transfer couplings were important to reproduce the form and absolute value of the cross sections.

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO	1
II. PARTE EXPERIMENTAL	4
II.1. Montagem Experimental	4
II.2. Fonte de Íons	4
II.3. Acelerador Tandem 8UD	8
II.4. Câmara de Espalhamento	12
II.5. Alvos	15
II.6. Sistema de Detecção	19
II.7. Eletrônica	26
II.8. Aquisição de Dados	28
II.9. Redução de Dados	29
II.10. Cálculo da Seção de Choque Experimental	38
II.11. Resultados Experimentais	42
III. PARTE TEÓRICA	50
III.1. Introdução	50
III.2. Formalismo Básico da Teoria Algébrica de Espalha- mento. Espalhamento Elástico, não-relativístico, de uma partícula sem spin	50
III.3. Aplicação em Colisão com Íons pesados Espalhamento Elástico	60
III.4. Problemas de Muitos Canais	62
III.4.a. Aplicação para o Caso de dois Canais de Reação Acoplados	63
III.4.b. Caso Geral de n canais acoplados	73
IV. ANÁLISE TEÓRICA E RESULTADOS	76
IV.A. Considerações Gerais	76
IV.B. Determinação do Potencial Algébrico	79
IV.B.1. Elementos Diagonais	79
IV.B.2. Elementos Não-diagonais	80
IV.C. Determinação dos Coeficientes η^{1j}	82
IV.D. Aplicação para o Sistema $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$	89
V. CONCLUSÕES	122
REFERÊNCIAS	125

I. INTRODUCAO

Os espalhamentos elástico e inelástico e reações de transferência- α , em sistema de íons pesados-leves, com estrutura $n\alpha$ ($A = n\alpha$, onde A é a massa atômica do núcleo), apresentam características bastante interessantes, como distribuições angulares oscilatórias com forte subida da seção de choque em ângulos traseiros (Br 77, Ba 80, Ge 78, Pa 80, Ba 78). As funções de excitação para os espalhamentos elástico e inelástico e reações de transferência apresentam, também, estruturas pronunciadas, distribuições angulares oscilatórias com subida da seção de choque para ângulos traseiros. Medidas da função de excitação para a reação $^{24}\text{Mg}(^{16}\text{O}, ^{12}\text{C})^{28}\text{Si}$ em $\theta_{\text{CM}} = 0^\circ$ (Sa 85), mostram oscilações na seção de choque de largura aproximadamente 1.8 MeV, superpostas a um envelope de largura aproximadamente de 10 MeV. Estas observações indicam que estes fenômenos não estão restritos a região angular traseira, aparecendo também em ângulos dianteiros. Durante os últimos anos, vários trabalhos teóricos e experimentais têm sido dedicados à observação dessas anomalias verificadas em núcleos $n\alpha$ da camada s-d (^{24}Mg , ^{20}Ne , ^{28}Si etc.).

As interpretações usuais em termos de processos diretos, tais como cálculo de modelo óptico e Aproximação de Born de Ondas Distorcidas (DWBA) com potenciais ópticos absorventes, não dão conta dos resultados experimentais, seja para as distribuições angulares para as quais é prevista uma queda abrupta da seção de choque em ângulos traseiros, como para funções de excitação, cujas estruturas não são previstas por cálculos deste tipo (Br 82). Potenciais ópticos transparentes na superfície podem explicar as anomalias no espalhamento elástico e inelástico, mas não nas reações de transferências (Po 88).

Com o intuito de explicar as anomalias observadas em ângulos traseiros nos espalhamentos elástico e inelástico e nas reações de transferência- α , uma proposta bastante interessante é o acoplamento entre o canal elástico e o canal de transferência- α (Li 89). Este acoplamento é descrito por um potencial de polarização dinâmico de transferência- α (Hu 87), que simula o efeito do

mecanismo de múltiplas idas e voltas de partícula alfa entre alvo e projétil. A inclusão do potencial de polarização mostrou que o acoplamento elástico-transferência explica a subida da seção de choque para ângulos traseiros, provocando o aparecimento de oscilações nas distribuições angulares em bom acordo com os dados experimentais.

Nos trabalhos de Lichtenthäler (Li 88) ficou claro que outros acoplamentos (inelástico, estados excitados na transferência α) também são importantes.

No presente momento, do ponto de vista computacional, é impossível resolver o problema de canais acoplados da forma usual (equações diferenciais acopladas) para seis canais de reação.

Recentemente um novo formalismo foi desenvolvido por Iachello, denominado *Teoria Algébrica de Espalhamento* (Ia 87, Al 88). Esta teoria permite a realização de cálculos de canais acoplados, envolvendo grande número de canais de reação de forma simples. A quantidade fundamental para esta teoria é a matriz S de espalhamento e, para sua obtenção, utiliza-se do conceito de simetria dinâmica. A matriz S é obtida diretamente da teoria de grupos, sem o uso das equações de Schrödinger, usando um algoritmo denominado *conexão Euclidiana*. Esta teoria oferece uma alternativa muito mais econômica e transparente para a solução do problema.

As medidas das distribuições angulares foram feitas utilizando alvo de ^{24}Mg e feixe de ^{12}C produzido pela fonte de íons tipo SNICS, e as partículas emergentes foram detetadas por um telescópio formado por uma câmara de ionização sensível à posição, seguido de um detetor de Si de barreira de superfície.

Foram medidas distribuições angulares para os espalhamentos elástico e inelástico $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (2^+ , 1.37 MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (4^+ e 2^+ , 4.12 MeV e 4.24 MeV) e, para as reações de transferência de partícula α $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ e.f., $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (2^+ , 1.63 MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ (4^+ , 4.25 MeV). Estas distribuições angulares foram medidas na energia $E_{\text{CH}} = 25.2$ MeV ($E_{\text{LAB}} = 37.87$ MeV), na região angular de $17^\circ \leq \theta_{\text{LAB}} \leq 53^\circ$, o que corresponde a $28^\circ \leq \theta_{\text{CH}} \leq 150^\circ$.

A detecção simultânea dos núcleos de recuo ^{20}Ne e ^{24}Mg , no

hemisfério dianteiro, permitiu a medida de ângulos traseiros no sistema de centro de massa (C.M.), para as regiões consideradas.

As distribuições angulares apresentam oscilações e forte subida da seção de choque em ângulos traseiros.

Para a análise dos dados experimentais utilizamos a *Teoria Algébrica de Espalhamento*, que permite acoplar todos os canais de reação e resolver exatamente o sistema de equações acopladas. Efetuamos o acoplamento dos seis canais acima mencionados, envolvendo espalhamentos elástico e inelástico, e todos os canais de transferências- α medidos. Foi imposto que as amplitudes de acoplamento sejam proporcionais respectivamente à deformação coulombiana no caso do acoplamento inelástico, e à raiz quadrada dos fatores espectroscópicos no caso do acoplamento de transferência. Foram obtidos ajustes razoáveis, mostrando que, tanto os acoplamentos inelásticos como acoplamentos de transferência são importantes para explicar o valor e a forma das seções de choque.

No capítulo II descrevemos o equipamento e método experimental e os resultados obtidos. No capítulo III apresentamos a descrição da teoria algébrica de espalhamento, utilizada para a análise dos dados experimentais. Os resultados da análise são apresentados no capítulo IV e, finalmente, no capítulo V apresentamos as conclusões deste trabalho.

II. PARTE EXPERIMENTAL

II.1. Montagem Experimental

Foram medidas distribuições angulares completas para a reação $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ e para os espalhamentos elástico e inelástico $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$, na região angular de $28^\circ \leq \theta_{\text{CM}} \leq 150^\circ$, na energia $E_{\text{LAB}} = 37.87 \text{ MeV}$.

As medidas das distribuições angulares foram feitas no Laboratório Pelletron, utilizando alvos de ^{24}Mg e feixe de ^{12}C produzido pela fonte de íons do tipo SNICS e acelerado pelo Tandem 8UD. As partículas emergentes foram detetadas por um telescópio formado por uma câmara de ionização sensível à posição, seguido de um detetor de barreira de superfície de Si, utilizando um colimador com seis fendas na entrada de telescópio, montado no interior da câmara de espalhamento da canalização 30°B . As medidas foram feitas com intervalos angulares de $\Delta\theta_{\text{LAB}} \approx 1^\circ$. A detecção simultânea dos núcleos de recuo ^{20}Ne e ^{24}Mg no hemisfério dianteiro, permitiu a medida de ângulos traseiros no sistema de centro de massa, para as reações consideradas.

II.2. Fonte de Íons

O feixe de íons de ^{12}C a ser injetado no acelerador Pelletron foi gerado numa fonte de íons do tipo SNICS (*Source of Negative Ions by Cesium Sputtering*) (Mi 77, Te 83). Esta fonte de íons se presta para a obtenção de vários tipos de feixe, tais como: C, Si, B, Cu etc., onde o elemento químico do qual se deseja produzir o feixe se encontra usualmente na forma sólida. A fonte utiliza o processo de *sputtering* (com o feixe primário de cézio) para produzir o feixe do elemento desejado. Nesse processo, o vapor de cézio neutro é introduzido numa região de descarga elétrica, onde é ionizado por elétrons emitidos por um filamento helicoidal de tungstênio (figura II.2.1). Os íons positivos de cézio (Cs^+) formados na região em torno do filamento são

Fig.II.2.1. Esquema da região de ionização do césio (fonte de íons SNICS)

focalizados por uma lente eletrostática no catodo. O catodo tem a forma de um pequeno cadinho de cobre, no qual é colocado em forma de pastilha o elemento (ou composto químico do elemento) que se deseja como feixe. Uma película de Cs se deposita sobre a pastilha. O choque dos íons de Cs^+ com o catodo (pastilha) é suficiente para arrancar íons desse material (*Cesium sputtering*), que passando pela camada de Cs podem ganhar elétrons dos átomos de Cs e tornar-se negativos.

Em nosso caso, uma pastilha de carbono foi colocada a um potencial de -3 KV dentro da câmara em vácuo, tendo como potencial de extração +20 KV.

Para injetar esse feixe no acelerador, ainda é necessário aumentar sua energia, pois a grande focalização provocada pelo ganho de energia nos primeiros eletrodos do tubo, resultaria na dispersão de quase todo o feixe. Assim, é preciso que a energia de entrada seja aumentada para reduzir esta dispersão. Para isso, o feixe negativo emergente é pré-acelerado polarizando a fonte de íons com um potencial da ordem de -80 KV, dando ao feixe a energia necessária para otimizar a transmissão na entrada do acelerador.

O feixe passa, então, por um sistema de focalização e é defletido de 90° pelo ME-20 antes de ser injetado no acelerador. A figura II.2.2 mostra um esquema da fonte de íons SNICS.

Schematic drawing of the source. (a) cesium oven
 (b) bellows metering valve (c) cesium inlet canal (d) filament
 (e) sputter cathode (f) tantalum shield (g) cathode air cooling
 (h) exit aperture

Fig.II.2.2. Esquema da fonte de íons SNICS.

II.3. Acelerador Tandem 8UD

O acelerador Pelletron é um acelerador eletrostático Van de Graaf do tipo TANDEM (He 72, Sa 74), cujo potencial no terminal é no máximo +8 MV. Foi construído pela *National Electrostatics Corporation* (NEC) e instalado no Departamento de Física Nuclear da Universidade de São Paulo em 1972.

A vantagem do acelerador tipo Tandem, refere-se ao fato de que a fonte de íons não precisa ser mantida na tensão do terminal.

Ao sair da fonte de íons, o feixe é defletido de 90° e injetado verticalmente no acelerador Pelletron. A deflexão é feita por um eletroímã de focalização simples, cuja capacidade máxima (produto massa $\times$ energia dividido pelo quadrado da carga do íon) é de $ME/Z^2 = 20$ (denotamos ME-20). Este eletroímã faz pré-seleção do feixe, só injetando no acelerador o feixe com número de massa A e número atômico Z desejado.

Na entrada e na saída do eletroímã ME-20, existem ainda sistemas de fendas variáveis, que colimam o feixe, permitindo aumentar ou diminuir a intensidade do mesmo. Antes de entrar no tubo acelerador, o feixe passa por um sistema de focalização, que consiste de dois desviadores magnéticos (*Steering Magnets*) e um tripleto de quadrupolos eletrostáticos. Os *steering magnets* servem para corrigir o feixe deslocando-o, se necessário for, nos planos x-y. Já o tripleto de quadrupolo tem por finalidade focalizar o feixe na entrada do acelerador. Ao atingir o terminal, o feixe de íons negativos acelerados atravessa uma folha de carbono fina (*stripper*), de 10 a 20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ de espessura. Neste processo, os íons perdem elétrons, tornando-se positivos. Tem-se, então, um feixe com íons positivos, o qual é novamente acelerado pelo potencial do terminal. Na saída do tubo acelerador, a energia dos íons positivos com estado de carga Z é dada por:

$$E = e V_{inj} + (Z+1) e V_{term}$$

onde: V_{inj} é a soma do potencial de extração do feixe no interior da fonte de íons, com a tensão aplicada no tubo pré-acelerado
 e é a carga eletrônica
 V_{term} é a tensão no terminal

A seguir o feixe atravessa um dubleto de quadrupolo magnéticos e dois *sttering magnet*, com o objetivo de melhorar a focalização, e novamente o feixe muda de sua trajetória vertical para horizontal ao passar por um eletroímã analisador de dupla focalização (ME-200 Varian Corp.). A função deste eletroímã além de defletir o feixe de 90° é de selecionar um determinado estado de carga Z e, conseqüentemente, uma dada energia. O controle de energia, processa-se por um sistema composto por duas fendas verticais situadas no ponto imagem do acelerador, ligada à placa de um triodo, cujo catodo está em terra. Assim, quando ocorre uma flutuação no potencial do terminal, haverá uma variação na energia do feixe, modificando a sua trajetória no interior do ímã. Desta forma, o feixe passará a incidir sobre uma das fendas de controle, alterando a tensão na grade do triodo, diminuindo ou aumentando a corrente na agulha de corona, que corrigirá a energia do feixe, restabelecendo o potencial correto.

A medida da energia do feixe analisado pelo ME-200 é realizada através da determinação do campo magnético por uma sonda de Ressonância Magnética Nuclear (NMR), colocada no entre-ferro, próxima à trajetória do feixe. A relação entre a energia do feixe e a freqüência da ressonância de NMR é dada por:

$$E = Mc^2 \left[\left[\frac{1 + 2Z^2 f^2 c^2 K}{(Mc^2)^2} \right]^{1/2} - 1 \right] \text{ MeV}$$

onde: M = massa de repouso do íon analisado
 c = velocidade da luz
 Z = estado de carga do íon
 f = freqüência de ressonância de NMR
 K = constante de calibração do ímã ME-200

A constante K foi determianda experimentalmente com boa precisão (Ro 76).

Após passar pelo ME-200, o feixe é dirigido para um eletroímã defletor (*Switching Magnet*), o qual desviará o feixe para a canalização que será utilizada para a experiência. Existem atualmente nas salas experimentais A e B seis canalizações. Utilizamos para a nossa experiência a canalização 30°B. Todo o percurso do feixe, desde a fonte de íons até a sala experimental, pode ser monitorado utilizando-se medidores de corrente que interceptam a passagem do feixe (copos de Faraday).

Um esquema do acelerador Pelletron e dos equipamentos descritos neste capítulo pode ser visto na figura II.3.1.

Fig.II.3.1. Sistema do Acelerador Pelletron.

II.4. Câmara de Espalhamento

O arranjo experimental foi montado no interior da câmara de espalhamento da canalização 30°B, localizada na sala de experiência B do Laboratório Pelletron. Foi doada ao Instituto de Física da Universidade de São Paulo pela Universidade de Wisconsin.

A câmara de espalhamento 30°B tem um diâmetro externo de 100 cm e altura de 30 cm e possui um sistema de gás circulante, constando de um garrafão de gás P10 (90% de argônio (Ar) e 10% de metano (CH_4)), manômetros que permitem a utilização de detetores à gás. As figuras II.4.1 e II.4.2 mostram a câmara de espalhamento, corte longitudinal e vista de cima.

Possui, basicamente, dois sistemas para instalação de detetores. Um consiste de um prato giratório centrado no centro da câmara, e o outro, de um braço giratório. Cada um deles possui um sistema de porta-alvos, porque os eixos de rotação não estão localizados no mesmo lugar. Pelo mesmo fato, o sistema de braço giratório tem abertura angular máxima de aproximadamente 50°, enquanto que o prato giratório tem o eixo de rotação centrado na câmara de espalhamento, podendo-se colocar os detetores em qualquer posição dentro de 360°, permitindo assim a montagem adequada dos detetores, bem como sua movimentação em torno do alvo. Uma das torres de alvos (porta-alvos) está localizada na entrada da câmara, e tem capacidade para cinco alvos, e a outra, está no centro da câmara com capacidade para quatro alvos. Há a possibilidade de se mudar a posição dos alvos durante a experiência, e na torre de alvos central, existe ainda a possibilidade de se trocar de alvos durante o experimento, sem afetar o vácuo da câmara de espalhamento, pois possui uma válvula gaveta que isola a torre de alvos da câmara. A obtenção dos dados experimentais foi feita basicamente em três etapas; a primeira e segunda etapas, utilizando o prato giratório e a terceira etapa, o braço giratório. Optamos por estas geometrias por serem as mais adequadas, e que serão discutidas nos próximos itens.

A leitura angular é feita com precisão de um minuto de grau, utilizando uma luneta acoplada à tampa da câmara.

Figura II.4.1. Corte longitudinal da câmara de espalhamento:

1. Porta-alvos (entrada da câmara)
2. Porta-alvos (torre central)
3. Braço giratório (suporte dos detetores)
4. Escala graduada para leitura do ângulo de observação (θ_{LAB})
5. Câmara de ionização sensível à posição (detetor)
6. Luneta (leitura angular)
7. Supressão eletrônica
8. Coletor de feixe

Figura II.4.2. Corte da câmara de espalhamento vista de cima.

O vácuo na câmara de espalhamento é feito primeiramente por uma bomba mecânica até ≈ 150 militorr, só então é ligada a bomba turbo-molecular que consegue fazer vácuo até $\approx 10^{-5}$ torr. Após este estágio é ligada a bomba criogênica, conseguindo vácuo estável da ordem de 10^{-6} torr na câmara de espalhamento. Na canalização há um órbitron, com vácuo da ordem de 10^{-8} torr.

O alvo de ^{24}Mg foi protegido contra o fenômeno de crescimento de carbono por um *dedo frio*, ou seja, o alvo foi envolvido por uma peça de cobre refrigerado a nitrogênio líquido, que tem por objetivo melhorar o vácuo na região próxima ao alvo e, principalmente, condensar em sua superfície moléculas de óleo das bombas de vácuo, que sempre contaminam o gás residual no interior da câmara de espalhamento. Além deste cuidado, sempre nos certificamos do bom vácuo no início e no fim das medidas.

A geometria do feixe antes de ser injetado na câmara de espalhamento, é ainda definida por sistema de colimação, que assegura a direção correta do feixe incidente.

A medida da intensidade do feixe é feita por um copo de Faraday com supressão geométrica, e o feixe é integrado a fim de se obter a carga total incidente no alvo. Durante nossas medidas a intensidade do feixe na câmara de espalhamento variou entre 80 e 400 nA.

II.5. Alvos

Os alvos de ^{24}Mg foram confeccionados no Laboratório de Alvos do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo.

Para a preparação dos alvos podemos, em princípio, usar vários métodos dependendo do tipo de alvo a ser feito. A escolha do método depende, criticamente, das propriedades químicas e físicas do material do qual se quer fazer o alvo. Foi utilizado o método de evaporação, isto é, aquecer o material até o ponto de evaporação e provocar sua condensação em suportes apropriados.

A fabricação de alvos de magnésio auto-suportáveis é

muito difícil; só daria para fazê-los muito grossos e para a espessura razoavelmente fina, adequada para a nossa experiência, os alvos quebrariam com facilidade. Portanto, os alvos finos de magnésio são evaporados sobre filmes finos (alvos) de outros materiais que servem de suporte. O material escolhido para servir de suporte foi o carbono. Esta escolha é devido à vários fatores, como por exemplo: facilidade de preparação de filmes finos e homogêneos, resistência mecânica e diferença grande de massa em relação ao ^{24}Mg , permitindo separação fácil no espectro de energia. A figura II.5.1 mostra um esquema do sistema de evaporação de alvos.

Antes da evaporação do ^{12}C , as lâminas de vidro sobre as quais são evaporados os alvos de carbono são preparadas com banho de *detergentes* ou camada de plástico. No nosso caso foi o RBS-25 (detergente), para que, quando mergulhadas no solvente correspondente, o alvo evaporado sobre a lâmina de vidro descole com facilidade. Evapora-se, então, o carbono sobre estas lâminas de vidro obtendo-se, assim, os filmes de aproximadamente 5 ou 10 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$. As lâminas de vidro com filmes de carbono são mergulhadas em água deionizada, de maneira que a película de carbono descole do vidro e flutue. Esta película é então pescada em suportes que são os porta-alvos utilizados na experiência. Em seguida, evapora-se bismuto (^{209}Bi) em pequena quantidade ($\approx 2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$) sobre as películas de carbono. A função do bismuto é a de facilitar a aderência do magnésio aos filmes de carbono, além de servir como ponto de calibração nos espectros e permitir a normalização absoluta da seção de choque, pois o espalhamento elástico de ^{12}C sobre ^{209}Bi é puramente coulombiano.

Finalmente, o isótopo de ^{24}Mg é evaporado. Este isótopo se encontra sob a forma de óxido de magnésio (MgO), com uma abundância isotópica maior que 99%. O MgO em forma de pó é colocado em cadinhos de tântalo (Ta) com uma gota de água deionizada, para que a amostra cole nas paredes internas do cadinho e evite que a mesma pule fora no momento da evaporação. A evaporação é feita pelo método de bombardeamento eletrônico, e utiliza-se o mesmo filamento da evaporação do carbono (Ap 74).

Figura II.5.1. Desenho esquemático do sistema de vácuo de um evaporador para fins gerais.

- A. Campânula (vidro reforçado ou metal)
- B. Refrigeração a água
- C. Válvula de alto vácuo (funciona como "baffle")
- D. Bomba de difusão
- E. Válvula de entrada de ar
- F. Válvula-agulha
- G. Válvula de duas vias
- H. Válvula solenóide
- I. Bomba mecânica
- J. Trap de P_2O_5
- K. Medidor de vácuo (Philips)
- L. Medidor de pré-vácuo (Pirani)
- M. Tubulação de descarga e filtro de condensação
- N. Bomba mecânica auxiliar (vácuo reserva)
- O. Transformador de baixa tensão para evaporações com passagem de corrente
- P. Transformador de alta tensão para evaporações com bombardeamento iônico
- Q. Chave de proteção contra alta tensão
- R. Guarnição de borracha em "L"
- S. Termostato
- T. Entrada de água
- U. Saída de água

Durante o aquecimento do cadinho ocorre a oxidação no cadinho de Ta, sendo evaporado apenas o magnésio, de modo que a quantidade de oxigênio nos alvos é pequena logo após a evaporação.

Os alvos são refrigerados durante a evaporação para melhorar a aderência do magnésio sobre o suporte de carbono, e evitar a reevaporação do magnésio; para isto, utiliza-se uma peça metálica refrigerada (Cu) que serve de suporte para os porta-alvos com os filmes de carbono, dentro de uma campânula de vidro (figura II.5.2.). Esta peça está em contato térmico com um sistema de refrigeração, onde é colocado nitrogênio líquido. A refrigeração é necessária para uma boa eficiência na deposição do magnésio, que tem baixo ponto de evaporação.

Evaporou-se $\approx 1,0$ mg de bismuto (sem refrigeração) e $\approx 4,0$ mg de isótopo de magnésio (com refrigeração).

Os alvos são guardados em uma camarinha, onde se faz um pré-vácuo e coloca-se gás de argônio (Ar), para que os mesmos não fiquem em contato com o ar, evitando assim sua oxidação.

Figura II.5.2. Campânula de vidro com sistema de refrigeração.

II.6. Sistema de Detecção

A detecção de partículas emergentes do alvo foi feita utilizando um telescópio constituído de uma câmara de ionização (C.I.) sensível à posição (Ad 87) e de um detetor de barreira de superfície de Si. O sinal de perda parcial de energia (ΔE) é obtido da câmara de ionização, e a informação da energia residual (E) é obtida do detetor de Si de barreira de superfície, colocada no final da câmara.

O princípio de funcionamento consiste na coleta dos elétrons provenientes das ionizações provocadas por partículas que atravessam o gás contido dentro da câmara (sinal de perda de energia - ΔE). A coleção dos elétrons é feita aplicando-se um campo elétrico na região de ionização, isto é, entre o catodo e a grade (figura II.6.1).

Para tornar a C.I. sensível à posição, o anodo (placa coletora) foi dividido em duas placas (figura II.6.2). O fato das placas serem dentadas (forma de Gamão) e isoladas permite obter sinais independentes e diferentes para as duas placas (P_1 , P_2 - cargas coletas Q_1 , Q_2 , respectivamente). Desta forma, obtém-se dois sinais independentes que podem informar a posição em que a partícula passou. Apesar da divisão do anodo, a soma das cargas coletadas nas duas placas ainda é proporcional à perda de energia no gás. Este sinal produzido ($\Delta E = Q_1 + Q_2$) proporcional à perda de energia no gás, é por sua vez, proporcional ao produto MZ^2 , onde M é a massa e Z seu número atômico. A partir da análise do sinal ΔE , é possível identificar o número atômico da partícula detetada. A operação $\left[\left(\frac{Q_1 - Q_2}{(Q_1 + Q_2)} \right) + 1 \right]$ fornece a informação da posição x em que a partícula incidiu no detetor, ou seja, por qual fenda passou a partícula. Assim, a partir dos sinais Q_1 , Q_2 e E fornecidos pelo telescópio obtém-se a informação da energia perdida ΔE , posição x e energia residual E de cada partícula incidente na C.I.. Na entrada da C.I. existe um colimador formado por várias fendas regulares. Com este sistema de colimação e, tendo-se informação das cargas Q_1 e Q_2 coletadas nas placas, é possível fazer a identificação da

Fig.II.6.1. Esquema interno típico de câmara de ionização, onde:
AN = anodo; G = grade; C = catodo; DBS = detetor de Si de barreira de superfície.

Fig.II.6.2. Esquema do anodo sensível à posição, onde:
Al = Alvo; Au = área útil do detetor de barreira de superfície; DBS = detetor de Si de barreira de superfície; M = moldura; P1 = placa 1; P2 = placa 2; Co = colimador

trajetória e, conseqüentemente, a medida do ângulo de detecção. Portanto, é possível fazer medidas simultâneas em tantos ângulos quantas fendas têm no colimador de entrada.

Sendo um detetor à gás, sua espessura é variável, dependendo unicamente da pressão do gás utilizado e espessura da janela montada na entrada do detetor. Como meio ionizante foi usado o gás P10 (constituído de 90% de argônio (Ar) e 10% de metano (CH_4)), numa pressão de aproximadamente 20 torr na câmara de ionização. O gás é mantido num regime de fluxo constante, sendo alimentado a partir do garrafão de gás contendo P10 em alta pressão, e bombeado por uma bomba mecânica, permitindo conservar o gás numa pressão constante no interior da C.I.. Uma fotografia da câmara de ionização sensível à posição é mostrada na figura II.6.3.

Foram feitas duas modificações:

1. montou-se no fim da C.I. dois detetores circulares de Si de barreira de superfície (detetores fabricados em Saclay), um de 250μ e outro de 500μ de espessura, com área útil de $\approx 398 \text{ mm}^2$, em substituição ao detetor de Si sensível à posição (PSD) regular, que era usado anteriormente. A razão desta montagem era não usar o PSD desnecessariamente, devido ao custo (muito mais caro que o detetor de Si normal). Projetou-se um colimador de tântalo com seis fendas ($1 \times 4 \text{ mm}$) regulares e paralelas, possibilitando fazer medidas em seis ângulos simultaneamente. Com esta montagem haverá uma região central não sensível correspondendo à superfície das bordas dos detetores (figura II.6.4).

O detetor (C.I.) foi montado no prato giratório centrado no centro da câmara de espalhamento, a $d = 200 \text{ mm}$ do alvo (torre de alvos central da câmara de espalhamento). Foi montado, também, um detetor de Si de barreira de superfície com fenda circular de diâmetro $\phi = 1,50 \text{ mm}$ e distante 440 mm do alvo, com ângulo sólido $\Delta\Omega_{\text{Mon}} = 9.1 \times 10^{-6} \text{ sr}$ em posição fixa $\theta_{\text{LAB}} = 20^\circ$, que serviu para monitorar os espectros. Esta montagem serviu para a 1ª e 2ª etapa de aquisição dos

dados experimentais, figura II.6.5.

Figura II.6.5. *Diagrama de Instalação*

Figura II.6.3. Câmara de Ionização

DESENHO ESQUEMÁTICO DOS
DETETORES DE BARREIRA DE SI

LADO

FRENTE

COLIMADOR DE TÂNTALO COM AS 6 FENDAS

Figura II.6.4. Colimador de tântalo com 6 (seis) fendas. Fendas 1x4mm, distância entre as fendas 3.8mm, o que corresponde a um intervalo angular de $\Delta\alpha \cong 0.3^\circ$.

2. Montou-se, no fim da C.I., dois detetores circulares de Si de barreira de superfície ORTEC, com 150μ e 200μ de espessura, com área útil de $\approx 278\text{mm}^2$, em substituição aos detetores de Si de barreira de superfície de Saclay, que na 2ª etapa de aquisição dos dados experimentais, apresentou problemas de resolução em um deles. Utilizamos o mesmo colimador de tântalo com as seis fendas. Com esta montagem recalculamos a distância que deveria existir entre o alvo e a C.I., pois a 1ª e a 6ª fenda caíam fora da área útil dos detetores ORTEC usando $d = 200\text{mm}$. A nova distância determinada foi $d = 226\text{mm}$ do alvo ao detetor (C.I.), com isso, foi necessário mudar do prato para o braço giratório, e usar a torre de alvos na entrada da câmara de espalhamento. O detetor monitor de Si de barreira de superfície foi montado a 770mm do alvo, com fenda circular $\phi = 1,50\text{mm}$ ($\Delta\Omega_{\text{MON}} = 9.5 \times 10^{-7}\text{sr}$) e $\theta_{\text{LAB}} = 12,5^\circ \pm 0.2^\circ$. Assim, completamos os dados experimentais nesta 3ª etapa de aquisição (figura II.6.6).

Figura II.6.6.

O gás no interior do detetor (C.I.) foi isolado do vácuo da câmara de espalhamento por meio de uma janela de Vyns de espessura de $\approx 50\mu\text{g}/\text{cm}^2$. Deve-se usar janelas suficientemente finas e uniformes para que a partícula incidente perca pouca energia, e com pequena dispersão na energia perdida ao atravessá-la, mas por outro lado, devem suportar a diferença de pressão.

Finalmente, ressaltamos que todo o sistema envolvendo colimadores de entrada, alvos e câmara de ionização foi alinhado, utilizando um nível montado a zero grau, atrás da câmara de espalhamento.

II.7. Eletrônica:

A câmara de ionização usada gera dois pulsos: Q_1 e Q_2 e o detetor de Si de barreira de superfície, no final da câmara, gera um sinal E. Os pulsos Q_1 e Q_2 são proporcionais às cargas coletadas nas placas P_1 e P_2 , e o sinal E é proporcional à energia que o íon deposita no detetor de Si de barreira de superfície.

Deve-se garantir coincidência em tempo respectivamente entre os pulsos Q_1 e Q_2 , gerados pelas placas P_1 e P_2 e o sinal E correspondentes ao mesmo evento físico. Assim, os sinais Q_1 e Q_2 e E, após uma amplificação prévia, vão para o amplificador que tem dois pulsos na saída, um rápido (bipolar) que vai para o analisador de um canal TSCA (*Timing Single Channel Analyser*), cuja saída lógica irá depois para o circuito de coincidência (*COINC*), e o outro, lento (unipolar), linear que irá ao ADC (*Conversor Analógico-Digital*), aberto pelo sinal de saída do circuito de coincidência. Os pulsos que saem do TSCA são dirigidos para janelas GDG (*Gate Delay Generator*), antes de entrarem no circuito da coincidência. O sinal na saída da coincidência servirá para abrir o portão do ADC. E os pulsos de característica unipolar são atrasados por um DA (*Delay Amplifier*) para chegar ao ADC ao mesmo tempo que os pulsos lógicos da coincidência. Quando os três sinais lógicos (correspondentes a Q_1 , Q_2 e E) chegarem simultaneamente no

circuito de coincidência, tem-se um sinal lógico na saída deste circuito, a ser enviado para a matriz de fiação. A matriz de fiação é um dispositivo que aciona os conversores analógicos-digitais (ADC) 1, 2 e 3 para armazenar os sinais lineares correspondentes a Q_1 , Q_2 e E, respectivamente, toda vez que um pulso de coincidência chegasse até lá.

Na eletrônica para o monitor, o sinal do detetor de Si de barreira de superfície, passa por um estágio de pré-amplificação e por uma amplificação, e é injetado no ADC 4.

O diagrama de blocos na figura II.7.1. mostra os dispositivos eletrônicos usados neste trabalho.

Figura II.7.1. Dispositivo eletrônico utilizado na aquisição dos dados experimentais.

II.8. Aquisição de Dados:

A aquisição dos dados experimentais foi feita usando o sistema SADE III (Fe 77) junto ao computador IBM 360/44, em Modo Fila triparamétrico.

Em fins de 1985, foi introduzido, no Laboratório Pelletron, um novo computador VAX 11/780 e os microcomputadores PC 2001 - PC XT. Embora os dados fossem adquiridos no computador IBM 360/44, foram analisados no VAX 780.

Primeiramente, o armazenamento das informações dos dados experimentais foi processado, evento por evento, em determinadas posições na memória de um minicomputador DDP-516 Honeywell, através de uma matriz lógica de fiação. Este método de aquisição é denominado Modo Fila. Em seguida, estas informações (dados brutos) foram enviadas a um disco de trabalho do computador IBM 360/44 e, ao término de cada medida, foram gravadas em fitas magnéticas.

Por intermédio de uma matriz de exibição, foi possível reduzir os parâmetros em espectros biparamétricos (em linha), permitindo exibí-los, bem como suas projeções em duas telas. Estas exibições permitem que sejam efetuados os ajustes necessários, bem como a monitoração da experiência.

Os espectros das projeções, definidos na memória do DDP-516, foram transferidos a um disco no IBM 360 e depois em fitas magnéticas, utilizando-se o Modo Multicanal.

O sistema de aquisição SADE III permite, também, através de um painel de funções, que se efetue várias operações em linha sobre os espectros multicanais exibidos, como por exemplo, determinação de coordenadas e contagens de pico, expansão de certas regiões, calibração dos espectros, integração de regiões etc..

Os espectros multicanais do monitor armazenados no Multicanal Northern foram transferidos para um microcomputador PC, através de uma interface e gravados em disquetes. Esta transferência foi feita via programa iterativo denominado PLESP (Ri 86).

Posteriormente, os dados foram analisados no computador VAX 11/780.

II.9. Redução de Dados:

A redução de dados multiparamétricos (dados brutos) é feita por uma série de códigos desenvolvidos no laboratório e implantados no computador VAX.

Inicialmente, realiza-se uma ordenação dos dados brutos, através do programa COMPAC (Te 80). Os dados adquiridos em modo fila ocupam grande quantidade de fitas, por serem armazenados evento por evento. Assim, diminui-se o número de fitas utilizadas e dispõe os dados de maneira mais conveniente nas mesmas.

A seguir são criados espectros biparamétricos respectivos a cada dois parâmetros adquiridos, isto é, dos três parâmetros adquiridos, Q_1 , Q_2 e E , são criados espectros do tipo $Q_1 \times Q_2$ ou $\Delta E \times E$, onde $\Delta E = Q_1 + Q_2$. A visualização destes espectros biparamétricos é feita utilizando-se um terminal gráfico TEKTRONIX 4014.

A figura II.9.a, mostra um espectro biparamétrico típico de $Q_1 \times Q_2$, com as seis fendas, isto é, há seis ângulos de laboratório medidos simultaneamente. As fendas são claramente resolvidas, não deixando nenhuma ambigüidade na determinação dos diferentes ângulos de detecção, onde houve aquisição simultânea de dados.

Um espectro biparamétrico típico de $\Delta E \times E$ (onde $\Delta E = Q_1 + Q_2$) pode ser visto na figura II.9.b. Neste espectro conseguimos identificar as faixas referentes ao número atômico z de cada elemento que incidiu no detetor. Isto é possível, como já mencionamos, porque a energia perdida no gás (ΔE) é proporcional à MZ^2 e, portanto, conseguimos separar em faixas correspondentes às partículas com $z = 6$ (C), $z = 8$ (O), $z = 10$ (Ne) e $z = 12$ (Mg), provenientes das reações entre projétil e alvo.

Sobre cada um destes espectros biparamétricos são traçados polígonos nas regiões de interesse. Portanto, no espectro $\Delta E \times E$ são traçados quatro polígonos correspondentes às faixas de $z=6$, $z=8$, $z=10$ e $z=12$. No espectro $Q_1 \times Q_2$ foram traçados seis polígonos correspondentes aos seis ângulos medidos.

Figura II.9.a. Espectro biparamétrico $Q_1 \times Q_2$ para $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$ em $\theta_{\text{LAB}} = 27.5^\circ$, onde θ_{LAB} é o ângulo central do telescópio. Neste espectro mostramos o contorno das poligonais.

Figura II.9.b. Espectro biparamétrico $\Delta E \times E$ para $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$, obtido em $\theta_{\text{LAB}} = 32^\circ$, onde θ_{LAB} é o ângulo central do telescópio.

O programa usado para análise dos espectros biparamétricos é denominado TEK (Te 86), o qual efetua várias operações como, por exemplo, projeções nos eixos x e y dos espectros biparamétricos, traçar polígonos, realizar cálculos de coordenadas e contagens dos picos, integração de regiões e graficar espectros em escala linear ou logarítmica etc..

Para a obtenção de histogramas lineares, foi usado o programa HISTMULT (Te 80), onde foi feito o cruzamento dos polígonos $Q_1 \times Q_2$ e $\Delta E \times E$. Estes histogramas lineares correspondem à projeção do conteúdo da intersecção dos dois polígonos citados, sobre o eixo da energia. Em cada histograma linear, temos no eixo da abcissa a energia E, e no eixo da ordenada, o número de eventos detectados, correspondente a um certo ângulo de detecção (dado por Q_1 e Q_2) e um certo número atômico z da partícula detectada (dada por ΔE).

Em seguida, os picos de interesse nos espectros foram identificados através de retas de calibração em energia, utilizando cálculos de cinemática de reação, efetuados pelo programa Heewee (He 66).

A figura II.9.c representa o histograma linear da projeção da linha de ^{12}C ($z=6$). Neste espectro identificamos os picos dos espalhamentos elástico e inelástico de ^{12}C sobre o alvo de ^{24}Mg e observamos, também, os picos correspondentes ao espalhamento elástico sobre a impureza de ^{209}Bi , que serviu para normalização da seção de choque elástica e, ainda, espalhamento elástico sobre as impurezas de ^{16}O e ^{12}C também presentes no alvo.

A mesma análise foi feita para os espectros de recuo ($z=12$), onde podemos observar, na figura II.9.d, o pico correspondente ao Mg de recuo em seu estado fundamental, primeiro estado excitado (2^+ , 1.37 MeV) e estados excitados com energias em torno de 4.3 MeV (4^+ , 4.12 MeV e 2^+ , 4.24 MeV).

Em torno de 4 MeV de energia de excitação, o núcleo ^{24}Mg tem dois estados excitados muito próximos, à energia de excitação de 4.122 MeV tem um estado com $J^\pi = 4^+$ e à 4.24 MeV tem um estado excitado com $J^\pi = 2^+$. Devido ao alargamento cinemático o nosso sistema de detecção não consegue resolver estes dois estados, e nos

Figura II.9.c. Espectro de energia para linha do carbono medido em $\theta_{\text{LAB}} = 36^\circ$, onde os picos numerados correspondem a:

- 1 $\rightarrow ^{209}\text{Bi} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{209}\text{Bi} (0^+, 0.0\text{MeV})$; 2 $\rightarrow ^{56}\text{Fe} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{56}\text{Fe} (0^+, 0.0\text{MeV})$
 3 $\rightarrow ^{28}\text{Si} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{28}\text{Si} (0^+, 0.0\text{MeV})$; 4 $\rightarrow ^{24}\text{Mg} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{24}\text{Mg} (0^+, 0.0\text{MeV})$
 5 $\rightarrow ^{24}\text{Mg} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{24}\text{Mg} (2^+, 1.37\text{MeV})$; 6 $\rightarrow ^{16}\text{O} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{16}\text{O} (0^+, 0.0\text{MeV})$
 7 $\rightarrow ^{24}\text{Mg} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{24}\text{Mg} (4^+, 4.12\text{MeV})$; 8 $\rightarrow ^{12}\text{C} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{12}\text{C} (0^+, 0.0\text{MeV})$
 9 $\rightarrow ^{16}\text{O} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{16}\text{O} (2^+, 6.13\text{MeV})$; 10 $\rightarrow ^{16}\text{O} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{16}\text{O} (4^+, 6.92\text{MeV})$
 11 $\rightarrow ^{12}\text{C} (^{12}\text{C}, ^{12}\text{C}) ^{12}\text{C} (2^+, 4.43\text{MeV})$

Figura II.9.d. Espectro de energia para a linha de magnésio medido em $\theta_{\text{LAB}} = 42^\circ$, onde:

- 1 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{24}\text{Mg}(0^+, 0.0 \text{ MeV}))^{12}\text{C}$;
- 2 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{24}\text{Mg}(2^+, 1.37 \text{ MeV}))^{12}\text{C}$;
- 3 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{24}\text{Mg}(4^+, 4.12 \text{ MeV e } 2^+, 4.24 \text{ MeV}))^{12}\text{C}$

nossos espectros temos um pico ($N=3$), que contém contribuições da excitação de ambos os estados. Consideraremos o pico 3 como sendo a soma destas contribuições.

Na figura II.9.e, mostramos, também, espectro típico em energia para a linha de ^{16}O ($z=8$), da reação $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$, onde podemos observar a baixa taxa de contagem, devido à pequena seção de choque da reação acima citada. Podemos ver picos correspondentes ao oxigênio de recuo da reação $^{16}\text{O}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{12}\text{C}$.

A figura II.9.f, refere-se ao espectro de $z=10$, correspondente à detecção de ^{20}Ne , podendo ver os picos de neônio de recuo.

Uma vez identificados os picos, determinou-se as áreas dos picos correspondentes às reações de interesse. Para a obtenção das áreas dos picos, utilizou-se alguns programas interativos como SPASM e PLOX (M1 86), que utilizam o computador VAX. Também podemos analisar os espectros nos microcomputadores PC-2001, utilizando os programas PLEX e PIAP (R1 86) e, para isto, transferimos os espectros que estão em fitas para os disquetes.

Figura II.9.e. Espectro de energia para a linha do oxigênio em $\theta_{\text{LAB}} = 44^\circ$, onde os picos correspondem a:

- 1 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne} (0^+, 0.0\text{MeV});$
 2 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne} (2^+, 1.63\text{MeV});$
 3 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne} (4^+, 4.25\text{MeV});$ 4 $\rightarrow ^{16}\text{O}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O}(0^+, 0.0\text{MeV}))^{12}\text{C};$
 5 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne} (2^+, 7.42\text{MeV});$
 6 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne} (4^+, 9.04\text{MeV});$ 7 $\rightarrow ^{16}\text{O}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{12}\text{C} (2^+, 4.43\text{MeV})$
 8 $\rightarrow ^{16}\text{O}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O} (0^+, 6.13\text{MeV}))^{12}\text{C};$ 9 $\rightarrow ^{16}\text{O}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O} (4^+, 6.92\text{MeV}))^{12}\text{C}$

Figura II.9.f. Espectro de energia para a linha do neônio em $\theta_{\text{LAB}} = 33^\circ$, os picos correspondem a:

- 1 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (0^+, 0.0\text{MeV})$;
- 2 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (2^+, 1.63\text{MeV})$;
- 3 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (4^+, 4.25\text{MeV})$;
- 4 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (0^+, 6.13\text{MeV})$;
- 5 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (2^+, 7.42\text{MeV})$;
- 6 $\rightarrow ^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{20}\text{Ne}) ^{16}\text{O} (4^+, 9.04\text{MeV})$

II.10. Cálculo da Seção de Choque Experimental

As seções de choque diferenciais dos espalhamentos elástico e inelásticos e das reações de transferência- α , envolvendo feixe de ^{12}C e alvo de ^{24}Mg são obtidos a partir das áreas dos picos dos espectros, que fornecem o número de contagens de uma determinada partícula, com uma certa energia, em um ângulo de espalhamento no sistema de laboratório. Portanto, o número de contagens pode ser escrito como:

$$N = \frac{d\sigma}{d\Omega} \xi \Delta\Omega \frac{1}{J} N_i \quad (10.1)$$

onde:

N → número de contagens num pico determinado de um espectro

$\frac{d\sigma}{d\Omega}$ → seção de choque diferencial da reação referente ao pico considerado (no sistema C.M.)

ξ → espessura do alvo (em unidade de número de partículas/ cm^2)

$\Delta\Omega$ → ângulo sólido do detetor (em sr)

J → fator de conversão do sistema de laboratório para o sistema de centro de massa (é fornecido pelo cálculo da cinemática da reação)

N_i → número de projéteis incidentes.

Os nossos alvos continham uma certa quantidade de bismuto e podemos usar este fato para normalizar os resultados obtidos já que o espalhamento de ^{12}C em ^{209}Bi na energia utilizada é puramente coulombiano e, portanto, pode ser calculada facilmente.

Através da expressão (10.1), podemos escrever o número de contagens nos picos correspondentes à reação envolvendo o feixe de ^{12}C sobre ^{24}Mg e de ^{12}C sobre ^{209}Bi num mesmo espectro de energia, isto é, tendo o mesmo ângulo sólido de detecção e o mesmo número de projéteis incidentes.

$$N_{\text{Bi}} = \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{Bi}} \xi_{\text{Bi}} \Delta\Omega \frac{1}{J_{\text{Bi}}} N_i \quad (10.2)$$

$$N_{Mg} = \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Mg} \xi_{Mg} \Delta\Omega \frac{1}{J_{Mg}} N_i \quad (10.3)$$

Fazendo a razão de (10.3) por (10.2), o ângulo sólido do detetor $\Delta\Omega$ e o número de projéteis incidentes N_i cancelam e temos:

$$\frac{N_{Mg}}{N_{Bi}} = \frac{\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Mg}}{\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Bi}} \frac{\xi_{Mg}}{\xi_{Bi}} \frac{J_{Bi}}{J_{Mg}} \quad (10.4)$$

E a seção de choque experimental para o ^{24}Mg , fica:

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Mg} = \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Bi} \frac{N_{Mg}}{N_{Bi}} \frac{\xi_{Mg}}{\xi_{Bi}} \frac{J_{Bi}}{J_{Mg}} \quad (10.5)$$

onde:

$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Mg}$ → seção de choque diferencial do processo envolvendo $^{12}C + ^{24}Mg$ (no sistema C.M.)

$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{Bi}$ → seção de choque diferencial do espalhamento elástico $^{12}C + ^{209}Bi$

N_{Mg} → número de contagens no pico referente ao processo envolvendo $^{12}C + ^{24}Mg$

N_{Bi} → número de contagens no pico referente ao processo envolvendo $^{12}C + ^{209}Bi$

$\frac{\xi_{Mg}}{\xi_{Bi}}$ → razão de espessuras do alvo de Mg pelo alvo de Bi

$J_{Bi}, J_{Mg} \rightarrow$ fator de conversão do sistema de laboratório para o sistema C.M. do Bi e Mg, respectivamente, obtidos dos cálculos de cinemática de reação.

A seção de choque do espalhamento elástico $^{12}C + ^{209}Bi$ $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Bi}$ é dada por:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Bi}^{Ruth} = \left[\frac{z_p z_a}{4E_{CM}}\right]^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta_{CM}}{2}} \quad (10.6)$$

onde, z_p e z_a são os números atômicos do projétil (^{12}C) e do alvo (^{209}Bi), respectivamente.

Cálculo da razão de espessura $\frac{\xi_{Bi}}{\xi_{Mg}}$ nos alvos utilizados:

A razão de espessuras dos alvos de Mg e Bi, $\frac{\xi_{Bi}}{\xi_{Mg}}$, foi obtida através da análise dos espectros do detector monitor, localizado em $\theta_{LAB} = 20^\circ$. Analisamos as áreas referentes aos picos de espalhamento elástico de ^{12}C em ^{209}Bi e em ^{24}Mg , presentes no espectro.

Analisamos, também, os espectros medidos por detectores monitores, referentes aos dados adquiridos no experimento de R. Lichtenthäler Filho, onde os mesmos alvos de ^{24}Mg , anteriormente fabricados por nós, foram usados para estudo da reação $^{24}Mg(^{16}O, ^{20}Ne)^{20}Ne$. Através dos programas de análise de espectros (PIAP (Ri 86) no microcomputador XT-2002 e SPASM (M1 86) no terminal Tektronix 4105, acoplado ao computador VAX) pode-se obter as áreas referentes aos picos de ^{24}Mg , ^{209}Bi , ^{16}O e ^{12}C presentes nos espectros. Conhecendo a seção de choque (Rutherford) do espalhamento elástico, posição angular e ângulo sólido do detector monitor, pudemos determinar as quantidades de cada elemento nos alvos. Utilizando as informações sobre o poder de freamento (perda

de energia por unidade de espessura $\frac{dE}{dx}$) para ^{12}C nos diferentes elementos (No 70), pode-se calcular a perda de energia do feixe de ^{12}C nestes alvos.

A expressão utilizada para o detetor monitor foi:

$$\frac{N_{\text{Mg}}^{\text{Mon}}}{N_{\text{Bi}}^{\text{Mon}}} = \frac{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mg}}}{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Bi}}} \frac{J_{\text{Bi}}}{J_{\text{Mg}}} \frac{\xi_{\text{Mg}}}{\xi_{\text{Bi}}} \quad (10.7)$$

onde:

$N_{\text{Mg}}^{\text{Mon}}$ → área do pico do espalhamento elástico $^{12}\text{C}+^{24}\text{Mg}$ no espectro do monitor

$N_{\text{Bi}}^{\text{Mon}}$ → área do pico do espalhamento elástico $^{12}\text{C}+^{209}\text{Bi}$ no espectro do monitor

$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Bi}}$ → seção de choque Rutherford para $^{12}\text{C}+^{209}\text{Bi}$

$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mg}}$ → $0.80 \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Ruth}}$ (obtidos de Mermaz (Me 81) e R. Lichtenthäler (Li 82)), onde $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Ruth}}$ é a seção de choque de Rutherford para $^{12}\text{C}+^{24}\text{Mg}$

$J_{\text{Bi}}, J_{\text{Mg}}$ → fator de conversão do sistema de laboratório para sistema C.M., referente ao ^{209}Bi e ^{24}Mg , respectivamente, em $\theta_{\text{LAB}} = 20^\circ$.

Portanto, a expressão da razão de espessuras fica:

$$\frac{\xi_{\text{Bi}}}{\xi_{\text{Mg}}} = \frac{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mg}}}{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Bi}}} \frac{N_{\text{Bi}}^{\text{Mon}}}{N_{\text{Mg}}^{\text{Mon}}} \frac{J_{\text{Bi}}}{J_{\text{Mg}}} \quad (10.8)$$

Estas razões foram calculadas para todos os espectros do monitor e adotados os valores médios. Ver tabela II.10.A. Usamos

um alvo (n° 4) e na tabela apresentamos o valor médio $\frac{\xi_{Bi}}{\xi_{Mg}}$. Na fórmula (10.7) é dado por número de partícula/cm², para transformar em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$, utilizamos:

$$X = \frac{\xi \times \text{massa atômica}}{n^{\circ} \text{ de Avogadro}}$$

Tabela II.10.A

N° Alvo	X_{Bi} ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	ξ_{Bi} (n° part/cm ²)	X_{Mg} ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	ξ_{Mg} (n° part/cm ²)	ξ_{Bi}/ξ_{Mg}	$X_O \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{cm}^2} \right)$
4	3.1	0.893×10^{16}	51.0	1.290×10^{18}	6.92×10^{-3}	11.0

N° Alvo	X_C ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	$\Delta E = \left[\sum_i \frac{dE}{dx} \cdot X_i \right]$
4	4.0	190 keV

II.11. Resultados Experimentais:

Foram medidas distribuições angulares para a reação $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ e para os espalhamentos elástico e inelástico $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$, em $E_{CM} = 25.2$ MeV, numa região angular de $28^{\circ} \leq \theta_{CM} \leq 150^{\circ}$. A detecção simultânea dos núcleos de recuo ^{20}Ne e ^{24}Mg no hemisfério dianteiro permitiu a medida de ângulos de centro de massa intermediários e traseiros ($\theta_{CM} > 90^{\circ}$) para as reações consideradas.

Para $\theta_{\text{LAB}} < 17^\circ$ não se pode medir a reação de transferência- α , que está mascarada pelos resíduos de evaporação provenientes da fusão $^{12}\text{C}+^{16}\text{O}$ e $^{12}\text{C}+^{12}\text{C}$.

A distribuição angular elástica $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (0^+ , g.s.) é mostrada na figura II.11.a. Nos pontos experimentais onde não há barras de erro, o erro é menos ou no máximo é do tamanho do ponto. Isto também será válido para as demais distribuições angulares apresentadas a seguir. As figuras II.11.b e II.11.c, referem-se às distribuições obtidas para os espalhamentos inelásticos $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (2^+ , 1.37 MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ (4^+ , 4.12 MeV e 2^+ , 4.24 MeV), respectivamente. Distribuições angulares obtidas para a reação de captura (*pick-up*) de partícula alfa $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ são apresentadas nas figuras II.11.d, II.11.e e II.11.f, respectivamente para o estado fundamental do Ne (0^+ , g.s.) bem como para os estados excitados do Ne (2^+ , 1.63 MeV) e (4^+ , 4.25 MeV). Os pontos experimentais em ângulos traseiros foram obtidos detetando o ^{20}Ne recuando para ângulos dianteiros, como já mencionamos.

Notamos que em todas as reações, as seções de choque em ângulos traseiros apresentam oscilações com forte subida. Em ângulos dianteiros, observamos oscilações regulares da seção de choque. A subida em ângulos traseiros é uma anomalia já observada em outros sistemas de íons pesados da camada s-d, com estrutura n- α (Pa 80), (Li 82), (Ba 78), (Br 82), (Ge 78). Pretendemos explicar estas anomalias através do acoplamento de canais elásticos, inelásticos e reações de transferência- α , mencionados acima.

Figura II.11.a. Distribuição angular da reação indicada

Figura II.11.b. Distribuição angular da reação indicada

Figura II.11.c. Distribuição angular da reação indicada

Figura II.11.d. Distribuição angular da reação indicada

Figura II.11.e. Distribuição angular da reação indicada

Figura II.11.f. Distribuição angular da reação indicada

III. PARTE TEORICA

TEORIA ALGEBRICA DE ESPALHAMENTO

III.1. Introdução

Cálculos de canais acoplados envolvendo muitos canais de reações são extremamente dispendiosos e complicados do ponto de vista computacional, o que dificulta a sua realização.

Recentemente, foi desenvolvida a *Teoria Algébrica de Espalhamento* (Ia 87, Al 88), o que permite a realização de cálculos de canais acoplados envolvendo grande número de canais de reações, de modo rápido. A quantidade fundamental para a teoria de espalhamento é a matriz S de espalhamento com duas propriedades: unitariedade e analiticidade. Utilizando-se do conceito de simetria dinâmica, pode-se descrever a forma funcional da matriz de espalhamento $S_\ell(k)$, através de uma técnica algébrica (Al 86a). Disto surgiu uma nova maneira de analisar os dados de espalhamento e uma base para a construção de uma teoria algébrica do espalhamento.

A solução do problema de canais acoplados na descrição usual de Schrödinger significa a resolução de um sistema de equações diferenciais acopladas; na teoria algébrica a solução deste problema se reduz à resolução de um sistema de equações algébricas acopladas.

A teoria algébrica de espalhamento foi aplicada à descrição do espalhamento elástico, espalhamento inelástico e reação de transferência- α (pick-up), para o sistema $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$, num total de sete canais de reações.

III.2. Formalismo Básico da Teoria Algébrica de Espalhamento Espalhamento Elástico, Não-relativístico de uma Partícula sem Spin

Primeiramente, será feita uma rápida revisão da teoria de espalhamento.

Considerando o espalhamento por um potencial $V(r)$, a Hamiltoniana é dada por:

$$H = - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r) \quad (2.1)$$

onde o potencial $V(r)$ é a soma do potencial coulombiano e nuclear:

$$V(r) = V_{\text{coul}}(r) + V_{\text{nuc1}}(r) \quad (2.2)$$

A equação de Schrödinger se escreve como:

$$H\psi = E\psi, \quad \text{com} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} \quad (2.3)$$

A função de onda assintótica se escreve como a soma de uma onda plana, representando a partícula incidente e uma onda esférica de amplitude $a(k, \Omega)$, que representa a partícula espalhada:

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + a(k, \Omega) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (2.4)$$

A expansão da amplitude de espalhamento em ondas parciais pode ser escrita como:

$$a(k, \theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) [S_{\ell}(k) - 1] P_{\ell}(\cos \theta) \quad (2.5)$$

onde $S_{\ell}(k)$ é denominado de matriz de espalhamento, e a seção de choque diferencial elástica se calcula a partir da amplitude de espalhamento por:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left| a(k, \theta) \right|^2 \quad (2.6)$$

A matriz S_ℓ unitária e complexa, também pode ser escrita como $S_\ell(k) = \exp(2i\delta_\ell(k))$, sendo que $\delta_\ell(k)$ é chamado de fase ou defasagem. A matriz S_ℓ é obtida resolvendo numericamente a equação de Schrödinger a partir da origem, e impondo a condição de contorno de que, a partir de um raio assintótico r_N , temos $V_{\text{nucl}} = 0$, e a função de onda é igual a combinação linear das funções coulombianas (regular e irregular na origem) com a condição de contorno (eq. 2.4).

A equação de Schrödinger só é útil quando $V(r)$ é bem conhecido. No caso da interação entre íons pesados, a interação nuclear descrita pelo potencial óptico é determinado empiricamente e sabe-se que tem ambigüidades.

A teoria algébrica do espalhamento se propõe a determinar diretamente a matriz S , sem usar a equação de Schrödinger e sem o prévio conhecimento do potencial $V(r)$ (Ia 87).

As propriedades conhecidas da matriz S , analiticidade no plano complexo e unitariedade ($|S_\ell(k)| \leq 1$), não são suficientes para determinar sua forma funcional univocamente, permitindo somente determinar relações entre as partes real e imaginária (relação de dispersão).

Recentemente, foi sugerido que a adição do conceito de simetria dinâmica fixa a forma funcional da matriz de espalhamento ($S_\ell(k)$) (Ia 88). Nesta nova teoria, a matriz S é obtida diretamente da teoria de grupos, sem o uso da equação de Schrödinger, usando um algoritmo denominado *conexão Euclidiana* (Wu 87, Al 86b). Para fazer isto, é necessário conhecer o grupo dinâmico G do problema e uma correspondência do grupo assintótico F , descrito na situação para $r \rightarrow \infty$. Para o caso de espalhamento de partículas que interagem, os grupos dinâmicos G e F serão dados por:

grupo assintótico F : grupo de simetria, que descreve problema de núcleos sem interação (grupo Euclidiano (E3))

grupo de simetria G : grupo dos núcleos que interagem

Na teoria do espalhamento convencional, a função de onda assintótica pode ser escrita usando a expansão de Jost, em função das funções de onda esférica emergentes e incidentes de uma partícula livre:

$$\psi_{\ell}(k, r, \Omega) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \phi^{(-)}(\ell, k) \frac{e^{i k r}}{r} Y_{\ell m}(\Omega) + \phi^{(+)}(\ell, k) \frac{e^{-i k r}}{r} Y_{\ell m}(\Omega) \quad (2.7)$$

onde $\phi^{(-)}(\ell, k)$, $\phi^{(+)}(\ell, k)$ são funções de Jost e a matriz de espalhamento S_{ℓ} pode ser escrita como a razão das funções de Jost:

$$S_{\ell}(k) = \frac{\phi^{(+)}(\ell, k)}{\phi^{(-)}(\ell, k)} \quad (2.8)$$

Analogamente, na descrição por meio das simetrias dinâmicas G e F, elementos da matriz S aparecem como coeficientes na expansão:

Representação de G = (matriz S) x Representação de F

 (2.9)

Para resolver o problema, devemos escolher os grupos de simetria G e F. Para exemplificar a solução do problema num caso simples, mas real, discutiremos o caso do espalhamento coulombiano.

O grupo de simetria G no caso do potencial coulombiano é o grupo $SO(3,1)$, e o grupo assintótico F é o grupo Euclidiano $E(3)$ (Ia 86). Os geradores do grupo de simetria são grandezas que permanecem invariantes, e no caso do grupo $SO(3,1)$ são o momento angular $\vec{L}$ e o vetor de Runge-Lenz $\vec{A}$, que comutam com a Hamiltoniana H, onde

$$H = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{z_1 z_2 e^2}{r} \quad (2.10)$$

e

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (2.11)$$

$$\vec{A} = \frac{1}{2\mu} (\vec{p} \times \vec{L} - \vec{L} \times \vec{p}) + \frac{z_1 z_2 e^2 \vec{r}}{r} \quad (2.12)$$

onde μ é a massa reduzida, $\vec{p}$ é a quantidade de movimento, z_1 e z_2 são os números atômicos dos núcleos. A energia tem um valor definido como:

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}, \quad k > 0 \quad (2.13)$$

Podemos introduzir um vetor de Runge-Lenz renormalizado,

$$\vec{K} = \left(\frac{\mu}{k} \right) \vec{A} \quad (2.14)$$

Considerando $\hbar = 1$, e os seis operadores (geradores do grupo) K_i e L_i ($i = x, y, z$) satisfazem as seguintes regras de comutação:

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= i \varepsilon_{xyz} L_z \\ [L_x, K_y] &= i \varepsilon_{xyz} K_z \\ [K_x, K_y] &= -i \varepsilon_{xyz} L_z \end{aligned} \quad (2.15)$$

onde ε_{xyz} é um tensor unitário antissimétrico.

O grupo $SO(3,1)$ tem dois invariantes de Casimir,

$$C_2 = \vec{L}^2 - \vec{K}^2 \quad (2.16)$$

$$C'_2 = \vec{L} \cdot \vec{K}$$

Os invariantes de Casimir são operadores que comutam com todos os operadores desta álgebra.

Os autovalores nesta representação $G = SO(3,1)$ podem ser rotulados pelos números quânticos $|\omega, \ell, m\rangle$, havendo a seguinte correspondência entre estes números quânticos e os grupos da decomposição de $SO(3,1)$ conforme a cadeia:

$$\begin{array}{ccccc} |SO(3,1) > SO(3) > SO(2) > \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \\ (\omega, 0) & \ell & m & & \end{array} \quad (2.17)$$

os autovalores $|\omega, \ell, m\rangle$ satisfazem as seguintes equações de autovalores:

$$\begin{aligned} C_2 |\omega, \ell, m\rangle &= \omega(\omega+2) |\omega, \ell, m\rangle \\ L^2 |\omega, \ell, m\rangle &= \ell(\ell+1) |\omega, \ell, m\rangle \end{aligned} \quad (2.18)$$

$$L_z |\omega, \ell, m\rangle = m |\omega, \ell, m\rangle$$

e os autovalores dos invariantes de Casimir são dados por:

$$\begin{aligned} \langle C_2 \rangle &= \omega(\omega+2), \quad \text{onde } \omega = -1 + iv(k), \quad \text{com } v(k) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{k} \\ \langle C'_2 \rangle &= 0 \end{aligned} \quad (2.19)$$

e a Hamiltoniana pode então ser escrita como:

$$H = - \frac{\mu(z_1 z_2 e^2)^2}{2(\langle C_2 \rangle + 1)} \quad (2.20)$$

Os geradores do grupo Euclidiano $E(3)$ são os operadores do momento linear $\vec{p}$ e do momento angular $\vec{L}$. A correspondência entre os números quânticos k , ℓ e m e a cadeia do grupo $E(3)$ é dada por:

$$\begin{array}{ccccc} |E(3) > & SO(3) > & SO(2) > \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (\pm k, 0) & \ell & m \end{array} \quad (2.21)$$

e os autoestados $|\pm k, \ell, m\rangle$ satisfazem as seguintes equações de autovalores:

$$P^2 |\pm k, \ell, m\rangle = k^2 |\pm k, \ell, m\rangle$$

$$L^2 |\pm k, \ell, m\rangle = \ell(\ell+1) |\pm k, \ell, m\rangle \quad (2.22)$$

$$L_z |\pm k, \ell, m\rangle = m |\pm k, \ell, m\rangle$$

Expandindo os estados de $SO(3,1)$ em estados de $E(3)$.

$$|\omega, \ell, m\rangle = A_\ell(k) |-k, \ell, m\rangle + B_\ell(k) |+k, \ell, m\rangle \quad (2.23)$$

onde $|-k, \ell, m\rangle$ e $|+k, \ell, m\rangle$ são ondas livres incidentes e emergentes, podemos ver a analogia entre a equação (2.23) e a equação (2.7). Esta analogia permite a determinação da matriz S . Em princípio os coeficientes da expansão $A_\ell(k)$ e $B_\ell(k)$ poderiam depender também de m , mas devido a invariança por rotação, eles são independentes de m e suprimimos este índice na equação (2.23).

A matriz S é dada por $S_\ell(k) = \frac{B_\ell(k)}{A_\ell(k)}$, e para determiná-la, serão definidos operadores escada, utilizando um procedimento que é denominado *conexão Euclidiana*. Conhecendo as propriedades de simetria da representação $SO(3,1)$, procede-se pelo método que aplica diretamente o operador K_z (Na 64)

$$\begin{aligned} K_z |\omega, \ell, m\rangle &= i \sqrt{(\ell-m)(\ell+m)} \sqrt{\frac{\ell^2 + v^2(k)}{4\ell^2 - 1}} |\omega, \ell-1, m\rangle + \\ &- i \sqrt{(\ell+m+1)(\ell-m+1)} \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 + v^2(k)}{4(\ell+1)^2 - 1}} |\omega, \ell+1, m\rangle \end{aligned} \quad (2.24)$$

Pode-se procurar os operadores escada, que levantam ou abaixam apenas o número quântico ℓ de uma unidade. Estes operadores denominados X_+ e X_- são:

$$\begin{aligned} X_+ &= K_- L_+ + K_z L_z + (\ell+1)K \\ X_- &= K_+ L_- + K_z L_z + \ell K_z \end{aligned} \quad (2.25)$$

onde,

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_z \quad (2.26)$$

Usando a equação (2.24) e expressões similares para K_- e K_+ , pode-se mostrar que X_+ e X_- atuando dentro da representação $SO(3,1)$ produz:

$$\begin{aligned} X_+ |\omega, \ell, m\rangle &= \left\{ \frac{(2\ell+1)[(\ell+1)^2 - m^2][(\ell+1)^2 + v^2(k)]}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} (-1) |\omega, \ell+1, m\rangle \\ X_- |\omega, \ell, m\rangle &= \left\{ \frac{(2\ell+1)(\ell^2 - m^2)[(\ell^2 + v^2(k))]}{(2\ell-1)} \right\}^{1/2} (1) |\omega, \ell-1, m\rangle \end{aligned} \quad (2.27)$$

Os K_i 's assintóticos podem ser escritos em termos dos geradores de $E(3)$ usando a equação (2.10) como:

$$\begin{aligned} K_{\pm} &= -\frac{1}{k} \left[\pm \left(p_{\pm} L_z - p_3 L_{\pm} \right) - \left[-1 \pm i v(k) \right] p_{\pm} \right] \\ K_z &= \frac{1}{k} \left[\frac{1}{2} \left(p_+ L_- - p_- L_+ \right) + \left[-1 \mp i v(k) \right] p_z \right] \end{aligned} \quad (2.28)$$

Agora, a atuação dos operadores escada X_+ e X_- no estado $E(3)$ é dado por:

$$X_+ |\pm k, \ell, m\rangle = - \left\{ \frac{(2\ell+1)[(\ell+1)^2 - m^2]}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} (\ell+1 \pm i\nu(k)) (\pm 1) |\pm k, \ell+1, m\rangle \quad (2.29)$$

$$X_- |\pm k, \ell, m\rangle = \left\{ \frac{(2\ell+1)(\ell^2 - m^2)}{(2\ell-1)} \right\}^{1/2} (\mp) (\ell \mp i\nu(k)) |\pm k, \ell-1, m\rangle$$

De (2.23), (2.27) e (2.29) obtém-se as relações de recorrência para $A_\ell(k)$ e $B_\ell(k)$:

$$- \left\{ \frac{(2\ell+1)[(\ell+1)^2 + \nu^2(k)]}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} {}_1A_{\ell+1}(k) = \left\{ \frac{(2\ell+1)}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} (\ell+1 - i\nu(k)) A_\ell(k) \quad (2.30)$$

$$- \left\{ \frac{(2\ell+1)[(\ell+1)^2 + \nu^2(k)]}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} {}_1B_{\ell+1}(k) = - \left\{ \frac{(2\ell+1)}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} (\ell+1 + i\nu(k)) B_\ell(k)$$

fazendo,

$$N(\ell, \nu) = i \left\{ \frac{(2\ell+1)[(\ell+1)^2 + \nu^2(k)]}{(2\ell+3)} \right\}^{1/2} \times \left\{ \frac{(2\ell+3)}{(2\ell+1)} \right\}^{1/2} \quad (2.31)$$

podemos reescrever as expressões (2.30):

$$-N(\ell, \nu) A_{\ell+1}(k) = (\ell+1 - i\nu(k)) A_\ell(k) \quad (2.32)$$

$$N(\ell, \nu) B_{\ell+1}(k) = (\ell+1 + i\nu(k)) B_\ell(k)$$

onde $A_\ell(k)$ e $B_\ell(k)$ são chamados de funções de Jost algébricos e $v = -i(\omega+1)$.

A relação de recorrência para a amplitude de reflexão $R_\ell(k) = \frac{B_\ell(k)}{A_\ell(k)}$ é dada por:

$$R_{\ell+1}(k) = - \frac{\ell+1+iv(k)}{\ell+1-iv(k)} R_\ell(k) \quad , \quad (2.33)$$

lembrando que a função gama é definida como:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) \quad , \quad (2.34)$$

é fácil mostrar que a amplitude de reflexão $R_\ell(k)$ pode ser escrito como a razão de funções Γ :

$$R_\ell(k) = (-1)^\ell \frac{\Gamma(\ell+1 + iv(k))}{\Gamma(\ell+1 - iv(k))} e^{i\phi'(k)} \quad (2.35)$$

A matriz S é obtida como $S_\ell(k) = e^{i(\ell+1)\pi} R_\ell(k)$ e é dada por:

$$S_\ell(k) = \frac{\Gamma(\ell+1 + iv(k))}{\Gamma(\ell+1 - iv(k))} e^{i\phi(k)} \quad (2.36)$$

com $\phi(k) = \phi'(k) + \pi$. Podemos tomar $\phi(k)$ igual a zero para o espalhamento coulombiano.

A expressão (2.36) é exata não apenas para o caso do espalhamento coulombiano, quando

$$v(k) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{k} \quad \text{e} \quad H = - \frac{\mu (z_1 z_2 e^2)^2}{2(C_2 + 1)} \quad (2.37)$$

mas, em qualquer problema com simetria $SO(3,1)$, quando $v(k)$ pode ser uma função arbitrária de k , e H uma função arbitrária de $(C_2 + 1)$.

III.3. Aplicação em Colisões com Ions Pesados

Espalhamento Elástico

Uma descrição apropriada para colisões com íons pesados pode ser feita pela simetria dinâmica $SO(3,1)$, que determina a forma da matriz S de espalhamento elástico (equação (2.36)). A razão é que as colisões com íons pesados em energias baixas e intermediárias ($3 \text{ MeV/n} \leq E \leq 20 \text{ MeV/n}$), são dominadas pela interação coulombiana, que pode ser descrita exatamente pela simetria $SO(3,1)$. Além da interação coulombiana, existe a interação nuclear de curto alcance. Consideraremos que a simetria $SO(3,1)$ ainda é aproximadamente válida para o potencial nuclear e, portanto, consideraremos a matriz S dada pela expressão abaixo:

$$S_\ell(k) = \frac{\Gamma(\ell+1 + iv(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1 - iv(\ell, k))} \quad (3.1)$$

onde, o termo $v(\ell, k)$ é generalizado e contém uma parte de interação nuclear, que pode depender de ℓ ,

$$v(\ell, k) = v_c(k) + v_N(\ell, k) \quad (3.2)$$

Nesta teoria $v(\ell, k)$ faz o papel do potencial e é chamado

de potencial algébrico. No caso da interação puramente coulombiano (Al 86), temos $v_N(\ell, k) = 0$ e a solução é exata, como foi discutido anteriormente.

O potencial óptico é usualmente descrito com fator de forma de Woods-Saxon no espaço das configurações como:

$$V(r) = V_c(r) + V_N^{\text{opt}}(r) \quad (3.3)$$

com

$$V_c(r) = \frac{z_1 z_2 e^2}{r} \quad (3.4)$$

e

$$V_N^{\text{opt}} = \frac{V_R^{\text{opt}} + i V_I^{\text{opt}}}{1 + \exp\left[\frac{r - R_{\text{opt}}}{a}\right]} \quad (3.5)$$

Um modelo possível para o potencial algébrico nuclear $v_N(\ell, k)$ é adotar uma forma de Woods-Saxon no espaço ℓ , com uma parte real e uma parte imaginária em analogia com o potencial óptico tipo Woods-Saxon, que usualmente é utilizado para descrever o espalhamento nuclear:

$$v_N(\ell, k) = \frac{v_R + i v_I}{1 + \exp\left[\frac{(\ell - \ell_0)}{\Delta}\right]} \quad (3.6)$$

onde a parte imaginária de (3.6) é responsável pela absorção; ℓ_0 tem o significado de momento angular rasante e Δ é o parâmetro de difusividade.

Os parâmetros v_R , v_I , ℓ_0 e Δ que determinam a matriz S , em princípio poderiam ser determinados a partir de uma teoria mais fundamental, no entanto, podemos imediatamente ajustá-los empiricamente de modo a reproduzir a seção de choque experimental. Esta teoria pode ser interpretada como uma parametrização da matriz S , como no caso do modelo óptico.

Neste caso também, a matriz S se escreve como:

$$S_\ell(k) = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k))} \quad (3.7)$$

onde

$$v(\ell,k) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{k} + \frac{v_R + iv_I}{1 + \exp\left[\frac{(\ell - \ell_0)}{\Delta}\right]} \quad (3.8)$$

III.4. Problemas de Muitos Canais

Para situações de muitos canais, que envolvem espalhamentos inelásticos e reação de transferência, além do espalhamento elástico, a matriz S ainda pode ser dada pela equação (3.1), mas agora o potencial $v(\ell,k)$ é dado por uma matriz chamada *matriz potencial algébrico*. Por exemplo, no caso mais simples envolvendo dois canais de reação, um canal elástico (1) e um canal inelástico (2), a matriz potencial algébrico se escreve como:

$$v(\ell,k) = \begin{bmatrix} v_{11}(\ell,k) & v_{12}(\ell,k) \\ v_{21}(\ell,k) & v_{22}(\ell,k) \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Os elementos de matriz diagonais $v_{11}(\ell, k)$ e $v_{22}(\ell, k)$ descrevem o espalhamento elástico nos canais 1 e 2 respectivamente, e os elementos não diagonais $v_{12}(\ell, k)$ e $v_{21}(\ell, k)$ representam as transições $1 \rightarrow 2$ e $2 \rightarrow 1$.

É interessante notar que a matriz $v(\ell, k)$ é simétrica ($v_{ij} = v_{ji}$) para $i \neq j$, devido a invariança por inversão temporal.

III.4a. Aplicação para o caso de dois canais de reação acoplados

Através da expansão de Jost (eq. (2.23)) e aplicando os operadores escada, e fazendo a conexão Euclidiana, obtivemos as relações de recorrência das funções de Jost, A_ℓ e B_ℓ , para o espalhamento elástico (um canal de reação), dado pelas expressões (2.32), isto é, a menos das constantes de normalização $N(\ell, v)$, as equações podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} -A_{\ell+1}(k) &= \left[\ell+1 - iv(\ell, k) \right] A_\ell(k) \\ B_{\ell+1}(k) &= \left[\ell+1 + iv(\ell, k) \right] B_\ell(k) \end{aligned} \quad (4.2)$$

Para problemas envolvendo muitos canais, vamos considerar novamente a expansão de Jost (2.23), sendo que A_ℓ e B_ℓ serão dados agora por vetores colunas. Como exemplo, vamos considerar dois canais de reação acoplados. As equações de Schrödinger acopladas, neste caso, se escrevem como:

$$\begin{aligned} \left[T_{11} + V_{11}(r) \right] \psi_1(\vec{r}) &= U_{12}(r) \psi_2(\vec{r}) \\ \left[T_{22} + V_{22}(r) \right] \psi_2(\vec{r}) &= U_{21}(r) \psi_1(\vec{r}) \end{aligned} \quad (4.3)$$

onde T_{11} e T_{22} são operadores de energia cinética, e V_{11} e V_{22} são os potenciais nos canais 1 e 2 respectivamente. Os potenciais de acoplamento são $U_{12}(r)$ e $U_{21}(r)$, e $\psi_1(\vec{r})$ e $\psi_2(\vec{r})$ são as funções de

onda nos canais 1 e 2. Supondo que $U_{12} = U_{21} = U$ e que o Q da reação seja desprezível em comparação com as energias envolvidas, e supondo também que o potencial coulombiano e nuclear sejam as mesmas nos dois canais, podemos escrever:

$$T_{11} + V_{11}(r) = T_{22} + V_{22}(r) = T + V \quad (4.4)$$

Então, H se escreve como:

$$H = \begin{bmatrix} T + V(r) & U(r) \\ U(r) & T + V(r) \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

A Hamiltoniana total se escreve como uma matriz 2×2 , a soma de uma matriz diagonal com termos iguais $H_{11} = H_{22} = T_{11} + V_{11}(r) = T_{22} + V_{22}(r)$, e de uma matriz dada por $\sigma_x U(r)$ que descreve o acoplamento entre os canais 1 e 2:

$$H = T + V(r) + \sigma_x U(r) \quad (4.6)$$

onde,

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Na descrição algébrica, $V(r) + \sigma_x U(r)$ são substituídos por potenciais algébricos:

$$v(l, k) + \sigma_x u(l, k) = \begin{bmatrix} v(l, k) & u(l, k) \\ u(l, k) & v(l, k) \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

e as relações de recorrência matriciais relacionadas às funções de Jost $A_\ell(k)$ e $B_\ell(k)$, representadas por vetores colunas, são:

$$\begin{bmatrix} B_{\ell+1}^1(k) \\ B_{\ell+1}^2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell+1+iv(\ell, k) & iu(\ell, k) \\ iu(\ell, k) & \ell+1+iv(\ell, k) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{\ell}^1(k) \\ B_{\ell}^2(k) \end{bmatrix} = \mathbb{C} \begin{bmatrix} B_{\ell}^1(k) \\ B_{\ell}^2(k) \end{bmatrix} \quad (4.8a)$$

$$\begin{bmatrix} A_{\ell+1}^1(k) \\ A_{\ell+1}^2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell+1-iv(\ell, k) & iu(\ell, k) \\ iu(\ell, k) & \ell+1-iv(\ell, k) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{\ell}^1(k) \\ A_{\ell}^2(k) \end{bmatrix} = \mathbb{C}' \begin{bmatrix} A_{\ell}^1(k) \\ A_{\ell}^2(k) \end{bmatrix} \quad (4.8b)$$

com as matrizes de conexão $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}'$, relacionando $A_{\ell}(k)$ com $A_{\ell+1}(k)$ e $B_{\ell}(k)$ com $B_{\ell+1}(k)$. Então,

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} \ell+1+iv(\ell, k) & iu(\ell, k) \\ iu(\ell, k) & \ell+1+iv(\ell, k) \end{bmatrix} \quad (4.9a)$$

$$\mathbb{C}' = \begin{bmatrix} \ell+1-iv(\ell, k) & iu(\ell, k) \\ iu(\ell, k) & \ell+1-iv(\ell, k) \end{bmatrix} \quad (4.9b)$$

Determinar a matriz S_{ℓ} (não diagonal) significa resolver o problema de canais acoplados, determinando a amplitude de espalhamento e a seção de choque em cada canal de reação (1 e 2) na presença dos acoplamentos.

O sistema de equações acopladas, que temos que resolver, está expresso nas equações matriciais (4.8a) e (4.8b). Determinados os $B_{\ell}(k)$ e $A_{\ell}(k)$, podemos determinar a matriz $S_{\ell} = e^{i(\ell+1)\pi} B_{\ell}(k)/A_{\ell}(k)$.

Para calcular a matriz $S_{\ell}(k)$, primeiramente devemos diagonalizar as matrizes de conexão dos potenciais algébricos ($\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}'$), equações (4.8a) e (4.8b), pois elas estão acoplando os termos $B_{\ell}^1(k)$ com $B_{\ell}^2(k)$ e $A_{\ell}^1(k)$ com $A_{\ell}^2(k)$, nas relações de recorrência. Por exemplo:

$$B_{\ell+1}^1(k) = \left[\ell+1 + iv(\ell, k) \right] B_{\ell}^1(k) + iu(\ell, k) B_{\ell}^2(k) \quad (4.10)$$

Portanto, para diagonalizar C (C_{diag}):

$$C = \begin{bmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

$$C = \begin{bmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

$$C_{\text{diag}} = Z^{-1} C Z \quad (4.13)$$

$$\left[\ell+1+iv-\lambda \right] \left[\ell+1+iv-\lambda \right] - u^2 = 0 \quad (4.14)$$

$$\left[\ell+1+iv-\lambda \right]^2 = -u^2 \quad (4.15)$$

A matriz C tem dois autovalores λ_1 e λ_2 e dois autovetores:

$$\lambda_1 = \ell+1 + iv + iu \quad (4.16)$$

$$\lambda_2 = \ell+1 + iv - iu$$

$$\begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{bmatrix} \quad e \quad \begin{bmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{bmatrix} \quad (4.17)$$

Portanto,

$$\begin{pmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{pmatrix} \quad (4.18)$$

$$\begin{pmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{pmatrix} \quad (4.19)$$

Resolvendo estas equações:

$$\begin{pmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell+1+iv+iu \\ \ell+1+iv-iu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{pmatrix} \quad (4.20)$$

$$\begin{pmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell+1+iv-iu \\ \ell+1+iv+iu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{pmatrix} \quad (4.21)$$

obtemos:

$$\begin{aligned} z_{11} &= z_{21} \\ e \\ z_{22} &= -z_{12} \end{aligned} \quad (4.22)$$

A princípio os elementos da matriz Z podem ter quaisquer valores, desde que obedeçam a condição acima (4.22), ou seja, os vetores:

$$\begin{pmatrix} z_{11} \\ z_{21} \end{pmatrix} \quad e \quad \begin{pmatrix} z_{12} \\ z_{22} \end{pmatrix}$$

são autovetores de $\mathbb{C}$ se: $z_{11} = z_{21}$ e $z_{22} = -z_{12}$.

Então, a matriz Z é, por definição:

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{11} & -z_{12} \end{pmatrix} \quad (4.23)$$

e é fácil mostrar que o inverso da matriz Z é dado por:

$$Z^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2z_{11}} & \frac{1}{2z_{11}} \\ \frac{1}{2z_{12}} & -\frac{1}{2z_{12}} \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

Portanto,

$$\mathbb{C}_{\text{diag}} = Z^{-1} \mathbb{C} Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{2z_{11}} & \frac{1}{2z_{11}} \\ \frac{1}{2z_{12}} & -\frac{1}{2z_{12}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell+1+iv & iu \\ iu & \ell+1+iv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{11} & -z_{12} \end{pmatrix} \quad (4.25)$$

$$\mathbb{C}_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2z_{11}} & \frac{1}{2z_{11}} \\ \frac{1}{2z_{12}} & -\frac{1}{2z_{12}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\ell+1+iv)z_{11} + iuz_{11} & (\ell+1+iv)z_{12} - iuz_{12} \\ iuz_{11} + (\ell+1+iv)z_{11} & iuz_{12} - (\ell+1+iv)z_{12} \end{pmatrix} \quad (4.26)$$

$$\mathbb{C}_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} \ell+1+iv(\ell,k)+iu(\ell,k) & 0 \\ 0 & \ell+1+iv(\ell,k)-iu(\ell,k) \end{pmatrix} \quad (4.27)$$

Com autovalores de C_{diag} são dados por:

$$\lambda_1 = \ell+1+iv(\ell,k)+iu(\ell,k)$$

$$\lambda_2 = \ell+1+iv(\ell,k)-iu(\ell,k) \quad (4.28)$$

Analogamente, para C'_{diag} obtemos os seguintes autovalores:

$$\lambda'_1 = \ell+1-iv(\ell,k)+iu(\ell,k)$$

$$\lambda'_2 = \ell+1-iv(\ell,k)-iu(\ell,k) \quad (4.29)$$

Usando as equações (4.8a) e (4.8b) vemos que:

$$\begin{bmatrix} B_{\ell+1}^1 \\ B_{\ell+1}^2 \end{bmatrix}_{diag} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{\ell}^1 \\ B_{\ell}^2 \end{bmatrix}_{diag} \quad (4.30)$$

$$\begin{bmatrix} B_{\ell+1}^1 \end{bmatrix}_{diag} = \lambda_1 \begin{bmatrix} B_{\ell}^1 \end{bmatrix}_{diag} \quad (4.31)$$

$$\begin{bmatrix} B_{\ell+1}^2 \end{bmatrix}_{diag} = \lambda_2 \begin{bmatrix} B_{\ell}^2 \end{bmatrix}_{diag}$$

$$\begin{bmatrix} A_{\ell+1}^1 \end{bmatrix}_{diag} = \lambda'_1 \begin{bmatrix} A_{\ell}^1 \end{bmatrix}_{diag} \quad (4.32)$$

$$\begin{bmatrix} A_{\ell+1}^2 \end{bmatrix}_{diag} = \lambda'_2 \begin{bmatrix} A_{\ell}^2 \end{bmatrix}_{diag}$$

Portanto,

$$\left[S_{\ell}^1\right]_{\text{diag}} = \frac{\Gamma(\lambda_1)}{\Gamma(\lambda'_1)}$$

$$\left[S_{\ell}^2\right]_{\text{diag}} = \frac{\Gamma(\lambda_2)}{\Gamma(\lambda'_2)}$$

(4.33)

A matriz S diagonal, calculada a partir dos autovalores das matrizes de conexão, é dada por $\mathbb{D}$:

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} \frac{\Gamma(\lambda_1)}{\Gamma(\lambda'_1)} & 0 \\ 0 & \frac{\Gamma(\lambda_2)}{\Gamma(\lambda'_2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k)+iu(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k)-iu(\ell,k))} & 0 \\ 0 & \frac{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k)+iu(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k)-iu(\ell,k))} \end{bmatrix}$$

(4.34)

onde, λ_1 e λ_2 são autovalores complexos de $\mathbb{C}_{\text{diag}}$ e λ'_1 e λ'_2 são autovalores complexos de $\mathbb{C}'_{\text{diag}}$. E a matriz S não diagonal, é determinada a partir da matriz S diagonal da seguinte maneira:

$$S = Z \mathbb{D} Z^{-1}$$

(4.35)

onde Z é a matriz que diagonaliza $\mathbb{C}$, e $\mathbb{D}$ é uma matriz de autovalores diagonal, isto é,

$$S = Z D Z^{-1} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{11} & -z_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))} & 0 \\ 0 & \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))} \end{bmatrix} \times$$

$$\times \begin{bmatrix} \frac{1}{2z_{11}} & \frac{1}{2z_{11}} \\ \frac{1}{2z_{12}} & -\frac{1}{2z_{12}} \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))} z_{11} & \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))} z_{12} \\ \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))} z_{11} & -\frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))} z_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2z_{11}} & \frac{1}{2z_{11}} \\ \frac{1}{2z_{12}} & -\frac{1}{2z_{12}} \end{bmatrix}$$

$$(4.37)$$

$$S = \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}}_{S^+} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}}_{S^-}$$

$$\times \left[\underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}}_{S^+} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}}_{S^-} \right]$$

$$\times \left[\underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}}_{S^+} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}}_{S^-} \right]$$

$$\times \left[\underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}}_{S^+} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k)-iu(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k)+iu(\ell, k))}}_{S^-} \right] \quad (4.38)$$

onde S é a matriz S total, e

$$S_{\ell}^{+}(k) = e^{2i\delta_{\ell}^{+}(k)} = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k)+iu(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k)-iu(\ell,k))} \quad (4.39a)$$

$$S_{\ell}^{-}(k) = e^{2i\delta_{\ell}^{-}(k)} = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k)-iu(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k)+iu(\ell,k))} \quad (4.39b)$$

Então os termos diagonais da matriz S são dados por $\frac{1}{2}(S^{+}+S^{-})$ e os termos não-diagonais são dados por $\frac{1}{2}(S^{+}-S^{-})$.

Finalmente, podemos calcular a seção de choque, sendo que as amplitudes de espalhamento dos diferentes canais são dadas por:

$$a_{11}(k, \theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{\ell} \left[2\ell+1 \right] \frac{1}{2} \left[S_{\ell}^{+}(k) + S_{\ell}^{-}(k) - 2 \right] P_{\ell}(\cos\theta) = a_{22}(k, \theta) \quad (4.40a)$$

$$a_{12}(k, \theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{\ell} \left[2\ell+1 \right] \frac{1}{2} \left[S_{\ell}^{+}(k) - S_{\ell}^{-}(k) \right] P_{\ell}(\cos\theta) = a_{21}(k, \theta) \quad (4.40b)$$

Estes cálculos são extremamente simples e rápidos quando comparados com a integração numérica da equação de Schrödinger. O tempo de computador envolvido depende basicamente do número de canais considerados, o que determina a dimensão da matriz $v(\ell,k)$, que deve ser diagonalizada para cada onda parcial.

III.4b. Caso geral de n canais acoplados

O potencial algébrico no caso de n canais se escreve como uma matriz $n \times n$, onde os termos diagonais representam o potencial algébrico no canal elástico e os termos não-diagonais representam as transições entre os canais. Isto é facilmente compreendido se examinarmos a matriz potencial algébrica no caso de dois canais (expressão (4.1)). No caso de n canais, temos o potencial algébrico dado por:

$$v(\ell, k) = \begin{bmatrix} v_{11}(\ell, k) & v_{12}(\ell, k) & \dots & v_{1n}(\ell, k) \\ v_{21}(\ell, k) & v_{22}(\ell, k) & \dots & v_{2n}(\ell, k) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ v_{n1}(\ell, k) & \vdots & \dots & v_{nn}(\ell, k) \end{bmatrix} \quad (4.41)$$

As relações de recorrência entre as funções de Jost se escrevem como:

$$\begin{pmatrix} B_{\ell+1}^1(k) \\ B_{\ell+1}^2(k) \\ \vdots \\ B_{\ell+1}^n(k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell+1+iv_{11} & iu_{12} & iu_{13} & \dots & iu_{1n} \\ iu_{21} & \ell+1-iv_{22} & iu_{23} & \dots & iu_{2n} \\ iu_{31} & iu_{32} & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ iu_{n1} & \vdots & \vdots & \vdots & \ell+1+iv_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{\ell}^1 \\ B_{\ell}^2 \\ \vdots \\ B_{\ell}^n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} B_{\ell}^1(k) \\ B_{\ell}^2(k) \\ \vdots \\ B_{\ell}^n(k) \end{pmatrix} \quad (4.42)$$

$$\begin{pmatrix} A_{\ell+1}^1(k) \\ A_{\ell+1}^2(k) \\ \vdots \\ A_{\ell+1}^n(k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell+1+iv_{11} & iu_{12} & iu_{13} & \dots & iu_{1n} \\ & \ell+1-iv_{22} & iu_{23} & \dots & iu_{2n} \\ & & iu_{32} & & \\ & & \vdots & & \\ & & & & \ell+1+iv_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{\ell}^1 \\ A_{\ell}^2 \\ \vdots \\ A_{\ell}^n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} A_{\ell}^1(k) \\ A_{\ell}^2(k) \\ \vdots \\ A_{\ell}^n(k) \end{pmatrix}$$

(4.43)

Diagonalizando as matrizes de conexão C e C' :

$$C_{\text{diag}} = Z^{-1} C Z$$

$$C'_{\text{diag}} = Z'^{-1} C' Z'$$

(4.44)

e usando as relações de recorrência, obtém-se a matriz S diagonal D , dada por:

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\Gamma(\lambda_1)}{\Gamma(\lambda'_1)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\Gamma(\lambda_2)}{\Gamma(\lambda'_2)} & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \frac{\Gamma(\lambda_n)}{\Gamma(\lambda'_n)} \end{bmatrix}$$

(4.45)

onde, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ são os autovalores de C e $\lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_n$ são os autovalores de C' .

A matriz S não-diagonal é obtida de D aplicando os operadores Z e Z^{-1} :

$$S = Z D Z^{-1}$$

(4.46)

$$S_{\ell}(\ell, k) = \begin{bmatrix} S_{11}(\ell, k) & S_{12}(\ell, k) & \dots & S_{1n}(\ell, k) \\ S_{21}(\ell, k) & S_{22}(\ell, k) & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & S_{nn}(\ell, k) \end{bmatrix} \quad (4.47)$$

O limite de unitariedade impõe que:

$$|S_{11}|^2 + |S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 + \dots + |S_{1n}|^2 \leq 1 \quad (4.48)$$

As amplitudes de espalhamento são determinadas a partir dos elementos da matriz S:

$$a_{1j}(k, \theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{\ell} \left[2\ell+1 \right] \left[S_{1j}(\ell, k) - \delta_{1j} \right] P_{\ell}(\cos\theta) \quad (4.49)$$

e a seção de choque se escreve como:

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{1j} = |a_{1j}(k, \theta)|^2 \quad (4.50)$$

IV. ANALISE TEORICA E RESULTADOS

IV.A. Considerações Gerais

Medimos distribuições angulares bastante extensas ($28^\circ \leq \theta_{CM} \leq 150^\circ$) para os espalhamentos $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ ($J^\pi=0^+, E_{exc}=0.0$ MeV), $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ ($J^\pi=2^+, E_{exc}=1.37$ MeV), $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ ($J^\pi=4^+, E_{exc}=4.12$ MeV e $J^\pi=2^+, E_{exc}=4.24$ MeV), e para as reações de transferência $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ ($J^\pi=0^+, E_{exc}=0.0$ MeV), $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ ($J^\pi=2^+, E_{exc}=1.63$ MeV) e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}$ ($J^\pi=4^+, E_{exc}=4.25$ MeV), num total de seis canais.

Utilizamos a teoria algébrica para a análise teórica dos dados, supondo que os canais acima estão todos acoplados. Repetimos alguns resultados desta teoria, que foram obtidos no capítulo III.

No caso de um único canal de reação (espalhamento elástico), a matriz S de espalhamento é expressa como uma razão de funções gama, onde ℓ é o momento angular orbital e $v(\ell, k)$ é chamado de potencial algébrico:

$$S_\ell = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell, k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell, k))} \quad (\text{A.1})$$

Como já mencionamos (cap. III), no caso de um único canal, o potencial algébrico pode ser expresso como a soma dos termos coulombiano e nuclear,

$$v(\ell, k) = v_c(k) + v_N(\ell) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{\hbar^2 k} + \frac{v_R + iv_I}{1 + \exp\left[\frac{(\ell - \ell_0)}{\Delta}\right]} \quad (\text{A.2})$$

No caso de mais canais de reação acoplados, foi mostrado no capítulo III.4b, que as relações de recorrência se escrevem como:

$$\begin{bmatrix} B_{\ell+1}^1(k) \\ \vdots \\ B_{\ell+1}^n(k) \end{bmatrix} = \mathbb{C} \begin{bmatrix} B_{\ell}^1(k) \\ \vdots \\ B_{\ell}^n(k) \end{bmatrix} \quad (\text{A.3})$$

onde,

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} \ell+1+iv_{11} & iu_{12} & iu_{13} & \dots & iu_{1n} \\ iu_{21} & \ell+1+iv_{22} & iu_{23} & \dots & \vdots \\ iu_{n1} & \dots & \dots & \dots & \ell+1+iv_{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{A.4})$$

e

$$\begin{bmatrix} A_{\ell+1}^1(k) \\ \vdots \\ A_{\ell+1}^n(k) \end{bmatrix} = \mathbb{C}' \begin{bmatrix} A_{\ell}^1(k) \\ \vdots \\ A_{\ell}^n(k) \end{bmatrix} \quad (\text{A.5})$$

onde

$$\mathbb{C}' = \begin{bmatrix} \ell+1-iv_{11} & iu_{12} & iu_{13} & \dots & iu_{1n} \\ iu_{21} & \ell+1-iv_{22} & iu_{23} & \dots & \vdots \\ iu_{n1} & \dots & \dots & \dots & \ell+1-iv_{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{A.6})$$

Diagonalizando as matrizes de conexão $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}'$:

$$\mathbb{C}_{\text{diag}} = \mathbb{Z}^{-1} \mathbb{C} \mathbb{Z} \quad (\text{A.7})$$

$$\mathbb{C}_{\text{diag}} = \mathbb{Z}^{-1} \mathbb{C}' \mathbb{Z}$$

A matriz de espalhamento diagonal D se escreve como:

$$D = \begin{pmatrix} \frac{\Gamma(\lambda_1)}{\Gamma(\lambda'_1)} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{\Gamma(\lambda_n)}{\Gamma(\lambda'_n)} \end{pmatrix} \quad (A.8)$$

onde $\lambda_1 \dots \lambda_n$ e $\lambda'_1 \dots \lambda'_n$ são autovalores das matrizes C_{diag} e C'_{diag} .

A matriz S (não-diagonal) se escreve como:

$$S = Z D Z^{-1} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & & \vdots \\ S_{n1} & \dots & & S_{nn} \end{pmatrix} \quad (A.9)$$

e a amplitude de espalhamento é dada por:

$$a_{ij}(k, \theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{\ell} \left[2\ell+1 \right] \left[S_{ij}^{\ell}(k) - \delta_{ij} \right] P_{\ell}(\cos\theta) \quad (A.10)$$

e calcula-se a seção de choque:

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega} \right]_{ij} = \left| a_{ij}(k, \theta) \right|^2 \quad (A.11)$$

As matrizes de conexão, seus autovalores e a matriz S são determinadas a partir da matriz de potencial algébrico $v(\ell, k)$, onde os elementos não diagonais descrevem os acoplamentos, e os elementos diagonais descrevem o potencial nos canais elásticos.

IV.B. Determinação do Potencial Algébrico

IV.B.1. Elementos diagonais

Espalhamento Elástico

A matriz S para o espalhamento elástico é dada pela expressão:

$$S_\ell(k) = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(\ell,k))}{\Gamma(\ell+1-iv(\ell,k))} \quad (B.1)$$

com o potencial algébrico $v(\ell,k)$ contendo a interação coulombiana mais a interação nuclear de curto alcance, isto é,

$$v(\ell,k) = v_c(k) + v_N(\ell,k) \quad (B.2)$$

Um modelo possível para o potencial algébrico nuclear $v_N(\ell,k)$ é obtido fazendo analogia com o potencial óptico, que é usualmente descrito com fator de Woods-Saxon no espaço das configurações, dadas por:

$$v_N^{\text{opt}}(r) = \frac{V_R^{\text{opt}} + iV_I^{\text{opt}}}{1 + \exp\left[\frac{r-R_{\text{opt}}}{a}\right]} \quad (B.3)$$

Na teoria algébrica, o potencial algébrico nuclear é, então, escrito na forma de Woods-Saxon no espaço ℓ :

$$v_N(\ell,k) = \frac{V_R + iV_I}{1 + \exp\left[\frac{(\ell-\ell_0)}{\Delta}\right]} \quad (B.4)$$

com $\ell_0 \rightarrow$ momento angular rasante

$\Delta \rightarrow$ parâmetro de difusividade

e o potencial algébrico total se escreve como:

$$v(\ell, k) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{\hbar^2 k} + \frac{v_R + i v_I}{1 + \exp\left[\frac{(\ell - \ell_0)}{\Delta}\right]} \quad (\text{B.5})$$

IV.B.2. Elementos não-diagonais

Espalhamento Inelástico

Os elementos da matriz não-diagonais, descrevendo o acoplamento entre canais elásticos e inelásticos, terão dois termos: um devido à excitação nuclear e o outro devido à excitação coulombiana. O termo de excitação nuclear, em analogia ao fator de forma de excitação nuclear, que usualmente é descrito por uma derivada de Woods-Saxon no espaço de configurações (reação de superfície), terá um fator de forma da derivada de Woods-Saxon no espaço ℓ . Então, $u_N^{ij}(\ell, k)$ para o acoplamento elástico-inelástico por excitação nuclear é dado por:

$$u_N^{ij}(\ell, k) = - \frac{d}{d\ell} \left[\frac{u_R^{ij} + i u_I^{ij}}{1 + \exp\left[\frac{(\ell - \ell_0)}{\Delta}\right]} \right] \quad (\text{B.6})$$

O termo de excitação coulombiana no potencial de acoplamento u^{ij} tem um fator de forma com o mesmo comportamento no espaço ℓ , que o fator de forma eletromagnética tem usualmente no espaço de configurações:

$$u_c^{ij}(\ell, k) = \eta_c^{ij}(\lambda) \frac{3}{(2\lambda+1)} \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{k} \begin{cases} \left[\ell / \ell_{oc} \right]^{\lambda+1}, & \ell < \ell_{oc} \\ \left[\ell_{oc} / \ell \right]^{\lambda}, & \ell > \ell_{oc} \end{cases} \quad (B.7)$$

onde, $\eta_c^{ij}(\lambda)$ corresponde ao parâmetro de deformação coulombiano do estado excitado j considerado, λ é a multipolaridade de transição eletromagnética e ℓ_{oc} é o momento angular rasante coulombiano.

As profundidades dos potenciais de acoplamento (não-diagonais) u_R e u_I são determinadas a partir das profundidades dos potenciais diagonais v_R e v_I , na forma:

$$u_R^{ij} + i u_I^{ij} = \eta^{ij} \left[v_R^{ii} + i v_I^{ii} \right] \quad (B.8)$$

onde, η^{ij} é uma constante para cada par i, j . Desta forma, dados os elementos diagonais v^{ii} e os coeficientes η^{ij} (coulombianos e nucleares), automaticamente estarão determinados os elementos não-diagonais u^{ij} . Esta condição não é necessária e foi imposta com o objetivo de diminuir o número de parâmetros envolvidos no cálculo.

Reações de Transferência

O fator de forma radial de uma reação de transferência direta, apresenta um pico na superfície nuclear. Este fator de forma também pode ser parametrizado por uma derivada de Woods-Saxon no espaço de configurações. Por analogia, o potencial algébrico descrevendo o acoplamento entre o canal elástico e um canal de transferência, também pode ser parametrizado por uma derivada de Woods-Saxon no espaço de ℓ , dada pela equação (B.6).

IV.C. Determinação dos Coeficientes η^{ij}

Consideremos o caso mais simples de um espalhamento puramente coulombiano:

$$S_\ell(k) = \frac{\Gamma(\ell+1+iv(k))}{\Gamma(\ell+1-iv(k))} \quad (C.1)$$

onde,

$$v(k) = \frac{\mu z_1 z_2 e^2}{k} \quad (C.2)$$

e

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{v^2(k)}{4k^2 \sin^4 \theta/2} \quad (C.3)$$

No caso de termos mais de um canal e os elementos não-diagonais do potencial algébrico terem profundidades

$$u_R^{ij} + iu_I^{ij} = \eta_{ij} \left[v_R^{ij} + iv_I^{ij} \right],$$

pode-se mostrar, por analogia com a equação (C.3), que:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{ij} \propto |u^{ij}|^2 \propto |\eta^{ij}|^2 \quad (C.4)$$

Neste trabalho, em vez de tratarmos os coeficientes η^{ij} como parâmetros livres, nos dispusemos a relacioná-los com propriedades de excitação eletromagnética e com fatores espectroscópicos experimentais ou obtidos a partir de cálculos teóricos. Esta condição irá reduzir gradualmente o número de parâmetros livres e pode mostrar que bons ajustes podem ser obtidos no contexto desta condição.

Espalhamento Inelástico

Relembrando o caso do espalhamento inelástico com multipolaridade λ , sabemos que o fator de forma total se escreve como:

$$F(r) = F_c(r) + F_N(r) \quad (C.5)$$

com,

$$F_c(r) = \frac{3z_1 z_2 e^2}{(2\lambda+1)} \frac{R_c^\lambda}{r^{\lambda+1}} \beta_c(\lambda) = \frac{z_1 e^2 4\pi \sqrt{B(E\lambda)}}{2\lambda+1} \frac{1}{r^{\lambda+1}} \quad (C.6)$$

onde β_c é o parâmetro de deformação coulombiana e $B(E\lambda)$ é a probabilidade de transição eletromagnética, sendo que:

$$B(E\lambda) = \left[\frac{3z_2}{4\pi} R_c^\lambda \beta_c(\lambda) \right]^2 \quad (C.7)$$

e

$$F_N(r) = \beta_N \frac{\partial V(r)}{\partial r} \quad (C.8)$$

onde, β_N é o parâmetro de deformação nuclear e $V(r)$ é o potencial óptico que descreve o espalhamento elástico.

A seção de choque diferencial é dada por:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{u_\alpha u_\gamma}{(2\pi\hbar^2)^2} \frac{K_\gamma}{K_\alpha} \frac{2J_\gamma+1}{2J_\alpha+1} \sum_\ell |A_\ell|^2 \begin{bmatrix} 2L+1 \end{bmatrix} \sum_{M=-L}^L |\beta_{LM}|^2 \quad (C.9)$$

com

$$\beta_{LM} = \int d^3r \, r \, \chi_{\gamma}^{-*} \left[K_{\gamma}, r \right] \left[-i^{-L} Y_L^{*M}(\hat{r}) F(r) \right] \chi_{\alpha}^{*} \left[K_{\alpha}, r \right] \quad (C.10)$$

Na nossa descrição, o termo não-diagonal do potencial algébrico, responsável pela transição inelástica é equivalente ao fator de forma $F(r)$ da descrição de Schrödinger. O parâmetro coulombiano η_c^{1j} (equação (B.8)) é equivalente a $\beta_c(\lambda)$ da equação (C.6) e, portanto, deve ser proporcional a $\sqrt{B(E\lambda)}$. O parâmetro nuclear η_N^{1j} é equivalente a β_N (expressão (C.8)). Como não temos uma relação explícita entre os η^{1j} e os parâmetros de deformação β , não podemos calcular os η^{1j} a partir dos β conhecidos. Nosso procedimento será o seguinte:

- a) os parâmetros η_c^{12} e η_N^{12} correspondentes ao acoplamento entre o estado fundamental do núcleo alvo (canal 1) e o primeiro estado excitado núcleo alvo (canal 2), serão ajustados como parâmetros livres e independentes, para reproduzir a seção de choque de excitação deste primeiro estado excitado;
- b) em seguida os η_c^{1j} e η_N^{1j} de todos os outros estados excitados serão calculados a partir dos η_c^{12} e η_N^{12} , supondo que os coeficientes η^{1j} dos outros estados, tanto nucleares como coulombianos, são proporcionais aos parâmetros β_c destes estados. Isto é, para reduzir o número de parâmetros livres, os coeficientes de deformação nuclear η_N^{1j} também serão proporcionais a $\sqrt{B(E\lambda)}$ dos seus respectivos estados.

Exemplificando:

$$\begin{array}{lcl} \text{canal (2)} & \xrightarrow{\quad} & 2^+ \\ & \updownarrow & \\ \text{canal (1)} & \xrightarrow{\quad} & 0^+ \\ & \text{núcleo alvo} & \end{array} \quad B(E\lambda), \beta_c, \beta_N \quad (C.11)$$

os coeficientes η_c^{12} e η_N^{12} são parâmetros livres, ajustados para reproduzir $\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{12}$, a seção de choque de excitação do estado 2, supondo apenas a existência dos estados 1 e 2.

Incluindo mais estados excitados:

vamos supor:

$$\frac{\eta_c^{23}}{\eta_c^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2\uparrow; 2^+ \rightarrow 4^+)}{B(E2\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)}} \quad (C. 13)$$

isto é, η_c^{23} não é mais um parâmetro livre, mas será determinado a partir de η_c^{12} e das probabilidades eletromagnéticas de transição $B(E2\uparrow)$ dos estados em questão.

Lembrando, ainda:

$$B(E2\uparrow; I \rightarrow I+2) = \frac{15}{32\pi} e^2 Q_0^2 \frac{(I+1)(I+2)}{(2I+1)(2I+3)} \quad (C. 14)$$

onde Q_0 é o momento de quadrupolo intrínseco do núcleo em questão:

$$\frac{\eta_c^{23}}{\eta_c^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2\uparrow; 2^+ \rightarrow 4^+)}{B(E2\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)}} = 0.717 \quad (C. 15)$$

$$\text{portanto,} \quad \eta_c^{23} = \eta_c^{12} [0.717] \quad (C. 16)$$

Vamos supor que as deformações nucleares η_N também seguem a mesma proporcionalidade e, portanto:

$$\frac{\eta_N^{23}}{\eta_N^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2\uparrow; 2^+ \rightarrow 4^+)}{B(E2\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)}} = 0.717 \quad (C.17)$$

$$\eta_N^{23} = \eta_N^{12} [0.717] \quad (C.18)$$

Reação de Transferência

Para reações de transferência, podemos escrever a seção de choque diferencial como:

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{exp}} = S_p S_q \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{DWBA}} \quad (C.19)$$

onde,

S_p → fator espectroscópico do projétil

S_q → fator espectroscópico do alvo

Sendo a reação de transferência da partícula x representada por $A(a,b)B$ com $a=b+x$ e $B=A+x$, (nosso caso $x=d$), define-se a amplitude espectroscópica para o projétil $(S_p^1)^{1/2}$ como:

$$\left[S_p^1 \right]^{1/2} = \left[\begin{matrix} n_a \\ x \end{matrix} \right]^{1/2} \int d\xi_b d\xi_x dr_{bx} \left[\psi_p(\xi_b) \psi_p(\xi_x) \phi_p^1(r_{bx}) \right]^* \psi_a(\xi_a) \quad (C.20)$$

onde $\psi_p(\xi_b)$ é a função de onda interna do núcleo ejétíl b

$\psi_p(\xi_x)$ é a função de onda interna da partícula x transferida

$\psi_a(\xi_a)$ é a função de onda interna do núcleo projétíl a=(b+x)

$\phi_p^1(r_{bx})$ é a função de onda relativa da partícula x ligada ao caroço b

$\begin{bmatrix} n_a \\ x \end{bmatrix}$ é o coeficiente do binômio que leva em conta a identidade das partículas.

E a amplitude espectroscópica para o alvo $\left[S_q^f\right]^{1/2}$ como:

$$\left[S_q^f\right]^{1/2} = \begin{bmatrix} n_B \\ x \end{bmatrix}^{1/2} \int d\xi_A d\xi_x dr_{Ax} \left[\psi_q(\xi_A) \psi_q(\xi_x) \phi_q^f(r_{Ax}) \right]^* \psi_B(\xi_B) \quad (C.21)$$

onde $\psi_q(\xi_A)$ é a função de onda interna do núcleo alvo A

$\psi_q(\xi_x)$ é a função de onda interna da partícula x transferida

$\psi_B(\xi_B)$ é a função de onda interna do núcleo residual B

$\phi_q^f(r_{Ax})$ é a função de onda relativa da partícula x ligada ao caroço A

$\begin{bmatrix} n_B \\ x \end{bmatrix}$ é o coeficiente do binômio que leva em conta a identidade das partículas.

Nas reações de transferência, o parâmetro η_N^{ij} será proporcional à $\sqrt{S_p S_q}$. Neste caso também não temos uma relação explícita entre os η^{ij} e os fatores espectroscópicos S, não podendo

calcular os η^{ij} a partir dos S conhecidos. O procedimento será o seguinte:

- i) o parâmetro η_N^{15} correspondente ao acoplamento entre o estado fundamental do canal incidente (canal 1) e o estado fundamental do canal de transferência (canal 5), será ajustado como parâmetro livre e independente, para reproduzir a seção de choque da reação de transferência para o estado fundamental (canal 5);
- ii) em seguida, os η_N^{ij} de todos os outros estados excitados na transferência serão calculados a partir do η_N^{15} , supondo que os coeficientes $[\eta_N^{ij}]^2$ dos outros estados são proporcionais aos respectivos fatores espectroscópicos daqueles estados. Esta condição irá reproduzir o número de parâmetros livres e verificaremos que se consegue um ajuste razoável das seções de choque com esta condição.

Exemplificando:

onde: $S(^{12}\text{C} = ^{16}\text{O} - \alpha) = 1.62$ Ref. (Cr 76)

$S(^{24}\text{Mg} = ^{20}\text{Ne} + \alpha) = 0.35$ Ref. (De 70)

com normalização usual de $S(^{20}\text{Ne} = ^{16}\text{O} + \alpha) = 1.0$. O coeficiente η_N^{15} é um parâmetro livre, ajustado para acertar a seção de choque

$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{15}$ de transferência para o estado fundamental do canal $^{16}\text{O} + ^{20}\text{Ne}$.

Incluindo o canal 6, o estado excitado do sistema

$^{16}\text{O}_{e.f.} + ^{20}\text{Ne}(2^+)$ com fator espectroscópico $S(^{24}\text{Mg} = ^{20}\text{Ne}(2^+) + \alpha)$ para o estado excitado do ^{20}Ne ,

$$S(^{24}\text{Mg} = ^{20}\text{Ne}(2^+) + \alpha) = 0.05 \quad \text{Ref. (Cr 76)}$$

$$\frac{\eta_N^{16}}{\eta_N^{15}} = \sqrt{\frac{S(^{12}\text{C} = ^{16}\text{O} - \alpha) S(^{24}\text{Mg} = ^{20}\text{Ne}(2^+) + \alpha)}{S(^{12}\text{C} = ^{16}\text{O} - \alpha) S(^{24}\text{Mg} = ^{20}\text{Ne} + \alpha)}} \quad (\text{C.24})$$

portanto,

$$\eta_N^{16} = \eta_N^{15} \left[0.378 \right] \quad (\text{C.25})$$

IV.D. Aplicação para o Sistema $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$

Aplicamos a teoria algébrica de espalhamento para o sistema $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$, em $E_{\text{cm}} = 25.2$ MeV. Consideramos sete canais de reação conforme esquema a seguir.

Nos nossos cálculos teóricos, consideramos sete canais de reação, devido ao fato do núcleo ^{24}Mg ter dois estados muito próximos à energia de excitação de 4.12 MeV tem o estado com $J^\pi = 4^+$ e à 4.24 MeV tem um estado $J^\pi = 2^+$. Devido ao alargamento cinemático, o nosso sistema de detecção não conseguiu resolver estes dois estados portanto, consideramos as contribuições de excitação

de ambos os estados. Com isto, nos cálculos teóricos consideramos estas contribuições.

Para determinar a matriz S para todos os canais, precisamos definir os parâmetros do potencial algébrico $v(l,k)$.

canal 1 $\rightarrow ^{12}\text{C}_{\text{ef}} + ^{24}\text{Mg}_{\text{ef}} (0^+)$

canal 5 $\rightarrow ^{16}\text{O}_{\text{ef}} + ^{20}\text{Ne}_{\text{ef}}$

canal 2 $\rightarrow ^{12}\text{C}_{\text{ef}} + ^{24}\text{Mg} (2^+)$

canal 6 $\rightarrow ^{16}\text{O}_{\text{ef}} + ^{20}\text{Ne} (2^+)$

canal 3 $\rightarrow ^{12}\text{C}_{\text{ef}} + ^{24}\text{Mg} (4^+)$

canal 7 $\rightarrow ^{16}\text{O}_{\text{ef}} + ^{20}\text{Ne} (4^+)$

canal 4 $\rightarrow ^{12}\text{C}_{\text{ef}} + ^{24}\text{Mg} (2^+)$

Como ponto de partida, concentramos a atenção no espalhamento elástico (sem acoplamento), no canal 1: $^{12}\text{C} + ^{24}\text{Mg}$, para determinar os potenciais v_R^{11} e v_I^{11} . Ajustamos a magnitude da seção de choque com $v_R^{11} = 18$ e $v_I^{11} = 23$, e com $\ell_0 = 13.0$ e $\Delta = 1.0$ (figura IV.1). A inclinação da seção de choque é afetada principalmente pelos parâmetros v_R e v_I , enquanto que a fase e o período das oscilações é influenciada por ℓ_0 e Δ . Estes parâmetros ajustaram razoavelmente bem os dados experimentais, pois o nosso objetivo era apenas acertar a magnitude da seção de choque, uma vez que não estávamos levando em consideração o efeito de outros canais de reação.

Consideramos os valores de v_R^{11} e v_I^{11} os mesmos para todos os canais, diminuindo assim o número de parâmetros. Com isto, todos os elementos diagonais da matriz $v(l,k)$ estão determinados.

Figura IV.1. Cálculo da distribuição angular elástica sem acoplamento, com $v_R=18$, $v_I=23$, $l_o=13$ e $\Delta=1.0$.

O passo seguinte é determinar os coeficientes η_N^{12} e η_C^{12} como parâmetros livres, reproduzindo a magnitude da seção de choque de excitação do canal 2, supondo que a excitação é principalmente de $1 \rightarrow 2$ e outras alimentações são consideradas desprezíveis em primeira aproximação. A figura IV.2 mostra o bom ajuste das seções de choque do acoplamento, considerando os canais 1 e 2, a partir do qual determinamos $\eta_C^{12} = 0.30$ e $\eta_N^{12} = 0.333$. Podemos verificar que $l_0 = 13$ usado para o canal 2, ajusta bem o período e fase dos oscilações no canal 2, e o acoplamento $1 \rightarrow 2$ atenua a amplitude das oscilações no canal 1, melhorando o acordo com os dados experimentais.

Assim, podemos determinar os outros coeficientes η_N^{ij} na razão dos $\sqrt{B(E2^\pi)}$ (exemplo (C.17)), e os coeficientes η_C^{ij} na mesma razão dos $\sqrt{B(E2^\pi)}$.

Em seguida, determinamos o coeficiente η_N^{15} (parâmetro livre) referente ao acoplamento dos canais 1 e 5. No canal 1, referente à seção de choque elástica (figura IV.3), a seção de choque calculada é muito semelhante ao caso sem acoplamento (figura IV.1), só havendo um pequeno efeito em ângulos traseiros. O canal 5 mostra a seção de choque de transferência (e.f.), onde podemos observar que a seção de choque calculada não reproduziu muito bem a magnitude da seção de choque experimental, em ângulos dianteiros e traseiros. Devemos lembrar, no entanto, o fato de não estarmos levando em conta o efeito do acoplamento com outros canais de reação. A partir da determinação de $\eta_N^{15} = 0.173$, podemos obter os η_N^{ij} referentes às transferências (exemplo (C.24)), onde consideramos proporcionais à razão dos respectivos fatores espectroscópicos S.

Uma vez obtidos os valores (parâmetros livres) η_C^{12} , η_N^{12} e η_N^{15} , podemos calcular todos os η_C^{ij} e η_N^{ij} . Portanto, supondo que as deformações nucleares η_N^{ij} seguem a proporcionalidade de $\sqrt{B(E2^\pi)}$ dos seus respectivos estados, tabela IV.A, temos:

Figura IV.2. Cálculo das distribuições angulares elástica e inelástica, acoplando somente os canais 1 e 2 com coeficientes $\eta_N^{12}=0.333$ e $\eta_C^{12}=0.30$; $v_R=18$, $v_I=23$, $\ell_o=13$ $\Delta=1.0$ no canal 1 e $\Delta=0.9$ no canal 2.

Figura IV.3. Cálculo das distribuições angulares elástica (1) e da reação de transferência _{e.f.} (5), acoplando canais 1 e 5, com o coeficiente de acoplamento $\eta_N^{15} = 0.173$, $v_R = 18$, $v_I = 23$; $\ell_o = 13.0$, $\Delta = 1.0$ para canal 1 e $\ell_o = 12.5$, $\Delta = 0.9$ para o canal 5

$$\eta_N^{12} = 0.333$$

$$\frac{\eta_N^{23}}{\eta_N^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2^\uparrow; 2^+ \rightarrow 4^+)_{Mg}}{B(E2^\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)_{Mg}}} = 0.715$$

$$\eta_N^{23} = 0.238$$

$$\frac{\eta_N^{14}}{\eta_N^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2^\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)_{Mg}}{B(E2^\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)_{Mg}}} = 0.251$$

$$\eta_N^{14} = 0.083$$

$$\frac{\eta_N^{56}}{\eta_N^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2^\uparrow; 2^+ \rightarrow 2^+)_{Ne}}{B(E2^\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)_{Mg}}} = 0.902$$

$$\eta_N^{56} = 0.300$$

$$\frac{\eta_N^{67}}{\eta_N^{12}} = \sqrt{\frac{B(E2^\uparrow; 2^+ \rightarrow 4^+)_{Ne}}{B(E2^\uparrow; 0^+ \rightarrow 2^+)_{Mg}}} = 0.647$$

$$\eta_N^{67} = 0.215$$

Para as transferências, onde os parâmetros η_N^{ij} são proporcionais aos respectivos fatores espectroscópicos, tabela IV.B, temos:

$$\eta_N^{15} = 0.173$$

$$\frac{\eta_N^{16}}{\eta_N^{15}} = \sqrt{\frac{S(\text{Mg} = \text{Ne}(2^+) + \alpha)S(C = 0 - \alpha)}{S(\text{Mg} = \text{Ne}_{ef} + \alpha)S(C = 0 - \alpha)}} = 0.378$$

$$\eta_N^{16} = 0.065$$

$$\frac{\eta_N^{17}}{\eta_N^{15}} = \sqrt{\frac{S(\text{Mg} = \text{Ne}(4^+) + \alpha)S(C = 0 - \alpha)}{S(\text{Mg} = \text{Ne}_{ef} + \alpha)S(C = 0 - \alpha)}} = 0.894$$

$$\eta_N^{17} = 0.155$$

$$\frac{\eta_N^{25}}{\eta_N^{15}} = \sqrt{\frac{S(\text{Mg}(2^+) = \text{Ne} + \alpha)\hat{S}(C = 0 - \alpha)}{S(\text{Mg} = \text{Ne} + \alpha)S(C = 0 - \alpha)}} = 0.609$$

$$\eta_N^{25} = 0.105$$

O coeficiente η_c^{ij} ($=\beta_c$), foram determinados a partir da proporcionalidade dos $B(E2^\uparrow)$, exemplificada na relação (C.15), portanto:

$$\eta_c^{12} = 0.30$$

$$\frac{\eta_c^{12}}{\eta_N^{12}} = \frac{\eta_c^{23}}{\eta_N^{23}} \Rightarrow \eta_c^{23} = 0.215$$

$$\frac{\eta_c^{12}}{\eta_N^{12}} = \frac{\eta_c^{14}}{\eta_N^{14}} \Rightarrow \eta_c^{14} = 0.075$$

$$\frac{\eta_c^{12}}{\eta_N^{12}} = \frac{\eta_c^{56}}{\eta_N^{56}} \Rightarrow \eta_c^{56} = 0.270$$

$$\frac{\eta_c^{12}}{\eta_N^{12}} = \frac{\eta_c^{67}}{\eta_N^{67}} \Rightarrow \eta_c^{67} = 0.194$$

TABELA IV.A

Canal	Núcleo	E _{exc}	J ^π	B(E2↑)	Referência
2	²⁴ Mg	1.37	2 ⁺	0.043	a
3	²⁴ Mg	4.12	4 ⁺	0.022	b
4	²⁴ Mg	4.24	2 ⁺	0.0027	c
6	²⁰ Ne	1.63	2 ⁺	0.035	d
7	²⁰ Ne	4.25	4 ⁺	0.018	e

a, b, d, e = (Ch 73) A. Christy and O. Häuser - Nuclear Data Table 11 (1973) 288

c = (Mi 74) W. Mittig et al. - Nucl. Phys. A233 (1974) 48

TABELA IV.B

Valores dos fatores espectroscópicos

 $S(^{24}\text{Mg} \rightarrow ^{20}\text{Ne}(J^\pi) + \alpha)$ (f)

J^π	teórico	exp
0^+	0.35	0.21
2^+	0.05	0.19
4^+	0.28	0.87

 $S(^{12}\text{C} \rightarrow ^{16}\text{O} + \alpha)$ (g)

J^π	teórico	exp
0^+	1.62	2.0

 $S(^{24}\text{Mg}(J^\pi) \rightarrow ^{20}\text{Ne} + \alpha)$ (h)

J^π	teórico
2^+	0.13
4^+	0.0

Normalizado relativamente
ao fator espectroscópico:

$$S_\alpha(^{20}\text{Ne}_{\text{ef}} = ^{16}\text{O} + \alpha) = 1$$

(f) (Cr 76) - Croissart et al. - Nucl.Phys. A261 (1976) 373(g) (De 70) - C. Detraz et al. - Nucl.Phys. A147 (1970) 488(h) (Dr 75) - J.P. Draayer - Nucl.Phys. A237 (1975) 157

Fizemos um estudo para otimizar os ajustes das seções de choque, variando os parâmetros η_N^{1j} , ℓ_o e Δ e, ainda, verificando quais eram os acoplamentos importantes a serem considerados nos cálculos.

Durante as nossas análises encontramos um forte compromisso entre η_N^{1j} , ℓ_o e Δ , interferindo na magnitude, fase, período e amplitude das oscilações das seções de choque. A variação destes parâmetros é bastante sensível, afetando principalmente na seção de choque de transferência (e.f.) e espalhamento elástico.

O estudo na determinação do parâmetro ℓ_o , nos levou a concluir que para $\ell_o > 13$, não reproduziam as magnitudes das seções de choque e interferindo na fase das oscilações, principalmente do canal elástico e transferência (e.f.). Para os canais 1, 2, 3 e 4, utilizamos $\ell_o = 13$ e, para os canais 4, 5 e 6 $\ell_o = 12.5$. Os valores do parâmetros Δ foram feitos com variações pequenas e determinamos $\Delta = 1.0$ para o canal 1, $\Delta = 0.9$ para o canal 2, $\Delta = 0.85$ para os canais 3 e 4 e $\Delta = 0.9$ para os canais 5, 6 e 7.

Os parâmetros η_N^{1j} serão discutidos em seguida.

A tabela IV.C mostra os valores dos parâmetros v_R , v_I , ℓ_o e Δ usados para os sete canais de reações, referente aos diversos cálculos efetuados, que mostraremos a seguir.

Na figura IV.4, consideramos os canais 1, 2, 5 e 6, mas desprezamos o acoplamento $1 \rightarrow 2$ colocando $\eta_N^{12} = 0$, acoplando apenas os canais 1, 5 e 6, isto é, η_N^{15} , η_N^{16} e η_N^{56} com os valores calculados a partir dos $B(E2^\uparrow)$ e dos fatores espectroscópicos. Podemos observar que a seção de choque calculada para o canal 1 é muito semelhante ao caso sem acoplamento (figura IV.1). As seções de choque calculadas para o espalhamento inelástico 2^+ (canal 2) e também estado excitado da reação de transferência 2^+ (canal 6), respectivamente, não reproduzem as magnitudes das seções de choque experimentais, mostrando que os acoplamentos η_N^{12} e η_N^{26} são importantes e, ainda, há indicações de que deve-se levar em conta o acoplamento de outros canais de reação. O canal 5 refere-se à reação de transferência do e.f.. O ajuste em ângulos dianteiros é

razoável, mas a partir de $\theta_{cm} = 80^\circ$ a seção de choque está totalmente fora de fase e com a amplitude das oscilações bastante atenuadas, sendo pouco afetada pelo canal dois, mas bastante pelo canal 6.

TABELA IV.C

	V_R	V_I	ℓ_o	Δ
canal 1	18	23	13.0	1.0
canal 2	18	23	13.0	0.9
canal 3	18	23	13.0	0.85
canal 4	18	23	13.0	0.85
canal 5	18	23	12.5	0.9
canal 6	18	23	12.5	0.9
canal 7	18	23	12.5	0.9

Figura IV.4. Cálculo das distribuições angulares nos canais 1, 2, 5 e 6, mas desprezando o acoplamento nuclear $1 \rightarrow 2 (\eta_N^{12}=0)$, acoplando os canais 1, 5 e 6.

$$\begin{array}{llll} \eta_N^{12} = 0 & \eta_N^{15} = 0.173 & \eta_N^{16} = 0.078 & \eta_N^{56} = 0.365 \\ \eta_c^{12} = 0.300 & \eta_c^{56} = 0.270 & & \end{array}$$

Na figura IV.5 desprezamos o acoplamento entre o canal elástico e a reação de transferência (e.f.), ou seja, $\eta_N^{15} = 0$ e consideramos η_N^{12} , η_N^{16} , η_N^{26} e η_N^{58} . Notamos que o cálculo não reproduziu as magnitudes das seções de choque experimentais das reações de transferência 0^+ e 2^+ , canais 5 e 6, respectivamente, mesmo chutando um valor para η_N^{26} , pois os fatores espectroscópicos para estados excitados não são conhecidos. Isto mostra que o acoplamento η_N^{15} também é importante e não deve ser desprezado. No canal 1 podemos verificar que a seção de choque calculada subestima a seção de choque experimental em ângulos traseiros e, ainda, atenua a amplitude das oscilações a partir de $\theta_{CM} = 65^\circ$. O canal 2, referente ao espalhamento inelástico 2^+ , tem um acordo razoável, mas com a seção de choque calculada também é baixa em ângulos bem traseiros em relação aos dados experimentais.

Vamos considerar, agora, o efeito dos acoplamentos nas seções de choque, incluindo canal a canal. A figura IV.6, mostra o acoplamento de três canais de reação, canal (1) elástico e os canais (2 e 3) inelásticos 2^+ (1.37 MeV) e 4^+ (4.12 MeV), respectivamente. A seção de choque calculada para o canal 1 não ajusta muito bem em ângulos dianteiros e é diminuída pelo efeito dos acoplamentos. A seção de choque calculada para o canal 2, é afetada pelo acoplamento do canal inelástico 4^+ . No canal 3 (canal inelástico 4^+), a seção de choque calculada tem a amplitude das oscilações grande demais e subestima a seção de choque experimental. O diagrama deste acoplamento é o seguinte:

$$\eta_N^{12} = 0.333$$

$$\eta_N^{23} = 0.238$$

Figura IV.5. Cálculo das distribuições angulares nos canais 1, 2, 5 e 6, mas desprezando o acoplamento entre os canais 1 e 5; $\eta_N^{12} = 0.333$ $\eta_N^{15} = 0$ $\eta_N^{16} = 0.078$ $\eta_N^{25} = 0$
 $\eta_N^{26} = 0.070$ $\eta_N^{56} = 0.365$; $\eta_c^{12} = 0.30$ $\eta_c^{56} = 0.27$

Figura IV.6. Cálculo das distribuições angulares, acoplado os canais 1, 2 e 3, com os coeficientes

$$\begin{array}{lll}
 \eta_N^{12} = 0.333 & \eta_N^{23} = 0.238 & \eta_N^{13} = 0 \\
 \eta_c^{12} = 0.300 & \eta_c^{23} = 0.215 & \eta_c^{13} = 0
 \end{array}$$

Quando incluímos o canal 4 (η_N^{14}), estado excitado 2^+ (4.24 MeV), o cálculo para reproduzir a seção de choque experimental inelástica $4^+ + 2^+$ (4.12 MeV + 4.24 MeV) é feita somando as seções de choque calculada dos canais 3 e 4. Verificamos que o acoplamento deste canal adicional só afeta o cálculo da seção de choque inelástica 4^+ (canal 3), ou seja, em relação ao caso anterior (acoplamento de três canais de reação), a seção de choque calculada sobe um pouco e diminui a amplitude das oscilações, melhorando consideravelmente o acordo com a seção de choque experimental. Como a soma das seções de choque dos estados excitados 4^+ (4.12 MeV) e 2^+ (4.24 MeV) era baixo, aumentamos o valor de η_N^{14} de 60% do valor obtido a partir dos $B(E2\uparrow)$ para melhorar o acordo (figura IV.7). O esquema abaixo mostra os acoplamentos considerados:

$$\eta_N^{12} = 0.333$$

$$\eta_N^{14} = 0.133$$

$$\eta_N^{23} = 0.238$$

Incluindo mais um canal de reação, ou seja, acoplamos um canal de transferência para o e.f., usando o η_N^{15} determinado acoplando só os canais 1 e 5, como discutido anteriormente. A inclusão de acoplamentos adicionais modifica a seção de choque calculada para a transferência (e.f.) figura IV.8, isto é, o fato de incluir os acoplamentos 1, 2, 3 e 4 reduz a seção de choque $1 \rightarrow 5$ em ângulos traseiros e aumenta em ângulos dianteiros. O acoplamento com o canal 5 não afeta de maneira considerável os outros canais (2, 3 e 4), mas no canal 1 podemos observar que a seção de choque calculada sobe em ângulos traseiros (figura IV.8). A seguir apresentamos o diagrama destes acoplamentos.:

Figura IV.7. Cálculo da distribuição angular da soma dos estados 4^+ (4.12 MeV) e $2'^+$ (4.24 MeV), com os mesmos acoplamentos da figura IV.6 e acoplamento direto do estado $2'^+$ (canal 4), com coeficientes $\eta_N^{14}=0.133$ e $\eta_C^{14}=0.075$.

Figura IV.8. Cálculo das distribuições angulares dos canais 1 e 5, acoplando o canal 5 com 1 ($\eta_N^{15}=0.173$) em adição aos acoplamentos das figuras IV.6 e IV.7. As distribuições angulares dos canais 2 e 3+4 não foram afetadas.

A inclusão do canal 6, estado excitado 2^+ da reação de transferência afeta, essencialmente, o canal de transferência (e.f.), canal 5 (figura IV.9), subindo a magnitude da seção de choque calculada em ângulos dianteiros e intermediários, e atenuando as oscilações a partir de $\theta_{\text{CM}} = 110^\circ$. A figura IV.9, mostra, também, o cálculo da seção de choque para o canal 6, que mesmo considerando a contribuição $2 \rightarrow 6$ com um valor chutado para η_N^{26} (não há dados de fatores espectroscópicos nestes estados), não conseguiu reproduzir a seção de choque experimental. O esquema abaixo indica os acoplamentos envolvendo os canais 1, 2,, 3, 4, 5 e 6:

Figura IV.9. Cálculo das distribuições angulares dos canais 5 e 6, adicionando o canal 6 aos acoplamentos das figuras IV.6 a IV.8. As distribuições angulares dos canais 1, 2, 3+4 não foram afetadas.
 $\eta_N^{16}=0.065$, $\eta_N^{25}=0.105$, $\eta_N^{26}=0.07$, $\eta_N^{56}=0.30$, $\eta_c^{56}=0.27$

Uma vez determinados os parâmetros η_c^{ij} e η_N^{ij} e verificando o efeito de cada acoplamento, vamos calcular as seções de choque das reações consideradas somente com os parâmetros obtidos a partir de $B(E2\uparrow)$ e dos fatores espectroscópicos conhecidos, figuras IV.10 e IV.11. O esquema de configuração dos acoplamentos, neste caso, foi o seguinte:

A figura IV.10, canal 1, mostra que a seção de choquecalculada reproduz razoavelmente bem a seção de choque experimental elástica. O canal 2, referente ao espalhamento inelástico 2^+ (1.37 MeV), podemos observar que em ângulos traseiros o cálculo subestima a seção de choque experimental. No espalhamento inelástico 4^+ e $2'^+$ (4.12 MeV e 4.24 MeV), canal 3, o cálculo subestimou totalmente a seção de choque experimental. Para a reação de transferência (e.f.), canal 5 (figura IV.11), temos um ajuste razoavelmente bom em ângulos dianteiros, e a partir de $\theta_{CH}=70^\circ$ a seção de choque teórica está com amplitude das oscilações pequenas e bastante abaixo dos dados experimentais em ângulos traseiros. Os canais 6 e 7 (figura IV.11), referentes à reação de transferência nos estados excitados 2^+ (1.63 MeV) e 4^+ (4.25 MeV), respectivamente, apresentam as seções de choque calculada totalmente abaixo das seções de choque experimentais, principalmente devido ao fato que os acoplamentos $2 \rightarrow 6$ e $2 \rightarrow 7$ não foram levados em conta.

Para melhorar o ajuste das seções de choque dos canais 6 e 7, chutamos valores para η_N^{26} e η_N^{37} , uma vez que não foram

Figura IV.10. Cálculo das distribuições angulares dos canais 1, 2 e 3+4, com todos os sete canais acoplados com η^{1j} obtidos a partir de $B(E2^\uparrow)$ e fatores espectroscópicos conhecidos. $\eta_c^{67}=0.194$, $\eta_N^{67}=0.215$, $\eta_N^{26}=0$, $\eta_N^{37}=0$

Figura IV.11. Cálculo das distribuições angulares dos canais 5, 6 e 7, com todos os sete canais acoplados com η^{1j} obtidos a partir de $B(E2^\uparrow)$ e fatores espectroscópicos conhecidos e $\eta_N^{26}=0$, $\eta_N^{37}=0$

determinados através de cálculos, pois valores espectroscópicos para estados excitados não são conhecidos. O restante dos coeficientes η_N^{ij} (η_N^{13} , η_N^{24} , η_N^{27} , η_N^{34} , η_N^{35} , η_N^{36} , η_N^{45} , η_N^{46} , η_N^{47} e η_N^{57}) adotamos iguais a zero, pois verificamos que não eram importantes nos acoplamentos.

Com os resultados dos cálculos efetuados, notamos que ainda era necessário aumentar os valores de alguns coeficientes η_N^{ij} , para reproduzir as magnitudes, fase e amplitude das oscilações das seções de choque. Assim, os coeficientes aumentados em relação aos valores calculados a partir de $B(E2\uparrow)$ e de fatores espectroscópicos foram:

$$\eta_N^{14} = 0.133 \text{ (60\%)}$$

$$\eta_N^{16} = 0.078 \text{ (20\%)}$$

$$\eta_N^{17} = 0.186 \text{ (20\%)}$$

$$\eta_N^{56} = 0.365 \text{ (20\%)}$$

$$\eta_N^{67} = 0.290 \text{ (35\%)}$$

sendo que os números entre parênteses representam de quanto foram aumentados os η_N^{ij} , respectivamente.

O diagrama a seguir mostra os acoplamentos considerados na análise final das seções de choque dos seis canais de reação:

A tabela IV.D mostra os parâmetros determinados para os cálculos, onde está a definição dos sete canais de reação, número atômico nuclear (z), massa atômica (A), spin, energia ($Q_{\text{reação}}$), parâmetro de deformação coulombiana (η_c^{ij}), geometria para cada canal (ℓ , ℓ_{oc} e Δ) e os potenciais real (v_R) e imaginário (v_I). Em seguida está a tabela da matriz dos coeficientes de acoplamento η_N^{ij} (equação (A.19)).

As figuras IV.12 e IV.13, mostram o resultado final considerando os seis canais de reação. Podemos observar que os cálculos reproduzem muito bem as seções de choque, considerando o fato de que estamos levando em conta sete canais acoplados.

Na análise do resultado verificamos que os acoplamentos entre os canais elástico e inelástico 2^+ (1.37 MeV) e reações de transferência são muito importantes. A inclusão dos canais inelástico e reações de transferência, contribui de uma forma relevante para explicar a subida da seção de choque em ângulos traseiros, que normalmente não são explicados pelos programas usuais (PTOLEMY, ECIS, DWBA etc.).

A tabela IV.E mostra os parâmetros de acoplamento inelástico usado nos nossos cálculos aplicando a *Teoria Algébrica de Espalhamento*, com as probabilidades de excitação eletromagnética e com momentos de quadrupolo e hexadecapolo extraídos a partir destas constantes. A normalização destes fatores de $B(E2^\uparrow)$ e Q_0 foi feita para a transição $1 \rightarrow 2$. Estes valores são comparados com outros resultados experimentais obtidos por análise de canais acoplados de medidas de excitação coulombiana, espalhamento inelástico de prótons, dêutrons, alfas e elétrons.

Nota-se que nos nossos cálculos adotamos deformação hexadecapolar (β_4) nula, embora as medidas experimentais de espalhamento inelástico revelem pequenas deformações de β_4 para os núcleos ^{20}Ne e ^{24}Mg . Quando incluímos a deformação β_4 nos nossos cálculos (transições $1 \rightarrow 3$ e $5 \rightarrow 7$), os ajustes de todos os estados pioraram.

A tabela IV.F mostra os parâmetros de acoplamento de transferência usados nos nossos cálculos aplicando a *Teoria Algébrica de Espalhamento*, com o fator espectroscópico do alvo S_q extraído a partir destas constantes, sendo que o fator espectroscópico do

$$G(\alpha) + \alpha = 1.$$

TABELA IV.D

$$E_{CM} = 25.2 \text{ MeV}$$

$$n^0 \text{ de canais} = 7$$

Canal	Z_1	A_1	Z_2	A_2	Spin	Energia de exci- tação	η_c^{ij}	ℓ_o	ℓ_{oc}	Δ	v_R	v_I
1	6	12	12	24	0	0.0	0.0	13.0	7.0	1.0	18	23
2	6	12	12	24	2	-1.37	-0.300	13.0	7.0	0.9	18	23
3	6	12	12	24	4	-4.12	-0.215	13.0	7.0	0.85	18	23
4	6	12	12	24	2	-4.24	-0.075	13.0	7.0	0.85	18	23
5	8	16	16	20	0	-2.153	0.0	12.5	7.0	0.9	18	23
6	8	16	16	20	2	-3.786	-0.270	12.5	7.0	0.9	18	23
7	8	16	16	20	4	-6.403	-0.194	12.5	7.0	0.9	18	23

Coeficientes de acoplamento: η_N^{ij}

j	1	2	3	4	5	6	7
i							
1		0.333	0.0	0.131	0.173	0.078	0.186
2			0.238	0.0	0.105	0.07	0.0
3				0.0	0.0	0.0	0.070
4					0.0	0.0	0.0
5						0.365	0.0
6							0.290

Figura IV.12. Cálculo das distribuições angulares dos canais 1, 2 e 3+4, com todos os sete canais acoplados, com os coeficientes η_N^{14} , η_N^{16} , η_N^{17} , η_N^{56} e η_N^{67} aumentados e com $\eta_N^{26} = \eta_N^{37} = 0.07$ para otimizar os ajustes.

Figura IV.13. Cálculo das distribuições angulares dos canais 5, 6 e 7, com todos os sete canais acoplados, com os coeficientes η_N^{14} , η_N^{16} , η_N^{17} , η_N^{56} e η_N^{67} aumentados e com $\eta_N^{26} = \eta_N^{37} = 0.07$ para otimizar os ajustes.

TABELA IV.E

Tabela IV.E mostra os parâmetros de acoplamento inelástico usado nos nossos cálculos aplicando a Teoria Algébrica de Espalhamento, com as probabilidades de excitação eletromagnética e com momentos de quadrupolo e hexadecapolo extraídos a partir destas constantes. A normalização destes fatores de $B(E2^\uparrow)$ e Q_0 foi feita para a transição $1 \rightarrow 2$. Estes valores são comparados com outros resultados experimentais obtidos por análise de canais acoplados de medidas de excitação coulombiana, espalhamento inelástico de prótons, dêuterons, alfas e elétrons.

TRANSIÇÕES		NOSSOS RESULTADOS										OUTROS RESULTADOS			
^{24}Mg	ij	$\frac{c}{\eta_{ij}}$	$B(E2, 0^+ \rightarrow 2^+)$ ($e^2 b^2$)	$B(E2, 2^+ \rightarrow 4^+)$ ($e^2 b^2$)	$Q_0 = Q_{20}$ (b)	Q_{40} (b)	$Q_{2'0}$	$\frac{M}{\eta_{11}}$	$Q_0 = Q_{20}$	Q_{40}	Q_{20}	Q_{40}	$Q_{2'0}$		
$0^+ \rightleftharpoons 2^+$	12	0.30	0.043		0.66			0.333	0.66		.535	.011		($\alpha \alpha'$)	
$2^+ \rightleftharpoons 4^+$	23	.215		0.022	0.66			0.238	0.66		.62	.010		(pp')	
$0^+ \rightleftharpoons 4^+$	13	0				0		0		0	.66			B(E2)	
$0^+ \rightleftharpoons 2^{1+}$	14	.075	0.0027				.16	0.131			.69	.0048		(ee')	
^{20}Ne											.73		0.16		
											.51				
$0^+ \rightleftharpoons 2^+$	56	0.27	0.037		0.60			0.365	0.72		.46	.026		($\alpha \alpha'$)	
$2^+ \rightleftharpoons 4^+$	67	0.194		0.019	0.60			0.29	0.80		.69	.059		(dd')	
$0^+ \rightleftharpoons 4^+$	57	0				0		0		0	.43	.066		(pp')	
											.69			B(E2)	
											.84			Q(2')	
											.58	.025		(ee')	

TABELA IV.F

Tabela IV.F mostra os parâmetros de acoplamento de transferência usados nos nossos cálculos aplicando a Teoria Algébrica de Espalhamento, com o fator espectroscópico do alvo S_q extraído a partir destas constantes, sendo que o fator espectroscópico do projétil S_p é constante para todas as transições consideradas. A normalização do nosso valor de S_q foi obtida para a transição $1 \rightarrow 5$. Os fatores espectroscópicos teóricos e experimentais foram normalizados por $S(^{20}\text{Ne}(0^+) \rightarrow ^{16}\text{O}(0^+) + \alpha) = 1$.

TRANSIÇÕES	ij	η_{ij}	$S_q [^{24}\text{Mg}(J\pi) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(J\pi) + \alpha]$				
			$J\pi$	$J\pi'$	$S_q \propto \eta_{ij}^2$	S_q (exp.)	
$^{24}\text{Mg}(0^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(0^+) + ^4\text{He}(0^+)$	15	0,173	0^+	0^+	$0,35^{d'}$	$0,21^{b'}$	$0,53^{c'}$
$^{24}\text{Mg}(0^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(2^+) + ^4\text{He}(0^+)$	16	0,078	0^+	2^+	$0,071^{d'}$	$0,19^{b'}$	$0,19^{c'}$
$^{24}\text{Mg}(0^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(4^+) + ^4\text{He}(0^+)$	17	0,186	0^+	4^+	$0,40^{d'}$	$0,87^{b'}$	—
$^{24}\text{Mg}(2^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(0^+) + ^4\text{He}(0^+)$	25	0,105	2^+	0^+	$0,13^{d'}$	—	$0,28^{d'}$
$^{24}\text{Mg}(4^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(0^+) + ^4\text{He}(0^+)$	35	0	4^+	0^+	$0^{d'}$	—	$0^{d'}$
$^{24}\text{Mg}(2^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(0^+) + ^4\text{He}(0^+)$	45	0	2^{1+}	0^+	$0^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(2^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(2^+) + ^4\text{He}(0^+)$	26	0,07	2^+	2^+	$0,057^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(2^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(4^+) + ^4\text{He}(0^+)$	27	0	2^+	4^+	$0^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(4^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(2^+) + ^4\text{He}(0^+)$	36	0	4^+	2^+	$0^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(4^+) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(4^+) + ^4\text{He}(0^+)$	37	0,07	4^+	4^+	$0,057^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(2^{1+}) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(0^+) + ^4\text{He}(0^+)$	45	0	2^{1+}	0^+	$0^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(2^{1+}) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(2^+) + ^4\text{He}(0^+)$	46	0	2^{1+}	2^+	$0^{d'}$	—	—
$^{24}\text{Mg}(2^{1+}) + ^{12}\text{C}(0^+) \rightarrow ^{20}\text{Ne}(4^+) + ^4\text{He}(0^+)$	47	0	2^{1+}	4^+	$0^{d'}$	—	—

d' = NOSSOS RESULTADOS

b' = (Cr 76) CROISSART ET AL. — NUCL. PHYS. A261 (1976) 373

c' = (Sh 76) J. D. SHERMAN ET AL. — PHYS. REV. C13 (1976) 20

d' = (Dr 75) J. P. DRAAYER — NUCL. PHYS. A237 (1975) 157

V. CONCLUSÃO

As distribuições angulares experimentais dos espalhamentos elástico $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}$ e inelásticos $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{12}\text{C})^{24}\text{Mg}(4^+, 4.12 \text{ MeV})$ e das reações de transferência $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}(0^+, 0.0 \text{ MeV})$, $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}(2^+, 1.63 \text{ MeV})$ e $^{24}\text{Mg}(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O})^{20}\text{Ne}(4^+, 4.25 \text{ MeV})$ foram analisadas aplicando a Teoria Algébrica de Espalhamento, que permitiu acoplar simultaneamente os seis canais de reação medidos.

A Teoria Algébrica de Espalhamento oferece uma alternativa muito mais econômica e transparente para a solução de problema de canais acoplados, que usualmente é extremamente dispendioso e complicado do ponto de vista computacional. Esta teoria se propõe a determinar diretamente a matriz S, sem usar as equações de Schrödinger e sem o prévio conhecimento do potencial, partindo da determinação de uma álgebra apropriada, explorando o conceito de simetria dinâmica. A análise dos dados experimentais aplicando a Teoria Algébrica de Espalhamento, possibilitou um estudo do processo de espalhamento envolvendo vários canais de reação, determinando a importância de cada acoplamento.

Inicialmente, determinamos os parâmetros v_R , v_I , ℓ_0 e Δ a partir do canal elástico (sem acoplamento), ajustando a magnitude da seção de choque elástica. Consideramos estes mesmos valores para todos os outros canais de reação, diminuindo assim o número de parâmetros. Com isso, todos os elementos diagonais da matriz $v(\ell, k)$ estavam determinados.

Em seguida, impusemos que as amplitudes de acoplamento fossem proporcionais, respectivamente, à deformação coulombiana no caso do acoplamento inelástico, e à raiz quadrada dos fatores espectroscópicos no caso de acoplamento de transferência. Portanto, em vez de tratarmos os coeficientes η_{ij} como parâmetros livres, nos dispusemos a relacioná-los com propriedades de excitação eletromagnética e com fatores espectroscópicos experimentais ou obtidos a partir de cálculos teóricos. Para

algumas transições, como na transferência entre estados excitados, não havia nem medidas experimentais e nem cálculos teóricos de fatores espectroscópicos.

Em nossas análises encontramos uma forte dependência das seções de choque com os parâmetros η_N^{ij} , ℓ_0 e Δ , interferindo na magnitude, fase, período e amplitude das oscilações da seção de choque.

Devido à sensibilidade com os parâmetros η_N^{ij} , podemos determinar os valores de fatores espectroscópicos, inclusive entre estados excitados, e valores dos parâmetros de excitação eletromagnética, que podemos comparar com os valores já conhecidos.

Esta teoria nos permite, então, extrair informações da estrutura nuclear ajustando as seções de choque nos diferentes canais de reação.

O acoplamento elástico-inelástico (2^+) atenua a amplitude das oscilações no canal elástico, melhorando o acordo com os dados experimentais, mas ainda subestima a magnitude da seção de choque em ângulos traseiros em ambos os canais (elástico e inelástico).

No acoplamento elástico-transferência $e.f.$ a seção de choque do canal elástico é afetada somente em ângulos traseiros, e a seção de choque calculada para a reação de transferência $e.f.$ não reproduz os dados experimentais em ângulos dianteiros e traseiros. Em princípio poderíamos determinar outro valor para o coeficiente de acoplamento η_N^{15} , porque trata-se de um parâmetro livre, mas pelo fato de não estarmos ainda levando em consideração o efeito de outros canais de reação, adotamos o valor do acoplamento η_N^{15} que melhor ajustasse, principalmente, a magnitude do canal elástico.

Os valores dos acoplamentos inelásticos η_N^{12} , η_N^{14} , η_N^{56} e η_N^{67} foram determinados a partir dos respectivos $\sqrt{B(E2^\pi)}$ e os acoplamentos de transferência η_N^{15} , η_N^{16} , η_N^{17} , η_N^{25} , η_N^{35} foram determinados a partir dos respectivos fatores espectroscópicos. Verificamos que os acoplamentos η_N^{27} e η_N^{37} , transferência entre os estados 2^+ do ^{20}Ne e do ^{24}Mg , e entre os estados 4^+ de ^{20}Ne e do ^{24}Mg , respectivamente, foram necessários para melhorar o ajuste dos canais de transferência, indicando que suas contribuições são importantes. A intensidade destes acoplamentos foi determinada

otimizando o ajuste dos dados experimentais, pois valores espectroscópicos entre estados excitados não são conhecidos. Outros acoplamentos η_N^{13} , η_N^{24} , η_N^{27} , η_N^{34} , η_N^{38} , η_N^{45} , η_N^{46} , η_N^{47} e η_N^{57} foram considerados iguais a zero, devido ao fato de não contribuírem para melhorar os ajustes das seções de choque.

Em princípio, poder-se-ia pensar em mexer nos valores de η_N^{15} , η_N^{56} e η_N^{67} para melhorar o ajuste das seções de choque nos canais de transferência. Mas observamos que ao melhorar o acordo em ângulos dianteiros no canal de transferência ^{e.f.}, estragávamos totalmente o ajuste em ângulos intermediários e traseiros. A grande sensibilidade aos valores de η_N^{1j} indica que não há muita ambigüidade nos valores obtidos.

REFERENCIAS

- (Ad 87) N. Added
Tese de Mestrado, IFUSP (1987)
- (Al 86a) Y. Alhassid, F. Iachello and J. Wu
Phys.Rev.Lett. 56 (1986) 271
- (Al 86b) Y. Alhassid, F. Gürsey and F. Iachello
Annals of Physics 167 (1986) 181
- (Al 88) Y. Alhassid, F. Iachello and B. Shao
Phys.Lett. B201 (1988) 183
- (Ap 74) C.R. Appoloni
Publicação Interna, IFUSP (1974)
- (Ba 78) J. Barrette, M.J. Levine et al.
Phys.Rev.Lett. 40 (1978) 445
- (Ba 80) J. Barrette and S. Kahana
Comment Nucl.Part.Phys. 9 (1980) 67
- (Br 77) P. Braun-Munzinger, G.M. Berkowitz et al.
Phys.Rev.Lett. 38 (1977) 944
- (Br 82) P. Braun-Munzinger and J. Barrette
Phys.Rep. 87 (1982) 209
- (Ch 73) A. Christy and O. Häuser
Nuclear Data Table 11 (1973)
- (Cr 76) Croissart et al.
Nucl.Phys. A261 (1976) 373
- (De 70) C. Detraz et al.
Nucl.Phys. A147 (1970) 488
- (Dr 75) J.P. Draayer
Nucl.Phys. A237 (1975) 157
- (Fe 77) M.D. Ferraretto e A.P. Teles
Relatório anual do DFN, IFUSP (1977) 68
- (Ge 78) G.K. Gelbke, T. Awes et al.
Phys.Rev.Lett. 41 (1978) 1778

- (He 66) D.L. Hendrie
Heewee (Program of Relativistic Kinematics for Two
Particle Reaction) - University of Washington (1966)
- (He 72) R.G. Herb
Revista Brasileira de Física 2 (1972) 17
- (Hu 87) M.S. Hussein et al.
J.Phys. G13 (1987) 967
- (Ia 86) F. Iachello
Preprint - Center for Theoretical Physics - Yale
University - YNT86-12 (1986)
- (Ia 87) F. Iachello
Preprint - Center for Theoretical Physics - Yale
University - YNT87-12 (1987)
- (Ia 88) F. Iachello
Preprint - Center for Theoretical Physics - Yale
University - YNT88-17 (1988)
- (Li 82) R. Lichtenthäler Filho
Tese de Mestrado, IFUSP (1982)
- (Li 88) R. Lichtenthäler Filho
Tese de Doutorado, IFUSP (1988)
- (Li 89) R. Lichtenthäler, A. Lépine-Szily et al.
Phys.Rev. C39 (1989) 884
- (Me 81) M.C. Mermaz, B.T. Kim et al.
XIX International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio, Italy, January 26-31 (1981)
- (Mi 74) W. Mittig et al.
Nucl.Phys. A233 (1974) 48
- (Mi 77) R. Middleton
Nucl.Instr. and Meth. 144 (1977) 373
- (Ml 86) W.T. Milmer
HHIRF Computer Handbook, comunicação particular (1986)
- (Na 64) M.A. Naimark
Pergamon, Elmsford, N.Y. (1964)
- (No 77) L.C. Northcliff and R.F. Schilling
Nuclear Data Table A7 (1970)