UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS

Técnicas de Aquisição rápida
em Tomografia por Ressonância
Magnética Nuclear

Bernd Foerster

Dissertação apresentada ao Instituto de Física
e Química de São Carlos, Universidade de São
Paulo para a obtenção do título de Mestre em
Ciências Física Aplicada.

Orientador: Prof.Dr.Alberto Tannús

São Carlos - São Paulo
1994

**IFSC UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO**
Instituto de Física e Química de São Carlos

Fone (0162) 72-6222
Fax (0162) 72-2218

MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE ~~BERNARD FÖRSTER~~ APRESENTADA AO
INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA DE SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM 02/03/1994

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465
Caixa Postal 369
CEP 13560-970 - São Carlos - SP
Brasil

COMISSÃO JULGADORA:

Prof. Dr. Alberto Tannus

Prof. Dr. Tito José Bonagamba

Prof. Dr. Gastão Eduardo Barberis

Gesang der Geister über den Menschen

Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser :
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.

Stürmt von der hohen
Steilen Felsenwand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen,
Walt er verschleiend,
Leise rauschend
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturze entgegen
Schäumt er unmutig
Stufenweise
Zum Abgrund.

Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne.

Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler;
Wind mischt vom Grund aus
Schäumende Wogen.

Seele des Menschen
Wie gleichst du dem Wasser !
Schicksal des Menschen
wie gleichst du dem Wind !

Canto dos espíritos sobre as águas

A alma do homem
É como a água :
Do céu vem,
Ao céu sobe,
E de novo tem
que descer à terra
Em mudança eterna.

Corre do alto
Rochedo a pino
O veio puro,
Então em belo
Pó de ondas de névoa
Desce à rocha lisa,
É acolhido de manso
Vai tudo velando,
Em baixo murmúrio
Lá para as profundezas.

Erguem-se penhascos
De encontro a queda
- vai, 'spumando em raiva
Degrau em degrau
Para o abismo.

No leito baixo
Desliza ao longo do vale veleado,
E no lago manso
Passem seu rosto
Os astros todos.

Vento é da vaga
O belo amante;
Vento mistura do fundo ao cima
Ondas 'spumantes.

Alma do homem,
És bem como água !
Destino do homem,
És bem como vento !

(Johann Wolfgang von Goethe)

Dedico este trabalho ao meu pai, Peter
Foerster, à minha mãe, Inge, e à minha
família.

Agradecimentos

Embora seja difícil expressar a minha gratidão a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram na efetivação deste trabalho, deixo aqui os meus agradecimentos :

ao meu orientador Prof. Dr. Alberto Tannús, pelo incentivo, orientação dispensada, pelas discussões e a grande ajuda que foi indispensável na elaboração deste trabalho;

ao Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci, pelo incentivo e a orientação dispensada;

ao Prof. Dr. Tito José Bonagamba, pelo seu apoio e valiosas discussões;

aos nossos engenheiros e técnicos no grupo de RMN, Edson L.G. Vidoto, Mateus J. Martins, João Gomes da Silva Filho, Odir Adolfo Canevarallo, pela grande colaboração e pela experiência de trabalho em equipe, a José Carlos Gazziro pela colaboração e a grande paciência como voluntário para vários testes; aos meus colegas Marcus Vinicius Giotto, Braulio Muniz, Pedro Luiz Frare Junior e Marco Aurélio Pagnano pela intensa colaboração; à nossa secretaria Leila Maria Lamon, pelo seu valioso e sempre atencioso trabalho;

à minha esposa Claudia, pelo carinho, amizade e paciência durante a elaboração desta dissertação; à minha família pelo carinho e confiança dedicados à minha pessoa;

ao IFQSC, CNPq, FAPESP, FINEP e PADCT por ter proporcionado os subsídios necessários à concretização deste trabalho.

Enfim, a todas as pessoas que me ajudaram e que por um lapso de memória esqueci mencionar.

Resumo

Neste trabalho apresentamos e comparamos diferentes técnicas de tomografia bidimensional por RMN implementados num sistema de tomografia de campo magnético ultrabaixo (0.05T). A partir da sequência convencional "Spin Echo" (SE), utilizada rotineiramente, implementamos a sequência "Gradient Recalled Echo" (GRE) e duas sequências que utilizam o princípio de Steady-State Free Precession (SSFP), sendo "Fast Low Angle Shot" (FLASH) e "Fast Acquisition Double Echo" (FADE). Com as sequências de SSFP conseguimos diminuir drasticamente a duração de um exame de tomografia convencional (sequência SE). A sequência FADE ainda permite adquirir duas imagens com contrastes claramente diferentes sem aumentar significativamente a duração do exame.

Desenvolvemos procedimentos de calibração, indispensáveis para as técnicas de SSFP que também melhoraram a relação sinal ruído de 15 por cento na técnica SE.

Analizamos teórica e experimentalmente o comportamento do contraste das sequências apresentadas. Fizemos ainda uma série de imagens de um phantom e da cabeça de um voluntário com as diferentes sequências e sugerimos algumas combinações dos parâmetros (protocolos) como tempo de repetição, tempo ao eco e ângulo de excitação. Um destes protocolos está sendo testado em casos clínicos para comparar a utilidade das sequências apresentadas no diagnóstico médico.

Com este trabalho ganhamos uma experiência na utilização de técnicas rápidas indispensável para a elaboração de uma metodologia para obter imagens tridimensionais.

Abstract

In this work we present and compare different techniques for bidimensional tomography in NMR which were implemented on a ultra low magnetic field (0.05T) tomographic system. Based on the conventional spin echo pulse sequence (SE), which is routinely used , we implemented the gradient recalled echo (GRE) pulse sequence and two sequences that use the principle of Steady-State Free Precession (SSFP) being "Fast Low Angle Shot" (FLASH) and "Fast Acquisition Double Echo" (FADE). With the SSFP sequences we shorten drastically the duration of the conventional SE tomography sequence. Besides this the FADE sequence gives two images with clearly different contrast without extending significantly the duration of the experiment.

Needed for the SSFP techniques, we developed calibration procedures which improved as well the SE sequence signal to noise ratio of about 15 percent.

We analyzed theoretically and experimentally the behavior of the contrast of the presented sequences. Moreover we acquired various images of a phantom and the human brain of a normal volunteer using the different sequences and proposed some combinations of the parameters (protocols) repetition time, time to echo and flip angle. One of these protocols is being tested in clinical cases to compare the usefulness of the presented techniques for medical diagnostic.

With this work we gained a wide experience in using SSFP techniques that will be indispensable in the elaboration of tridimensional tomography methodologies.

Índice

Capítulo I	- Introdução	1
Capítulo II	- Fundamentos Teóricos	
II.1	Princípios de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)	4
II.2	Modelo clássico	6
II.3	Sistema girante de coordenadas	8
II.4	Efeitos de um campo magnético alternado	8
II.5	O sinal de RMN	12
II.6	Relaxação	14
II.7	Gradientes	15
II.8	Seleção de planos	17
II.9	Codificação de frequência	19
II.10	Formação de um eco	20
II.11	Codificação de fase	23
II.12	Sequências convencionais de tomografia bidimensional	25
Capítulo III	- Steady-State Free Precession	
III.1	Introdução em "Steady-State Free Precession" (SSFP)	27
III.2	Equações de Bloch e formalismo matricial	30
III.3	Aplicação do formalismo matricial para SSFP	32
III.4	Otimização do ângulo de excitação	34
III.5	Tomografia por técnicas de SSFP	35
III.6	O ângulo de precessão	39
III.7	Outras técnicas de SSFP	40
Capítulo IV	- Procedimento experimental e calibração	
IV.1	Descrição do sistema de tomografia	43
IV.2	Calibração do ângulo de excitação	47
IV.3	Procedimento de calibração dos gradientes	48

Capítulo V	- Comparação de contrastes	
V.1	Definição do contraste em imagens de tomografia	55
V.2	Contraste da sequência "Spin Echo"	57
V.3	Contraste da sequência FLASH	60
V.4	Contraste da sequência FADE	63
V.5	Definição de um phantom para experimentos de contraste	70
Capítulo VI	- Resultados experimentais	
VI.1	Considerações sobre a relação sinal/ruído	73
VI.2	Medidas de contraste	74
VI.2.1	Sequência "Spin Echo"	74
VI.2.2	Sequência FLASH	77
VI.2.3	Sequência FADE	79
VI.3	Aplicações	84
Capítulo VII	- Conclusões	
VII.1	Conclusões	99
VII.2	Metodologias de tomografia tridimensional	101
Apêndice I	- Ajuste de pulsos de inversão em RMN	
AI.1	Introdução	104
AI.2	Fundamentos básicos	105
AI.3	Resultados	107
AI.4	Conclusões	110
Apêndice II	- Mapeamento de inhomogeneidades do campo magnético	
AII.1	Introdução	112
AII.1	Resultados experimentais	113
Bibliografia		115

Capítulo I

Introdução

Neste trabalho algumas técnicas da Tomografia por Ressonância Magnética Nuclear foram investigadas e comparadas. A ressonância magnética nuclear (RMN) foi descoberta há mais de quarenta anos (1) e tornou-se desde então uma indispensável ferramenta analítica em química e física. Nos anos 70 foi sugerida a utilização da RMN para a obtenção de imagens do corpo humano (2) e em seguida Lauterbur (3), Kumar, Welte e Ernst (4) e P. Mansfield (5) desenvolveram técnicas de tomografia por RMN. A partir de então, a tomografia tornou-se uma das mais importantes ferramentas para diagnóstico médico.

Apesar disso, a técnica de tomografia por RMN é uma técnica demorada. A duração de um exame de RMN (10 a 30 min) é bem maior do que, por exemplo, um de Raio X. O fator limitante para as técnicas convencionais de ressonância magnética é que depois de um pulso de excitação e da aquisição do sinal não se pode aplicar a próxima excitação imediatamente em seguida. Como veremos adiante, é necessário esperar que a magnetização volte ao equilíbrio termodinâmico. Uma tentativa de superar este problema é usar uma técnica chamada excitação em Steady-State Free Precession (SSFP), que foi descrita pela primeira vez por Carr (6). A técnica foi aplicada na espectroscopia por Ernst e Anderson (7) e Hill (8) e num trabalho fundamental de Hinshaw (9) foi combinada com um método para obter imagens por RMN.

Algumas sequências específicas de SSFP foram implementadas aqui, pela primeira vez, usando um campo ultrabaixo de 0.05 Tesla. A motivação para este trabalho foi a necessidade de diminuir a duração do processo da obtenção de imagens por RMN. Um exame convencional de contraste por T_2 , uma das mais usadas técnicas para diagnóstico médico, demora no nosso sistema em torno de 20 minutos. Com a sequência "Fast Acquisition Double Echo" (FADE) conseguimos imagens com contraste similar em torno de 3 minutos. Essas imagens podem ser usadas como exploratórias para um posterior exame convencional. Além disso, utilizando a sequência FADE, podemos obter duas imagens com contrastes claramente diferentes em uma só aquisição, o que traz uma informação valiosa sem aumentar significativamente a duração do exame. Por último, ganhamos experiência na utilização de técnicas rápidas necessárias

para a elaboração de metodologias de tomografia tridimensionais. Justamente este último aspecto pode se mostrar no futuro como um dos mais importantes.

Utilizando um campo magnético ultrabaixo, tivemos que enfrentar o problema de um sinal de RMN fraco mas, como veremos adiante, conseguimos obter imagens, principalmente de cabeças de voluntários, com alto contraste. Tomógrafos de campo magnético baixo apresentam a grande vantagem porque há uma dinâmica maior dos tempos de relaxação, que são os principais parâmetros que determinam o contraste da imagem. Isto significa que a diferença nos tempos de relaxação entre dois tecidos é maior em um campo magnético mais baixo, e por isso é mais fácil distingui-los na imagem. Além disso, existe sempre uma inhomogeneidade do campo magnético em termos absolutos menor em baixo campo do que em campos mais altos. Isto resulta em uma largura de faixa de recepção mais estreita, e consequentemente uma contribuição no sentido de melhorar a relação sinal/ruído. Mas estas vantagens são obtidas às custas de uma baixa relação sinal/ruído (SNR), ou seja o sinal de RMN é menor em campos baixos.

Esta desvantagem constitui um desafio constante para quem trabalha com campos ultrabaixos. Especialmente nas nossas implementações das técnicas de SSFP, tivemos que enfrentá-la, implementando procedimentos de calibração especiais, e sempre à procura de um compromisso entre duração do exame e qualidade da imagem. Chegamos à conclusão de que SSFP é uma técnica viável também em campos ultrabaixos e útil como técnica auxiliar na elaboração de diagnóstico por RMN.

Assim, neste trabalho introduzimos no capítulo II, de forma breve, as bases teóricas da Ressonância Magnética Nuclear e o princípio de geração de imagens planares por Transformada de Fourier bidimensional.

No capítulo III, apresentamos o princípio de Steady-State Free Precession com um modelo intuitivo e também em formalismo matricial. Chegamos a introduzir algumas sequências de pulsos que utilizam esta técnica e analisar seus comportamentos.

No capítulo IV, discutimos a parte instrumental, descrevendo rapidamente o sistema de tomografia utilizado. Discutimos ainda naquele capítulo, as dificuldades que tivemos que enfrentar relacionados a um efeito que chamamos de inhomogeneidade dinâmica. Apresentamos uma técnica para um ajuste fino dos gradientes do campo magnético assim compensando por estes efeitos.

No capítulo V, analisamos matematicamente o contraste obtido por várias técnicas utilizadas e apresentamos um "phantom" que foi construído para examinar experimentalmente o contraste teórico.

Finalmente, no capítulo VI, discutimos os resultados obtidos com o "phantom" descrito anteriormente bem como os de exames com voluntários. Os resultados das sequências "Spin Echo" (SE), "Fast Low Angle Shot" (FLASH) e "Fast Acquisition Double Echo" (FADE) utilizando diferentes combinações dos parâmetros experimentais como tempo de repetição, tempo ao eco e ângulo de excitação, são discutidos naquele capítulo.

Como conclusões comparamos as possíveis combinações dos parâmetros experimentais e sugerimos algumas destas combinações, chamadas protocolos, para um futuro estudo em casos clínicos. Por último discutimos a possível utilização das técnicas de Steady-State Free Precession em tomografia tridimensional.

Há dois apêndices neste trabalho. No primeiro descrevemos uma técnica que desenvolvemos para medir o ângulo de excitação utilizando ecos estimulados. No segundo apresentamos uma variação da sequência FADE que pode ser utilizada para medir inomogeneidades do campo magnético.

Capítulo II

Fundamentos Teóricos

Neste capítulo, vamos discutir os fundamentos básicos da técnica de Ressonância Magnética Nuclear pulsada. Introduzimos as principais ferramentas necessárias para os experimentos convencionais de tomografia bidimensional.

II.1 Princípios de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Muitos núcleos atômicos possuem um momentum angular intrínseco chamado spin nuclear I . O momento magnético do núcleo μ_n relaciona-se com o mesmo pela equação

$$\mu_n = \gamma \hbar I \quad [\text{II.1}]$$

onde γ é o fator giromagnético que é característico de cada espécie de átomo, e $\hbar$ é a constante de Planck dividida por 2π . Classicamente, este momento magnético pode ser entendido como o resultado da rotação do núcleo atômico em torno de si mesmo, e que possui uma carga elétrica distribuída sua superfície. Esta carga em movimento gera uma corrente circular que cria um campo magnético representado pelo momento magnético μ_n (10).

A aplicação de um campo magnético estático num sistema de spins, faz com que ocorra um desdobramento dos níveis de energia dos núcleos devido a interação entre o momento magnético, μ_n , e o campo magnético B_0 . O operador hamiltoniano $\mathcal{H}$ dessa interação é dado por :

$$\mathcal{H} = -\mu_n \cdot B_0 = -\gamma \hbar I \cdot B_0 \quad [\text{II.2}]$$

Geralmente, o sistema de coordenadas é escolhido de tal maneira que o campo magnético aponte na direção z . Neste caso o operador I pode ser representado pela sua componente z , I_z

$$\mathcal{H} = -\gamma \hbar I_z B_0 \quad [\text{II.3}]$$

Para um sistema assim quantizado, supondo que $I = 1/2$, as energias associadas aos autoestados do sistema são

$$E_- = + \frac{1}{2} \gamma \hbar B_0 \quad [\text{II.4a}]$$

$$E_+ = - \frac{1}{2} \gamma \hbar B_0 \quad [\text{II.4b}]$$

os autovalores de I_z sendo $-1/2$ e $+1/2$. Classicamente, isto pode ser interpretado como spins se orientando em duas direções diferentes relativamente ao campo magnético B_0 , paralela ou antiparalelamente a ele. Pela estatística de Boltzmann, existem mais spins no estado de energia mais baixa, isto é na direção paralela ao campo B_0 . Depois de atingir o equilíbrio térmico, os níveis de energia do sistema de spins são preenchidos de tal forma que a razão entre suas populações é

$$N_- / N_+ = \exp. (- \gamma \hbar B_0 / K_b T) \quad [\text{II.5}]$$

onde N_- é o número de núcleos com spin antiparalelo e N_+ é o número de núcleos com spin paralelo ao campo; T é a temperatura do sistema e K_b a constante de Boltzmann. Para se promover transições entre estes dois níveis de energia, é necessário fornecer a energia

$$\Delta E = E_- - E_+ = \gamma \hbar B_0 \quad [\text{II.6}]$$

o que é geralmente feito através da aplicação de um campo eletromagnético na faixa de radiofrequência (RF). Pela lei de Planck, a energia E_{rf} de um campo de RF com frequência angular ω é igual a

$$E_{\text{rf}} = \hbar \omega \quad [\text{II.7}]$$

A condição de ressonância para promover transições entre os níveis é então

$$\omega = \gamma B_0 \quad [\text{II.8}]$$

a equação fundamental da Ressonância magnética nuclear. Como mostrado na figura abaixo,

depois de absorver a energia do campo eletromagnético (estado excitado) o sistema tende a relaxar e emitir uma onda eletromagnética na frequência de ressonância $\omega = \gamma B_0$, característica do núcleo em observação.

Figura II.1 : Esquema de transição entre os dois níveis de energia de um núcleo com spin $1/2$

Este modelo quântico é importante na espectroscopia e para a interpretação de mecanismos de relaxação, mas os problemas que vamos tratar permitem contudo uma abordagem diferente.

Ao invés de calcular energias através de autovalores do operador hamiltoniano da interação (campo magnético - momento magnético), trabalhamos com um modelo clássico baseado no teorema de Ehrenfest no qual os valores esperados da mecânica quântica se comportam classicamente. Isto significa que podemos trabalhar com o momento magnético clássico, como se um spin nuclear fosse um pequeno ímã permanente.

II.2 Modelo clássico

Um momento magnético nuclear μ_n , sob a ação de um campo magnético estático B_0 , sofre um torque que tende a alinhá-lo paralelamente àquele campo. Porém, como vimos anteriormente, associado ao momento magnético existe um momentum angular, que faz com que o momento magnético precessione em torno da direção do campo B_0 conforme figurá abaixo.

Figura II.2 : Núcleo com momento angular e magnético na presença de um campo magnético

Este fenômeno tem um análogo clássico no giroscópio. Um corpo girando possui um momentum angular. Se um giroscópio está submetido ao campo gravitacional da terra e tem sua extremidade vinculada a um ponto, então age um torque sobre ele e o giroscópio começa a precessionar. No caso do momento magnético submetido ao campo magnético B_0 , o torque é $\mu_n \times B_0$. A lei da conservação do momentum angular J dá, imediatamente a equação giroscópica

$$\frac{dJ}{dt} = \mu_n \times B_0 \quad ; \quad [II.9]$$

usando equação [II.1] e $J = \hbar I$

$$\frac{d\mu_n}{dt} = \gamma \mu_n \times B_0 \quad . \quad [II.10]$$

Esta equação diferencial caracteriza um movimento de precessão uniforme do momento magnético nuclear μ_n em torno do campo B_0 com velocidade angular

$$\omega = \gamma B_0 \quad [II.11]$$

Observa-se que essa frequência, conhecida como frequência de Larmor, é a mesma, tanto do ponto de vista clássico como quântico. Entretanto, a descrição clássica do fenômeno de RMN, propicia uma boa compreensão de todo o comportamento dos spins.

II.3 Sistema girante de coordenadas

Para o modelo usado na teoria da ressonância magnética pulsada, é conveniente trabalhar em um sistema de coordenadas girantes, tal que $\hat{z}'$ coincida com $\hat{z}$, e $\hat{x}'$ e $\hat{y}'$ girem em torno de $\hat{z}(\hat{z}')$ com velocidade Ω . Aqui $\hat{x}$, $\hat{y}$, e $\hat{z}$ representam os versores nas coordenadas cartesianas. Nesse novo sistema de coordenadas, podemos rescrever a equação [II.10] da forma

$$\frac{d\mu_n}{dt} = \gamma \mu_n \times \left(\mathbf{B}_0 + \frac{\Omega}{\gamma} \right) \quad [\text{II.12}]$$

Essa equação mostra que no sistema girante de coordenadas, o momento magnético μ_n obedece a mesma equação descrita anteriormente, porém, na presença de um campo efetivo $\mathbf{B}_{\text{ef}}$:

$$\mathbf{B}_{\text{ef}} = \mathbf{B}_0 - \frac{\Omega}{\gamma} \quad [\text{II.13}]$$

Se escolhemos um sistema, tal que o campo efetivo seja zero, teremos $\Omega = \omega = \gamma \mathbf{B}_0$. Neste sistema de referência $d\mu_n/dt = 0$, e portanto μ_n é estático com relação a $\hat{x}'$, $\hat{y}'$ e $\hat{z}'$. Enquanto que em relação ao sistema do laboratório, μ_n precessiona com uma frequência Ω .

II.4 Efeitos de um campo magnético alternado

Os efeitos de um campo magnético de RF aplicado na forma de campos linearmente oscilantes $\mathbf{B}_1(t) = 2 B_1(t) \cos(\Omega t) \hat{x}$, são mais facilmente analisados dividindo-o em duas componentes circularmente polarizadas (figura abaixo).

Figura II.3 : Decomposição de um campo linearmente oscilante em duas componentes girantes.

Cada uma dessas componentes possui amplitude B_1 , uma girando no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Denotamos esses campos girantes por B_{1h} e B_{1ah} :

$$B_{1ah} = B_1 (\hat{x} \cos\Omega t + \hat{y} \sin\Omega t) \quad [\text{II.14a}]$$

$$B_{1h} = B_1 (\hat{x} \cos\Omega t - \hat{y} \sin\Omega t) \quad [\text{II.14a}]$$

Note que B_{1ah} e B_{1h} diferem simplesmente pela substituição de Ω por $-\Omega$. Desde que uma componente girará no mesmo sentido de precessão do momento magnético enquanto que a outra estará no sentido oposto, é possível mostrar que próximo da ressonância a componente de frequência $-\Omega$ pode ser desprezada (11), resultando que metade da energia do campo será desperdiçada. No entanto, essa é a forma de gerar o campo de RF na maioria das máquinas de RMN, pela facilidade de sua implementação. Supomos então que existe somente um campo B_{1h} sem perda de generalidade. Quando o campo magnético estático B_0 está na direção z e o campo de RF no plano transversal, o campo magnético total é

$$\mathbf{B} = B_0 \hat{z} + B_1 (\hat{x} \cos\Omega t + \hat{y} \sin\Omega t) \quad [\text{II.15}]$$

Substituindo B_0 na equação [II.13] por este campo total $\mathbf{B}_{\text{ef}}$ a equação fica:

$$\mathbf{B}_{\text{ef}} = \left(B_0 - \frac{\Omega}{\gamma} \right) \hat{z}' + B_1 \hat{x}' \quad [\text{II.16}]$$

Fisicamente, o momento magnético nuclear μ_n comporta-se como se estivesse na presença de um campo magnético estático $\mathbf{B}_{\text{ef}}$. Assim, o momento μ_n precessiona em torno desse campo efetivo descrevendo um cone, com frequência angular γB_{ef} . Esta situação é ilustrada na figura II.4 para um momento magnético que em $t = 0$ está orientado na direção z .

Figura II.4 : Sistema girante coordenadas a) Campo efetivo, b) Movimento do momento magnético μ_n

Se a condição de ressonância for satisfeita ($\Omega = \gamma B_0$), o campo efetivo é então simplesmente $B_1 \hat{x}'$ e a frequência angular γB_1 . O momento magnético μ_n , que é inicialmente paralelo ao campo estático B_0 , precessionará em torno do campo B_1 que é na direção x' . Se este campo B_1 fica aplicado por um curto período de tempo de duração t_p o momento magnético nuclear μ_n vai precessionar com um ângulo bem definido de α , dado por

$$\alpha = \gamma \int_0^{t_p} B_1(t) dt \quad [\text{II.17}]$$

Se B_1 permanecer constante durante o período de aplicação do pulso de RF teremos

$$\alpha = \gamma B_1 t_p \quad [\text{II.18}]$$

Escolhendo adequadamente o tempo de aplicação t_p do campo B_1 e sua intensidade, o ângulo α , denominado ângulo de excitação, pode ser ajustado de 90° , 180° ou qualquer outro valor que for preciso. O pulso $\alpha = 90^\circ$ gira o momento μ_n da direção z' para a direção y' no plano transversal permitindo a observação da máxima componente transversal, enquanto o pulso $\alpha = 180^\circ$ é usado para inversão. A evolução temporal do momento magnético no sistema do laboratório e no sistema girante de coordenadas é mostrado na figura II.5.

Figura II.5 : Evolução temporal de um momento magnético nuclear μ_n sob a ação de um campo magnético estático B_0 e um campo de RF B_1 no sistema do laboratório (esquerda) e no sistema girante de coordenadas (direita) para a) um pulso de 15° , b) um pulso de 90° e c) um pulso de 180° .

II.5 O sinal de RMN

O método de aplicar pulsos de RF discutido anteriormente, sugere um método simples para observar ressonância magnética de núcleos atômicos. Entretanto, não temos apenas um núcleo isolado na amostra. Na realidade, o objeto analisado é uma coleção bem grande desses núcleos da mesma espécie atômica. Portanto é aconselhável estudá-los através do seu comportamento macroscópico, descrito pelo vetor de magnetização total $\mathbf{M}$, que é dado como soma vetorial dos momentos magnéticos na amostra :

$$\mathbf{M} = \sum \mu_n \quad [\text{II.19}]$$

Esta magnetização macroscópica é ilustrada na figura abaixo :

Figura II.6 : A magnetização macroscópica $\mathbf{M}$ e a soma vetorial dos momentos magnéticos

Colocamos agora uma amostra de um material que queremos estudar numa bobina, capaz de gerar um campo eletromagnético na faixa de RF perpendicular a $\mathbf{B}_0$. No equilíbrio térmico, o vetor de magnetização aponta ao longo de $\mathbf{B}_0$. Após a aplicação do campo de RF é criada uma magnetização transversal, cuja precessão dá lugar a uma variação de fluxo de indução magnética na bobina, gerando uma força eletro-motriz (f.e.m) que pode ser observada.

Figura II.7 : Amostra com bobina de recepção orientada no eixo Y, que capta o sinal de resposta f.e.m

No entanto, a f.e.m não persiste indefinitivamente, isto é, interações dos spins com suas vizinhanças causam um decaimento, em líquidos na faixa de dez até algumas centenas de milisegundos. Um sinal deste tipo está mostrado na figura II.8, sendo conhecido como "Free Induction Decay" ou FID.

Figura II.8 : Sinal capturado pela bobina

A natureza do decaimento do sinal de RMN será o assunto do próximo item.

II.6 Relaxação

O sinal de RMN decai exponencialmente devido a dois processos de relaxação : o de relaxação longitudinal, caracterizado por um tempo de relaxação T_1 , e o de relaxação transversal, caracterizado por T_2 . Os dois processos dependem das diferentes interações entre átomos vizinhos (11).

A relaxação longitudinal exprime o fato de que a magnetização, uma vez trazida ao plano transversal pelo pulso de RF, lentamente volta ao equilíbrio térmico se alinhando novamente ao longo do campo magnético B_0 na, direção z . Este tipo de relaxação é devido a pequenos campos magnéticos oscilantes gerados pelos átomos vizinhos, que estão em movimento térmico. A componente transversal desses campos locais com frequências perto da ressonância é responsável para a relaxação longitudinal. Em líquidos este tipo de relaxação é relativamente lento, sendo até de alguns segundos.

Por outro lado, a relaxação transversal age bem mais rápido, tipicamente algumas centenas de milissegundos. Este tipo de relaxação é devido à componente longitudinal dos campos magnéticos adicionais gerados pelos átomos vizinhos. Estes campos locais se superpoem ao campo estático B_0 e então a frequência de ressonância para um momento magnético é ligeiramente alterado. Como esta alteração depende da vizinhança, ela é diferente para diferentes núcleos. Isto faz com que os momentos magnéticos, imediatamente depois do pulso de RF, apontem todos na direção y e se distribuam no plano transversal, de tal maneira que a magnetização transversal é continuamente reduzida.

Os efeitos das relaxações longitudinal e transversal são ilustrados nas figuras abaixo.

Figura II.9 : Volta da magnetização para o equilíbrio térmico ilustrando a relaxação longitudinal

Figura II.10 : Perda de coerência de fase depois de um pulso de 90° diminui a magnetização devido a relaxação transversal.

Conforme a figura II.11, a forma da recuperação do equilíbrio térmico e o decaimento da magnetização transversal são exponenciais para o caso de líquidos e bem adequado para a tomografia. A relaxação em forma exponencial é representada pelos tempos de relaxação T_1 e T_2 , para a relaxação longitudinal e transversal respectivamente.

Figura II.11 : a) volta da magnetização longitudinal ao equilíbrio térmico M_0 devido a relaxação T_1 e b) decaimento da magnetização transversal relacionado com a relaxação T_2 .

O tempo de relaxação longitudinal T_1 de líquidos em nosso campo de 0.05T varia entre 500 milisegundos até alguns segundos. O tempo de relaxação transversal T_2 sempre é mais curto do que T_1 e varia tipicamente entre 50 e 500 milisegundos.

II.7 Gradientes

Em tomografia por ressonância magnética, existe a necessidade de codificar a posição no espaço. Isto é feito através de campos magnéticos adicionais que variam espacialmente de uma forma conhecida, porém estão sempre definidos na direção ao longo do eixo z de modo a alternar a frequência de Larmor. Os campos adicionais normalmente variam linearmente em uma direção, e são chamados de gradientes de campo magnético, ou simplesmente de

gradientes. O campo total é a superposição do campo principal B_0 e do gradiente $G(\vec{r})$:

$$\mathbf{B}(\vec{r}) = \mathbf{B}_0 + \mathbf{G}_{\vec{r}} \cdot \vec{r} \quad [\text{II.20}]$$

Consequentemente, uma vez que o campo magnético varia com a posição, de acordo com a fórmula II.21, a frequência de Larmor, para um corpo extenso, variará ao longo da extensão deste, como mostra a equação abaixo:

$$\omega(\vec{r}) = \gamma (\mathbf{B}_0 + \mathbf{G}_{\vec{r}} \cdot \vec{r}) \quad [\text{II.21}]$$

Essa expressão fornece uma relação fundamental entre a posição no espaço e a frequência, indispensável para obtenção de imagens por RMN.

Para poder codificar qualquer ponto do espaço, é necessário que se tenha três coordenadas. Isto faz necessário a presença de três gradientes de campo magnético : gradiente x (G_x), gradiente y, (G_y) e gradiente z, (G_z). A figura II.12, mostra esquematicamente estes três campos (a-c) e as bobinas que são utilizadas para gerá-los (d-e).

Figura II.12 : Diagrama esquemático dos campos de gradiente magnético nas direções x,y,z (a-c) e as bobinas que são utilizadas para gerá-los (d-e).

As bobinas que geram estes campos são analisadas detalhadamente num trabalho de F. Roméo and D. I. Hoult (12). O gradiente z é gerado por uma configuração de bobinas conhecido como par de Maxwell, as configurações para os gradientes x e y são chamados bobinas de Golay.

II.8 Seleção de planos

Técnicas para obter imagens tridimensionais exigem uma capacidade muito grande para manejar uma quantidade enorme de dados. Porém na maioria das aplicações de tomografia por RMN, a região de interesse é limitada em duas dimensões, o que diminui a quantidade de dados drasticamente.

Para selecionar uma fatia de espessura definida de um objeto tridimensional, é necessário um pulso de RF seletivo junto com um gradiente perpendicular ao plano da região, chamado gradiente de seleção (G_{sel}). O pulso seletivo, trata-se de um sinal de rádio frequência modulado por uma função, cujo espectro de frequências tem uma alta concentração de energia numa banda limitada. A utilização de um gradiente linear faz a frequência variar linearmente em uma das direções, e a aplicação simultânea de um pulso seletivo fará com que somente os spins, cuja frequência de ressonância corresponda às frequências contidas no espectro de potência do pulso de RF, sejam excitados.

É fácil observar, que a espessura deste plano selecionado dependerá tanto da intensidade do gradiente, como da largura de banda do pulso seletivo; enquanto que o perfil deste plano corresponderá à forma do espectro de frequências utilizado para modulação. A forma do perfil é relacionado com a Transformada de Fourier da função de modulação e afetada pela não-linearidade da resposta do sistema de spins. Uma ilustração de um pulso sinc truncado, usado nas nossas experiências, e do seu espectro de frequências pode ser observado na figura II.13. Este tipo de pulso resulta em um espectro com perfil quase retangular.

Figura II.13 : a) Pulso seletivo tipo sinc truncado e b) seu espectro de frequências, centrado na frequência de ressonância ω_0

Outras formas de pulsos seletivos possíveis são discutidas em detalhes no trabalho de T.J. Bonagamba (13), analisando também a influencia da não-linearidade do sistema de spins, que influencia o perfil de seleção

Como o pulso de RF seletivo é longo no tempo e ocorre na presença de um gradiente, os momentos magnéticos começam se espalhar antes de alcançar o plano transversal. Após um pulso com duração t_w eles possuem uma fase $\Phi = \gamma G_z z t_w/2$. O efeito da fase acumulada durante o pulso pode ser corrigido aplicando um gradiente inverso ao gradiente de seleção, depois do pulso, cuja área seja a metade da área do gradiente de seleção (vide figura II.14). Aplicando este gradiente de refocalização (G_{ref}), os momentos magnéticos serão exatamente refocalizados.

Figura II.14 : Gradiente de refocalização. A defasagem dos spins durante o pulso de RF é proporcional à metade da área A do gradiente de seleção. Essa defasagem é compensada na parte negativa do gradiente.

Dependendo da direção do gradiente de seleção, o plano selecionado pode estar em umas das direções principais : transversal, sagital ou coronal (vide figura II.15)

Figura II.15 : Tipos de corte a) transversal b) sagital e c) coronal

A direção dos planos depende somente da direção do gradiente aplicado, portanto podem ser feitos cortes em direções diferentes sem a necessidade de mover o paciente.

II.9 Codificação de frequência

A codificação de frequência é uma forma conveniente de se codificar uma das dimensões de uma imagem. Ela é baseada na aplicação de um gradiente, chamado gradiente de leitura (G_{read}), durante a aquisição do sinal de RMN. Deste modo, os spins em diferentes posições da amostra precessionam em frequências distintas, e a posição deles é codificada na frequência. A informação da posição dos spins pode ser obtida através da Transformada de Fourier.

Um exemplo bastante simples para a codificação de frequência em uma dimensão, é o dos três capilares, contendo água, imersos em um campo magnético e submetidos a um gradiente constante (vide figura II.16-a). A frequência de Larmor nesses capilares depende da posição, por exemplo na direção x :

$$\omega(x) = \gamma (B_0 + G_x \cdot x) \quad [\text{II.22}]$$

Se cada um destes capilares tiver uma quantidade de água diferente, o sinal de RMN será composto de três frequências com amplitudes diferentes, mostrado na figura II.16-b. Deste sinal composto, as três frequências podem ser separadas através da Transformada de Fourier (14). O resultado, conforme figura II.16-c, será um espectro com três picos, cuja a amplitude dos picos estará relacionada diretamente com a quantidade de material presente nos capilares, e a posição no eixo das frequências estará relacionado à posição física dos capilares.

Figura II.16 : Experiência dos três capilares. a) Três capilares que contêm diferentes quantidades de água, sob a ação de um campo magnético B_0 e um gradiente na direção x. b) FIDs distintos dos três capilares. c) FID composto e sua Transformada de Fourier unidimensional.

II.10 Formação de um eco

Ao invés de observar o FID diretamente, pode-se aplicar um gradiente de preparação (G_{prep}) em conjunto com um pulso de inversão. Desta maneira observa-se um sinal chamado eco de spins (vide figura II.17).

Figura II.17 : Sinal de RMN em forma de um eco

O pulso de excitação traz a magnetização para o eixo y' . Aplicando o gradiente de preparação os momentos magnéticos se espalham no plano transversal. Um pulso

de 180° inverte todos os spins em torno do eixo x' e durante o gradiente de leitura eles são refocalizados na direção $-y'$ e em seguida eles se espalham novamente no plano transversal. Dessa forma um sinal simétrico, que contém a mesma informação que o FID, pode ser adquirido. A Figura II.18 mostra este processo.

Figura II.18 : Formação de um eco a) pulso de 90° , b) os spins se espalham no plano transversal, c) pulso de inversão (180°), d) refocalização dos spins no lado oposto, e) os spins se espalham de novo em sentido contrário

Existe uma outra forma de gerar um eco : em vez de aplicar um pulso de inversão, conforme figura II.19 o gradiente de leitura pode ser invertido.

Figura II.19 : Eco gerado por inversão do gradiente de leitura

Assim, os spins se espalham precessionando com velocidades diferentes durante o gradiente de preparação. A inversão desse gradiente durante a leitura faz com que o sentido de precessão para cada spin seja invertido e todos os spins se refocalizam na direção inicial, veja figura II.20 :

Figura II.20 : Formação de um eco com gradientes invertidos a) pulso de 90° , b) os spins se espalham no plano transversal, c) inversão do gradiente reverte o sentido de precessão, d) refocalização dos spins, e) os spins se espalham novamente

Como somente os gradientes podem ser invertidos, e não as inomogeneidades do campo principal, esta segunda forma de gerar um eco não vai refocalizar a defasagem de spins devido à inomogeneidade de campo. Isto faz com que métodos que usam essa técnica sejam altamente sensíveis à inomogeneidade de campo que pode provocar sérios artefatos nas imagens de tomografia, um efeito colateral bastante problemático.

II.11 Codificação de fase

A excitação seletiva limita a região de interesse a um plano tomográfico bem definido. Para uma das direções desse plano aplicamos a codificação de frequência, o que dá uma projeção unidimensional do plano. Para obter uma imagem bidimensional precisamos de mais uma codificação espacial na segunda direção, envolvendo um terceiro gradiente, o gradiente de codificação de fase (G_{phase}).

A codificação na segunda dimensão pode ser convenientemente obtida adicionando uma informação de fase ao sinal antes de codificá-lo em frequência. Aplicando um gradiente de codificação de fase na direção y com duração t_y a fase acumulada é dado por :

$$\Phi(y) = \gamma (B_0 + G_y y \cdot t_y) \quad [\text{II.23}]$$

A discriminação de fase é normalmente executada repetindo-se a aquisição com diferentes valores para o gradiente de codificação de fase, portanto o sinal é observado múltiplas vezes. Dessa forma, obtemos um conjunto de sinais codificados em frequência durante a aquisição, e cada uma das aquisições representa um passo de codificação de fase. Com esses dados é possível montar uma matriz (figura II.21-a), a qual será aplicada uma Transformada de Fourier primeiro na direção da codificação de frequência como anteriormente (figura II.21-b), e depois também na direção de codificação de fase (figura II.21-c). Desta forma, recuperamos as informações de densidade de spins em função da frequência e fase (posições x e y) contidas no conjunto de dados adquiridos em função do tempo, ou seja, a imagem do objeto (figura II.21-d). O processo de codificação de fase pode ser analisado mais rigorosamente no espaço de fase. Para uma introdução deste modelo veja o trabalho de A. Tannús (15).

Figura II.2b) : Imagem bidimensional dos três capilares do exemplo anterior codificado em frequência (direção x) e fase(direção y) , sem gradiente de seleção,

a) matriz de dados adquiridos no tempo,

b) matriz depois da Transformada de Fourier na direção da codificação de frequência,

c) matriz depois das duas transformadas e

d) imagem em tons de cinza (negativo).

II.12 Sequências convencionais de tomografia bidimensional

Como vimos acima, para obter uma imagem bidimensional precisamos chavear no tempo vários eventos como pulsos de RF, gradientes nas três direções espaciais, o intervalo onde queremos detectar o sinal, etc. Existem vários tipos diferentes de sequências de pulsos, cada uma com características distintas. Uma das sequências mais usadas é a que chamamos de sequência "Spin Echo" (SE). Essa técnica consiste em uma excitação seletiva seguida da codificação em fase e frequência. Um diagrama esquemático da temporização desses eventos é mostrado na figura II.22. Existem dois tempos característicos nesta técnica : o tempo entre excitação e o máximo do eco, que chamamos de tempo ao eco (TE), e o tempo entre duas excitações consecutivas, que é denominado tempo de repetição (TR).

Figura II.22 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Spin Echo" (SE)

Ao invés de gerar o eco utilizando gradiente de preparação, pulso de inversão e gradiente de leitura, podemos inverter um dos gradientes, como discutido no capítulo II.10. O esquema dessa sequência, que denominamos "Gradient Recalled Echo" (GRE), é mostrado na figura II.23. Essa sequência é altamente sensível a

inomogeneidade de campo, como já foi enfatizado anteriormente. Dessa forma utiliza-se preferencialmente a sequência com pulso de inversão.

Figura II.23 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Gradient Recalled Echo" (GRE)

As duas técnicas exigem que a magnetização volte ao equilíbrio térmico, porém o tempo de espera entre duas excitações, chamado tempo de repetição, normalmente é longo. O tempo de espera entre fim da aquisição e o próximo pulso de excitação pode ser aproveitado para excitar (seletivamente) spins em outros planos da amostra e dessa forma adquirir dados para múltiplos planos simultaneamente (16). No trabalho de P. L. Frare Junior (17) essa e outras formas de seleção de múltiplos planos são discutidos.

Capítulo III

"Steady-State Free Precession"

Neste capítulo introduzimos o conceito de "Steady-State Free Precession" e apresentamos um formalismo matemático para calcular o comportamento da magnetização em várias sequências de tomografia.

III.1 Introdução em "Steady-State Free Precession" (SSFP)

Com o objetivo de facilitar a análise das sequências de SSFP, vamos concentrar nossa atenção por algum momento na sequência "Spin Echo". Conforme ilustrado na figura II.11-a e II.22, depois de ter adquirido o sinal tivemos que esperar toda a magnetização voltar ao equilíbrio térmico antes de poder excitar os spins novamente para uma próxima medida. Olhamos agora para a magnetização longitudinal. Se dois pulsos de excitação são aplicados muito rapidamente, aquela componente da magnetização não será recuperada totalmente durante o intervalo entre os pulsos. O segundo pulso de excitação encontra uma magnetização inicial menor do que a encontrada pelo primeiro. Existem então dois processos concorrentes, o pulso de RF que excita os spins trazendo uma parte da magnetização longitudinal para o plano transversal e a relaxação que recupera a componente longitudinal da magnetização. Adicionando-se mais pulsos, chega-se a uma situação onde a magnetização longitudinal não mais diminui. Esta situação, na qual o valor da magnetização inicial, imediatamente antes de cada pulso de RF, alcançou um valor estável, é um tipo de equilíbrio dinâmico ou estado estacionário (em inglês "Steady-State Free Precession", SSFP). Estabelecendo-se o valor estável para da magnetização inicial, os FIDs depois dos pulsos de RF mostrados na figura III.1 atingem consequentemente um estado estacionário.

Figura III.1 : Sequência rápida de pulsos de RF com ângulo de excitação α , mostrando como o sinal atinge o estado estacionário.

O número de excitações para chegar a este equilíbrio dinâmico depende, evidentemente, do intervalo entre os pulsos de RF (capítulo II.12), da velocidade de retorno dos spins ao equilíbrio térmico (que é o tempo de relaxação longitudinal, capítulo II.6), e também do ângulo de excitação α , definido no capítulo II.4. No experimento bem como em simulações numéricas observamos que em torno de cem excitações são suficientes para o sistema atingir o estado estacionário.

No caso de uma sequência de pulsos igualmente espaçados com ângulo de excitação α , não existe apenas o sinal FID, também há um eco. Para entender a formação deste eco, observamos primeiro dois pulsos de excitação espaçados por τ (figura III.2). Apesar dos dois pulsos serem iguais e geralmente com ângulo de excitação menor do que 90° , pode ser estabelecido uma analogia com a sequência "Spin Echo" de forma que os dois pulsos se comportam como pulso de excitação e pulso de inversão, gerando desta maneira um eco. Um modelo da formação de um eco com dois pulsos de 90° é discutido num trabalho fundamental de Hahn (18).

Figura III.2 : Os sinais FID e eco de dois pulsos de RF.

Para dois pulsos espaçados por τ , o máximo do eco encontra-se a um intervalo τ depois do segundo pulso. Mas exatamente neste instante, em uma sequência de múltiplos pulsos, seria localizado o próximo pulso de excitação (figura III.3).

Figura III.3 : Um terceiro pulso de RF será exatamente superposto com o máximo do eco gerado pelos primeiros pulsos.

Em uma sequência de muitos pulsos, todos os pulsos são equivalentes, ou seja o segundo pulso também pode ser considerado como sendo um pulso de excitação e o terceiro um pulso de inversão. Desta forma, no estado estacionário formam-se os dois sinais, FID e eco, antes e depois de cada pulso de excitação conforme figura III.4.

Figura III.4 : Os sinais FID e eco em uma sequência rápida de pulsos de RF no estado estacionário.

Para calcular as intensidades destes dois sinais no estado estacionário, introduzimos no próximo parágrafo um formalismo matemático baseado na evolução dinâmica de um sistema de spins descrita pelas equações de Bloch.

III.2 Equações de Bloch e formalismo matricial

A evolução temporal da magnetização no sistema de laboratório pode ser descrita por um conjunto de equações diferenciais acopladas, conhecidas como equações de Bloch (1). Elas representam as equações de movimento do vetor de magnetização $\mathbf{M}$ sob ação de um campo magnético $\mathbf{B}$, adicionando correções fenomenológicas para os efeitos de relaxação longitudinal (T_1) e relaxação transversal (T_2). As equações para as três componentes cartesianas da magnetização são

$$\frac{dM_x}{dt} = \gamma (\mathbf{M} \times \mathbf{B})_x + \frac{M_x}{T_2} \quad , \quad [\text{III.1b}]$$

$$\frac{dM_y}{dt} = \gamma (\mathbf{M} \times \mathbf{B})_y + \frac{M_y}{T_2} \quad \text{e} \quad [\text{III.1c}]$$

$$\frac{dM_z}{dt} = \gamma (\mathbf{M} \times \mathbf{B})_z + \frac{M_0 - M_z}{T_1} \quad , \quad [\text{III.1a}]$$

onde M_0 é a magnetização no equilíbrio térmico apontando ao longo da direção z , $\mathbf{B}$ é o campo magnético total, dado por equação II.15, sendo $\mathbf{B} = B_0 \hat{z} + B_1 (\hat{x} \cos \Omega t + \hat{y} \sin \Omega t)$.

No sistema girante coordenadas, cuja frequência de rotação é Ω , o campo total é $\mathbf{B} = (B_0 - \Omega/\gamma) \hat{z}' + B_1 \hat{x}'$, dado pela equação II.16. Os spins no sistema girante de coordenadas precessionam com frequência angular $\Delta\omega = \omega - \Omega$, com $\omega = \gamma B_0$ sendo a frequência de Larmor. Usando a notação matricial, as equações de Bloch podem ser rescritas da forma

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} M_{x'} \\ M_{y'} \\ M_{z'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/T_2 & \Delta\omega & 0 \\ -\Delta\omega & -1/T_2 & \gamma B_1 \\ 0 & -\gamma B_1 & -1/T_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{x'} \\ M_{y'} \\ M_{z'} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M_0/T_1 \end{bmatrix} \quad [\text{III.2}]$$

Segundo P. Mansfield (20), um caso particular da solução geral para esta equação é dado na forma

$$\mathbf{M}(t) = \exp(\mathbf{A}t) \mathbf{E}(t) \mathbf{M}(0) + \mathbf{M}_0(1 - \mathbf{E}_1(t)) \quad [\text{III.3}]$$

onde a matriz A e a matriz de relaxação E, dadas por

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \Delta\omega & 0 \\ -\Delta\omega & 0 & \gamma B_1 \\ 0 & -\gamma B_1 & 0 \end{bmatrix} \quad e \quad [III.4]$$

$$E(t) = \begin{bmatrix} E_2(t) & 0 & 0 \\ 0 & E_2(t) & 0 \\ 0 & 0 & E_1(t) \end{bmatrix} \quad [III.5]$$

com

$$E_1(t) = \exp(-t/T_1) \quad [III.6a]$$

$$E_2(t) = \exp(-t/T_2) \quad [III.6b]$$

No caso que não há campo alternado ($B_1 = 0$) a matriz A pode ser simplificada e $\exp(At)$ é dada por

$$\exp(At) = \begin{bmatrix} \cos \Delta\omega t & \sin \Delta\omega t & 0 \\ -\sin \Delta\omega t & \cos \Delta\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [III.7]$$

o que representa uma rotação da magnetização em torno da direção z'. Daqui para diante vamos nos referir a essa matriz de rotação como $R_z(\Delta\omega t)$.

Por outro lado se aplicamos um pulso de RF curto e intenso podemos supor que $\gamma B_1 \gg \Delta\omega$, e neste caso podemos desprezar $\Delta\omega$ na equação III.2. Efeitos de relaxação também podem ser desprezados, o que corresponde a $E(t)=I$, onde I é a matriz de identidade. Nestas condições a matriz de propagação será a matriz de rotação do pulso de RF $R_x(\alpha)$, aplicado na direção x' sendo α o ângulo de excitação definido na equação II.17,

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad [III.8]$$

Usando as equações acima podemos prever o comportamento dos spins em qualquer combinação de pulsos de RF com ângulo de excitação α , "offset" de frequência $\Delta\omega$, tempo de relaxação longitudinal T_1 e tempo de relaxação transversal T_2 .

O formalismo matricial descrito acima vale estritamente só para pulsos curtos e intensos, ou seja pulsos não seletivos. Para pulsos seletivos, principalmente com ângulos de excitação maior que 30° , o comportamento exato do vetor de magnetização deve ser calculado numericamente.

III.3 Aplicação do formalismo matricial para SSFP

Começamos com um vetor de magnetização M_- ainda não conhecido imediatamente antes de um dos pulsos de RF da figura III.4. O pulso de RF gira esse vetor de magnetização de um ângulo α descrito pela matriz de rotação $R_x(\alpha)$. A magnetização imediatamente depois do pulso M_+ é então

$$M_+ = R_x(\alpha) M_- \quad [\text{III.9}]$$

Durante o intervalo TR entre dois pulsos de RF (figura III.4) o sistema relaxa. Este processo é descrito pela matriz $E(\text{TR})$. No mesmo tempo a magnetização M_+ precessiona em torno da direção z de um ângulo $\Theta = \Delta\omega \text{ TR}$, ou seja, temos que multiplicar M_+ pelas matrizes $E(\text{TR})$ e $R_z(\Theta)$. A magnetização depois do experimento M' é então

$$M' = R_z(\Theta) E(\text{TR}) M_+ + M_0 (1 - E_1(\text{TR})) \quad [\text{III.10}]$$

Este calculo poderia ser feito repetidamente ate chegar em um valor estável, que representaria o equilíbrio dinâmico. Mas consideramos que já chegamos ao valor do equilíbrio : a magnetização inicial M_- , antes de qualquer pulso de RF deve ser igual à magnetização antes do próximo pulso M' . Temos então a relação

$$M_- = R_z(\Theta) E(\text{TR}) R_x(\alpha) M_- + M_0 (1 - E_1(\text{TR})) \quad [\text{III.11}]$$

Isto é equivalente a um sistema de três equações para as componentes cartesianas M_{x-} , M_{y-} e M_{z-} . Pode-se mostrar (19-22) que a solução geral para essas equações é

$$M_{x-} = M_0 (1-E_1) E_2 \sin\alpha \sin\Theta / D \quad , \quad [\text{III.12a}]$$

$$M_{y-} = M_0 (1-E_1) E_2 \sin\alpha (\cos\Theta - E_2) / D \quad e \quad [\text{III.12b}]$$

$$M_{z-} = M_0 (1-E_1) (1 - E_2 \cos\Theta - E_2 \cos\alpha (\cos\Theta - E_2)) / D \quad , \quad [\text{III.12c}]$$

onde

$$D = (1-E_1 \cos\alpha) (1-E_2 \cos\Theta) - (E_1 - \cos\alpha) (E_2 - \cos\Theta) E_2 \quad [\text{III.13}]$$

e

$$E_1 = \exp(-TR / T_1) \quad , \quad [\text{III.14a}]$$

$$E_2 = \exp(-TR / T_2) \quad [\text{III.14b}]$$

Para obter as componentes M_{x+} , M_{y+} e M_{z+} depois do pulso de RF precisamos somente aplicar mais uma vez equação III.9.

$$M_{x+} = M_{x-} \quad [\text{III.15a}]$$

$$M_{y+} = M_0 (1-E_1) (1 - E_2 \cos\Theta) \sin\alpha / D \quad [\text{III.15b}]$$

$$M_{z+} = M_0 (1-E_1) (E_2 (E_2 - \cos\Theta) + (1 - E_2 \cos\Theta) \cos\alpha) / D \quad [\text{III.15c}]$$

O comportamento dos spins nucleares durante a sequência repetida de pulsos é então completamente descrito em termos da magnetização do equilíbrio térmico M_0 , o ângulo de excitação α , o ângulo de precessão Θ e os dois tempos de relaxação T_1 e T_2 . O ângulo de precessão é relacionado ao offset de frequência. Este depende de vários fatores, entre eles os gradientes magnéticos, a inhomogeneidade de campo, o "chemical shift" e efeitos de susceptibilidade. O sinal que detectamos, proporcional à magnetização transversal M_T , pode ser calculado por

$$(\text{FID}) \quad M_{T+}(t) = M_{y+} \cos(\Delta\omega t) E_2(t) + M_{x+} \sin(\Delta\omega t) E_2(t) \quad [\text{III.16a}]$$

$$(\text{eco}) \quad M_{T-}(t) = M_{y-} \cos(\Delta\omega(t-TR)) E_2(t-TR) \\ + M_{x-} \sin(\Delta\omega(t-TR)) E_2(t-TR) \quad [\text{III.16b}]$$

Os sinais M_{T+} e M_{T-} são chamados geralmente FID e eco. O FID aparece quando magnetização longitudinal é transferida ao plano transversal e é portanto fortemente afetado pelo comportamento da magnetização longitudinal. Em experimentos de SSFP, a evolução da magnetização longitudinal no estado estacionário depende altamente do tempo de relaxação longitudinal T_1 , por isso imagens obtidas pelo FID possuem alto contraste por T_1 . Por outro lado, o eco aparece como resultado de dois pulsos agindo como pulsos de excitação e de inversão. Desta maneira, o intervalo entre excitação e eco faz com que este seja fortemente afetado pelo tempo de relaxação T_2 . Os dois sinais FID e eco possuem então uma dependência claramente diferente nos tempos de relaxação T_1 e T_2 .

III.4 Otimização do ângulo de excitação

Como as técnicas de SSFP geralmente trabalham com tempos de repetição curtos em relação ao tempo de relaxação longitudinal T_1 , a magnetização não tem tempo de voltar ao equilíbrio térmico. Portanto, ângulos de excitação menores do que 90° , que ainda deixam uma componente da magnetização em direção z para ser excitado no próximo pulso, geralmente resultam em um sinal maior. Para verificar que valor do ângulo de excitação dá um máximo do sinal, examinamos a dependência angular da magnetização transversal M_T . Conforme as equações acima essa dependência é idêntica para FIDs e ecos, sendo

$$M_T \propto \frac{\sin \alpha}{(1 - E_1 \cos \alpha) (1 - E_2 \cos \Theta) - (E_1 - \cos \alpha) (E_2 - \cos \Theta) E_2} \quad [\text{III.17}]$$

Procurando o máximo dessa expressão em relação a α , chegamos à seguinte equação para o ótimo do ângulo de excitação:

$$\cos \alpha_{\text{opt}} = \frac{E_1 + E_2 (\cos \Theta - E_2) / (1 - E_2 \cos \Theta)}{1 + E_1 E_2 (\cos \Theta - E_2) / (1 - E_2 \cos \Theta)} \quad [\text{III.18}]$$

Esse ótimo possui uma dependência complexa em relação a T_1 , T_2 e Θ . Como exemplo, calculamos a dependência de α_{opt} com TR, mostrados na figura III.5, onde escolhemos três combinações de $(T_1[\text{ms}], T_2[\text{ms}])$, sendo $A=(1000,500)$, $B=(1000,100)$ e $C=(200,100)$. Com estes valores cobrimos a maior parte da

dinâmica natural dos tempos de relaxação. Os dois pares A,B e B,C somente diferem em um dos parâmetros T_2 e T_1 e para A e C a relação T_1/T_2 é idêntica, permitindo assim uma comparação de contrastes.

Figura III.5 : Ótimo do ângulo de excitação versus tempo de repetição para três combinações de T_1/T_2

Observa-se que o ótimo do ângulo de excitação se aproxima de 90° para tempos de repetição longos. Essa aproximação é mais rápida para substâncias com tempo de relaxação longitudinal T_1 curto, ou seja, para tempos de repetição longos e tempos de relaxação T_1 curtos o sistema sai do regime de SSFP e o ângulo de excitação atinge o valor de 90° como na sequência convencional "Gradient Recalled Echo" (GRE).

III.5 Tomografia por técnicas de SSFP

A técnica de "Steady-State Free Precession" fornece os dois sinais, FID e eco, mostrados na figura III.4 (pg 29). Com as técnicas de excitação seletiva, codificação de frequência e codificação de fase discutidas no capítulo II podemos desenhar uma sequência de tomografia bidimensional.

Na implementação de técnicas de SSFP para tomografia temos que garantir que a magnetização M_z antes de cada nova excitação possa convergir para um equilíbrio dinâmico. A técnica de codificação de fase é um método que usa implicitamente valores diferentes de gradientes para cada novo passo de codificação. A variação da amplitude do gradiente de fase pode destruir um equilíbrio dinâmico já estabelecido. Para evitar a variação da magnetização inicial

entre dois passos subsequentes de codificação de fase podemos aplicar um gradiente inverso ao último gradiente de fase depois da aquisição. Desta maneira, a defasagem da magnetização transversal devida ao atual valor do gradiente de fase é exatamente recuperada pelo gradiente invertido depois da detecção do sinal.

Usando essa compensação do gradiente de fase e lendo o sinal (FID) como eco gerado por inversão do gradiente de leitura (capítulo II.5) podemos adquirir imagens bidimensionais pela sequência mostrada na figura III.6, chamada "Fast Acquisition in Steady-State" (FAST)

Figura III.6 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Fast Acquisition Steady-State" (FAST)

Ao invés de aproveitar o FID para a obtenção de imagens, podemos também utilizar o eco. Mostrada na figura III.7, a sequência de pulsos é idêntica à sequência FAST, porém, invertida no tempo. Apesar disto, o eco adquirido no ciclo N+1 é gerado através da refocalização do FID do ciclo anterior. O eco acontece quando os gradientes no ciclo N+1 compensam a integral dos gradientes do ciclo N. O efeito do gradiente de codificação de fase no ciclo N se cancela, e portanto o sinal será codificado em fase somente através do primeiro gradiente de codificação de fase no ciclo N+1. A refocalização do gradiente de seleção do pulso no ciclo N é feita no fim deste ciclo.

Figura III.7 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Contrast Enhanced FAST" (CE-FAST)

A sequência mostrada na figura III.7 é chamada Contrast Enhanced FAST (CE-FAST) por apresentar um contraste por T_2 melhor do que a sequência FAST. As duas técnicas são bem estudadas (23-32) e também disponíveis em sistemas comerciais (32,33).

As duas sequências anteriores, FAST e CE-FAST, podem ser combinadas para adquirir os dois sinais simultaneamente. Na prática, isso tem a vantagem de fornecer duas imagens com contraste claramente diferente sem aumentar significativamente a duração do exame. A sequência combinada, chamada "Fast Acquisition Double Echo" (FADE) foi originalmente apresentada no sexto congresso da "Society of Magnetic Resonance in Medicine" por T. W. Redpath et. al. (34) e independentemente por S. Y. Lee et al. (35). Estudos mais profundos seguiram rapidamente (36-40). O esquema da sequência de pulsos usados é mostrado na figura III.8.

Figura III.8 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Fast Acquisition Double Echo" (FADE)

III.6 O ângulo de precessão

Os sinais nas técnicas discutidas no parágrafo anterior dependem do ângulo Θ , que é o ângulo de precessão durante o tempo de repetição (TR). Aplicando gradientes de campo magnético durante o experimento, este ângulo adquire dependência espacial.

$$\Theta(\vec{r}) = \gamma \vec{r} \int_0^{TR} G(t) dt \quad [III.19]$$

Como o sinal detectado depende do ângulo de precessão, uma variação espacial daquele ângulo pode provocar sérios artefatos na imagem (figura III.9 esquerda). Para evitar estes artefatos periódicos, os gradientes devem ser aplicados de tal maneira que múltiplos ciclos da variação do ângulo de precessão serão distribuídos uniformemente dentro de um pixel da imagem. Podemos aumentar a duração do gradiente de leitura, de modo que o ângulo de precessão varia rapidamente ao longo da direção de codificação de frequência. A figura III.9 mostra como a variação espacial do ângulo de precessão varia aumentando a duração do gradiente de leitura. Desta maneira podemos estender o gradiente de leitura até a variação ser tão rápida que um pixel da imagem representa um valor médio do ângulo de precessão (figura III.9 direita).

Figura III.9 : A Figura mostra imagens de um phantom esférico preenchido de água, dopado com CuSO_4 . O artefato periódico (esquerda) devido à variação espacial do ângulo de precessão pode ser evitado aplicando os gradientes de tal maneira que a variação espacial do ângulo de precessão aumenta tanto que um pixel representa um valor médio (direita).

Especificamente na nossa implementação da sequência FADE o gradiente de leitura simplesmente não foi desligado entre as aquisições do FID e do eco (figura III.8), o que era suficiente para uma variação rápida do ângulo de precessão.

Para eliminar ruído coerente na aquisição, os pulsos de RF são geralmente aplicados com fase alternada, o que corresponde a excitações com ângulos de

excitação de α e $-\alpha$. Pode ser mostrado (20), que essa mudança periódica da fase do pulso de RF pode ser interpretada como um ângulo de precessão adicional de 180° para todos os spins no plano transversal. Como esse ângulo adicional é igual para todos os spins, o efeito total é nulo.

III.7 Outras técnicas de SSFP

Existem técnicas de SSFP, as quais, em vez de refocalizar a magnetização transversal no fim do experimento, usam gradientes intensos, denominados "spoilers", que provocam uma defasagem completa da magnetização transversal depois da aquisição do sinal. A sequência "Fast Low Angle Shot" (FLASH) (41-45), mostrada na figura III.10, é uma técnica deste tipo bastante conhecida. Ela incorpora basicamente a sequência "Gradient Recalled Echo" (GRE), apresentada no capítulo II.12, no regime de SSFP.

Figura III.10 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição dos sinais de RMN pela técnica de "Fast Low Angle Shot" (FLASH).

Podemos calcular a evolução da magnetização seguindo os cálculos do capítulo III.3. A destruição da magnetização transversal anula as componentes M_{x-} e M_{y-} da equação III.11, então somente resta calcular a componente longitudinal M_{z-} da magnetização inicial. Depois aplicamos mais uma vez a equação III.9 para calcularmos a magnetização M_{+} após o pulso de RF. A magnetização transversal detectada no máximo do eco é então

$$M_T = \frac{M_0 (1 - \exp(-TR / T_1)) \sin \alpha \exp(-TE / T_2)}{1 - \cos \alpha \exp(-TR / T_1)} \quad [\text{III.20}]$$

Procurando-se um máximo deste sinal com respeito ao ângulo de excitação α , chegamos ao seguinte resultado para o ângulo de excitação ótimo (46) :

$$\cos \alpha_{\text{opt}} = \exp(-TR / T_1) \quad [\text{III.21}]$$

Este ângulo α_{opt} é geralmente menor do que o ângulo ótimo associado às sequências discutidas no parágrafo anterior, dado pela equação III.18. Isso se deve ao fato da sequência FLASH depender mais fortemente da recuperação rápida da magnetização longitudinal por processos de relaxação intrínsecos, do que as sequências que mantêm magnetização transversal coerente. A figura III.11 mostra a dependência do ótimo do ângulo de excitação com o tempo de repetição (TR) para três substâncias com tempos de relaxação T_1 diferentes.

Figura III.11 : Ótimo do ângulo de excitação versus tempo de repetição (TR) para três substâncias com tempos de relaxação T_1 diferentes. Observe o comportamento assintótico em $\alpha_{\text{opt}} = 90^\circ$ para TR longos.

Supondo que a magnetização transversal antes de cada excitação será destruída, podemos também calcular o sinal detectado pela sequência "Spin echo" discutida no capítulo II.12, sendo (51) :

$$M_T = \frac{M_0(1 + \exp(-TR / T_1) - 2\exp(-(TR - TE) / T_1)) \sin\alpha \exp(-TE / T_2)}{1 + \cos\alpha \exp(-TR / T_1)} \quad [\text{III.22}]$$

O ângulo de excitação ótimo é :

$$\cos \alpha_{\text{opt}} = - \exp (- TR / T_1) \quad [\text{III.23}]$$

mostrado na figura III.12.

Figura III.12 : Ótimo do ângulo de excitação para a sequência SE versus tempo de repetição (TR) para três substâncias com tempos de relaxação diferentes. Note que o ângulo de excitação ótimo pode ser bem maior que 90° para TR curto e T_1 longo.

Observamos que α_{opt} é maior do que 90° para tempos de repetição (TR) curtos ou tempos de relaxação longitudinal (T_1) longos. Isto ocorre porque o pulso de 180° inverte todos os spins. A excitação com ângulos maiores que 90°, em combinação com um pulso de inversão, deixa os spins mais perto da condição de equilíbrio térmico. Neste caso, o tempo para voltar ao equilíbrio é mais curto e portanto o sinal na próxima excitação será maior.

Capítulo IV

Procedimento experimental e calibração

Neste capítulo apresentamos o equipamento utilizado e descrevemos rotinas de calibração, que desenvolvemos especificamente para o uso nas sequências de Steady-State Free Precession.

IV.1 Descrição do sistema de tomografia

O nosso sistema de medida constitui-se de um espectrômetro pulsado AN9100 da firma ANALOGIC, cujas funções principais são o controle de gradientes, a modulação de RF e a aquisição de dados. O espectrômetro está sendo controlado por um computador MicroVAX 3300. O campo magnético é gerado por um magneto resistivo de 0.05T da firma Hitachi, o qual possui um diâmetro útil de 61cm.

Na figura IV.1 mostramos um diagrama em blocos deste sistema. O controle de gradientes do AN9100, em conjunto com um amplificador de corrente (modelo Oxford 2339), gera os pulsos de gradiente nas direções x, y e z necessários para os experimentos de tomografia. Além disso, o espectrômetro fornece a frequência de ressonância (2.35 MHz) e controla a modulação desta frequência para gerar os pulsos de RF. A radiofrequência modulada passa por um atenuador manual para ajustar o ângulo de excitação desejado e em seguida é amplificada por um amplificador de potência (ANALOGIC AN8031). O campo eletromagnético para excitar o sistema de spins é gerado por uma bobina de transmissão. Uma outra bobina, chamada bobina de recepção, captura o sinal de RMN. Também pode-se usar uma única bobina para excitação e detecção conectando-a com um duplexador como ilustrado na figura IV.1. O sinal de RMN, detectado pela bobina de detecção, é amplificado por um pré-amplificador de baixo ruído (Figura de Ruído de 1.1 dB) e passa por um atenuador manual para ajustar a amplitude do sinal. No sistema de aquisição do espectrômetro AN9100, este sinal é digitalizado e os dados digitais são transferidos para um processador de arranjos (ANALOGIC AP508). Neste sistema, os dados referentes a uma determinada codificação de fase são armazenados para o processo de promediação e depois transferidos para o computador MicroVAX 3300. Lá, os dados são armazenados em disco e a imagem é reconstruída utilizando-se um algoritmo de Transformada de Fourier bidimensional. Finalmente, as imagens são transferidas pela rede Ethernet e visualizadas em um

computador Macintosh II fx, que também faz o papel de console para o MicroVAX 3300

Figura IV.1 : Diagrama em blocos do sistema de medida. A configuração mostrada aqui é a que utiliza apenas uma bobina para excitação e detecção.

A componente central deste sistema de medida, o espectrômetro AN9100, tem sua CPU baseada em um processador MOTOROLA 68010, que é responsável pelo controle dos vários componentes do espectrômetro (figura IV.2).

Existem dois moduladores neste sistema baseados em um processador 34020. Um deles é usado para a geração dos pulsos de gradiente, o outro para os pulsos de RF. Este segundo modulador controla a modulação da RF em amplitude (AM) e frequência (FM). Ele gera a função envoltória para a modulação AM e controla um sintetizador de radiofrequência para a modulação FM. Finalmente, num dispositivo de modulação os pulsos de RF são gerados.

A partir de uma frequência, que chamamos "coarse frequency", e da referência de 10MHz fornecidas pelo PTS250, um gerador de frequências intermediárias gera diferentes frequências usadas internamente no sistema de modulação de RF. A "coarse frequency" define a frequência de ressonância, que é 2.35MHz num campo de 0.05T.

Para a aquisição do sinal de RMN em fase e quadratura, as frequências de referência são fornecidas pelo gerador de frequências intermediárias, usadas na fase final da detecção. O sinal é posteriormente digitalizado por dois conversores analógico-digital de 16 Bits, que são controlados por um dispositivo chamado "converter controler", que também é responsável pela transferência dos dados digitais ao processador externo.

Figura IV.2 : Diagrama em blocos do espectrômetro AN9100.

Os três componentes de controle de gradiente, RF e aquisição de dados trabalham independentemente mas são controlados pelo gerador de eventos, que é responsável pela temporização e sincronização do sistema. Os três subsistemas de controle de gradiente, geração de RF e o gerador de eventos possuem processadores próprios que executam um código específico. Esse código específico é gerado a partir de uma metalinguagem* no MicroVAX 3300. Um cross-compilador*, escrito em linguagem C, traduz os comandos da metalinguagem no código dos processadores individuais dos subsistemas do

* Uma metalinguagem é uma linguagem de programação para escrever software utilizando uma plataforma de desenvolvimento (MicroVAX) e o código resultante será executado num outro sistema (AN9100). Um cross-compilador interpreta os comandos da metalinguagem e gera o código executável para o sistema externo.

AN9100. Este código é transferido do MicroVAX 3300 para o espectrômetro através de uma linha serial RS232. O código pode fazer uso de variáveis que representam parâmetros experimentais como duração de eventos, forma de modulação, etc. Essas variáveis são transferidas em forma de tabelas para os subsistemas do AN9100.

O código para os subsistemas do espectrômetro define a execução do experimento, ou seja, a sequência de pulsos. As variáveis refletem os parâmetros experimentais como o tempo de repetição, o tempo ao eco, número de codificações de fase etc. A sequência de pulsos juntamente com os parâmetros utilizados definem uma técnica ou metodologia. A conjunto de parâmetros experimentais, que atribui uma característica específica a uma metodologia, denominamos protocolo. Para facilitar o uso do sistema de software, escolhendo um protocolo predefinido, utiliza-se um programa de interface, escrito em C, que chamamos de "setup". Esta interface inicializa o código e as variáveis no espectrômetro, conforme o protocolo escolhido e fornece as informações necessárias à reconstrução das imagens. Durante o experimento, os três componentes MicroVAX 3300, AN9100 e AP508 trabalham em conjunto com as funções de controle, execução do experimento e armazenamento dos dados adquiridos. Após o experimento, as imagens são reconstruídas no MicroVAX e visualizadas no Macintosh II fx.

No estado presente do sistema, a implementação de novas metodologias exige que as diferentes partes de software de controle sejam desenvolvidas separadamente. No futuro deveria ser desenvolvido um ambiente gráfico para planejar as metodologias e editar graficamente os pulsos de gradiente, RF, etc, gerando automaticamente todos programas para executar o experimento desejado. Como este ambiente ainda não existe, uma parte importante do nosso trabalho foi o desenvolvimento de programas para controlar o complexo sistema de software de controle dos experimentos de tomografia. Tivemos que aprender o uso da metalinguagem, para gerar metodologias executáveis no espectrômetro AN9100 e escrever o "setup", para facilitar o uso destes programas através de protocolos predefinidos. A partir do software para a sequência "Spin Echo", que já estava sendo usado rotineiramente, desenvolvemos os programas para a implementação das sequências GRE, FLASH e FADE, discutidas nos capítulos II e III. Além disso, tivemos que desenvolver sequências de calibração que serão discutidas a seguir.

IV.2 Calibração do ângulo de excitação

Vamos voltar um instante para a figura IV.1 do sistema de medida. Existem dois parâmetros experimentais que não são controlados por software, o ângulo de excitação e a atenuação do sinal antes da digitalização. Estes devem ser ajustados manualmente através de dois atenuadores. O atenuador do sinal é ajustado adequadamente para não ocorrer saturação na conversão analógico-digital. Para medir o ângulo de excitação em função do valor do atenuador de RF desenvolvemos uma técnica baseada em ecos estimulados que é apresentada com detalhes no apêndice I. Essa técnica foi usada para determinar a tabela IV.1, mostrado abaixo, que dá uma calibração grosseira do ângulo de excitação em função do valor de atenuação em decibéis (dB). Assim podemos escolher o ângulo de excitação desejado para os experimentos de SSFP.

Att (dB)	α	Att (dB)	α	Att (dB)	α
14	195°	20	95°	26	48°
15	178°	21	86°	27	42°
16	155°	22	76°	28	40°
17	137°	23	67°	29	38°
18	121°	24	60°	30	29°
19	108°	25	55°		

Tabela IV.1 : Calibração do ângulo de excitação em função da indicação do atenuador de RF em decibéis (dB)

Devido ao fato de haver uma pequena inomogeneidade do campo de RF, e haver variação na forma dos objetos analisados, os valores do ângulo de excitação variam ligeiramente em diferentes experiências. O erro estimado é em torno de 10 por cento.

IV.3 Procedimento de calibração dos gradientes

Nas sequências de Steady-State Free Precession há a necessidade de uma série de ajustes específicos. Essas técnicas trabalham com tempos de repetição bastante curtos e fazem uso intensivo de gradientes de campo magnético, por isso dizemos que o ciclo de trabalho ("duty cycle") é alto. Os campos magnéticos no momento em que aplicamos um pulso de gradiente não são estabelecidos instantaneamente no valor especificado. O atraso devido à indutância das bobinas e oscilações provocados pelas correntes induzidos nas partes metálicas do sistema ("Eddy currents") provocam um efeito que chamamos inhomogeneidade dinâmica do campo magnético. Este efeito não aparece em sequências mais lentas, porém ganha importância em experimentos rápidos como as sequências de SSFP. Na figura IV.3 mostramos, por exemplo, no conjunto de gradientes de seleção e refocalização, a diferença entre o campo de gradiente gerado pelas bobinas e o campo desejado.

Figura IV.3 : No exemplo dos gradientes de seleção e refocalização mostramos como a resposta dos gradientes gerados pelas bobinas (abaixo) difere dos pulsos aplicados (acima) devido a indutância das bobinas e correntes induzidos. Este efeito faz com que a área sob o gradiente de refocalização não seja exatamente a metade da área do gradiente de seleção como esperado.

Devido a estes efeitos, há necessidade de ajustar os vários gradientes cuidadosamente.

Principalmente o gradiente de refocalização, necessita um ajuste fino para corrigir efeitos provocados pela inhomogeneidade dinâmica mostrados na figura acima. O gradiente de refocalização é necessário porque durante um pulso de RF seletivo na presença de um gradiente já ocorre uma defasagem dos momentos magnéticos antes de alcançar o plano transversal. O efeito da fase acumulada

deve ser corrigido após o pulso aplicando um gradiente de refocalização. Pode-se mostrar (13) que teoricamente a área do gradiente de refocalização deve ser a metade da área do gradiente de seleção. Uma imperfeição na refocalização devido aos efeitos de inhomogeneidade dinâmica faz com que a refocalização dos spins depois do pulso de RF não é completa, o que diminui o sinal de RMN consideravelmente.

Observemos, que na sequência "Spin echo", o sinal é pouco influenciado pelas imperfeições de refocalização. Nesta técnica a utilização de um pulso de inversão deve compensar por essas imperfeições. Porém, em todas as técnicas que geram o eco por inversão do gradiente de leitura, quase não há sinal sem ajuste do gradiente de refocalização, como por exemplo mostrado na figura abaixo gerado pelo FID da sequência FADE.

Figura IV.4 : Imagens do phantom da figura III.9 gerado pelo FID da sequência FADE a) sem ajuste do gradiente de refocalização e b) com ajuste. Observamos a baixa relação sinal ruído na imagem obtido sem ajuste do gradiente.

Tivemos então que implementar um procedimento para o ajuste do gradiente de refocalização. Este procedimento de ajuste é específico para cada sequência. A sequência de pulsos para o ajuste do gradiente de refocalização é basicamente idêntica à sequência para obtenção da imagem, como por exemplo as sequências SE, GRE, FLASH e FADE discutidos nos capítulos II e III. Desligamos somente o gradiente de codificação de fase e variamos o valor do gradiente de refocalização. Os vários sinais adquiridos com diferentes valores do gradiente possuem um máximo para um valor específico (figura IV.5). Para a aquisição da imagem podemos usar esta amplitude do gradiente de refocalização.

Figura IV.5 : a) Sinal adquirido para vários passos de gradiente de refocalização, b) a intensidade do sinal passa por um máximo para um valor específico do gradiente de refocalização.

Ao invés de se referir aos passos de ajuste do gradiente de refocalização introduzimos um fator de escala. Este fator é a relação entre o valor do gradiente de refocalização aplicado e o seu valor calculado teoricamente. Ou seja, um fator de escala menor que 1 significa que o gradiente de refocalização é menor que o valor teórico, um valor maior que 1 significa que o gradiente é maior. O fator de escala varia geralmente entre 0.8 e 1.2 dependendo da técnica utilizada e dos parâmetros experimentais. O ajuste do gradiente de refocalização aumenta o sinal até mais que 300 por cento nas sequências de SSFP, e é portanto indispensável.

Na sequência FADE existem duas partes do gradiente de refocalização, uma imediatamente depois do pulso de RF e outra no fim do ciclo, antes do próximo pulso de RF. A sequência para o ajuste dos gradientes de refocalização é mostrada na figura IV.6.

As duas partes do gradiente de refocalização influenciam os dois sinais FID e eco de maneira diferente, e teriam que ser ajustados separadamente, o que exigiria dois experimentos distintos. Felizmente, podemos ajustá-las juntamente, porque uma afeta somente o FID e a outra somente o eco.

Figura IV.6 : Sequência de pulsos necessários para o ajuste do gradiente de refocalização para a sequência FADE. Note a existência de duas partes do gradiente de refocalização marcados I e II.

Podemos variar somente a primeira parte do gradiente de refocalização, e deixar a segunda parte constante. Observamos na figura IV.7, que o FID passa por um máximo característico, porém o eco quase não é afetado.

Figura IV.7 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eco para 48 passos de ajuste do gradiente de refocalização. Primeira parte do gradiente de refocalização variando, segunda parte constante.

Da mesma maneira vemos na figura IV.8, que a variação da segunda parte do gradiente de refocalização, mantendo a primeira parte constante, somente afeta o eco.

Figura IV.8 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eco para 48 passos de ajuste do gradiente der refocalização. Primeira parte do gradiente de refocalização constante, segunda parte variando.

Podemos então variar as duas partes do gradiente de refocalização juntamente. Os resultados são mostrados na figura IV.9.

Figura IV.9 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eco para 48 passos de ajuste do gradiente de refocalização, variando as duas partes do gradiente ao mesmo tempo.

Para minimizar efeitos que podem perturbar o estado estacionário, a primeira parte do gradiente de refocalização foi sucessivamente aumentada e a segunda parte diminuída pelo mesmo valor (figura IV.10). Desta maneira a integral do gradiente é constante.

Figura IV.10 : Ordem dos passos de ajuste do gradiente de refocalização

Uma vez encontrada a condição que maximiza os sinais, o fator de escala da primeira parte do gradiente de refocalização, relacionado com o FID, é sempre maior que 1, ficando geralmente em torno de 1.15. O fator de escala para a segunda parte, relacionado com o eco, é geralmente em torno de 0.85, sendo menor que 1. Tanto na sequência FLASH que trabalha com um sinal gerado por inversão do gradiente de leitura, como no FID da sequência FADE, o gradiente de refocalização também deve ser ajustado para maior. O sinal da sequência "Spin Echo" é gerado por um pulso de inversão, e o gradiente de refocalização deve ser ajustado para menor, como no caso do eco na sequência FADE. O aumento do sinal nessa última sequência é relativamente pequeno, sendo aproximadamente 15 por cento.

Além da necessidade de ajustar o gradiente de refocalização os gradientes na direção de leitura também precisam de ajuste. Na sequência FADE, utilizando tempos de repetição muito curtos, observamos que os máximos dos sinais FID e eco são deslocados do centro do intervalo de aquisição. Da mesma maneira como anteriormente, os dois gradientes de preparação, antes e depois das aquisições afetam independentemente FID e eco. Assim os deslocamentos dos dois sinais podem ser determinados simultaneamente com o processo do ajuste do gradiente de refocalização e os gradientes de preparação na aquisição da imagem serão ajustados adequadamente.

Na direção do gradiente de codificação de fase suspeitamos que também existe a necessidade de uma calibração. Para garantir o equilíbrio dinâmico nas sequências de SSFP, o gradiente de codificação de fase deve ser balanceado. Ou seja, um gradiente invertido depois de aquisição deve compensar exatamente a defasagem dos spins provocada pela codificação de fase. Uma imperfeição nesta recuperação de fase dificilmente pode ser corrigido. Porém, para minimizar artefatos devido a perturbação do equilíbrio dinâmico podemos otimizar a ordem de aplicação dos passos de codificação de fase. Começando com o valor máximo

do gradiente de codificação diminuimos a amplitude sucessivamente, até chegar ao valor mínimo (figura IV.11). Desta maneira, a diferença nos gradientes entre um passo de codificação e o próximo é mínimo, e o equilíbrio dinâmico será perturbado o mínimo possível.

Figura IV.11 : Ordem dos passos de codificação de fase, utilizada na sequência FADE.

A ordem dos passos de codificação de fase utilizada na sequência "Spin Echo" é mostrado na figura IV.12. Começando com gradiente de codificação de fase nulo, o sinal de RMN é máximo. Com o gradiente alternando entre positivo e negativo e no mesmo tempo aumentando a amplitude, o sinal diminui. Esta ordem de codificação é vantajosa para minimizar artefatos devido a flutuações do sistema durante um experimento longo. As aquisições mais significativas com sinal alto nos primeiros passos de codificação de fase ainda não experimentaram a flutuação. Utilizando este método com a sequência FADE observamos graves artefatos na direção de codificação de fase porque a alteração do gradiente de fase entre positivo e negativo perturba o equilíbrio dinâmico seriamente.

Figura IV.12 : Ordem dos passos de codificação de fase, utilizada na sequência "Spin Echo".

Como os gradientes em todas as três direções precisam de correções para maximizar o sinal e evitar artefatos, as sequências de SSFP estão longe de ser facilmente implementadas. Apesar disso, é possível contudo obter imagens de boa qualidade, como veremos nos próximos capítulos.

Capítulo V

Comparação de Contrastes

Neste capítulo vamos discutir o contraste em imagens de tomografia por RMN. Os contrastes obtidos, variando os parâmetros experimentais das diferentes sequências utilizadas, serão comparados.

V.1 Definição do contraste em imagens de tomografia

Imagens de tomografia por RMN são intensamente utilizadas no diagnóstico médico. Para poder distinguir um tecido apresentando uma certa patologia de um tecido normal, uma imagem da região de interesse precisa apresentar contraste entre os dois tecidos. A análise dos diferentes contrastes que podem ser obtidos pelas várias técnicas de tomografia é um assunto de grande interesse (47-49,26,29,32) para o desenvolvimento de metodologias de diagnóstico. Na Ressonância Magnética Nuclear podemos obter diferentes contrastes baseados nas propriedades físicas das substâncias biológicas, tais como tempo de relaxação longitudinal (T_1), relaxação transversal (T_2) ou densidade do núcleo sob observação. Dependendo dessas propriedades e da técnica utilizada, substâncias distintas dão lugar a sinais de RMN de intensidades diferentes, representados na imagem em tons de cinza. O que observamos na imagem como contraste entre diferentes tecidos são diferenças de brilho. Ou seja, o contraste entre duas substâncias é representado pela diferença entre seus sinais adquiridos.

Nos próximos parágrafos vamos apresentar uma série de gráficos mostrando o comportamento do contraste nas técnicas utilizadas variando sistematicamente os parâmetros experimentais. Para calcular o contraste escolhemos arbitrariamente três combinações dos tempos de relaxação T_1 e T_2 dentro da dinâmica natural, sendo

	T_1 (ms)	T_2 (ms)
A	1000	500
B	1000	100
C	200	100

Escolhendo estes parâmetros cobrimos uma grande parte da dinâmica natural dos tempos de relaxação. Como os primeiros dois diferem somente no tempo de relaxação T_2 e os últimos dois somente no de T_1 podemos facilmente usar estes dois pares para calcular o contraste por tempos de relaxação T_2 e T_1 . Isso é feito a partir dos sinais $M_T(A)$, $M_T(B)$ e $M_T(C)$ dessas três substâncias, sendo

$$\text{Contraste por } T_1 \propto \frac{\text{abs} (M_T(C) - M_T(B))}{M_T(C) + M_T(B)} \quad [V.1a]$$

$$\text{Contraste por } T_2 \propto \frac{\text{abs} (M_T(A) - M_T(B))}{M_T(A) + M_T(B)} \quad [V.1b]$$

Desta maneira, o contraste é representado em forma normalizada, ou seja, ele é zero se os sinais das duas substâncias são idênticos e 1 se um dos sinais desaparece. Na imagem final em tons de cinza é normalmente aplicada uma normalização. Isso se deve ao fato que um somente um número limitado de tons de cinza (no nosso sistema 256) estão disponíveis. Utilizando-se as expressões definidas acima, pode-se discutir o efeito de contraste de forma isolada, não se levando em conta efeitos de relação sinal/ruído e tempo total do experimento. Existem outras formas de se definir o contraste (50,51) em forma da relação contraste ruído, mas com a representação em forma normalizada podemos analisar o contraste sequências muito diferentes em forma isolada.

Aplicando a normalização perdemos a informação sobre a intensidade absoluta do sinal. Apesar de ter um contraste muito bom, o sinal pode ser de baixa amplitude. Para facilitar a comparação entre os vários gráficos, apresentamos os contrastes sempre em conjunto com a intensidade normalizada do sinal das substâncias de referência A, B e C. A intensidade normalizada é a do máximo da magnetização transversal dividida pela magnetização no equilíbrio térmico, M/M_0 . Para prever se o sinal, além do contraste escolhido com base nos cálculos teóricos, também será grande o suficiente para permitir a aquisição de uma imagem, será necessário considerar esses gráficos de intensidade normalizada. Seria possível de definir um fator de mérito levando em conta o contraste, a relação sinal/ruído e a duração do experimento, mas achamos que um tal compromisso depende altamente da observação subjetiva, por exemplo para o diagnostico medico prefere-se um contraste alto na imagem.

V.2 Contraste da sequência "Spin Echo"

A sequência "Spin Echo" é uma das mais utilizadas técnicas de tomografia pela sua facilidade de controlar o contraste na imagem. Examinando a equação III.22 (pg. 42) observamos que o comportamento do sinal de RMN é determinado pelos três parâmetros experimentais, o ângulo de excitação α , que normalmente é fixado em 90° , o tempo de repetição TR e o tempo ao eco TE.

Se escolhermos um TR curto, um sistema de spins apresentando tempos de relaxação T_1 longo não consegue voltar ao equilíbrio térmico ao tempo de uma excitação, e num próximo pulso os spins estarão saturados. Porém, um conjunto de spins apresentando um tempo de relaxação longitudinal curto não estará saturado. Desta maneira conseguimos distinguir conjuntos de spins, ou tecidos, com tempos de relaxação longitudinal diferentes, obtendo portanto uma imagem com contraste por T_1 . Para tempos ao eco longos podemos obter imagens com contraste por T_2 . O sinal produzido por tecidos com tempo de relaxação T_2 curto decai rapidamente durante o intervalo entre excitação e aquisição, mas tecidos com T_2 longo ainda produzem um sinal significativo. Para obter imagens de contraste predominante de um dos tempos de relaxação precisamos combinar as duas condições :

Contraste por T_1 : tempo de repetição (TR) curto,
curto, tempo ao eco (TE) curto

Contraste por T_2 : Tempo de repetição (TR) longo,
tempo ao eco (TE) longo

Se escolhermos os parâmetros de tal maneira a não obter contraste nem por T_2 nem por T_1 a intensidade do sinal de RMN dependerá somente da quantidade de spins do núcleo sob observação na amostra. Neste caso, dizemos que o contraste é por densidade :

Contraste
por densidade : Tempo de repetição (TR) longo,
tempo ao eco (TE) curto

Utilizando equação III.22 (pg. 42) e as expressões de contraste V.1-a,b acima, graficamos nas próximas figuras o contraste por T_1 e T_2 e os sinais das substâncias de referência para a sequência "Spin Echo".

Variando o tempo de repetição podemos observar na figura V.1 que para um tempo ao eco relativamente curto (27ms) quase não há contraste por T_2 , mas para tempos de repetição curtos o contraste por T_1 aumenta rapidamente.

Figura V.1 : a) Contrastes calculados versus tempo de repetição e b) Intensidades das substâncias de referência. O tempo ao eco foi 27ms e o ângulo de excitação 90° .

A figura V.2 mostra, para um tempo ao eco de 100ms, um contraste alto por T_2 independente do tempo de repetição TR.

Figura V.2 : a) Contrastes calculados versus tempo de repetição e b) Intensidades das substâncias de referência. O tempo ao eco foi 200ms e o ângulo de excitação 90° .

Para um TR relativamente longo (2000ms) a figura V.3 mostra que o contraste por T_2 aumenta com TE. Para TR longo e TE curto obtemos um contraste por densidade.

Figura V.3 : a) Contrastes calculados versus tempo ao eco (TE) e b) Intensidades das substâncias de referência. O tempo de repetição foi 2000ms e o ângulo de excitação 90° .

Para tempos de repetição curtos (100ms) há inicialmente quase só contraste por T_1 mas com o tempo ao eco aumentando, o contraste por T_2 aumenta. Imagens desse tipo são difíceis de ser interpretadas porque nenhum dos parâmetros físicos predomina na imagem.

Figura V.4 : a) Contrastes calculados versus tempo ao eco (TE) e b) Intensidades das substâncias de referência. O tempo de repetição foi 250ms e o ângulo de excitação 90° .

Podemos obter contraste por T_1 ou T_2 exclusivamente como mostrado na figura V.5 onde TR e TE são aumentados simultaneamente.

Figura V.5 : a) Contrastes calculados, o eixo x representa a variação simultânea do tempo de repetição e do tempo ao eco. b) Intensidades das substâncias de referência. O ângulo de excitação foi escolhido em 90° .

Antecipando os resultados experimentais podemos dizer que essa facilidade de obter exclusivamente contraste por T_1 ou T_2 não será encontrado em nenhuma outra sequência discutida.

V.3 Contraste da sequência FLASH

Como para a sequência "Spin Echo" podemos examinar o comportamento do contraste da sequência FLASH com base na equação III.20 (pg. 41). O sinal dessa sequência é um eco gerado por inversão do gradiente de leitura e por isso o tempo ao eco (TE) deve ser o mais curto possível para evitar artefatos devido a inhomogeneidades de campo magnético. Assim, é impossível obter um contraste alto por T_2 , mas podemos escolher o tempo de repetição e o ângulo de excitação de tal maneira a obter um máximo de contraste por T_1 .

Nas figuras V.6 e V.7 mostramos o comportamento do contraste variando o ângulo de excitação para dois tempos de repetição diferentes.

Figura V.6 : a) Contrastes calculados versus ângulo de excitação (α) e b) Intensidades das substâncias de referência. O tempo de repetição foi 28ms e o tempo ao eco 14ms.

Para um tempo de repetição de 28ms o ângulo de excitação do maior sinal (figura V.6-b) é entre 13° (substâncias A,B) e 30° (substância C). O valor do contraste por T_1 normalizado para um ângulo intermediário, por exemplo 20° , é 0.4. Aumentando o ângulo de excitação, podemos melhorar o contraste por T_1 até um valor de 0.6, que é superior ao da sequência SE. Porém este aumento do contraste é ao custo de uma diminuição no sinal.

Para um tempo de repetição bem maior (250ms) o ângulo de excitação do maior sinal (figura V.7-b) é entre 39° (substâncias A,B) e 73° (substância C) e o valor do contraste por T_1 normalizado para um ângulo intermediário de 45° é 0.3.

Figura V.7 : a) Contrastes calculados versus ângulo de excitação (α) e b) Intensidades das substâncias de referência. O de repetição foi 250ms, o tempo ao eco sendo 14ms.

A propriedade do contraste por T_1 diminuir para tempos de repetição maiores é mostrada na figura V.8. Observamos no entanto que a intensidade do sinal aumenta consideravelmente.

Figura V.8 : a) Contrastes calculados versus tempo de repetição (TR) e b) Intensidades das substâncias de referência. O ângulo de excitação foi 90° e o tempo ao eco 14ms.

Partindo do pressuposto que o sinal é ainda suficientemente intenso, conseguimos o maior contraste para tempos de repetição curtos e ângulos de excitação maiores do que o ótimo do ângulo de excitação (equação III.21). No experimento conseguimos resultados bons com tempos de repetição de 28 e 50ms e um ângulo de excitação de 60° .

Observamos que podemos conseguir um contraste por T_1 melhor do que na sequência "Spin Echo" (figura V.5) principalmente porque o tempo de repetição é consideravelmente mais curto. Isto no mesmo tempo significa uma diminuição da duração do experimento ou a mesma duração com um número de médias maior.

V.4 Contraste da sequência FADE

A técnica FADE permite a aquisição simultânea de dois sinais, o FID e o eco. Os comportamentos das intensidades destes sinais são descritos pelas equações III.12 e III.15 (pg. 33). Como para a técnica FLASH o tempo ao eco (TE) deve ser o mais curto possível, por conveniência escolhemos $TE = 0$. O tempo de repetição e o ângulo de excitação são os parâmetros experimentais para controle do contraste. O ângulo de precessão, Θ , é representado em cada pixel da imagem pelo seu valor médio (capítulo III.6). Para proceder os cálculos precisamos então integrar sobre Θ . A técnica FADE inclui, além da magnetização longitudinal, também a magnetização transversal na condição de Steady-State, e os dois sinais tendem a ser sensíveis ao tempo de relaxação transversal (T_2). Porém, imagens obtidas pelo FID também apresentam contraste por T_1 . Podemos tentar obter a imagem do FID predominantemente com contraste por T_1 , com a imagem do eco no mesmo experimento sendo contrastada por T_2 .

Para tempos de repetição curtos o FID apresenta uma mistura de contraste por T_1 e T_2 , já discutido na sequência "Spin Echo" (figura V.4). Essa condição nós rejeitamos por ser de difícil interpretação. Aumentando o tempo de repetição na sequência FADE, o contraste por T_2 no FID desaparece porque os efeitos de magnetização transversal remanescente diminuem. As figuras V.9-a-h mostram o comportamento do contraste variando o tempo de repetição (TR) para diferentes ângulos de excitação.

Aumentando o ângulo de excitação ainda podemos melhorar o contraste por T_1 . Como vemos na figura V.10-a-h, variando o ângulo de excitação é possível aumentar o contraste por T_1 e simultaneamente diminuir o contraste por T_2 . Para tempos de repetição curtos este efeito é desprezível, mas para TR maior do que 200ms é considerável sendo indispensável para aumentar o contraste por T_1 .

O mínimo de contraste por T_2 na figura V.10, é devido a um cruzamento das curvas de sinal das substâncias de referência A e B cuja posição depende ligeiramente das substâncias escolhidas. Para conseguir um contraste exclusivamente por T_1 precisamos então ajustar o ângulo de excitação especificamente para esses tecidos. O mínimo de contraste por T_2 é entre $\alpha=20^\circ$ (TR=50ms) e $\alpha=45^\circ$ (TR=400ms).

Figura V.9 : a,c,e,g) Contrastes calculados versus tempo de repetição para ângulos de excitação de 40° , 60° , 85° e 120° ; b,d,f,h) Intensidades das substâncias de referência.

Figura V.10 : a,c,e,g) Contrastes calculados versus ângulo de excitação para tempos de repetição de 50, 100, 200 e 400 ms; b,d,f,h) Intensidades das substâncias de referência.

Observemos que podemos conseguir um contraste alto por T_1 para tempos de repetição maiores que 200ms e um ângulo de excitação acima de 60° . O tempo de repetição de 200ms é bem mais longo do que o usual para técnicas de SSFP e como veremos será difícil conseguir um contraste alto por T_1 na imagem obtida do FID sem prejudicar a qualidade da outra imagem obtida do eco.

O segundo sinal da sequência FADE, o eco, é altamente sensível ao tempo de relaxação T_2 . Como vimos no capítulo III, ele é gerado pela combinação de um pulso de excitação e um segundo pulso que refocaliza a magnetização no plano transversal. Desta maneira, podemos definir o tempo ao eco efetivo (TE_{ef}) como sendo o intervalo entre o pulso de excitação e o máximo do eco. Em contrapartida o tempo ao eco (TE) é definido como o intervalo entre o máximo do eco e o próximo pulso de RF (figura III.8). O tempo ao eco efetivo é relacionado com a sensibilidade do eco ao tempo de relaxação T_2 . Durante o tempo ao eco efetivo os spins sofrem os efeitos da relaxação transversal. O intervalo entre os dois pulsos de RF, que chamamos de tempo de repetição, é relacionado com o tempo ao eco efetivo, sendo $TE_{ef} = 2TR - TE$ (figura V.11). O tempo de repetição influencia então a sensibilidade do eco à relaxação transversal.

Figura V.11 : Durante todo intervalo entre o pulso de excitação e o máximo do eco, os spins sofrem os efeitos de relaxação. A esse intervalo chamamos tempo ao eco efetivo (TE_{ef}).

Assim, podemos controlar o contraste por T_2 de imagens obtidas do eco na sequência FADE variando o tempo de repetição TR . Para tempos de repetição longos (maiores que 50ms) esperamos então um contraste alto por T_2 , o que é confirmado na figura V.12, que mostra o comportamento do contraste versus tempo de repetição para diferentes ângulos de excitação. O contraste por T_2 é consideravelmente maior que na sequência "Spin Echo" (figura V.5). Existe porém um contraste por T_1 que precisamos eliminar.

Figura V.12 : a,c,e,g) Contrastes calculados versus tempo de repetição para ângulos de excitação de $25^\circ, 40^\circ, 60^\circ$ e 85° ; b,d,f,h) Intensidades das substâncias de referência.

Ao compararmos as figuras V.12a-g), observamos que podemos minimizar o contraste por T_1 variando o ângulo de excitação. Na figura V.13 mostramos os contrastes calculados variando o ângulo de excitação para diferentes tempos de repetição. Podemos ver que existe um mínimo do contraste por T_1 entre 20° e 50° , e quanto mais longo o tempo de repetição maior esse ângulo. O mínimo é devido a um cruzamento das curvas de sinal das substâncias de referência B e C cuja posição depende ligeiramente das substâncias escolhidas. O mínimo de contraste por T_1 entre duas substâncias distintas depende então do ângulo de excitação escolhido. Comparando os contrastes com as curvas de intensidades das substâncias de referência (figura V.13 esquerda e direita) podemos dizer que o ângulo que minimiza o contraste por T_1 é sempre ligeiramente menor que o ângulo de excitação que der o máximo de intensidade dos sinais. O valor ótimo do ângulo de excitação foi definido no capítulo III (figura III.5)

Podemos então, teoricamente, conseguir um alto contraste por T_2 com um mínimo de contraste por T_1 escolhendo um tempo de repetição maior do que 100 ms e minimizando o contraste por T_1 através do ângulo de excitação. Porém, recorrendo à figura V.12 direita vemos que a intensidade do sinal decai exponencialmente com o tempo de repetição. Isso limita os experimentos a tempos de repetição mais curtos. Como veremos no próximo capítulo, conseguimos imagens com altíssimo contraste por T_2 .

Figura V.13 : a,c,e,g) Contrastes calculados versus ângulo de excitação para tempos de repetição de 34, 50, 100 e 200 ms; b,d,f,h) Intensidades das substâncias de referência.

V.5 Definição de um "phantom" para experimentos de contraste

Para examinar experimentalmente o contraste previsto pelos cálculos teóricos construímos um "phantom" com substâncias diferentes, cujos tempos de relaxação variam de forma conhecida. Como discutido no capítulo II.6, os tempos de relaxação dependem da interação entre núcleos sob observação e seus vizinhos. O momento magnético (eletrônico) do cátion de sais paramagnéticos, como por exemplo CuSO_4 , interage fortemente com o momento nuclear do hidrogênio, o núcleo que observamos. Variando a concentração dos íons paramagnéticos podemos então controlar os tempos de relaxação, porém T_1 e T_2 são afetados simultaneamente. Para introduzir uma variedade maior de combinações (T_1, T_2) trabalhamos com três sais paramagnéticos diferentes, MnCl_2 , CuSO_4 e NiCl_2 e ainda quatro líquidos puros, sendo água destilada, querosene, etanol e nujol. A figura V.14 mostra a geometria do "phantom" que construímos, contendo 15 tubos, cada um com diâmetro de 2.5 cm.

Figura V.14 : "Phantom" de 15 tubos preenchidos com líquidos diferentes tais como soluções de sais paramagnéticos em diferentes concentrações, usado para experimentos de contraste.

Para medir os tempos de relaxação T_1 e T_2 dos 15 líquidos do "phantom" utilizamos a sequência "Spin Echo". A dependência do sinal com parâmetros experimentais e com os tempos de relaxação é dada na equação III.22. Na

aproximação em que o ângulo de excitação é 90° essa dependência toma uma forma simplificada, sendo

$$M_T = M_0 (1 + \exp(-TR / T_1) - 2 \exp(-(TR - TE) / T_1)) \exp(-TE / T_2) \quad [V.2]$$

Podemos então variar os parâmetros experimentais, tempo de repetição (TR) e tempo ao eco (TE) para medir os tempos de relaxação T_1 e T_2 .

Para tempos de repetição longos ($TR \gg TE$) a intensidade do sinal é proporcional a $\exp(-TE / T_2)$. Adquirindo o sinal para diferentes tempos ao eco podemos ajustar a exponencial com o método dos mínimos quadrados e determinar o tempo de relaxação transversal T_2 . Para a medida de T_2 escolhemos o tempo de repetição $TR = 2000$ ms e variamos o tempo ao eco em cinco passos, sendo $TE = 27, 50, 100, 200$ e 500 ms.

Fixando o tempo ao eco e variando o tempo de repetição podemos, analogamente, determinar o tempo de relaxação longitudinal T_1 . Para a medida de T_1 o tempo ao eco foi escolhido o mais curto possível para maximizar o sinal, sendo $TE = 27$ ms. O sinal foi adquirido para seis passos de tempo de repetição, sendo $TR = 50, 100, 500, 1000, 1500, 2000$ ms. A figura V.15 mostra os valores dos tempos de relaxação longitudinal e transversal, medidos desta maneira.

Figura V.15 : Os tempos de relaxação longitudinal e transversal ($T_1(ms)/T_2(ms)$) dos 15 tubos do "phantom" descrito acima, medidos pela sequência "Spin Echo".

O erro na determinação dos tempos de relaxação é em torno de 10%. Devido aos tempos de relaxação T_1 muito longos, e ao fato de apresentarem um sinal de pequena amplitude, o erro para o valor de T_1 nos tubos 12-14 é maior.

Podemos então, no próximo capítulo, começar de analisar experimentalmente o contraste das diferentes sequências implementadas.

Capítulo VI

Resultados experimentais

Neste capítulo vamos apresentar imagens do "phantom" descrito no capítulo anterior para verificar o comportamento do contraste previsto pelos cálculos. A partir de uma série de imagens de crânio de um voluntário vamos sugerir alguns protocolos para o uso rotineiro das sequências apresentadas.

VI.1 Considerações sobre a relação sinal/ruído

No capítulo anterior consideramos somente o contraste de uma imagem tomográfica, como fator que influencia a utilidade de uma técnica para o diagnóstico médico. Além disso, existem outros fatores como resolução, relação sinal/ruído e duração do exame que devem ser também considerados.

A resolução de uma imagem é relacionada com o número de pontos verticais e horizontais, que são dados pelo número de codificações de fase e pela quantidade de pontos em uma aquisição. A relação sinal/ruído é a razão entre o sinal gerado pelo objeto sob observação e o ruído de fundo provocado pelos vários componentes eletrônicos no sistema de aquisição, principalmente o sistema de detecção. Se dobrarmos a resolução em uma das direções vertical ou horizontal a relação sinal/ruído diminui por $\sqrt{2}$, ou seja um aumento de resolução é sempre a custo de relação sinal/ruído. Isso deve se ao fato que aumentando a resolução temos que adquirir frequências mais altas, o sinal contido nessa faixa adicional se soma coerentemente, porém o ruído se soma de maneira não coerente.

Além disso, a intensidade do sinal é diretamente proporcional à quantidade dos spins no volume observado, que é dado pela espessura (THK) da fatia selecionada, já que as dimensões transversais não variam muito ao se variar a espessura. No nosso sistema de 0.05T, podemos trabalhar com uma espessura arbitrária, que porém foi mantida fixa em 10mm para todas as imagens apresentadas neste trabalho. Para aumentar a relação sinal/ruído podemos adquirir o mesmo sinal repetidamente calculando a média. Neste processo de promediação os sinais se somam coerentemente, porém o ruído se acumula de maneira não coerente. Se dobramos então o numero de médias a relação sinal/ruído aumenta por $\sqrt{2}$.

Todos estes parâmetros influenciam então a relação sinal/ruído. Resumindo, a relação sinal/ruído é proporcional a

$$\text{SNR} \propto \frac{\sqrt{N_{\text{aver}}}}{\sqrt{N_{\text{phase}}} \sqrt{N_{\text{freq}}}} \text{THK} \quad [\text{VI.1}]$$

onde THK é a espessura da fatia selecionada, N_{aver} é o numero de médias e N_{phase} e N_{freq} são respectivamente os números de codificações de fase e de pontos na direção da codificação de frequência. Além disso, estes parâmetros também influenciam o tempo total do exame T_{tot} , sendo

$$T_{\text{tot}} = \text{TR} N_{\text{aver}} N_{\text{phase}} \quad [\text{VI.2}]$$

As sequências de SSFP utilizam tempos de repetição muito curtos e em comparação com técnicas mais lentas podemos usar este ganho na duração do exame para aumentar o número de médias, melhorando assim a relação sinal/ruído.

Na apresentação dos resultados experimentais que será feita em seguida, vamos tentar achar um compromisso entre estes fatores para obter imagens com alto contraste, boa resolução e relação sinal/ruído em experimentos com menor T_{tot} possível.

Essa comparação foi feita visualmente, porque efeitos de ruído não uniformemente distribuído na imagem não permitiram uma avaliação mais exata. No entanto uma análise visual reflete exatamente como o ser humano observa um contraste.

VI.2 Medidas de contraste

VI.2.1 Sequência "Spin Echo"

Vamos agora discutir os experimentos de contraste realizados com o "phantom" descrito no capítulo anterior. Primeiro analisamos a sequência "Spin Echo", cujo comportamento de contraste é simples e bem conhecido.

Como discutimos no capítulo V podemos escolher um tempo de repetição (TR) bastante curto para obter um contraste por T_1 . Para contrastar a imagem por T_2 precisamos um tempo ao eco (TE) longo, e para evitar a influência do tempo de relaxação longitudinal, um tempo de repetição longo. Porém, a escolha destes

parâmetros tem certos limites práticos. Devido à temporização na implementação da sequência, o tempo ao eco possui um valor mínimo. Como o sinal adquirido decai exponencialmente com o tempo ao eco, o máximo deste é limitado por considerações da qualidade da imagem. No caso do tempo de repetição, os valores limites são também dados por considerações de qualidade da imagem e duração do exame.

Estamos usando na prática dois protocolos fixos para imagens contrastadas por T_1 e T_2 . O primeiro possui um tempo de repetição de 250ms e um tempo ao eco mínimo, para este protocolo, de 27ms (250/27), o ângulo de excitação é fixo em $\alpha=90^\circ$. Com uma resolução de 128x256 pontos nas direções de codificação de fase e frequência e $N_{aver}=10$ medias o tempo total de um exame com este protocolo é 5:20 min. No exame por T_2 usamos um tempo de repetição de 2000ms e um tempo ao eco de 100ms (2000/100) também com $\alpha=90^\circ$. Com uma resolução de 128x256 pontos e $N_{aver}=2$ medias o tempo total de um exame com este protocolo é 17:00 min. Na figura VI.1 mostramos imagens do nosso phantom usando estes dois protocolos.

Comparando com as figuras V.14 e V.15 observamos que os tubos contendo líquidos mais puros possuem tempos de relaxação de T_1 e T_2 mais longos. Devido a saturação da magnetização longitudinal eles aparecem mais escuros na imagem de T_1 , porém mais brilhantes na imagem por T_2 , porque a magnetização transversal é mantido por mais tempo.

Figura VI.1 : imagens do "phantom" apresentado no capítulo V.5 adquiridas com a sequência SE, a) contrastado por T_1 e b) contrastado por T_2 . Parâmetros experimentais : a) $TR=250ms$, $TE=27ms$, $N_{aver}=10$, $N_{phase}=128$, $N_{freq}=256$, $\alpha=90^\circ$, $T_{tot}=5:20min$ e b) $TR=2000ms$, $TE=100ms$, $N_{aver}=2$, $N_{phase}=128$, $N_{freq}=256$, $\alpha=90^\circ$, $T_{tot}=8\frac{1}{2}min$.

Com base nas medidas dos tempos de relaxação do "phantom" dados na figura V.15 e analisando as figuras abaixo podemos propor uma sistemática para

a apreciação do contraste nas imagens das outras sequências, que vamos discutir em seguida. O intuito é comparar duas substâncias que somente diferem em um dos tempos de relaxação, por exemplo T_2 . Se houver alguma diferença de brilho entre os tubos contendo estas substâncias de referência podemos dizer que na imagem há contraste por T_2 . Podemos escolher dois pares de tubos marcadas na figura VI.1-a (tubos No. 1,10 e 2,14) que possuem aproximadamente a mesma intensidade na imagem de T_2 , porém na imagem de contraste por T_1 suas intensidades são diferentes. Estes tubos representam então uma referência para o contraste por T_1 . Da mesma maneira uma diferença da intensidade nos tubos marcados na figura VI.1-b (tubos No. 1,5 e 3,6) indica contraste por T_2 .

Para tempos de relaxação extremamente curtos ou extremamente longos as duas imagens acima ainda não representam um contraste puramente por T_1 e puramente por T_2 . Analisando as medidas dos tempos de relaxação (figura V.15), os tubos 11 e 15 na imagem por T_1 deveriam ter a mesma intensidade, bem como também os tubos 9 e 12 na imagem de T_2 . Na figura abaixo mostramos a tentativa de obter imagens com contraste ainda mais evidenciado, escolhendo parâmetros experimentais mais extremos. Nessa imagem, marcamos os tubos mencionados acima para mostrar que com estes parâmetros experimentais eles quase possuem a mesma intensidade, ou seja, estas imagens apresentam um contraste quase puramente por T_1 e T_2 . Porém, com estes parâmetros, a eficiência da técnica já esta sendo prejudicada, na imagem de T_1 pela qualidade da imagem, e na de T_2 pela duração do exame.

Figura VI.2 : imagens do phantom apresentado no capítulo V.5 adquiridas com a sequência SE, a) contrastado por T_1 e b) contrastado por T_2 . Parâmetros experimentais : a) $TR=100ms$, $TE=20ms$, $N_{aver}=10$, $N_{phase}=128$, $N_{freq}=256$, $\alpha \approx 90^\circ$, $T_{tot}=2:00min$ e b) $TR=4000ms$, $TE=200ms$, $N_{aver}=4$, $N_{phase}=128$, $N_{freq}=256$, $\alpha \approx 90^\circ$, $T_{tot}=34min$.

Com os tubos de referência de contraste por T_1 e T_2 mostrados nas figura VI.1-a e b, podemos então examinar as próximas imagens adquiridas com as sequências FLASH e FADE.

VI.2.2 Sequência FLASH

Como já vimos no capítulo anterior, a sequência FLASH apresenta um contraste alto por T_1 utilizando tempos de repetição extremamente curtos. O limite inferior de TR na nossa implementação da técnica foi 28ms, o de TE foi 14ms. Adquirimos uma série de imagens do "phantom" apresentado anteriormente, com ângulos de excitação diferentes para o tempo de repetição mínimo e mais uma série com TR=50ms. Com uma resolução de 192x192 e $N_{aver}=8$ medias a duração total do experimento é 0:45min para o protocolo de TR=28ms e 1:15min para o de 50ms respectivamente.

Consideramos como de melhor contraste por T_1 a imagem de 28ms com um ângulo de excitação de 60° , porém vamos também examinar a de 50ms com este mesmo ângulo de excitação.

Com uma duração mínima do exame de 45 segundos, a sequência FLASH é extremamente rápida e, caso estejamos interessados em contraste por T_1 , mais eficiente que a sequência SE. A técnica FLASH pode se tornar extremamente útil para imagens posicionadoras, imagens exploratórias rápidas, ou mesmo em casos de exames com contraste por T_1 .

Figura VI.3 : As imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequência FLASH mostram a variação do contraste por T_1 para diferentes ângulos de excitação sendo $\alpha=85^\circ$, 60° , 40° e 25° usando dois tempos de repetição diferentes de $TR=28ms$ (esquerda) e $TR=50ms$ (direita). Os outros parâmetros são $TE=14ms$, $N_{aver}=8$, $N_{phase}=192$, $N_{freq}=192$, $T_{tot}=0:45min$ e $1:15min$

VI.2.3 Sequência FADE

No diagnóstico médico, imagens que apresentam um contraste alto por T_2 se provam mais úteis que imagens contrastadas por T_1 . A sequência SE é a técnica mais usada para exames de contraste por T_2 , porém a duração de um desses exames é muito longa. Provamos no caso da sequência FLASH que técnicas baseadas no princípio de SSFP são bastante rápidas e então queremos utilizar este princípio para exames contrastados por T_2 . A sequência FADE discutida no capítulo V é uma dessas técnicas.

Na sequência FADE, sendo basicamente a combinação das sequências FAST e CE-FAST apresentadas no capítulo III, adquirimos simultaneamente dois sinais, o FID e o eco. Como vimos no capítulo V podemos escolher o tempo de repetição e o ângulo de excitação de tal maneira a obter as duas imagens com contrastes diferentes, a primeira com um contraste por T_1 e a outra contrastada predominantemente por T_2 . Vamos nos focalizar, por enquanto, ao contraste por T_2 das imagens obtidas do eco. Na figura VI.4 e VI.5 mostramos duas séries de imagens com ângulos de excitação de 120° , 85° , 60° e 40° para dois tempos de repetição de $TR=50ms$ e $TR=100ms$. Com uma resolução de 192×192 e $N_{aver}=8$ medias a duração total do experimento é 1:15min para o protocolo de $TR=50ms$ e 2:30min para o de $100ms$ respectivamente.

Como já vimos no capítulo V o contraste por T_2 das imagens obtidas do eco aumenta para tempos de repetição mais longos, porém o sinal decai de forma exponencial (figura V.12-b) que se reflete numa relação sinal/ruído mais pobre nas imagens de $TR=100ms$. Com tempos de repetição longos, em torno de $100ms$, observamos um contraste de T_2 muito alto, porém chegamos à conclusão que o tempo de repetição de $50ms$ representa o limite superior dado pela relação sinal/ruído das imagens no nosso sistema. Para exames em condições reais ainda será necessário aumentar o número de médias para melhorar a qualidade das imagens.

Vamos analisar as imagens mais detalhadamente com base nos tubos de referência para contraste por T_1 e T_2 definidos na figura VI.1-b. Observamos em todas as imagens obtidas do eco um contraste alto por T_2 , porém o comportamento do contraste é consideravelmente diferente da sequência SE (figura VI.1-b). Isto é porque também há contraste por T_1 . Consideramos as imagens de $\alpha=40^\circ$ (figuras VI.4-h e VI.5-h) as de menor contraste por T_1 . No entanto estas imagens apresentam uma relação sinal/ruído baixa e um ângulo de excitação maior seria favorável. Então escolhemos os parâmetros $TR=50ms$, $\alpha=60^\circ$ para um protocolo de contraste por T_2 a ser testado mais detalhadamente.

Figura VI.4: Imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequência FADE para um tempo de repetição de $TR=50ms$ e com diferentes ângulos de excitação sendo $\alpha=40^\circ$, 60° , 85° e 120° ; imagens obtidas do FID, à esquerda, imagens do eco à direita. Os outros parâmetros são $TE=14ms$, $N_{aver}=8$, $N_{phase}=192$, $N_{freq}=192$ e $T_{tot}=1:15min$.

Figura VI.5: Imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequência FADE para um tempo de repetição de $TR=100ms$ e com diferentes ângulos de excitação, sendo $\alpha=40^\circ$, 60° , 85° e 120° ; imagens obtidas do FID, à esquerda, imagens do eco, à direita. Os outros parâmetros são $TE=14ms$, $N_{aver}=8$, $N_{phase}=192$, $N_{freq}=192$ e $T_{tot}=2:30min$.

Vamos nos concentrar agora nas imagens obtidas do FID na sequência FADE (figuras VI.4 e VI.5 esquerda). Primeiro observamos que essas imagens possuem uma relação sinal/ruído significativamente melhor que os do eco (direita). Isto é porque o sinal do FID não decai de forma exponencial com TR aumentando, como o eco, mas ainda aumenta ligeiramente (figura V.9-b). No limite de $TR=0$ as intensidades (e o contraste) do FID e do eco seriam idênticas, mas com TR aumentando a intensidade do FID aumenta e a do eco diminui. Da mesma maneira os contrastes das duas imagens divergem, aumentando TR o contraste da imagem do FID e mais pesado por T_1 e o do eco mais por T_2 .

Nas imagens obtidas do FID nas figuras VI.4 e VI.5 observamos que o contraste por T_1 é consideravelmente melhor nas imagens de $TR=100ms$ do que nas de $TR=50ms$. Comparando as imagens com diferentes ângulos de excitação, consideramos a imagem da figura VI.5-b ($TR=100ms$, $\alpha=85^\circ$) a de melhor contraste. Temos que maximizar o contraste por T_1 levando em conta que as imagens ainda possuem um contraste por T_2 e tentar minimiza-lo. Mesmo assim as intensidades dos tubos na figura VI.5-b são consideravelmente diferentes às do estudo de T_1 com a sequência SE (figura VI.1-a). Não é possível eliminar completamente o contraste por T_2 . Apesar de consideramos a imagem de $TR=100ms$, $\alpha=85^\circ$ a de melhor contraste, um ângulo de excitação um pouco menor ainda daria um contraste bom e aumentaria consideravelmente a relação sinal/ruído.

Podemos tentar aumentar o contraste por T_1 escolhendo tempos de repetição ainda mais longos. Na figura VI.6 mostramos imagens do FID obtidas com $TR=200ms$ e $TR=400ms$ para diferentes ângulos de excitação. Com estes protocolos a relação sinal/ruído da segunda imagem obtida do eco diminuiu tanto que as omitimos. Observamos que o contraste por T_1 é alto, mas mesmo variando o ângulo de excitação não conseguimos eliminar o contraste por T_2 . Além disso, com tempos de repetição maiores que $100ms$ a sequência FADE não é superior à sequência SE para experimentos de contraste por T_1 . Podemos ainda considerar o FID uma informação adicional que ganhamos de graça num estudo de T_2 utilizando o eco da sequência FADE. Neste caso escolhemos o protocolo para otimizar o contraste por T_2 no eco como indicado acima e temos que aceitar que a imagem do FID possui um contraste misturado de T_1 e T_2 .

Figura VI.6: Imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequência FADE para dois tempos de repetição diferentes de $TR=200ms$ e $400ms$ com diferentes ângulos de excitação, sendo $\alpha=40^\circ$, 60° , 85° e 120° ; imagens obtidas do FID, à esquerda, imagens do eco, à direita. Os outros parâmetros são $TE=14ms$, $N_{aver}=8$ (esquerda) e $N_{aver}=4$ (direita), $N_{phase}=192$, $N_{freq}=192$ e $T_{tot}=5:00min$.

VI.3 Aplicações

Com base nos experimentos de contraste do parágrafo anterior, escolhemos algumas combinações de parâmetros experimentais. Testamos sistematicamente estes protocolos fixos em voluntários. Para facilitar a comparação das novas técnicas de SSFP com a convencional SE mostramos na figura VI.7 algumas imagens extraídas de dois exames utilizando esta técnica, um com contraste de T_1 outro de T_2 . Os protocolos são os mesmos como na figura VI.1 utilizando TR/TE de 250/27 para contraste por T_1 e 2000/100 para contraste por T_2 . As durações dos exames contrastados por T_1 e T_2 são 5:20 min e 17:00 min respectivamente.

Figura VI.7 : imagens de dois voluntários obtidas pela sequência SE com contraste a,b) por T_1 utilizando TR=250ms, TE=27ms e c,d) com contraste por T_2 utilizando TR=2000ms, TE=100ms. Os demais parâmetros são: a) $N_{\text{freq}}=256$, $N_{\text{phase}}=128$, $N_{\text{aver}}=10$, $T_{\text{tot}}=5:20$ e b) $N_{\text{freq}}=256$, $N_{\text{phase}}=128$, $N_{\text{aver}}=4$, $T_{\text{tot}}=17:00\text{min}$

Podemos então agora comparar as imagens acima com as obtidas pela sequência FLASH. Mostramos na figura VI.8 duas imagens de um voluntário: uma com TR=28ms (esquerda) e outra com TR=50ms (direita). O tempo ao eco

TE=14ms e o ângulo de excitação $\alpha=60^\circ$ foram idênticos para as duas imagens. Apesar do fato que as imagens das figuras VI.7 e VI.8 sejam de pessoas diferentes e que a posição do plano selecionado nas figuras VI.8-a e -b seja ligeiramente diferente observamos que a sequência FLASH fornece imagens de contraste por T_1 excelentes, principalmente a de TR=28ms (figura VI.8-a). O número de medias foi aumentado $N_{aver}=8$ (figura VI.3) para $N_{aver}=16$ para conseguir uma relação sinal/ruído comparável com a das imagens obtidas pela sequência SE. Levando em consideração que o tempo total de um exame utilizando a sequência FLASH é extremamente curto (FLASH : $T_{tot}=1:30$ min, SE : 5:20 min) notamos que em estudos de contraste por T_1 essa técnica tem grandes vantagens sobre a sequência convencional SE.

Figura VI.8 : imagens de um voluntário obtidas pela sequência FLASH com o tempo de repetição de a) TR=28ms e b) TR=50ms. A duração do experimento era a) $T_{tot}=1:30$ e b) $T_{tot}=2:30$. Os demais parâmetros são : TE=14ms, $\alpha=60^\circ$, $N_{aver}=16$, $N_{freq}=192$, $N_{phase}=192$.

Na utilização da sequência FADE com voluntários percebemos que a relação sinal/ruído da segunda imagem, obtida pelo eco, é tão baixa que tempos de repetição maiores que TR=50 ms são impraticáveis. Recorrendo à figura V.12-b observamos que o sinal aumenta rapidamente diminuindo o tempo de repetição. Resolvemos então definir um protocolo adicional de TR=34ms. Somente conseguimos esta diminuição do tempo de repetição baixando o número de pontos por aquisição de 192 para 128, o que significa uma resolução mais baixa. Além disso, o ganho de relação sinal/ruído neste protocolo será à custa do contraste por T_2 . Uma vantagem é a diminuição da duração do exame de 2:30 min (TR=50ms) para 1:45 min (TR=34ms). Nas figura VI.9 e VI.10 mostramos as imagens da sequência FADE com TR=34ms e TR=50ms, o tempo ao eco TE=14ms e o ângulo de excitação $\alpha=60^\circ$ é idêntico nas duas figuras.

Podemos dizer que com uma duração de 1:45 min um exame pela sequência FADE é extremamente rápido em comparação a um convencional. Mesmo com o tempo de repetição mais curto observamos um contraste por T_2 muito alto na imagem do eco. A imagem do FID neste protocolo não possui um contraste muito bem definido, porém pela sua relação sinal/ruído boa pode ser interessante como informação adicional.

Figura VI.9 : imagens de um voluntário obtidas a) pelo FID e b) pelo eco da sequência FADE. O tempo de repetição era $TR=34ms$, o ângulo de excitação $\alpha=60^\circ$ e a duração do experimento $T_{tot}=1:45min$. Os demais parâmetros são : $TE=14ms$, $N_{aver}=16$, $N_{freq}=128$, $N_{phase}=192$.

Figura VI.10 : imagens de um voluntário obtidas a) pelo FID e b) pelo eco da sequência FADE. O tempo de repetição era $TR=50ms$, o ângulo de excitação $\alpha=60^\circ$ e a duração do experimento $T_{tot}=2:30min$. Os demais parâmetros são : $TE=14ms$, $N_{aver}=16$, $N_{freq}=192$, $N_{phase}=192$.

Focalizamos o nosso interesse agora na imagem obtida pelo FID para evidenciar o contraste por T_1 . Vimos no parágrafo anterior que precisamos de tempos de repetição maiores que $TR=100ms$ que já é no regime da sequência

convencional SE e essa seria mais favorável para este tipo de experimento. No entanto queremos apresentar duas imagens que obtemos com $TR=100ms$ e $TR=200ms$ mostradas na figura VI.11. Podemos considerar que a imagem de $TR=200ms$ apresenta contraste por T_1 . Porém, ao observarmos o humor vítreo, a imagem de $TR=100ms$ ainda não possui um contraste muito bom. Com essas imagens pretendemos avaliar a aparência das imagens do FID da sequência FADE com tempos de repetição ainda razoavelmente curtos, mas consideramos a sequência FLASH mais adequada para experimentos de contraste por T_1 .

Figura VI.11 : imagens de um voluntário obtidas pelo FID da sequência FADE com o tempo de repetição de a) $TR=100ms$ e b) $TR=200ms$. A duração do experimento era a) $T_{tot}=2:30min$ e b) $T_{tot}=5:00min$. Os demais parâmetros são : $TE=14ms$, $\alpha=60^\circ$, $N_{aver}=8$, $N_{freq}=192$, $N_{phase}=192$.

Voltamos então à discussão das imagens do eco contrastadas por T_2 , que possuem a informação mais interessante das duas imagens da sequência FADE. O protocolo de $TR=50ms$ foi testado mais profundamente com um voluntário normal em cortes diferentes. Para estes exames aumentamos o numero de medias de 16 para 32, o que resulta numa duração de 5min para a aquisição de um plano. Na aquisição de múltiplos planos com a sequência FADE o tempo total do exame é o tempo para a aquisição de um plano multiplicado com o número de planos. Foram feitos dois exames de cada um dos 5 planos nas direções coronal e sagital, apresentadas nas figuras VI.12 e VI.13. Apesar das imagens do eco, que possuem o contraste por T_2 , ainda não apresentarem a mesma qualidade como as obtidas pela sequência SE e a duração da aquisição de um exame completo ser muito mais longo, esperamos obter resultados interessantes no uso clínico deste tipo de exame. Porém, achamos o protocolo de $TR=34ms$ mais interessante pelo fato que a duração do experimento é mais curta e o contraste ainda é muito bom.

Figura VI.12 : a) imagem posicionadora na direção sagital e b-k) exame coronal de um voluntário obtido pela sequência FADE com o tempo de repetição de $TR=50ms$. À esquerda imagens obtidas do FID, à direita imagens do eco. As imagens b-k) pertencem a um conjunto de aquisições cuja duração total era de 25min utilizando 32 médias. Os demais parâmetros são idênticos aos da figura VI.10.

Figura VI.13 : a) imagem posicionadora na direção transversal e b-k) exame sagital de um voluntário obtido pela sequência FADE com o tempo de repetição de $TR=50ms$. À esquerda imagens obtidas do FID, à direita imagens do eco. As imagens b-k) pertencem a um conjunto de aquisições cuja duração total era de 25min utilizando 32 medias. Os demais parâmetros são idênticos aos da figura VI.10.

A duração total dos dois exames apresentados nas figuras acima é relativamente longa. Decidimos portanto começar os testes clínicos com o protocolo de $TR=34ms$, que além da relação sinal/ruído melhor também é mais rápido (1:45 min com 16 medias). Na figura abaixo apresentamos um corte extraído de um exame de contraste por T_2 obtido pela sequência SE e o mesmo corte adquirindo os dois sinais FID e eco da sequência FADE. Trata-se de um paciente com um tumor cerebral perto do cerebelo, que é muito evidenciado com brilho mais alto no exame convencional. Porém, nas imagens da sequência FADE, somente aparece muito fraco. Além disto nestas imagens aparece uma outra região brilhante (abaixo) que representa alguma anomalia ainda não diagnosticada. Neste exemplo vemos que a sequência FADE possui um contraste por T_2 que pode ser utilizado para o diagnóstico, porém o contraste é ligeiramente diferente da sequência SE e a análise deve ser diferente. Com uma duração de 2:30 min o exame é consideravelmente mais rápido.

Figura VI.14 : Comparando imagens de um paciente com um tumor cerebral obtidas com diferentes sequências. a) imagem contrastada por T_2 obtida pela sequência SE b,c) imagens obtidas pelo FID e pelo eco da sequência FADE. O protocolo usado na sequência FADE para evidenciar o contraste por T_2 no eco é o de $TR=34ms$, com $N_{aver}=24$ que resulta em um tempo total do experimento de $T_{tot}=2:30min$. Os demais parâmetros são idênticos à figura VI.9.

Acompanhamos ainda um segundo caso de um paciente com esclerose múltipla. Nas figuras VI.15 e VI.16 mostramos dois exames completos obtidos pela sequência SE, um coronal e outro transversal. Nestas imagens de contraste por T_2 observamos claramente várias regiões de brilho mais alto que representam as regiões afetadas pela doença. Escolhemos dois planos do corte transversal e adquirimos imagens destas mesmas regiões com a sequência FADE mostradas na figura VI.17. Essas imagens apresentam um contraste de T_2 até melhor que as da

sequência convencional, mas a partir destas imagens não é possível distinguir as regiões afetadas pela doença das regiões normais.

Temos que admitir que este resultado negativo é um grande argumento contra a utilização desta sequência, porém podemos imaginar diferentes causas para esta falha no diagnóstico. Primeiro queremos propor para o futuro um estudo de pacientes com esclerose múltipla modificando ligeiramente o ângulo de excitação. No capítulo V.4 vimos que o contraste por T_1 restante, que pode perturbar a diferenciação entre duas substâncias, depende muito do ângulo de excitação escolhido, podemos então esperar resultados positivos modificando este ângulo. Caso isto não aconteça, sugerimos a utilização do protocolo de $TR=50ms$ que apresenta um contraste por T_2 mais alto. E por último é possível que as alterações dos tempos de relaxação no caso da esclerose múltipla são sutis demais para serem detectadas com a nossa sequência, mas em casos de outras patologias ela daria resultados positivos. Tivemos somente algumas possibilidades de testar isto, mas propomos para o futuro acompanhar os exames clínicos que são feitos regularmente no nosso instituto. Assim podemos ganhar uma experiência mais profunda de como e em quais casos as sequências apresentadas devem ser aplicadas. Com esta informação seria possível desenvolver uma metodologia de tomografia tridimensional de contraste por T_1 , com base na sequência FLASH, e por T_2 , baseada no eco da sequência FADE.

Figura VI.15 : a) imagem posicionadora na direção sagital e b-k) exame de contraste por T_2 na direção coronal de um paciente com esclerose múltipla obtido pela sequência SE. A duração do exame era 17min, com o protocolo idêntico ao da figura VI.7.

Figura VI.16 : a) imagem posicionadora na direção sagital e b-k) exame de contraste por T_2 na direção transversal de um paciente com esclerose múltipla obtido pela sequência SE. A duração do exame era 17min, com o protocolo idêntico ao da figura VI.7.

Figura VI.17 : imagens transversais do mesmo paciente das figuras VI.15 e VI.16 obtidas pela sequência FADE; a,c) imagens do FID e b,d) imagens do eco. O protocolo usado é o de $TR=34\text{ms}$, com $N_{\text{aver}}=32$ a duração total da aquisição dos dois planos apresentados era $T_{\text{tot}}=7\text{min}$. Os demais parâmetros são idênticos à figura VI.9. O plano selecionado nas figuras a,b) é o mesmo que na figura VI.16-g), o das figuras c,d) corresponde à figura VI.16-h). Observamos nas figuras do eco um forte contraste por T_2 e notamos também nas imagens do FID (a,c) um artefato de movimento,

Capítulo VII

Conclusões

Neste capítulo vamos resumir os resultados obtidos e discutir a utilização das técnicas apresentadas. Vamos ainda sugerir uma continuação do desenvolvimento das sequências de SSFP para sua utilização na tomografia tridimensional.

VII.1 Conclusões

Com nosso trabalho de implementação de diferentes sequências de pulsos usando o princípio de SSFP desenvolvemos uma ferramenta para obter imagens de tomografia bidimensionais mais rapidamente que com as técnicas convencionais. Além dos trabalhos originais que deram o motivo para esta dissertação (34-38) apareceram mais recentemente as possibilidades técnicas para diminuir o tempo da aquisição de uma imagem ainda em frações de um segundo (52,53) utilizando técnicas de SSFP extremamente rápidas. Consideramos este fato uma grande motivação para continuar o estudo dessas técnicas.

Com as diferentes técnicas que analisamos neste trabalho conseguimos contrastes similares aos da técnica convencional de "Spin Echo"(SE). Pelo fato de que as sequências de SSFP permitem uma diminuição significativa no tempo de aquisição de uma imagem tomográfica elas podem ser utilizadas para adquirir a imagem posicionadora na fase de preparação de um exame mais demorado como, por exemplo, a sequência SE. Ainda assim, podemos escolher uma técnica de SSFP que apresenta um contraste predominantemente por T_1 ou por T_2 similar ao da sequência convencional, fornecendo uma imagem já dotada de uma informação valiosa sobre o possível resultado de um estudo mais aprofundado. Ou seja, podemos também usar essas imagens rápidas para uma pré-avaliação das imagens de um paciente utilizando esta informação para a escolha do protocolo de um exame completo a seguir.

Apresentamos na tabela VII.1, de forma resumida, o contraste das sequências analisadas com os protocolos que propomos nos capítulos anteriores, a duração do experimento, o contraste e sugestões para possíveis aplicações das técnicas. A sequência SE está sendo usada rotineiramente para exames de T_1 e T_2 . Como vimos nos capítulos anteriores imagens da sequência FLASH possuem

um alto contraste por T_1 , e essa sequência pode ser então usada alternativamente para exames de T_1 ou para complementar um exame obtido pela sequência SE.

Sequência	TR, TE, α , N_{aver} Resolução	Duração do experimento	Contraste	Possíveis aplicações
SE	250, 27, 90°, 10 256x128	5:20	T_1	exame convencional por T_1
SE	2000, 100, 90°, 10 256x128	17:00	T_2	exame convencional por T_2
FLASH	28, 14, 60°, 16 192x192	1:30	T_1	exame complementar de T_1 , exame completo por T_1 metodologia tridimensional
FADE (eco)	34, 14, 60°, 32 128x192	3:30	T_2	exame complementar de T_2 , metodologia tridimensional
FADE (FID)			–	SNR muito alto, pode ser utilizado para imagens exploratórias
FADE (eco)	50, 14, 60°, 32 192x192	5:00	T_2	alternativa para o protocolo acima
FADE (FID)			–	

Tabela VII.1 : Esquema resumido das sequências utilizadas, os protocolos propostos, suas propriedades e possíveis aplicações.

Da mesma maneira o eco da sequência FADE pode ser usado para um pré-avaliação de um experimento de T_2 ou como complemento para um exame da sequência SE. Além disso, o FID da sequência FADE possui uma relação sinal/ruído muito alta e será útil como uma informação adicional. Mostramos no capítulo anterior que podemos dar um certo contraste por T_1 nas imagens obtidas pelo FID aumentando o tempo de repetição, mas com a sequência FLASH temos uma técnica de SSFP muito mais eficiente à disposição. No entanto, a

extremamente boa qualidade das imagens do FID ainda pode mostrar utilidade como imagem posicionadora ou em outras aplicações.

Deixamos ainda dois protocolos da sequência FADE a serem avaliados mais profundamente: o de $TR=34ms$ e o de $TR=50ms$. Vamos acompanhar os próximos exames clínicos da forma mostrada nas figuras VI.14 e VI.17 para analisar mais detalhadamente em que casos é favorável utilizar um ou outro protocolo.

Num exame de T_1 convencional com a sequência SE podemos adquirir 5 planos simultaneamente. Num exame de T_2 da mesma sequência o máximo é de 16 planos. O método de adquirir simultaneamente imagens de diferentes regiões é baseada no fato que depois de uma aquisição é necessário esperar a magnetização voltar ao equilíbrio térmico, e este tempo de espera pode ser utilizado para excitar spins relaxados em outras regiões. Desta maneira adquirimos dados de planos diferentes de um modo entrelaçado. Este método não é aplicável nas sequências rápidas com tempos de repetição **muito** curtos porque devemos manter o sistema no regime do estado estacionário. No entanto, é possível adquirir planos de diferentes regiões sequencialmente, mas o tempo total de um tal exame aumenta rapidamente com o número de planos e portanto esta abordagem não possui muitas vantagens sobre a técnica convencional.

As técnicas de SSFP ainda possuem a vantagem que elas utilizam consideravelmente menos potência de RF como as convencionais. Isso deve-se ao fato que nos experimentos de SSFP não há pulsos de inversão e geralmente utilizam-se pulsos com ângulos de excitação bem menores que 90° . Isso diminui a exposição do paciente a campos de radiofrequência.

A utilização de pulsos seletivos com ângulos de excitação menores que 30° faz com que o sistema de spins se comporte quase linearmente, ou seja a não-linearidade é desprezível. Isso melhora a definição do perfil dos planos tomográficos na excitação seletiva.

VII.2 Metodologias de tomografia tridimensional

Consideramos uma utilização muito importante das sequências de SSFP a de aquisição de dados de forma verdadeiramente tridimensional. Em técnicas tridimensionais o período destinado à excitação seletiva, utilizando a combinação de pulsos seletivos e gradiente de seleção, é substituído por pulsos de RF não

seletivos* e um segundo gradiente de codificação de fase é adicionado para introduzir uma segunda codificação de fase naquela direção. Mas com este segundo gradiente de codificação de fase o número de aquisições é muito mais alto que nas técnicas bidimensionais e a utilização de sequências com tempos de repetição muito curtos é indispensável. Vamos então sugerir em seguida duas metodologias, uma para exames tridimensionais com contraste por T_1 e outra com contraste por T_2 . Mostramos na figura VII.1 de que forma a sequência CE-FAST (capítulo III.5), análoga ao eco da sequência FADE, pode ser modificada para a aquisição de imagens tridimensionais.

Figura VII.1 : Sequência de pulsos necessários para a aquisição de imagens tridimensionais com uma modificação da sequência CE-FAST apresentada no capítulo III.5

Consideramos a sequência FADE a mais adequada para desenvolver uma metodologia tridimensional de contraste por T_2 . Como já mostramos podemos conseguir um contraste razoável com tempos de repetição em torno de 50ms.

* Na verdade, esses pulsos podem ser parcialmente seletivos, no sentido que limitam uma região mais extensa que um plano tomográfico e contudo contida no campo de visão ao longo daquela direção. Isso se deve ao fato que nem sempre é possível escolher direções de codificação de fase ao longo de dimensões limitadas do objeto sob observação, evitando-se assim o fenômeno de "aliasing".

Com técnicas tridimensionais excitamos não somente fatias limitadas, mas o volume todo, podemos então esperar uma relação sinal/ruído consideravelmente melhor. Seria possível obter os dados de um determinado passo de codificação de fase com um número de médias consideravelmente menor. Supondo $N_{aver}=4$ podemos adquirir imagens com 64×128 passos de codificação de fase em menos que 30min. Para exames tridimensionais contrastados por T_1 queremos propor uma modificação análoga para a sequência FLASH apresentada no capítulo III.7. Com essa técnica conseguimos imagens de alto contraste por T_1 com tempos de repetição em torno de 28ms que, pela sua rapidez, também permite a aquisição de imagens tridimensionais.

Fica então um convite para todos os nossos colegas, pesquisadores e futuros alunos a aproveitar nosso trabalho, a desenvolver outras técnicas de SSFP e a realizar mais estudos nessa área.

Appendices

Apêndice I

Ajuste de pulsos de inversão em RMN

Neste apêndice apresentamos duas técnicas para medir e ajustar o ângulo de excitação entre 0° e 360° , e propomos uma nova técnica que aperfeiçoa o ajuste de ângulos de 180° .

AI.1 Introdução

Um procedimento de calibração comum em quase todos os experimentos de espectroscopia e tomografia de RMN é o ajuste da amplitude dos pulsos de RF para maximizar a eficiência da excitação. Os experimentos de tomografia são cada vez mais rápidos e por isso métodos para um ajuste rápido e sistemático são necessários. Para as sequências de tomografia rápidas a amplitude da RF deve ser determinada de forma que o ângulo de excitação resultante esteja tipicamente entre 0° e 90° . O ajuste adequado de pulsos de inversão também é essencial para muitas técnicas de espectroscopia e tomografia e pode melhorar notavelmente técnicas de espectroscopia de volumes localizados como ISIS (54).

A formação de ecos em RMN foi discutida e, pela primeira vez, calculado no trabalho de E. L. Hahn (18). Com base nos experimentos de "spin echo" foram sugeridos vários métodos para ajustar o ângulo de excitação (55-58). Dois deles (57,58) nós investigamos experimentalmente e por simulação numérica. Ambos utilizam uma sequência de três pulsos de RF com ângulos de excitação idênticos, que resulta na formação de quatro ecos após o terceiro pulso de RF. As amplitudes destes ecos são usadas para calcular o ângulo de excitação efetivo dos três pulsos de RF. O primeiro método proposto por van der Mullen e G.H. Ypern (57) usa um algoritmo envolvendo somente dois dos quatro ecos. A generalização deste método, proposto por J.W. Carlson e D.M. Kramer (58) utiliza todos os quatro ecos. Para todas essas técnicas, a determinação do ângulo de excitação em ou perto de 180° é impossível porque os algoritmos levam a uma descontinuidade neste ponto. Neste apêndice apresentamos um método alternativo que usa pulsos de RF diferentes e permite a medida e o ajuste direto do ângulo de inversão.

Al.2 Fundamentos básicos

Na sequência de três pulsos $[\alpha - \tau - \alpha - 3\tau - \alpha]$ mostrada na figura Al.1-a formam-se quatro ecos, um eco estimulado (S_1) e três ecos secundários (E_2, E_{23} and E_{13}). As amplitudes desses ecos podem ser calculadas (59) com o formalismo matemático introduzido no capítulo III.2.

$$5\tau \quad S_1 = \frac{1}{2} M_0 \sin^3(\alpha) \exp(-2\tau/T_2) \quad [\text{Al.1a}]$$

$$6\tau \quad E_2 = - M_0 \sin(\alpha) \sin^4(\alpha/2) \exp(-6\tau/T_2) \quad [\text{Al.1b}]$$

$$7\tau \quad E_{23} = M_0 \cos(\alpha) \sin(\alpha) \sin^2(\alpha/2) \exp(-6\tau/T_2) \quad [\text{Al.1c}]$$

$$8\tau \quad E_{13} = \frac{1}{4} M_0 \sin^3(\alpha) \exp(-8\tau/T_2) \quad [\text{Al.1d}]$$

Como mostrado por van der Muelen et. al. (57), a determinação experimental das amplitudes dos ecos pode ser utilizada para calcular o ângulo de excitação efetivo usando o valor absoluto das amplitudes dos ecos que se formam em 6τ e 7τ .

$$E_2/E_{23} = - \frac{1}{2} \tan(\alpha/2) \tan(\alpha) \quad [\text{Al.2}]$$

ou

$$\alpha = 2 \arctan [1/(1-E_{23}/E_2)]^{1/2}, \quad [\text{Al.3}]$$

Daqui em diante vamos nos referir a este algoritmo como método I. Carlson et. al. (58) sugeriram uma série de métodos modificados envolvendo as amplitudes de todos os quatro ecos. Escolhemos o caso mais favorável, ao qual vamos nos referir como método II. Neste algoritmo calculamos

$$(S_1^{1/6} * E_2^{1/2} * E_{13}^{1/3})/E_{23} = (1/2)^{5/6} \tan(\alpha), \quad [\text{Al.4}]$$

ou

$$\alpha = \arctan [(1/2)^{-5/6} (S_1^{1/6} * E_2^{1/2} * E_{13}^{1/3})/E_{23}]. \quad [\text{Al.5}]$$

Para permitir medidas diretas de ângulos de excitação perto de 180° , vamos introduzir aqui uma sequência modificada. Podemos aplicar os pulsos de RF de tal maneira que os últimos dois pulsos tenham a metade da intensidade do primeiro. Assim, os spins em ressonância são afetados por um ângulo de excitação de $\alpha/2$. Esta sequência de pulsos $[\alpha - \tau - \alpha/2 - 3\tau - \alpha/2]$ é mostrada na figura Al.1-b. As amplitudes dos ecos neste caso são

$$5\tau \quad S_1 = \frac{1}{2} M_0 \sin(\alpha) \sin^2(\alpha/2) \exp(-2\tau/T_2) \quad [\text{AI.6a}]$$

$$6\tau \quad E_2 = - M_0 \sin(\alpha) \sin^4(\alpha/4) \exp(-6\tau/T_2) \quad [\text{AI.6b}]$$

$$7\tau \quad E_{23} = M_0 \cos(\alpha) \sin(\alpha/2) \sin^2(\alpha/4) \exp(-6\tau/T_2) \quad [\text{AI.6c}]$$

$$8\tau \quad E_{13} = \frac{1}{4} M_0 \sin(\alpha) \sin^2(\alpha/2) \exp(-8\tau/T_2) \quad [\text{AI.6d}]$$

As equações AI.4 e AI.5 não dependem explicitamente da amplitude dos dois últimos pulsos de RF e valem também para esta sequência.

A abordagem acima vale estritamente só para pulsos não seletivos que giram todos os spins da amostra pelo mesmo ângulo α . Como muitos experimentos de tomografia utilizam pulsos seletivos, devido à não linearidade da resposta do sistema de spins, somente os spins em exata ressonância seguem uma dependência linear com a amplitude de RF. Neste caso, a magnetização não é afetada uniformemente dentro do plano selecionado mas as equações AI.4 e AI.6 ainda valem para os spins no centro do plano. A contribuição destes spins é medida pela componente central da transformada de Fourier que é proporcional à integral temporal do eco. Por esta razão, a integral dos ecos deve ser usada em vez das suas intensidades S_1 , E_2 , E_{23} and E_{13} para calcular o ângulo de excitação com as equações AI.3 ou AI.5.

Estas expressões ainda resultam em ângulos no intervalo de 0° a 180° e de 0° a 90° , mas examinando os sinais da parte real das integrais dos ecos o quadrante certo pode ser identificado e assim o intervalo estendido a 360° .

Figura AI.1: Sequências de pulsos para : a) o método de Carlson et. al. e Van der Muelen et. al. b) nossa proposta. Nas duas sequências tanto para a implementação experimental quanto para a simulação a duração dos pulsos de RF foi $t_w = 4\text{ms}$ com um intervalo de evolução livre de $\tau = 20\text{ms}$. O intervalo de aquisição escolhido, marcado com ACQ, foi de 9.6ms . Durante todo o experimento foi aplicado um gradiente constante de 0.05G/cm .

AI.3 Resultados

Os três métodos para medir o ângulo de excitação foram simulados resolvendo numericamente as equações de Bloch utilizando o algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem. Nos experimentos medimos o ângulo de excitação num plano com aproximadamente 10mm de espessura utilizando um phantom preenchido com água dotado com CuSO_4 . Na figura AI.2 mostramos os resultados da simulação, na figura AI.3 os experimentais. Os parâmetros para as sequências mostradas na figura AI.1-a e b foram idênticos para simulação e experimento.

A habilidade dos três métodos acima para retornar valores confiáveis do ângulo de excitação depende de que o algoritmo utilizado possua valores bem definidos neste ponto e em segundo lugar da relação sinal/ruído dos ecos envolvidos no cálculo.

Figura AI.2: Esta figura mostra a dependência do ângulo de excitação com a amplitude de RF. Os gráficos foram obtidos por simulação numérica utilizando a) o primeiro método sugerido por van der Muelen et. al. b) o segundo método, sugerido por Carlson et. al. e c) o nosso método.

Figura AI.3: Esta figura mostra os resultados experimentais que obtivemos utilizando a) o primeiro método sugerido por van der Muelen et. al. b) o segundo método, sugerido por Carlson et. al. e c) o nosso método.

Mostramos a parte trigonométrica das equações AI.1 e AI.6 na figura AI.4. Observamos na figura AI.4-a que para os métodos I e II as amplitudes de todos os ecos passam de zero em 180° . Isto faz com que os algoritmos utilizados, baseados em pulsos de RF iguais, possuam uma singularidade neste ponto. Em conjunto com ruído natural isso dá lugar a uma faixa de ângulos em torno de 180° onde os algoritmos fornecem resultados não confiáveis. Nosso método não apresenta este tipo de problema porque o denominador E_{23} na equação AI.5 não é mais nulo em $\alpha = 180^\circ$ (figura AI.4-b), o que faz com que a expressão seja bem definida neste ponto.

Figura AI.4 : Nesta figura graficamos a parte trigonométrica a) das equações AI.1 e b) das equações AI.6 que representam a dependência angular dos ecos das duas diferentes sequências mostradas na figura AI.1. Notamos que o eco denominador E_{23} é diferente de zero em 180° na figura b).

Nas simulações mostradas na figura AI.2-a-c o primeiro método mostra uma descontinuidade séria em 180° que já indica a impossibilidade de usar este método para ajustar pulsos de inversão. A mesma descontinuidade encontra-se no segundo método, no entanto não tão forte assim. Podemos utilizar métodos de regressão linear para melhorar o comportamento do algoritmo neste ponto mas aos custos de usar um método indireto. A nossa sequência mostra uma curva completamente suave em todo intervalo de interesse e então é bem mais indicada para ajustes exatos do ângulo de inversão utilizando um procedimento iterativo como sugerido no trabalho original (57).

Para o primeiro método não obtivemos resultados experimentais utilizáveis mas os resultados experimentais do método II e da nova sequência que sugerimos mostraram boa concordância com a simulação. Os resultados que obtivemos com

estes três métodos são apresentados na figura AI.3-a-c. A descontinuidade no gráfico do segundo método é devida a ruído natural e um erro na avaliação do quadrante do ângulo. Descobrimos que isso pode ser corrigido grosseiramente utilizando um método de regressão linear inteligente. Os sinais do primeiro, do segundo e do último eco dependem uns dos outros. Existe então uma condição para decidir se a determinação do quadrante estava certo ou não. Após a aquisição de um número suficiente de pontos válidos, pontos com erro na determinação do quadrante podem ser corrigidos com base em uma regressão linear que somente leva em conta os pontos válidos. Mesmo assim ficará uma pequena descontinuidade em 180° que torna o ajuste preciso deste ângulo impossível.

Como os gráficos mostram, nossa sequência é especialmente útil para ajustar ângulos de 60° até quase 360° porque não existem os problemas como mencionados acima. Ângulos de 180° são usados em vários experimentos de inversão e recuperação bem como nas técnicas de tomografia mais convencionais e nosso método é o único dos investigados que permite um ajuste exato deste ângulo. Acreditamos que é possível baixar o limite inferior de 60° drasticamente melhorando a relação sinal/ruído, cobrindo assim as necessidades da maioria das possíveis aplicações.

AI.4 Conclusões

Com a sequência $[\alpha - \tau - \alpha/2 - 3\tau - \alpha/2]$ descobrimos uma técnica alternativa para ajustar diretamente ângulos de excitação de 180° . Isto será uma grande vantagem para vários experimentos que utilizam pulsos de inversão. Como sugerido nos trabalhos originais (57,58) fornecer inicialmente um ângulo de excitação não conhecido e executar um procedimento iterativo para se aproximar ao ângulo desejado constitui-se numa técnica sistemática e confiável. Para ser aplicável em 180° a nossa sequência deve ser usada porque todos os outros métodos mostram descontinuidades sérias neste ponto. Para ângulos de excitação pequenos ($<60^\circ$) e relação sinal/ruído baixa a técnica apresentada pode ser usada mas menos eficientemente que o método II (58).

Elementos eletrônicos que se encontram no caminho da RF de alguns sistemas podem apresentar uma resposta não linear. Levando em conta a não-linearidade na transmissão de potência os ângulos de excitação de $\alpha/2$ podem ser controlados diminuindo a duração do pulso em vez da amplitude. Para compensar a seletividade mais baixa de um tal pulso o gradiente deve ser dobrado depois do primeiro pulso que é de ângulo α . Achamos esta escolha pior devido a efeitos de correntes induzidas depois da mudança do valor do gradiente.

O assunto descrito no apêndice acima está detalhado na referência (60).

Apêndice II

Mapeamento de inomogeneidades do campo magnético

Neste apêndice vamos apresentar brevemente uma modificação da sequência FADE que pode ser utilizada para visualizar as inomogeneidades do campo magnético.

AII.1 Introdução

A sequência FADE, numa forma ligeiramente modificada, pode ser utilizada para visualizar as inomogeneidades do campo magnético. Esta modificação foi inicialmente proposta por S.Y. Lee et. al. (38,61).

Lembramos do capítulo III.6 que a intensidade do sinal na sequência FADE depende do ângulo de precessão Θ , que em geral varia espacialmente. Para eliminar este efeito nas imagens adquiridas com essa sequência, aplicamos os gradientes de tal maneira que Θ varia espacialmente de forma muito rápida. Assim, o brilho de um pixel na imagem representa um valor médio do ângulo de precessão Θ .

No entanto, podemos tratar este fenômeno com uma abordagem diferente. Podemos aplicar todos os três gradientes de forma que o ângulo de precessão provocado por eles seja zero em toda região da imagem. Para isto, a integral de cada gradiente, definida na equação III.19, deve ser nulo, ou seja todos os gradientes devem ser exatamente balanceados. Neste caso, o ângulo de precessão provocado pelos gradientes é zero em toda a imagem, mas inomogeneidades do campo magnético provocam pequenas variações do ângulo de precessão. Assim, a amplitude do sinal de RMN varia juntamente com Θ em diferentes regiões do espaço e forma, desta maneira, uma variação de brilho na imagem muito parecida com padrões de interferência observadas em experimentos óticos. Na figura AII.1 mostramos a sequência de pulsos para adquirir as imagens de mapeamento das inomogeneidades. No caso dos gradientes de preparação e de leitura estarem exatamente balanceados, os dois sinais da sequência FADE, o FID e o eco, se superpõem exatamente e formam desta maneira a imagem de interferência que observamos.

Figura AII.1 : Sequência de pulsos necessários à aquisição dos sinais de RMN para aquisição de imagens de mapeamento das inomogeneidades de campo magnético. Essa técnica é uma modificação da sequência FADE mostrada na figura III.8.

AII.2 Resultados experimentais

Para garantir que os gradientes são exatamente balanceados temos que executar dois procedimentos de calibração antes do experimento. O primeiro para o ajuste do gradiente de refocalização, análogo ao procedimento discutido no capítulo IV.2, também mantém os gradientes na direção de seleção balanceados. No segundo adquirimos o sinal variando o gradiente de preparação e ajustamos este gradiente de tal maneira que os dois sinais FID e eco são exatamente superpostos, o que significa que os gradientes na direção de codificação de frequência são balanceados. O gradiente de codificação de fase nesta sequência já é balanceado, então não precisamos ajustá-lo.

Com esta técnica fizemos então três imagens que mostram as inomogeneidades do campo magnético nas direções transversal, sagital e coronal no centro do magneto. Apresentamos estas imagens na figura abaixo. Essas imagens apresentam regiões de diferentes intensidades, as faixas de máxima e de mínima intensidade representam linhas de equiindução, ou seja dentro dessas regiões age um campo constante.

Figura AII.2 : Imagens obtidas pela sequência mostrada na figura AII.1 mostrando as inhomogeneidades do campo magnético nas direções a) transversal, b) sagital e c) coronal. As faixas de intensidade máxima e mínima representam linhas de equiindução.

Supomos que as imagens apresentadas acima não representam somente as inhomogeneidades estáticas do campo magnético, mas também os efeitos de inhomogeneidade dinâmica provocada pelo chaveamento dos gradientes. Existem outros métodos que tentam minimizar os efeitos dinâmicos (62,63) que estão sendo implementadas no nosso instituto.

Bibliografia

- (1) F. Bloch : "Nuclear Induction", Phys. Rev. **70**, 460, (1946)
- (2) R. Damadian : "Tumor Detection by NMR", Science **171**, 1151, (1971)
- (3) P. Lauterbur : "Image Formation by Induced Local Interactions Examples Employing Nuclear Magn. Reson.", Nature **242**, 190, (1973)
- (4) A. Kumar, D. Welti e R.R. Ernst : "NMR Fourier Zeugmatography", J. Magn. Reson. **18**, 69, (1975)
- (5) P. Mansfield and I.L. Pykett : "Biological and Medical Imaging by NMR", J. Magn. Reson. **29**, 355, (1978)
- (6) H.Y. Carr : "Steady-State Free Precession in Nuclear Magnetic Resonance", Phys. Rev. **112**, 1693, (1958)
- (7) R.R. Ernst and W.A. Anderson : "Application of Fourier Transform Spectroscopy to Magnetic Resonance", Rev. Sci. Instrum. **37**, 93, (1966)
- (8) R. Freeman and H.D.W. Hill : "Phase and Intensity Anomalies in Fourier Transform NMR", J. Magn. Reson. **4**, 366, (1971)
- (9) W.S. Hinshaw : "Image Formation by Nuclear Magnetic Resonance : The Sensitive Point Method", J. Appl Phys. **47**, 3709, (1976)
- (10) P.G. Morris : "Nuclear Magnetic Resonance Imaging in Medicine and Biology", Oxford, Claredon Press, 1986, capítulo 2.
- (11) C.P. Slichter : "Principles of Magnetic Resonance", Springer Verlag, New York, (1978)
- (12) F. Roméo and D. I. Hoult : "Magnetic Field Profiling : Analysis and Correcting Coil Design", Magn. Reson. Med. **1**, 44, (1984)

- (13) T.J. Bonagamba : "Seleção de Planos em Tomografia por Ressonância Magnética Nuclear", São Carlos (SP), Dissertação de mestrado IFQSC/USP, (1986)
- (14) R. Bracewell : "The Fourier Transform and its Applications", McGraw-Hill, New York, (1965)
- (15) A. Tannús : "Desenvolvimento da Tecnologia de Tomografia por Ressonância Magnética Nuclear - TORM", São Carlos (SP), Tese de doutorado IFQSC/USP, (1987)
- (16) L.E. Crooks, D.A. Ortendahl, L. Kaufmann, J. Hoenninger, M. Arakawa, J. Wattis, C.R. Cannon, M. Brant-Zawadzki, P.L. Davis and A.R. Margulis : "Clinical Efficiency of Nuclear Magnetic Resonance Imaging", Radiology **146**, 123, (1983)
- (17) P.L. Frare Jr. : "Seleção de Múltiplos Planos em Tomografia por Ressonância Magnética Nuclear", São Carlos (SP), Dissertação de mestrado IFQSC/USP, (1990)
- (18) E.L. Hahn : "Spin Echoes", Phys. Rev. **80**, 580, (1950)
- (19) D. Shaw : "Fourier Transform NMR Spectroscopy", Elsevier, Amsterdam, (1976)
- (20) P. Mansfield and P.G. Morris : "NMR Imaging in Biomedicine", Academic Press, New York, (1982)
- (21) A. Abragam : "The Principles of Nuclear Magnetism", Oxford University Press, Oxford, (1961)
- (22) T.C. Farrar and E.D. Becker : "Pulse and Fourier Transform NMR - Introduction to Theory and Methods", Academic Press, New York, (1971)
- (23) M.L. Gynell : "The Application of Steady-State Free Precession in Rapid 2DFT NMR Imaging : FAST and CE-FAST Sequences", Magn. Reson. Imaging **6**, 415, (1988)

- (24) S. Patz : "Some Factors that influence the Steady State in Steady-State Free Precession", Magn. Reson. Imaging **6**, 405 (1988)
- (25) J.A. Tkach and E.M. Haacke : "A comparison of Fast Spin Echo and Gradient Field Echo Sequences", Magn Reson. Imaging **6**, 373, (1988)
- (26) P. van der Muelen, J.P Groen, A.M.C. Tinus and G. Bruntink : "Fast Field Echo Imaging : An Overview and Contrast Calculations", Magn. Reson. Imaging **6**, 355, (1988)
- (27) R.C. Hawkes and S. Patz : "Rapid Fourier Imaging Using Steady-State Free Precession", Magn, Reson. Med. **4**, 9, (1987)
- (28) M.L. Gynell : "The Steady-State Signals in Short-Repetition-Time Sequences", J. Magn. Reson. **81**, 474, (1989)
- (29) I.R. Young, J.A. Payne, A.G. Collins and G.M. Bydder : "MRI : The Development of T₂ Contrast with Rapid Field Echo Sequences", Magn. Reson. Med. **4**, 333, (1987)
- (30) F.A. Jolesz and S. Patz : "Clinical Experience with Rapid 2DFT Imaging at Low Field Strength", Magn. Reson. Imaging **6**, 397, (1988)
- (31) R.B. Buxton : "Signal Intensity in Fast NMR Imaging with Short Repetition Times", J. Magn. Reson **83**, 576, (1989)
- (32) T.G. Perkins and F.W. Wehrli : "CSF signal Enhancement in Short TR Gradient Echo Images", Magn. Reson. Imaging **4**, 465, (1986)
- (33) General Electric Medical System SIGNA, Aplications Guide Vol 2 (catalog No. E8804DB)
- (34) T.W. Redpath, R.A. Jones and J.R. Mallard, "Sixth Anual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine, 1987", 228
- (35) S.Y Lee and Z.H. Cho, "Sixth Anual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine, 1987", 460

- (36) T.W. Redpath and R.A. Jones : "FADE - A New Fast Imaging Sequence", *Magn. Reson. Med.* **6**, 224, (1988)
- (37) S.Y. Lee and Z.H. Cho : "Fast SSFP Gradient Echo Sequence for Simultaneous Acquisitions of FID and Echo Signals", *Magn. Reson. Med.* **8**, 142, (1988)
- (38) S.Y. Lee : "Fast NMR Imaging Using the SSFP Technique and its Application to NMR Spectroscopic Imaging", PHD Disertation, Department of Electrical Engineering Korea Advanced Institute of Science and Technology, Seoul, Korea (1989)
- (39) H. Bruder, H. Fischer, R. Graumann and M. Deimling : "A New Steady-State Sequence for Simultaneous Acquisition of Two MR Images with Clearly Different Contrasts", *Magn. Reson. Med.* **7**, 35, (1988)
- (40) Y. Zur, S. Stokar and P. Bendel : "An Analysis of Fast Imaging Sequences with Steady-State Transverse Magnetization Refocusing", *Magn. Reson. Med.* **6**, 175, (1988)
- (41) P. van der Muelen, J.P. Groen and J.J.M. Cuppen : "Very Fast MR Imaging by Field Echoes and Small Angle Excitation", *Magn. Reson. Imaging* **3**, 297 (1985)
- (42) A. Haase, J. Frahm, D. Matthaei, W. Hänicke and K.D. Merboldt : "FLASH Imaging. Rapid NMR Imaging Using Low Flip-Angle Pulses", *J. Magn. Reson.* **67**, 258 (1986)
- (43) J. Frahm, A. Haase and D. Matthaei : "Rapid NMR Imaging of Dynamic Processes Using the FLASH Technique", *Magn. Reson. Med.* **3**, 321, (1986)
- (44) J. Frahm, W. Hänicke and K.D. Merboldt : "Transverse coherence in Rapid FLASH NMR Imaging", *J. Magn. Reson.* **72**, 307, (1987)
- (45) R.E. Hendrik, J.B. Kneeland and D.D. Stark : "Maximizing Signal-to-Noise and Contrast-to-Noise Ratios in FLASH Imaging", *Magn. Reson. Imaging* **5**, 117, (1987)

- (46) R.R. Ernst : "Sensitivity Enhancement in Magnetic Resonance", Adv. Magn. Res. 2, 1-135, (1966)
- (47) P.G. Morris : "Nuclear Magnetic Resonance Imaging in Medicine and Biology", Oxford, Claredon Press, 1986, capítulo 6.
- (48) W.H. Perman, S.K. Hilal, H.E. Simon and A.A. Maudsley : "Contrast Manipulation in NMR Imaging", Magn. Reson. Imaging 2, 23, (1984)
- (49) D.A. Ortendahl, N.M. Hylton, L. Kaufmann and L.E. Crooks : "Signal to Noise in Derived NMR Images", Magn. Reson. Med. 1, 316, (1984)
- (50) W.A. Edelstein, P.A. Bottomley, H.A. Hart and L.S. Smith : "Signal, Noise and Contrast in Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Imaging", J. Comp. Ass. Tomography 7(3), 391, (1983)
- (51) R.E. Hendrick, T.R. Nelson and W.R. Hendee : "Optimizing Tissue Contrast in Magnetic Resonance Imaging", Magn. Reson. Imaging 2, 193, (1984)
- (52) A. Haase : "0.3-Second FLASH MRI of the Human Heart", Magn. Reson. Med. 13, 77, (1990)
- (53) J. Frahm : "Snapshot FLASH MRI. Applications to T1, T2 and Chemical-Shift Imaging", Magn. Reson. Med. 13, 150, (1990)
- (54) R. J. Ordidge, A. Connelly and J. A. B. Lohman : "Image-Selective in Vivo Spectroscopy (ISIS). A New Technique for Spatially Selective NMR Spectroscopy", J. Magn. Reson. 66, 283 (1986).
- (55) W. H. Perman, M. A. Bernstein, and J. C. Sandstrom : "A Method for Correctly Setting the RF Flip Angle", Magn. Reson. Med. 9, 16 (1989)
- (56) W. Sattin, "Seventh Annual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine, 1988", 1016
- (57) P. van der Muelen and G. H. Ypern, "Fifth Annual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine, 1986", 1129

- (58) J. W. Carlson and D. M. Kramer : "Rapid Radiofrequency Calibration in MRI", *Magn Reson. Med.* **15**, 438 (1990)
- (59) D.E. Woessner : "Effects of Diffusion in Nuclear Magnetic Resonance Spin-Echo Experiments", *J. Chem. Phys.* **34**, 2057, (1961)
- (60) B. Foerster, A. Tannús and H. Panepucci : "Direct Adjustment of NMR Inversion Pulses", *J. Magn. Res.* to be published
- (61) S.Y Lee, C.Y. Rim, J.B. Ra and Z.H. Cho, "Seventh Annual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine, 1988", 959
- (62) Y.S. Kim and Z.H. Cho : "Eddy-Current-Compensated Field-Inhomogeneity Mapping in NMR Imaging", *J. Magn. Reson.* **78**, 459, (1988)
- (63) R. Gruetter and C. Boesch : "Fast, Noniterative Shimming of Spatially Localized Signals. In Vivo Analysis of the Magnetic Field Along Axes", *T. Magn. Reson.* **96**, 323, (1992)