Resolução de Problemas de Fluxo em Redes de Grande Dimensão

Rumy Yamaguishi

Orientadora: *Dra. Cassilda Maria Ribeiro*

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Área: Ciência de Computação e Matemática Computacional.

USP-São Carlos

Maio-1996

AGRADECIMENTOS

Agradeço a meus pais, Kazuaki e Cecília, pelo incentivo, apoio, compreensão, amor, enfim, pelo carinho e esforço contínuo para que eu pudesse dispor de todos os meios necessários para a realização deste trabalho.

Agradeço as minhas irmãs, Eliana e Karem, pelo carinho, pela amizade e pelo apoio que me dedicam.

Agradeço a Cassilda pela valiosa e paciente orientação, pela amizade, pelo apoio e incentivo, pela disponibilidade e atenção que sempre me dedicou, que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Agradeço ao Ferreira pelas críticas e sugestões durante a elaboração da dissertação.

Agradeço aos meus amigos Mabel, Ana Cristina, Gaby, Roberta, José Carlos e Sérgio pelos momentos felizes que passamos juntos.

Agradeço ao Jorge e Léa por me acolherem tão bem em sua casa e me apoiarem em todos os momentos.

Agradeço a CAPES pelo apoio financeiro.

Agradeço ao Luis por me fazer feliz, por ajudar, criticar e sugerir na elaboração deste trabalho. E ao Fernando meu “tiquinho de gente” e minha alegria.

Conteúdo

Resumo	v
Abstract	vi
Introdução Geral	1
1 Teoria dos Grafos: Alguns Conceitos, Definições e Propriedades	3
1.1 Introdução	3
1.2 Histórico	3
1.3 Definições	4
1.4 Conclusão	13
2 Problemas de Fluxo em Redes com Função Objetivo Linear	14
2.1 Introdução	14
2.2 Modelo de Fluxo em Redes	14
2.3 Os Tipos de Problemas	15
2.4 Os Principais Métodos de Resolução do PFCM	17
2.4.1 Método dos Arcos Não Conformes (Out-of-Kilter)	18
2.4.2 Método Primal Simplex	26
2.4.3 Método Primal Simplex para Fluxo em Redes	28
2.5 Conclusão	34
3 Problemas de Multifluxo	35
3.1 Introdução	35

3.2	Formulação Matemática	35
3.2.1	Formulação Nó-Arco do Problema de Multifluxo	36
3.2.2	Formulação Arco-Caminho do Problema de Multifluxo	37
3.3	Técnicas de Resolução	38
3.3.1	Particionamento Primal	39
3.3.2	Decomposição pela Atribuição do Recurso	51
3.4	Conclusão	54
4	Problema de Roteamento de Dados	55
4.1	Introdução	55
4.2	O Problema de Roteamento de Dados	55
4.3	Formulação do Problema	56
4.4	O Método Dual	59
4.5	Resultados Computacionais	64
4.6	Análise dos Resultados	70
4.7	Conclusão	72
	Conclusão Geral	73
	Bibliografia	75

Lista de Figuras

1.1	Pontes de Königsberg	4
1.2	Exemplo de grafo $\mathcal{G}$	5
1.3	Exemplos de grafos próprios	6
1.4	Exemplos de grafos que não são próprios	6
1.5	Subgrafo do grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2	7
1.6	Subgrafo gerador do grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2	7
1.7	Exemplo de um caminho no grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2	8
1.8	Exemplo de um ciclo no grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2	8
1.9	Exemplo de grafo acíclico	9
1.10	Exemplo de grafo conexo	9
1.11	Exemplo de árvore	10
1.12	Exemplo de sequência orientada	11
1.13	Exemplo de árvore geradora de $\mathcal{G}$	11
4.1	Matriz hessiana dual aproximada	62
4.2	Topologia da rede para o exemplo 1	65
4.3	Topologia da rede para os exemplos 2, 3 e 4	66

Lista de Tabelas

2.1	Os números conformes ($\mathcal{K}$) para cada estágio	21
2.2	Decréscimo possível em $\pi_{D(j)}$:	24
2.3	Decréscimo possível em $\pi_{O(j)}$:	25
4.1	Característica gerais dos exemplos	65
4.2	Resultados computacionais	68
4.3	Fluxo obtido para o exemplo 2	69
4.4	Fluxo obtido para o exemplo 3	70

Resumo

Nesta dissertação, propomos um algoritmo dual para resolver o problema de roteamento de dados. Este problema pode ser formulado como um problema de multifluxo a critério convexo.

Nosso algoritmo explora a decomposição por arcos do lagrangeano.

No primeiro capítulo relembramos alguns conceitos, definições e propriedades da teoria dos grafos.

No segundo capítulo apresentamos dois métodos para a resolução de problemas de fluxo de custo mínimo com função linear.

No terceiro capítulo apresentamos o método do particionamento e o método da decomposição pela atribuição do recurso, que são utilizados para resolver problemas de multifluxo a critério linear.

O quarto capítulo é dedicado a apresentação do método Dual para a resolução do problema de roteamento de dados, bem como a análise e apresentação dos resultados computacionais.

Na última parte apresentamos a conclusão e perspectivas de trabalhos futuros.

Abstract

In this thesis we propose a dual method for optimal routing in packet-switched network. The problem of finding optimal routes in a packet-switched network can be formulated as a nonlinear multicommodity flow problem,

In the first part, we recall some concepts, definitions and properties of graph theory.

In the second part we present two methods for solving the minimal cost network flow problem.

In the third part is devoted to presentation of primal algorithms for solving the linear multicommodity network flow problem.

The fourth part deals with optimal routing in packet-switched network. We present in this section a dual method for optimal routing. Experimental results are presented and analysed in this section.

Introdução Geral

O problema de fluxo em redes consiste em determinar a quantidade de produto (fluxo) que deve percorrer os arcos de uma rede de modo a otimizar uma função objetivo.

Os problemas de redes tem suscitado muito interesse devido a quantidade de situações reais que podem ser modeladas como problemas de fluxo em redes e o que representa o melhoramento da gestão de grandes redes de serviço.

Algumas das situações reais que podem ser modeladas como problemas de fluxo em redes são: serviços de abastecimento de água e esgoto, sistemas de distribuição e transporte de produtos, sistemas de distribuição de energia elétrica, problemas de roteamento, controle de tráfego de veículos, etc. [ASS-78], [JEN-80], [LAS-80].

Os primeiros trabalhos que surgiram nesta área são devidos a Dantzig [DAN-51], Bellman, Ford e Fulkerson [FOR-62].

Neste trabalho, propomos um algoritmo dual para resolver o problema de roteamento de dados. Nos últimos tempos surgiram vários algoritmos para resolver este problema. Bertsekas estudou os métodos primais do tipo Gradiente projetado ou Newton projetado (cf. [BER-83a]), ou do tipo desvio de fluxo (cf. [BER-87]). Fratta também propôs um método do tipo desvio de fluxo em [FRA-73]. Rockafellar [ROC-84] e Stern [STE-77] estudaram métodos duais do tipo relaxamento. Nestes métodos o relaxamento é feito em cima de cada nó existente na rede. Luvette [LUV-95] estudou um método primal de relaxamento para cada mensagem que circula pela rede. Authie estudou um método primal dual [AUT-87].

Nesta dissertação propomos um método dual para o roteamento de dados que explora a decomposição por arcos do lagrangeano. A minimização do lagrangeano é feita através de um método quasi-Newton e a função dual é maximizada por um método de Newton aproximado

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, como se segue:

No capítulo 1 apresentamos conceitos, definições e propriedades da teoria dos grafos; essenciais para a compreensão dos métodos que serão abordados nos capítulos seguintes.

No capítulo 2 apresentamos o modelo de fluxo em redes, bem como, dois métodos para resolução de problemas de fluxo de custo mínimo com função objetivo linear. Os métodos apresentados são: o método dos arcos não conformes e o método simplex para fluxo.

No capítulo 3 tratamos do problema de multifluxo e apresentamos dois métodos para resolução deste problema com função objetivo linear: o método do particionamento e o método da decomposição pela atribuição do recurso.

No capítulo 4 expomos o problema de roteamento de dados numa rede informática de comutação de packets e apresentamos um método dual para resolver este problema. O método aqui apresentado mostrou-se eficiente e tem a vantagem de poder ser implementado numa máquina com memória distribuída. Apresentamos também os resultados computacionais e a análise destes resultados.

Na última parte apresentamos a conclusão e perspectivas de trabalhos futuros.

Capítulo 1

Teoria dos Grafos: Alguns Conceitos, Definições e Propriedades

1.1 Introdução

O modelo de grafos é uma ferramenta largamente utilizada para representar problemas nas áreas de engenharia, física, química, etc. Esta grande utilização ocorre devido ao poder visual da sua representação e às suas propriedades específicas. O exemplo mais clássico de utilização de grafos é a representação do problema de fluxo em redes. A utilização de grafos na representação deste problema facilita enormemente sua resolução devido às propriedades da teoria dos grafos. Com base nestas propriedades foram desenvolvidos algoritmos específicos para os problemas de rede. Tendo em vista que nos capítulos seguintes mostraremos alguns destes algoritmos, apresentaremos a seguir alguns conceitos, definições e propriedades da teoria dos grafos, necessárias para a boa compreensão dos algoritmos que virão posteriormente.

1.2 Histórico

Na cidade prussiana de Königsberg existia um parque com sete pontes, ligando duas ilhas ao continente (veja figura 1.1). Entre os moradores desta cidade havia uma curiosidade, que consistia em saber se era possível percorrer, uma única vez, todas as sete pontes da cidade.

Em 1736, Euler, então morador de Königsberg, criou um modelo ma-

Figura 1.1: Pontes de Königsberg

temático para resolução deste problema (problema das pontes de Königsberg) e apresentou sua solução num artigo intitulado “*solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*”, que veio a ser o primeiro artigo sobre a teoria dos grafos.

Em 1847, Kirchoff utilizou grafos nos seus estudos de circuitos elétricos. A partir daí, pouco a pouco, esta teoria começou a ser utilizada em áreas como: química, economia, etc. Mas foi somente à partir de 1946, que a teoria dos grafos teve um grande desenvolvimento. Isto ocorreu devido a sua forte aplicação em problemas concretos de pesquisa operacional.

Em 1958, Berge com o livro intitulado “*La théorie des graphes e ses applications*”, faz uma síntese de toda a teoria desenvolvida até então.

Com o advento do computador nos anos 60, as pesquisas, bem como as aplicações na área da teoria dos grafos, aumentaram de maneira explosiva. Hoje, a aplicação da teoria dos grafos em áreas de engenharia, química, física, etc. é enorme.

1.3 Definições

Um grafo orientado $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ é formado por um conjunto $\mathcal{N} = \{1, 2, \dots, NN\}$ de nós, onde NN é o número de nós, e um conjunto $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_{NA}\}$ de arcos, cujos elementos $a_i \in \mathcal{A}$ são pares ordenados de nós e NA é o número de arcos do grafo.

Graficamente, os nós podem ser representados por círculos e os arcos por segmentos de retas. Um exemplo de grafo:

sendo:

$\mathcal{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}\}$

$NN = 6$ e $NA = 10$

Figura 1.2: Exemplo de grafo $\mathcal{G}$

Como estamos considerando grafos orientados, podemos definir os arcos da seguinte forma: chama-se nó origem, representado por $O(j)$, o nó do qual o arco a_j sai e chama-se nó destino, representado por $D(j)$, o nó no qual o arco a_j entra. Assim, pode-se representar o arco a_j pelo par ordenado $a_j = (O(j), D(j))$, assumimos $O(j) \neq D(j)$.

Um grafo orientado também pode ser descrito pela sua matriz de incidência nó-arco. A matriz de incidência nó arco de um grafo $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ é uma matriz $A(NN \times NA)$ cujos elementos A_{ij} são 0, +1, -1 e cada coluna de A corresponde a um arco de $\mathcal{G}$, ou seja:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se o arco } a_j \text{ sai do nó } i \\ -1 & \text{se o arco } a_j \text{ entra no nó } i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

No exemplo da figura 1.2 a matriz de incidência nó-arco associado ao grafo é dada por:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Observe que a j -ésima coluna da matriz A pode ser dada por; $A(j) = e^{O(j)} - e^{D(j)}$, onde $e^k, k \in \{O(j), D(j)\}$, é a k -ésima coluna da matriz identidade, de ordem NN . Desta forma, na matriz do exemplo anterior, temos que $A(1) = e^{O(a_1)} - e^{D(a_1)} = e^1 - e^2$. Então:

$$A(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Abaixo apresentaremos algumas definições da teoria de grafo:

GRAFO PRÓPRIO: Um grafo $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ é chamado de próprio se possui no mínimo dois nós e um arco, isto é, $NN \geq 2$ e $NA \geq 1$. As figuras 1.3 e 1.4 abaixo, exemplificam esta definição.

Figura 1.3: Exemplos de grafos próprios

Figura 1.4: Exemplos de grafos que não são próprios

Neste trabalho, utilizaremos somente grafos próprios, então para simplificar a notação, quando nos referirmos a grafo, estará implícito que se trata de um grafo próprio.

SUBGRAFO: Um grafo $\hat{\mathcal{G}} = [\hat{\mathcal{N}}, \hat{\mathcal{A}}]$ é chamado subgrafo de $\mathcal{G}$, quando $\hat{\mathcal{N}} \subset \mathcal{N}$ e $\hat{\mathcal{A}} \subset \mathcal{A}$.

A figura 1.5 abaixo nos fornece um subgrafo do grafo da figura 1.2.

Figura 1.5: Subgrafo do grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2

SUBGRAFO GERADOR: Um grafo $\hat{\mathcal{G}}$ é um subgrafo gerador quando $\hat{\mathcal{G}}$ é um subgrafo de $\mathcal{G}$ e $\hat{\mathcal{N}} = \mathcal{N}$, $\hat{\mathcal{A}} \subset \mathcal{A}$.

Figura 1.6: Subgrafo gerador do grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2

CAMINHO: Seja $P = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$ uma sequência finita com pelo menos um arco. Esta sequência é denominada um caminho no grafo $\mathcal{G}$, se seus elementos ímpares são nós distintos de $\mathcal{G}$, seus elementos pares são arcos de $\mathcal{G}$ e para qualquer arco a_{j_i} de P , temos $a_{j_i} \in \{(n_i, n_{i+1}), (n_{i+1}, n_i)\}$.

$$P = \{1, a_1, 2, a_3, 3, a_6, 5, a_8, 4, a_9, 6\}$$

Figura 1.7: Exemplo de um caminho no grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2

CICLO: Dada uma sequência finita $C = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$, com pelo menos dois arcos. Esta sequência é denominada um ciclo no grafo $\mathcal{G}$, se a subsequência $\{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q\}$ é um caminho no grafo $\mathcal{G}$, $a_{j_q} \in \{(n_q, n_{q+1}), (n_{q+1}, n_q)\}$, $n_1 = n_{q+1}$ e $a_{j_1} \neq a_{j_q}$. A figura 1.8 abaixo mostra um ciclo no grafo da figura 1.2

$$C = \{1, a_1, 2, a_5, 4, a_7, 5, a_6, 3, a_2, 1\}$$

Figura 1.8: Exemplo de um ciclo no grafo $\mathcal{G}$ da figura 1.2

COCICLO: Seja um conjunto de nós U , com $U \subset \mathcal{N}$. Seja $w^+(U)$ o conjunto de arcos incidentes à U com origem em U e destino em $\mathcal{N} - U$. Seja $w^-(U)$ o conjunto de arcos incidentes à U com destino em U e origem em $\mathcal{N} - U$. Chamamos de cociclo de U o conjunto dos arcos γ , de modo que $\gamma = w(U) = w^+(U) + w^-(U)$.

GRAFO ACÍCLICO: Um grafo $\mathcal{G}$ é chamado acíclico se não conseguirmos formar ciclos com qualquer subsequência composta com elementos de $\mathcal{N}$ e $\mathcal{A}$.

Figura 1.9: Exemplo de grafo acíclico

GRAFO CONEXO: Um grafo $\mathcal{G}$ é conexo quando para todo par distinto de nós, i e $j \in \mathcal{N}$, existe pelo menos um caminho, formado com elementos de $\mathcal{N}$ e $\mathcal{A}$, ligando i a j .

Figura 1.10: Exemplo de grafo conexo

ÁRVORE ($\mathcal{T}$): Árvore é um grafo conexo e acíclico, ou seja, para todo par de nós i e j distintos de $\mathcal{N}$, existe um único caminho ligando i a j .

Figura 1.11: Exemplo de árvore

CO-ÁRVORE: Dados um grafo $\mathcal{G}$ e uma árvore $\mathcal{T}$ de $\mathcal{G}$, co-árvore é um subgrafo de $\mathcal{G}$, cujos nós são os mesmos de $\mathcal{G}$ e os arcos são todos os arcos de $\mathcal{G}$ que não pertencem à árvore $\mathcal{T}$.

COMPRIMENTO DE UM CAMINHO OU CICLO: O comprimento de um caminho ou ciclo é determinado pela quantidade de arcos que pertencem a este caminho ou ciclo.

SEQUÊNCIA ORIENTADA ($S(P)$): Uma sequência orientada, para qualquer caminho (P) com comprimento q é definida da seguinte forma:

$$S_i(P) = \begin{cases} +1 & \text{se } a_{j_i} = (n_i, n_{i+1}) \\ -1 & \text{se } a_{j_i} = (n_{i+1}, n_i) \end{cases}$$

para $i = \{1, 2, \dots, q\}$.

Esta definição vale também para ciclo (C). A figura 1.12, a seguir, nos fornece um exemplo de sequência orientada, no caso de um ciclo.

Para o ciclo $C = \{1, a_1, 2, a_5, \dots\}$ da figura 1.12, escolhido o sentido horário de orientação, a sequência orientada é dada por: $S(C) = \{1, 1, 1, -1, -1, -1\}$.

$$C = \{1, a_1, 2, a_5, 4, a_9, 6, a_{10}, 5, a_6, 3, a_2, 1\}$$

$$S(C) = \{1, 1, 1, -1, -1, -1\}$$

Figura 1.12: Exemplo de sequência orientada

GRAU($g(i)$): O grau de um nó i é o número de arcos incidentes no nó (i), isto é, número de arcos que entram ou saem de um nó.

NÓ FINAL: Um nó de uma árvore, é chamado nó final quando este nó possui somente um arco incidente, isto é, o nó cujo grau $g(i)$ é igual a 1.

ÁRVORE GERADORA DE $\mathcal{G}$: Árvore geradora de $\mathcal{G}$ é a árvore que é um subgrafo gerador do grafo $\mathcal{G}$.

Figura 1.13: Exemplo de árvore geradora de $\mathcal{G}$

A seguir apresentamos algumas das proposições da teoria dos grafo que são necessárias ao desenvolvimento teórico do método simplex.

Proposição 1.3.1 *Seja a sequência finita $P = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$ um caminho no grafo $\mathcal{G}$ e A a matriz de incidência nó-arco. Então:*

$$\sum_{i=1}^q S_i(P)A(j_i) = e^{n_1} - e^{n_{q+1}}$$

onde:

$A(j_i)$ é a coluna da matriz A relativa ao arco a_{j_i} ;

e^{n_i} é um vetor unitário que possui 1 na posição n_i e zero nas demais posições.

Proposição 1.3.2 *Seja $C = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$ um ciclo em $\mathcal{G}$ e A a matriz de incidência nó-arco. Então:*

$$\sum_{i=1}^q S_i(C)A(j_i) = 0$$

Proposição 1.3.3 *Para um grafo $\mathcal{T} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$, com no mínimo um nó, as seguintes afirmações são equivalentes:*

1. $\mathcal{T}$ é uma árvore.
2. para todo par de nós distintos (p, t) de $\mathcal{N}$, existe um único caminho em $\mathcal{T}$, unindo p a t .
3. $\mathcal{T}$ é conexo e possui o número de arcos igual ao número de nós menos um.
4. $\mathcal{T}$ é acíclico e possui o número de arcos igual ao número de nós menos um.

Proposição 1.3.4 *Toda árvore tem no mínimo dois nós finais.*

Proposição 1.3.5 *Seja $\mathcal{T} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ uma árvore com pelo menos dois nós, cujo nó i é um nó final de $\mathcal{T}$ e a_j o arco incidente em i . Retirando de $\mathcal{T}$ o nó final i e o arco a_j , isto é, $\hat{\mathcal{N}} = \mathcal{N} - \{i\}$ e $\hat{\mathcal{A}} = \mathcal{A} - \{a_j\}$, então $\hat{\mathcal{T}} = [\hat{\mathcal{N}}, \hat{\mathcal{A}}]$ é também uma árvore.*

Proposição 1.3.6 *Para todo grafo $\mathcal{G}$, com a correspondente matriz de incidência nó-arco A , existe uma árvore $\mathcal{T}$ geradora de $\mathcal{G}$, cujas colunas de A referentes aos arcos de $\mathcal{T}$, são linearmente independentes.*

Proposição 1.3.7 *Seja A uma matriz de incidência nó-arco de um grafo $\mathcal{G}$ conexo com NN nós. Então o posto de A é igual a $(NN - 1)$.*

1.4 Conclusão

Neste capítulo fizemos uma breve apresentação de algumas definições e proposições da teoria dos grafos. Embora sejam conceitos clássicos que podem ser encontrados em diversos livros da área, tais como: [GON-84], [SAK-84], [BER-83], [SZW-86], achamos necessária esta apresentação para melhor compreensão dos tópicos que serão apresentados nos demais capítulos.

Capítulo 2

Problemas de Fluxo em Redes com Função Objetivo Linear

2.1 Introdução

A noção de fluxo em um grafo está historicamente ligada ao cálculo de corrente elétrica contínua em uma rede. Com o passar dos anos os problemas de fluxo foram aplicados a outros problemas tais como: transporte, controle de estoque, redes de comunicação, tráfego de veículos, etc.

Neste capítulo apresentaremos o modelo de Fluxo em Redes, bem como os principais tipos de problemas de rede encontrados na literatura.

A seguir, são apresentados os dois métodos mais utilizados na resolução do problema de fluxo de custo mínimo linear: o método dos arcos não conformes (“out-of-kilter”) e o método simplex para fluxo.

2.2 Modelo de Fluxo em Redes

Uma rede pode ser modelada como um grafo direcionado, cujos arcos podem ser interpretados como um meio para o transporte de produtos (estradas, fios, dutos, etc.) e os nós podem ser vistos como pontos terminais conectados pelos arcos.

O problema de fluxo em redes consiste em determinar a quantidade de fluxo (produto) que deve percorrer os arcos da rede de modo a otimizar uma função objetivo. Esta função objetivo visa a obtenção de um fluxo máximo, um fluxo compatível ou fluxo de custo mínimo. Seja qual for a função objetivo a ser considerada podemos fazer com que estes problemas recaiam no caso mais clássico que é o Problema de

Fluxo de Custo Mínimo (PFCM), veja por exemplo [GON-84], [SAK-82], [SAK-84]. O PFCM consiste em descobrir como encaminhar um fluxo entre dois pontos de modo que o custo seja mínimo. Ele pode ser escrito do seguinte modo:

$$\left. \begin{array}{ll} \min & cx \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & 0 \leq x \leq u \end{array} \right\} \text{PFCM}$$

onde:

c_j : custo unitário do fluxo que percorre o arco a_j ;

x_j : quantidade de fluxo que passa pelo arco a_j ;

u_j : fluxo máximo permitido ou capacidade do arco a_j ;

b_i : demanda do nó i .

Se

- $b_i > 0$, o nó i é denominado nó fonte;
- $b_i < 0$, o nó i é denominado nó sumidouro;
- $b_i = 0$, o nó i é denominado nó de passagem

A : matriz de incidência nó-arco

Observe neste problema que para cada nó da rede nós temos uma restrição de conservação de fluxo, isto é, a quantidade de fluxo que chega ao nó deve ser igual a que sai, e a cada arco da rede está associado uma variável x_j .

2.3 Os Tipos de Problemas

Os principais problemas de fluxo encontrados na literatura são:

1. *Problema do caminho mínimo:*

Os problemas de caminho estão entre os problemas mais antigos da teoria dos grafos. Desde a antiguidade existem problemas tais como o problema da travessia do lobo, do cabrito e do repolho num pequeno barco. Neste problema o barqueiro só pode transportar um de cada vez e deve evitar que na sua ausência o lobo coma o cabrito ou que o cabrito coma o repolho.

Entre os problemas de caminho, o problema do caminho mínimo é um dos mais típicos.

Seja $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ uma rede cujos arcos a_j possuem comprimento d_j . O problema do caminho mínimo consiste em encontrar qual o caminho P que liga o nó k ao nó m de modo que o comprimento total do caminho:

$$l(P) = \sum_{a_j \in P} d_j$$

seja mínimo.

2. Problema do fluxo máximo:

Neste problema a capacidade do arco é o único parâmetro relevante. Uma vez indicados os nós fonte e sumidouro, o problema consiste em encontrar o fluxo máximo que pode circular na rede com entrada no nó fonte e saída no nó sumidouro. Neste problema todas as demandas são iguais a zero e todos os arcos tem custo zero, exceto o arco que liga o nó fonte ao nó sumidouro que possui custo unitário.

3. Problema de transporte:

É um problema onde a rede possui somente nós fonte e sumidouro, portanto, este tipo de problema não possui nós de passagem. Consequentemente, os nós podem ser particionados em dois conjuntos distintos, $\mathcal{N}_1$ e $\mathcal{N}_2$, de modo que, todos os arcos tem origem em um nó que pertence ao conjunto $\mathcal{N}_1$ e destino em um nó que pertence ao conjunto $\mathcal{N}_2$, ou seja, o grafo representativo da rede é um grafo bipartido.

Neste tipo de problema os arcos tem capacidade infinita e as demandas são todas diferentes de zero ($b_i \neq 0$, para $i \in \mathcal{N}$) e $\sum_{i=1}^{NN} b_i = 0$.

4. Problema de transporte generalizado (Transshipment Problem):

No problema de transporte, os nós do grafo ou são nós fonte ou são nós sumidouro, isto é, o grafo é bipartido. Aqui o grafo não é bipartido e existem nós que não são nem fonte nem sumidouro, são apenas nós de passagem. Todos os demais parâmetros do problema são idênticos ao problema de transporte, por este motivo ele é considerado como o caso geral do problema de transporte.

5. Problema de designação:

Este problema é um caso particular do problema de transporte onde o número de nós fonte é igual ao número de nós sumidouro ($\mathcal{N}_1 = \mathcal{N}_2$) e todas as demandas b_i ($i \in \mathcal{N}$) são iguais a 1 ou -1.

Este problema também pode ser visto como o problema de um “matching” de cardinalidade $\mathcal{N}_1$ num grafo bipartido, veja por exemplo [GON-84], pág 157.

Um exemplo típico deste problema é a designação de n tarefas à n máquinas. É suposto conhecido o custo $c_{i,j}$ de se executar a tarefa t_i pela máquina m_j . Se a tarefa t_i não puder ser executada pela máquina m_j , o custo $c_{i,j}$ é infinito. Procura-se então a designação que conduz ao menor custo total.

Os problemas de fluxo em redes tem sido objeto de estudo devido a sua grande aplicação prática. Existem na literatura algoritmos específicos para resolver tais problemas. Estes algoritmos procuram explorar as particularidades próprias de cada caso. Como exemplo, podemos citar o PFCM com função objetivo linear. Este problema pode ser resolvido através de qualquer método de programação linear. Entretanto, por se tratar de um modelo de grafo, a matriz de restrições do PFCM possui características especiais: é totalmente unimodular e em cada coluna ela apresenta só dois elementos não nulos. Estas particularidades permitiram o desenvolvimento de uma especialização do algoritmo simplex para redes que agiliza o processo de resolução e resolve problemas de grande dimensão.

6. *Problemas de multifluxo:*

Quando numa rede, circulam vários fluxos (produtos) independentes, justapostos, mas não misturáveis, temos o chamado problema de multifluxo ou multiproduto. O problema de multifluxo constitui um modelo natural para as redes de comunicação, como por exemplo: redes telefônicas ou de computadores. Evidentemente que o algoritmo geral da programação linear pode ser utilizado para resolver este problema. Contudo se for levado em consideração as estruturas particulares de cada problema, pode-se chegar a algoritmos mais simples de se implementar.

Na literatura existem dois métodos principais que tratam do problema de multifluxo: o método do particionamento e o método da decomposição. Estes métodos serão apresentados no capítulo 3.

2.4 Os Principais Métodos de Resolução do PFCM

Na literatura os dois métodos mais utilizados para resolver os problemas de fluxo em redes com custo mínimo são: o método simplex para fluxo e o método dos arcos não conformes, que é mais conhecido pelo seu nome inglês “out-of-kilter”.

Historicamente ([BLA-77], [JEN-80]), experimentos realizados entre 1960 e 1970, mostram que no caso do problema de transporte generalizado (transshipment

problem), o método “out-of-kilter” é superior ao método simplex [BAR-74]. Contudo, em 1970, Glover et al. [GLO-74] desenvolveram um algoritmo primal simplex que é mais rápido que o algoritmo “out-of-kilter”, sendo 30% mais rápido no caso do transporte generalizado e 40% no caso do transporte. Em 1977, Blandey, Brown e Graves desenvolveram um código em FORTRAN utilizando o método simplex, para resolver problemas de transporte de grande porte, que se mostrou bastante eficiente [BLA-77].

Faremos a seguir, uma breve descrição destes dois métodos. Para um estudo mais aprofundado veja, por exemplo: [KEN-80], [BAZ-77] e [JEN-80].

2.4.1 Método dos Arcos Não Conformes (Out-of-Kilter)

O método dos arcos não conformes foi apresentado por Delbert Fulkerson em 1961 [JEN-80]. Este é o único método encontrado na literatura da programação matemática que foi desenvolvido especialmente para resolver problemas de fluxo em rede com função objetivo linear.

A principal característica deste método é que ele possui duas fases simétricas: a fase primal e a fase dual. E sua principal vantagem é não necessitar de uma solução básica factível inicial. Basta que a solução seja somente factível.

Formulação Matemática

Como já vimos, a formulação matemática do PFCM é dada por:

$$\text{PFCM} \begin{cases} \min & cx \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & 0 \leq x \leq u \end{cases}$$

onde:

A : matriz de incidência nó-arco;

$$\sum_{i=1}^{NN} b_i = 0.$$

Então podemos escrever o dual do problema acima, como se segue:

$$\text{PR} \begin{cases} \min & \mu u - \pi b \\ \text{s.a.} & \pi A - \mu + \lambda = c \\ & \mu \geq 0 \\ & \lambda \geq 0 \\ & \pi \text{ é irrestrito} \end{cases}$$

onde:

π : variável dual associada à restrição $Ax = b$ do problema primal;

λ : variável dual associada à restrição $x \geq 0$ do problema primal;

μ : variável dual associada à restrição $x \leq u$ do problema primal.

Nem todos os problemas de fluxo apresentam a $\sum_{i=1}^{NN} b_i = 0$, neste casos deve-se acrescentar dois novos nós à rede, denominados, respectivamente, de “nó fonte” e “nó sumidouro”. Deve-se também acrescentar novos arcos a rede, de acordo com a seguinte regra:

para todo no $i \in \mathcal{N}$

- se $b_i > 0$, adiciona-se um arco com origem no nó fonte e destino no nó i ,
- se $b_i < 0$, adiciona-se um arco com origem no nó i e destino no nó sumidouro.

Cada um desses novos arcos possui custo nulo e limitante superior igual à demanda em módulo ($= |b_i|$). Por último, acrescenta-se um arco com origem no nó sumidouro e destino no nó fonte. Este arco possui limite superior igual a infinito. Os novos nós possuem demanda igual a zero, ou seja, a quantidade de fluxo que entra do nó fonte deve ser igual ao que sai do nó sumidouro.

Condições de Otimalidade

Se x satisfaz as condições de otimalidade de Kuhn-Tucker [BAZ-77], então x é solução ótima do problema estudado. As condições de Kuhn-Tucker são apresentadas abaixo:

$$Ax = b \quad 0 \leq x \leq u \quad (2.1)$$

$$\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j = \mu_j - \lambda_j \quad \text{para todo } a_j \in \mathcal{A} \quad (2.2)$$

$$(x_j - u_j)\mu_j = 0 \quad \text{para todo } a_j \in \mathcal{A} \quad (2.3)$$

$$x_j \lambda_j = 0 \quad \text{para todo } a_j \in \mathcal{A} \quad (2.4)$$

$$\mu_j \geq 0, \lambda_j \geq 0 \quad \text{para todo } a_j \in \mathcal{A} \quad (2.5)$$

Das afirmações acima, temos que:

- (2.1) garante a factibilidade no primal,
- (2.2) e (2.5) garantem a factibilidade do dual,
- (2.3) e (2.4) representam as folgas complementares.

Seja a_j um arco qualquer, tal que, $a_j \in \mathcal{A}$ e seja $\bar{c}_j = \pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j$. Analisemos os três casos abaixo:

1. Seja $\bar{c}_j = \mu_j - \lambda_j < 0$

De (2.5) temos que $\lambda_j \geq 0$, portanto, só existem duas possibilidades para λ :

- ou $\lambda_j = 0$. Pela equação (2.5) temos que $\mu_j \geq 0$, e isto nos leva a $\bar{c}_j \geq 0$. Mas pela hipótese inicial $\bar{c}_j < 0$, logo $\lambda_j \neq 0$.
- ou $\lambda_j > 0$. Então pela equação (2.4), podemos afirmar que $x_j = 0$. Podemos então concluir que: se $\bar{c}_j < 0$, então $x_j = 0$.

2. Seja $\bar{c}_j = \mu_j - \lambda_j > 0$

Pela equação (2.5) temos que $\mu_j \geq 0$. Analisemos então as duas possibilidades para μ_j :

- se $\mu_j = 0$. Como $\lambda_j > 0$ (pela equação (2.5)) teremos que $\bar{c}_j < 0$, contradizendo assim a hipótese inicial de que $\bar{c}_j > 0$. Logo $\mu_j \neq 0$.
- se $\mu_j > 0$. Pela equação (2.3) temos que $x_j - u_j = 0$, logo $x_j = u_j$. Podemos então concluir que: se $\bar{c}_j > 0$ então $x_j = u_j$.

3. Considerando $\bar{c}_j = \mu_j - \lambda_j = 0$

Neste caso, $\mu_j = \lambda_j = 0$ satisfaz as equações (2.2), (2.3), (2.4) e (2.5). Pode-se então concluir que se: $\bar{c}_j = 0$, então $0 \leq x_j \leq u_j$

Portanto, temos as seguintes condições de otimalidade:

$$Ax = b \quad (2.6)$$

e para um arco a_j :

$\bar{c}_j < 0$	quando $x_j = 0$
$\bar{c}_j = 0$	quando $0 \leq x_j \leq u_j$
$\bar{c}_j > 0$	quando $x_j = u_j$

(2.7)

Se o par (x, π) satisfaz (2.6) e (2.7), então x é ótimo para o PFCM. Gostaríamos de lembrar que os valores de π estão relacionados aos nós e os valores de x aos arcos da rede.

Estratégia Básica

Se $a_j \in \mathcal{A}$ satisfaz (2.7), então dizemos que a_j é conforme, caso contrário, a_j é chamado não conforme. Define-se número conforme, como sendo a menor alteração do fluxo (quantidade de fluxo) necessário para mudar um arco do estágio não conforme para o estágio conforme. Estes valores são apresentados na tabela 2.1. Observando a tabela 2.1 pode-se notar que os números conformes são todos não negativos. Representa-se o número conforme, associado ao arco a_j , por $\mathcal{K}_j$. O número conforme da solução (x, π) do problema PFCM é dado por $\sum_{a_j \in \mathcal{A}} \mathcal{K}_j$. Quando os

números conforme são todos nulos, significa que resolvemos o PFCM. As estratégias básicas do algoritmo out-of-kilter são:

1. O número conforme de um arco nunca aumenta;
2. A cada iteração o número conforme de pelo menos um arco é reduzido.

Tabela 2.1: Os números conformes ($\mathcal{K}$) para cada estágio

	$\bar{c}_j < 0$	$\bar{c}_j = 0$	$\bar{c}_j > 0$
$x_j = u_j$	x_j	0	0
$0 < x_j < u_j$	x_j	0	$u_j - x_j$
$x_j = 0$	0	0	$u_j - x_j$

Como já dissemos, o algoritmo out-of-kilter consiste de duas fases. A fase primal altera o fluxo nos arcos e a fase dual altera as variáveis duais referentes ao custo. O objetivo destas fases é reduzir o número conforme. O algoritmo é iterativo entre as duas fases, primal e dual até que:

$$\sum_{a_j \in \mathcal{A}} \mathcal{K}_j = 0$$

Os passos principais do algoritmo out-of-kilter, são descritos a seguir:

1. Iniciar com uma solução factível para o primal (x) e para o dual (π). Identificar se existem arcos não conformes e calcular os números conformes para os arcos de $\mathcal{A}$.
2. Se a rede possuir pelo menos um arco não conforme, executar a fase primal do algoritmo. Durante esta fase um arco não conforme é selecionado. Este arco juntamente com os outros arcos da rede formam um ciclo. Tenta-se alterar o fluxo neste ciclo de modo que o novo fluxo não piore o número conforme de nenhum arco e melhore o número conforme de pelo menos um arco da rede. Se nenhum ciclo, que satisfaz as condições acima, for encontrado, vá para o passo 3.
3. Executar a fase dual do algoritmo. Durante esta fase alterar os valores dos potenciais dos nós, de modo que os novos valores de $\bar{c}_j$ não piore nenhum número conforme, e melhore pelo menos um número conforme. Retornar ao passo 2.

4. Repetir iterativamente os passos 1 e 2 até não existir mais nenhum número não conforme, terminando com a solução ótima. Se não for possível diminuir os números conformes, conclui-se que não existe solução ótima.

Fase Primal

Nesta fase, tenta-se melhorar os números conformes alterando o fluxo nos arcos e mantendo os valores de π constante. Para manter a factibilidade da solução, altera-se somente o fluxo dos arcos que pertencem a um ciclo. Deste modo, mantém-se a equação de conservação de fluxo na rede.

Seja $C = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$ um ciclo em $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ e o conjunto $S(C)$ representando uma sequência orientada correspondente ao ciclo C . Pela proposição 1.3.2 temos que:

$$\sum_{i=1}^n S_i(C) A(j_i) = 0$$

Seja o vetor y definido como a seguir:

$$y_k = \begin{cases} S_i(c) & \text{se existe um } a_k = a_{j_i}, \text{ e } a_{j_i} \in C \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad k = \{1, 2, \dots, NA\}$$

Com y definido da forma acima, podemos afirmar que: $Ay = 0$.

Seja x um conjunto de fluxo qualquer tal que, $Ax = b$. E seja um novo fluxo $\hat{x} = x + \Delta y$, com $\Delta > 0$ e constante. Podemos então escrever:

$$A\hat{x} = A(x + \Delta y)$$

$$A\hat{x} = Ax + A\Delta y$$

(como Δ é constante)

$$\Rightarrow A\hat{x} = Ax + \Delta Ay$$

e $Ay = 0$

$$\Rightarrow A\hat{x} = Ax = b$$

portanto,

$$A\hat{x} = b$$

Podemos concluir que $\hat{x}$ é factível. Para $\Delta > 0$, dizemos que o fluxo no ciclo aumenta de um valor Δ .

Seja $\mathcal{K}_k$ o número conforme para a_k com fluxo x_k , e $\hat{\mathcal{K}}_k$ o número conforme para a_k com fluxo $\hat{x}_k$. A fase primal consiste em achar um ciclo C com correspondente y , tal que, para $\hat{x} = x + \Delta y$, $\hat{\mathcal{K}}_k \leq \mathcal{K}_k$ para todo a_k e $\hat{\mathcal{K}}_m < \mathcal{K}_m$ para no mínimo um arco a_m . Em outras palavras, deseja-se um ciclo, que no incremento do fluxo dos arcos que pertencem a este, não aumente nenhum número conforme e diminua no mínimo um número conforme.

Entre os arcos não conformes, seleciona-se um arco (a_s) , com $\bar{c}_s > 0$. Determina-se o ciclo formado pela adição de (a_s) à árvore $\mathcal{T} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$, com raiz em $O(s)$.

A árvore $\mathcal{T}$ é construída do seguinte modo: o nó i irá pertencer a $\mathcal{T}$, se é possível promover um incremento no fluxo no único caminho, em $\mathcal{T}$, que liga i a $O(s)$. Se $D(s) \in \mathcal{T}$, os nós i encontrados anteriormente, formarão o único caminho, em $\mathcal{T}$, unindo $D(s)$ a $O(s)$. Com a inclusão de a_s em $\mathcal{T}$ o ciclo está formado.

Se $\bar{c}_s < 0$ então $\mathcal{T}$ será radicada em $D(s)$ e o processo se repete.

Alg.2.1 Fase Primal

1. *Inicialização:* Faça o conjunto $\hat{\mathcal{A}} = \text{vazio}$.

Seja a_s um arco não conforme. Se $\bar{c}_s < 0$

então inclua o nó $D(s)$ no conjunto $\hat{\mathcal{N}}$, isto é $\hat{\mathcal{N}} \leftarrow \{D(s)\}$.

Senão inclua o nó $O(s)$ em $\hat{\mathcal{N}}$, isto é, $\hat{\mathcal{N}} \leftarrow \{O(s)\}$ e faça $\Delta_{O(s)} = u_s - x_s$.

2. *Determinação dos arcos candidatos a árvore:* Seja

$$\psi_1 = \{a_j : a_j \neq a_s, \bar{c}_j \geq 0, x_j < u_j, O(j) \notin \hat{\mathcal{N}} \text{ e } D(j) \in \hat{\mathcal{N}}\}$$

ou

$$\psi_2 = \{a_j : a_j \neq a_s, \bar{c}_j \leq 0, x_j > u_j, O(j) \in \hat{\mathcal{N}} \text{ e } D(j) \notin \hat{\mathcal{N}}\}$$

Se $\{\psi_1 \cup \psi_2\} = \text{vazio}$, então fim, e não existe ciclo.

Senão vá ao passo 3

3. *Adição de um novo arco à árvore:* Selecionar $a_k \in \{\psi_1 \cup \psi_2\}$.

Se $a_k \in \psi_1$, então calcule $\Delta_{(O(k))} \leftarrow \min[\Delta_{(D(k))}, u_k - x_k]$.

Se $a_k \in \psi_2$, então calcule $\Delta_{(D(k))} \leftarrow \min[\Delta_{(O(k))}, x_k]$

Faça $\hat{\mathcal{N}} \leftarrow \hat{\mathcal{N}} \cup \{O(k), D(k)\}$ e $\hat{\mathcal{A}} \leftarrow \hat{\mathcal{A}} \cup \{a_k\}$.

Se $\{O(s), D(s)\} \subset \hat{\mathcal{N}}$, vá ao passo 4. Senão, vá ao passo 2.

4. *Atualização do fluxo*: Se $\bar{c}_s < 0$, então aumente o fluxo no ciclo de $\Delta_{O(s)}$, isto é, $\hat{x} = x + \Delta_{O(s)}$. Senão, aumente o fluxo no ciclo por $\Delta_{D(s)}$, $\hat{x} = x + \Delta_{D(s)}$

Fase Dual

Nesta fase deseja-se reduzir o número conforme da solução encontrada na fase primal, isto é, diminuir o valor de $\sum_{a_j \in \mathcal{A}} \mathcal{K}_j$, a partir de um fluxo fixo x e ajustando as variáveis duais. Para tanto, determina-se o decréscimo das variáveis duais associadas aos nós da árvore encontrada na fase primal, de forma que não se aumente nenhum número conforme e se diminua pelo menos um número conforme.

Seja $\mathcal{T} = [\hat{\mathcal{N}}, \hat{\mathcal{A}}]$ a árvore encontrada na fase primal. Na fase dual tenta-se reduzir cada variável dual associada a um nó que pertence a $\hat{\mathcal{N}}$, por uma quantidade $\theta > 0$, onde θ deverá ser determinado pelo método apresentado a seguir.

Seja $\mathcal{T} = [\hat{\mathcal{N}}, \hat{\mathcal{A}}]$ e seja um arco $a_r \in \hat{\mathcal{A}}$. Calcule $\hat{\pi}_{O(r)} = \pi_{O(r)} - \theta$ e $\hat{\pi}_{D(r)} = \pi_{D(r)} - \theta$. Então os novos valores dos custos relativos serão:

$$\bar{c}_r = \hat{\pi}_{O(r)} - \hat{\pi}_{D(r)} - c_r = \pi_{O(r)} - \pi_{D(r)} - c_r$$

Observe que os custos relativos não se alteram, portanto os números conformes dos arcos que pertencem a $\mathcal{T}$ não se alteram. Somente serão alterados os números conformes dos arcos que pertencem ao cociclo de $\hat{\mathcal{N}}$, ou seja, os arcos que possuem origem (ou destino) no conjunto $\mathcal{N}$ e destino (ou origem) no conjunto $\mathcal{N} - \hat{\mathcal{N}}$.

As mudanças permitidas para um arco a_j que possui $D(j) \in \hat{\mathcal{N}}$ e $O(j) \in \mathcal{N} - \hat{\mathcal{N}}$ é mostrada na tabela (2.2) e para os arcos com $O(j) \in \hat{\mathcal{N}}$ e $D(j) \in \mathcal{N} - \hat{\mathcal{N}}$ é mostrada na tabela (2.3)

Tabela 2.2: Decréscimo possível em $\pi_{D(j)}$:

	$\bar{c}_j < 0$	$\bar{c}_j = 0$	$\bar{c}_j > 0$
$x_j = u_j$	$-c_j$	∞	∞
$0 < x_j < u_j$	$-c_j$		
$x_j = 0$	$-c_j$		

Tabela 2.3: Decréscimo possível em $\pi_{O(j)}$:

	$\bar{c}_j < 0$	$\bar{c}_j = 0$	$\bar{c}_j > 0$
$x_j = u_j$			c_j
$0 < x_j < u_j$			c_j
$x_j = 0$	∞	∞	c_j

Alg.2.2 Fase Dual

1. *Determinação do arco incidente em $\mathcal{T}$. Seja:*

$$\psi_1 = \{a_j : D(j) \in \hat{\mathcal{N}}, O(j) \notin \hat{\mathcal{N}}, \text{ e } \bar{c}_j < 0\}$$

ou

$$\psi_2 = \{a_j : D(j) \notin \hat{\mathcal{N}}, O(j) \in \hat{\mathcal{N}} \text{ e } \bar{c}_j > 0\}$$

2. *Determinação da carga máxima permitida:*

$$\theta = \min_{a_j \in \psi_1 \cup \psi_2} \{|\bar{c}_j|\}$$

3. *Redução das variáveis duais: $\pi_i \leftarrow \pi_i - \theta$ para todo $i \in \hat{\mathcal{N}}$.*

Alg.2.3 Out-of-Kilter

1. *Inicialização:* Seja x um conjunto factível de fluxo, ou seja, $Ax = b$ para $0 \leq x \leq u$ e π um vetor das variáveis duais.
2. *Arco não conforme:* Encontrar um arco não conforme a_s .
Se não houver mais nenhum arco não conforme, terminar com x como ótimo.
3. *Fase Primal:* Executar o algoritmo (2.1), se terminar com a conclusão que não existe ciclo, vá para o passo 4. Senão retornar ao passo 2.
4. *Fase Dual:* Executar o algoritmo (2.2), utilizando a árvore encontrada no passo 3. Se a_s é não conforme, retornar ao passo 3. Senão retornar ao passo 2.

2.4.2 Método Primal Simplex

Com a finalidade de melhor apresentar a especialização do método primal simplex para fluxo, mostraremos os passos gerais do método primal simplex para programação linear.

Gostaríamos de lembrar que o problema de programação linear pode ser formulado do seguinte modo:

$$\begin{cases} \min & cx \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & 0 \leq x \leq u \end{cases}$$

Onde A é uma matriz $m \times n$, c e u vetores com n componentes cada e b um vetor com m componentes, sendo $m < n$ e posto de A igual a m .

Alg.2.4 Método Primal Simplex

Considere a partição da matriz $A = [B, N]$, onde B é uma matriz básica e N uma matriz não básica.

1. *Inicialização*: Encontrar um solução básica factível inicial: $x = [x^B, x^N]$.

2. *Custos Relativos*: Calcular os custos relativos: $c^N - c^B B^{-1} N$

Escolher uma variável não básica que satisfaça:

$$\psi_1 = \{j : x_j^N = 0 \text{ e } (c^N - c^B B^{-1} N) < 0\}$$

ou

$$\psi_2 = \{j : x_j^N = u_j \text{ e } (c^N - c^B B^{-1} N) > 0\}$$

Se $\psi_1 \cap \psi_2 = \emptyset$, então $x = [x^B, x^N]$ é a solução ótima - FIM.

Senão, seleccionar um candidato k para entrar na base, onde $k \in \{\psi_1 \cup \psi_2\}$.
Encontrar o valor de δ :

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{se } k \in \psi_1 \\ -1 & \text{se } k \in \psi_2 \end{cases}$$

3. *Cálculo do bloqueio*: Calcular a direção de descida $y = B^{-1}N(k)$, onde $N(k)$ é a coluna de N relativa ao candidato k .

Determinar o maior decréscimo (Δ) que pode ocorrer nas variáveis básicas, de modo a manter a factibilidade:

$$\Delta_1 \leftarrow \min_{y_i \delta > 0} \left\{ \frac{x_j^B}{|y_j|}, \infty \right\}, \quad j = 1, \dots, m$$

e

$$\Delta_2 \leftarrow \min_{y_i \delta < 0} \left\{ \frac{u_j^B - x_j^B}{|y_j|}, \infty \right\}, \quad j = 1, \dots, m$$

e

$$\Delta \leftarrow \min \{ \Delta_1, \Delta_2, u_k \}$$

4. *Atualização*: Atualizar os valores de x .

$$x_k^N = x_k^N + \Delta \delta$$

e

$$x^B = x^B + \Delta \delta y$$

Se $\Delta = u_k$, retornar ao passo 2.

5. *Pivô*: Seja:

$$\psi_3 = \{j : y_j \delta > 0 \text{ e } x_j^B = 0\}$$

e

$$\psi_4 = \{j : y_j \delta < 0 \text{ e } x_j^B = 0\}$$

Selecionar qualquer $l \in \psi_3 \cap \psi_4$. Na base, trocar $B(l)$ com $N(k)$ e retorne ao passo 2.

2.4.3 Método Primal Simplex para Fluxo em Redes

O método primal simplex para fluxo em redes é uma especialização do método primal simplex, desenvolvido por George Dantzig, para Programação Linear. O simplex para fluxo procura aproveitar as características específicas do problema de redes.

Uma das características que permite implementar algoritmos eficientes é que a matriz básica pode ser rearranjada através de permutações de linhas e colunas, em uma matriz triangular inferior. Esta transformação simplifica muito os cálculos dos custos relativos, as atualizações das variáveis duais e a atualização da matriz básica do algoritmo simplex para fluxo.

Outra importante propriedade é que a matriz A é totalmente unimodular, ou seja, o determinante de todas as submatrizes quadradas tem sempre valor -1, 0 ou 1. Esta propriedade garante que: se o PFCM possui solução ótima, ela será sempre inteira [BAZ-77].

Formulação Matemática

Da teoria de Programação Linear temos, por definição, que a matriz de restrições A deve ter o posto completo. Já a proposição 1.3.7 do capítulo 1, afirma que em um PFCM, o posto de A é igual ao número de linhas menos 1. Então, para podermos aplicar o método simplex, é necessário obter uma matriz A de posto completo. Existem dois modos de conseguir isto:

1. Retirar uma linha da matriz A . A retirada desta linha significa retirar da árvore básica um nó final.
2. Adicionar à matriz A uma coluna linearmente independente, ou seja, acrescentar um arco a_r à rede (variável de folga). Para não alterar a solução do problema inicial esta nova variável possui limite superior e custo iguais a zero.

Escolhendo o segundo modo; a formulação do problema de fluxo fica:

$$\left. \begin{array}{ll} \min & cx \\ \text{s.a.} & Ax + e^r x_r = b \\ & 0 \leq x \leq u \\ & 0 \leq x_r \leq 0 \end{array} \right\} \text{NP}$$

onde:

r : é qualquer número inteiro, menor ou igual ao número de nós (NN);
 e^r : é o vetor unitário, com 1 na posição r e zero nas demais posições;
 x_r : representa a quantidade de fluxo que deve percorrer o arco artificial a_r .

Como o fluxo em a_r é restrito a ser nulo, qualquer solução ótima do problema NP é um ótimo para o problema inicial PFCM.

O grafo associado a NP chama-se grafo enraizado, o arco a_r chama-se arco raiz e r é o nó raiz. Se $x_r \neq 0$, onde x_r é o fluxo que deve percorrer o arco a_r , dizemos que a árvore está desbalanceada e este arco funciona como escoador ou injetor da rede e o problema inicial não possui solução ótima factível. Graficamente, indica-se o arco raiz com uma seta incidindo no nó raiz.

Como já foi mencionado anteriormente, a matriz básica pode ser transformada em uma matriz triangular inferior. A proposição abaixo confirma esta propriedade:

Proposição 2.4.1 *Seja A uma matriz de incidência nó-arco de um grafo conexo e enraizado $\mathcal{G}$, com nó raiz r . Se B é uma base de $[A|e^r]$, então B é uma matriz triangular inferior.*

Especialização do Método Simplex para Fluxo

Como a matriz básica B , do problema de fluxo em redes, possui uma estrutura especial (triangular inferior), apresentaremos a especialização do simplex para fluxo, levando em conta este fato.

No passo 2 do algoritmo simplex apresentado, os custos relativos são calculados do seguinte modo: $c^N - c^B B^{-1} N$. Seja $\pi = c^B B^{-1}$, onde π é o vetor das variáveis duais, também chamado de potencial dos nós. Se $\pi = c^B B^{-1}$, então podemos escrever $\pi B = c^B$.

Como cada coluna da matriz B , corresponde a um arco a_j , é composta de 1 na posição referente ao nó $O(j)$ e -1 na posição referente ao nó $D(j)$, então se multiplicarmos o vetor π por uma coluna de B obtemos:

$$\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} = c_j$$

O vetor π pode, então, ser calculado através da resolução de um sistema linear triangular por substituição traseira (em inglês "backward"). Para tanto, basta fazer $\pi_r = 0$, onde r corresponde ao nó raiz, e tem-se:

$$\begin{cases} \pi_r & = 0 \\ \pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} & = c_j \quad \text{para todo } a_j \in \mathcal{T}_B \end{cases}$$

onde $\mathcal{T}_B$ é a árvore formada pelos arcos que pertencem à matriz básica B .

Observação: um exemplo de algoritmo para o cálculo dos valores de π pode ser encontrado em [KEN-80].

Seja $N(j)$ a j -ésima coluna da matriz N e $c_j - \pi N(j)$ o j -ésimo termo de $c^N - \pi N$. Temos que:

$$\pi N(j) = \pi_{O(j)} - \pi_{D(j)}$$

então,

$$c_j - \pi N(j) = c_j - \pi_{O(j)} + \pi_{D(j)}$$

Como estamos considerando um problema de fluxo com custo mínimo devemos escolher um arco a_k ; entre os arcos a_j que pertençam a co-árvore, ou seja, que pertençam a matriz não básica N ; para entrar na base. Então o arco $a_k = a_j$ deve satisfazer:

$$\psi_1 = \{a_j : x_j^N = 0 \text{ e } (\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j) > 0\}$$

ou

$$\psi_2 = \{a_j : x_j^N = u_j \text{ e } (\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j) < 0\}$$

Escolhendo um a_k , $a_k \in \{\psi_1 \cup \psi_2\}$; define-se:

$$\delta \leftarrow \begin{cases} 1 & \text{se } a_k \in \psi_1 \\ -1 & \text{se } a_k \in \psi_2 \end{cases}$$

como sendo a orientação do arco que entra na base. δ será utilizado para determinar o arco que sai da base (cálculo do bloqueio).

Um outro modo para calcular o valor de $c^B B^{-1} N$ é:

Seja B uma matriz básica e a correspondente árvore básica $\mathcal{T}_B$. Considere $c^B B^{-1} N(i)$ o i -ésimo componente de $c^B B^{-1} N$ e faça $y = B^{-1} N(i)$.

Pode-se reescrever $N(i)$ em função das colunas de A , isto é: $N(i) = A(k)$, onde k corresponde a k -ésima coluna de A e ao arco a_k . Então $y = B^{-1} A(k)$.

Assim, para calcular $c^B B^{-1} N$ basta calcular $c^B y = c^B B^{-1} A(k)$, onde a_k é o arco associado a coluna k e $a_k \notin \mathcal{T}_B$. Contudo para de calcular o valor de y não é necessário calcular B^{-1} . Uma vez que B é uma matriz triangular pode-se obter y facilmente resolvendo o sistema:

$$\begin{aligned} By &= A(k) \\ By &= e^{O(k)} - e^{D(k)} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Seja agora, $P = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$ o único caminho em $\mathcal{T}_B$, ligando $O(k)$ a $D(k)$. Pela proposição 1.3.1, temos que:

$$\sum_{i=1}^q S_i(P)A(j_i) = e^{O(k)} - e^{D(k)}$$

Substituindo na equação 2.1, temos:

$$\Rightarrow By = \sum_{i=1}^q S_i(P)A(j_i)$$

Seja $S(P)$ uma sequência orientada do caminho P com q elementos ($q \leq NN$). Define-se um vetor $S'(P)$ do seguinte modo:

$$\begin{aligned} &\text{se } q = NN \text{ então } S'(P) = S(P); \\ &\text{se } q < NN \text{ então } \begin{cases} S'_i(P) = S_i(P) & \text{para } a_{j_i} \in P \\ S'_i(P) = 0 & \text{para } a_{j_i} \notin P \end{cases} \end{aligned}$$

Podemos então fazer:

$$By = \sum_{i=1}^q S_i(P)A(j_i)$$

$$By = \sum_{i=1}^{NN} S'_i(P)B(i)$$

$$\Rightarrow By = BS'(P)$$

$$\Rightarrow y = S'(P)$$

assim, pode-se definir y do seguinte modo:

$$y_k = \begin{cases} S_i(P) & \text{se existe um } a_k = a_{j_i} \text{ com } a_{j_i} \in P \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

para $k = \{1, 2, \dots, NN\}$

A especialização do cálculo do bloqueio fica:

$$\Delta_1 \leftarrow \min_{S_i(P)=\delta} \{x_{j_i}, \infty\}$$

$$\Delta_2 \leftarrow \min_{-S_i(P)=\delta} \{u_{j_i} - x_{j_i}, \infty\}$$

e

$$\Delta \leftarrow \min \{ \Delta_1, \Delta_2, u_k \}$$

Apresentamos a seguir o algoritmo do Método Primal Simplex para Fluxo.

Alg.2.5 Simplex para Fluxo

1. *Inicialização:* Seja $[x^B|x^N]$ uma solução básica factível e $\mathcal{T}_B$ uma árvore de $\mathcal{G}$ com nó raiz r

Cálculo dos valores de π :

$$\begin{cases} \pi_r & = 0 \\ \pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} & = c_j \quad \text{para } a_j \in \mathcal{T}_B \end{cases}$$

2. *Cálculo dos custos relativos:* Considerar:

$$\psi_1 = \{a_j : x_j^N = 0 \text{ e } (\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j) > 0\}$$

ou

$$\psi_2 = \{a_j : x_j^N = u_j \text{ e } (\pi_{O(j)} - \pi_{D(j)} - c_j) < 0\}$$

Se $\{\psi_1 \cup \psi_2\} = \emptyset$, terminar com $x = [x^B|x^N]$ ótimo - FIM. Senão, seleccionar um $a_k \in \{\psi_1 \cup \psi_2\}$ e definir:

$$\delta \leftarrow \begin{cases} 1 & \text{se } a_k \in \psi_1 \\ -1 & \text{se } a_k \in \psi_2 \end{cases}$$

3. *Cálculo do bloqueio :* Seja $P = \{n_1, a_{j_1}, n_2, a_{j_2}, \dots, n_q, a_{j_q}, n_{q+1}\}$, representando o caminho em $\mathcal{T}_B$, unindo $O(k)$ a $D(k)$. Calcular a sequência de orientação $S(P)$ e o valor do bloqueio Δ usando:

$$\Delta_1 \leftarrow \min_{S_i(P)=\delta} \{x_{j_i}, \infty\}$$

$$\Delta_2 \leftarrow \min_{-S_i(P)=\delta} \{u_{j_i} - x_{j_i}, \infty\}$$

e

$$\Delta \leftarrow \min \{ \Delta_1, \Delta_2, u_k \}$$

4. *Atualização do fluxo* : Calcular $x_k \leftarrow x_k + \Delta\delta$ e $x_{j_i} \leftarrow x_{j_i} - \Delta\delta S_i(P)$, para todo $a_{j_i} \in P$.

Se $\Delta = u_k$, retornar ao passo 2.

5. *Atualização da árvore* : Considerar:

$$\psi_3 = \{a_{j_i} : x_{j_i} = 0, \text{ onde } S_i(P) = \delta\}$$

ou

$$\psi_4 = \{a_{j_i} : x_{j_i} = u_{j_i}, \text{ onde } -S_i(P) = \delta\}$$

Selecionar um $a_m \in \{\psi_3 \cup \psi_4\}$. Trocar a_m por a_k na árvore. Atualizar as variáveis duais (π) e retornar ao passo 2.

Solução Inicial

Encontrar uma solução básica inicial nem sempre é uma tarefa trivial, devido às restrições de capacidade. Existem várias técnicas na literatura para solucionar este problema, [BAZ-77] e [JEN-80]. A seguir apresentamos uma técnica equivalente ao método do M-grande da Programação Linear:

Esta técnica consiste em acrescentar à rede um nó artificial (0) e vários arcos de acordo com as seguintes regras:

- se $b_i > 0$ então acrescenta-se o arco $(i, 0)$
- se $b_i < 0$ então acrescenta-se o arco $(0, i)$
- se $b_i = 0$ não há necessidade de acrescentar um arco artificial.

O fluxo inicial factível é: $x_{(i,0)} = b_i$ e $x_{(0,i)} = -b_i$. Observe que a solução inicial possui somente fluxo percorrendo os arcos artificiais.

A função objetivo desse novo problema, tem como finalidade diminuir a soma dos fluxos nos arcos artificiais. Matematicamente:

$$\min \phi = \sum x_{(i,0)} + \sum x_{(0,i)}$$

Observando a nova função objetivo, nota-se que todos os arcos artificiais têm custo igual a 1 e todos os arcos do grafo original têm custo zero. Como o objetivo consiste em reduzir o valor de ϕ , os arcos do grafo original são candidatos a entrar na base e os arcos artificiais não retornarão à base, uma vez que isto aumentaria o valor de ϕ .

Aplica-se então o algoritmo simplex até obter $\phi = 0$. Se isto não for possível, o problema inicial (NP) é infactível.

2.5 Conclusão

Neste capítulo apresentamos o modelo de fluxo em redes e os principais tipos de problemas. Com relação a estes problemas, a exceção do problema de multifluxo, todos os demais podem ser convertidos para o caso mais geral do Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM), isto está demonstrado em [SAK-82]. Por este motivo nós apresentamos os dois principais algoritmos utilizados na resolução do PFCM, o método dos arcos não conformes e o método simplex para redes. O método dos arcos não conformes foi especialmente desenvolvido para resolver o PFCM e o método simplex, faz uma adaptação do método da programação linear clássica para o PFCM. O resultado disto são dois métodos eficientes, rápidos e capazes de resolver problemas de dimensões relativamente grandes em poucos minutos.

Capítulo 3

Problemas de Multifluxo

3.1 Introdução

Os métodos comentados até agora resolvem problemas de fluxo em redes que possuem um único produto fluindo através de seus arcos. Neste capítulo apresentamos dois métodos para resolver os problemas que possuem diferentes produtos fluindo pelo mesmo arco em uma rede capacitada com função objetivo linear. Problema com mais de um produto percorrendo os arcos da rede é denominado *problema de multifluxo*.

Exemplos práticos que podem ser modelados como um problema de multifluxo são: sistemas de comunicação, sistema de tráfego de veículos, sistema ferroviário, sistema de produção e distribuição de vários tipos de produtos, e assim por diante. Mais detalhes podem ser encontrados em [KEN-77], [KEN-80] ou [BAZ-77].

3.2 Formulação Matemática

Considere um grafo orientado, $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ com $\mathcal{N} = \{1, 2, \dots, NN\}$ e $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_{NA}\}$, onde NN é o número de nós e NA é o número de arcos. Um arco a_j também pode ser escrito pelo par ordenado $a_j = (O(j), D(j))$ para $j = \{1, 2, \dots, NA\}$. Considere também que P fluxos simples (produtos) $x^1, x^2, \dots, x^p$ com componentes positivos ($x^p \geq 0, \forall a_j, \forall p$) circulem pelo grafo $\mathcal{G}$.

Para $p = \{1, 2, \dots, P\}$, $x^p = (x_{a_j}^p)$ é um fluxo simples entre um certo nó fonte $s_p \in \mathcal{N}$ e um nó sumidouro $t_p \in \mathcal{N}$, de valor b^p . A soma de todos os fluxos simples (produtos) que fluem num mesmo arco, deve ser menor ou igual a capacidade do arco (d_j), ou seja:

$$X_j = \sum_{p=1}^P x_j^p \leq d_j$$

Um multifluxo é um conjunto de fluxos nos arcos, dado pelo vetor $X = (X_j)$, que satisfaz as equações de conservação de fluxo e as restrições de não negatividade.

3.2.1 Formulação Nó-Arco do Problema de Multifluxo

Apresentamos a seguir a formulação matemática do problema de multifluxo conhecida por formulação nó-arco. Este nome advém do fato de se utilizar a matriz de incidência nó-arco do grafo.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{p=1}^P c^p x^p \\ \text{s.a.} \quad & Ax^p = b^p \quad p = 1, 2, \dots, P \\ & \sum_{p=1}^P x_j^p \leq d_j \quad \forall a_j \in \mathcal{A} \text{ e } p = 1, 2, \dots, P \\ & 0 \leq x^p \leq u^p \quad p = 1, 2, \dots, P \end{aligned}$$

onde:

c_j^p : custo unitário do produto p no arco a_j e

$$c^p = [c_1^p, c_2^p, \dots, c_{NA}^p] ;$$

x_j^p : fluxo do produto p no arco a_j e

$$x^p = [x_1^p, x_2^p, \dots, x_{NA}^p]^T ;$$

A : matriz de incidência nó-arco;

b_i^p : demanda do nó i , relativa ao produto p e

$$b^p = [b_1^p, b_2^p, \dots, b_{NN}^p]^T ;$$

d_j : é a capacidade do arco a_j .

As restrições do problema de multifluxo possuem uma estrutura bloco-angular como mostrado abaixo:

$$\begin{bmatrix} A & & & & \\ & A & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & A & \\ I & I & \dots & I & I \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^p \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b^1 \\ b^2 \\ \vdots \\ b^p \\ d \end{bmatrix}$$

nesta representação, I significa matriz identidade.

Gostaríamos de chamar a atenção para a diferença fundamental existente entre um multifluxo e um fluxo simples.

No caso do fluxo simples, todos os fluxos que circulam na rede são da mesma natureza (por exemplo, corrente elétrica), logo, em cada arco, eles podem ser somados algebricamente. Já no caso de multifluxo, os fluxos (produtos) são de natureza diferente e portanto a soma algébrica não tem sentido.

3.2.2 Formulação Arco-Caminho do Problema de Multifluxo

Mostraremos a seguir a formulação do problema de multifluxo utilizando a matriz de incidência arco-caminho.

Seja $K(p)$ o número de caminhos elementares distintos de s^p e t^p em $\mathcal{G}$. Seja Q_i^p para $i = 1, 2, \dots, K(p)$, o i -ésimo caminho da lista.

Seja E_i^p o vetor característico de Q_i^p , isto é:

$$(E_i^p)_j = \begin{cases} +1 & \text{se o arco } a_j \in Q_i^p \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O vetor E_i^p é um vetor coluna de dimensão NA .

Seja $f_i^p \geq 0$ a quantidade de fluxo relativa ao produto p circulando no caminho Q_i^p .

A nova formulação do problema de multifluxo se escreve:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{p=1}^P \sum_{i=1}^{K(p)} c_i^p f_i^p \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{p=1}^P \sum_{i=1}^{K(p)} E_i^p f_i^p \leq d \\ & \sum_{i=1}^{K(p)} f_i^p = b^p \quad p = 1, 2, \dots, P \\ & f_i^p \geq 0 \quad \forall p \text{ e } \forall i = 1, 2, \dots, K(p) \end{aligned}$$

onde:

c_i^p : é o custo do caminho Q_i^p .

Para os problemas de multifluxo não existem métodos diretos de resolução como os que existem para os problemas de fluxo simples, pois os resultados fundamentais, como: o teorema dos valores inteiros, o teorema de fluxo máximo e o teorema do corte mínimo não se aplicam ao multifluxo, salvo em alguns casos particulares, [SAK-73], [HU -69], [ROT-66].

3.3 Técnicas de Resolução

Observe que as duas formulações apresentadas para o problemas de multifluxo (nó-arco e arco-caminho) recaem num problema de programação linear. É evidente, então, que este problema pode ser resolvido por programação linear; sobretudo porque, como já dissemos anteriormente, os dois teoremas fundamentais de fluxo não se aplicam ao problema de multifluxo.

Contudo, a maior parte dos problemas de multifluxo são problemas de grande porte. Assim fica difícil a utilização pura e simples do método simplex devido ao grande número de variáveis a serem determinadas.

Para contornar esta dificuldade foram desenvolvidas as duas técnicas apresentadas a seguir:

1. Método do Particionamento

Esta técnica pode ser considerada uma especialização do método simplex. Ela consiste em fazer um particionamento da matriz básica corrente, de modo a explorar sua estrutura, para que cada porção da base tenha as características de um problema de fluxo de custo mínimo.

2. Método da Decomposição

Nesta técnica é feita uma decomposição do problema em um problema mestre e P subproblemas de fluxo de custo mínimo (lembrar que P é o número de produtos). O problema mestre coordena a solução dos subproblemas. Esta coordenação pode se dar de dois modos: pela atribuição do custo e pela atribuição do recurso.

- Decomposição pela atribuição do custo

Neste método um mecanismo de custo é usado pelo problema mestre para gerar os subproblemas.

O problema mestre envia aos subproblemas os valores dos custos (coeficientes da função objetivo) e recebe de volta a nova coluna da base,

calculada a partir destes coeficientes. Isto é feito até que seja encontrado um conjunto de custos relativos (variáveis duais), tal que, combinando a solução de todos os subproblemas, resulte num ótimo para o problema original.

Esta técnica de decomposição nada mais é que uma adaptação do método de decomposição de Dantzig-Wolfe [LAS-70] para fluxo em redes.

- Decomposição por atribuição do recurso

Em cada iteração realiza-se uma distribuição da capacidade do arco entre cada um dos produtos, de tal modo que a resolução dos subproblemas resultem em um fluxo factível. São resolvidos P subproblemas de fluxo, cada subproblema com um único produto fluindo através dos arcos. A otimalidade é testada e uma nova alocação é realizada ou o processo se encerra.

Apresentaremos a seguir o algoritmo de particionamento primal e um método de decomposição pela atribuição do recurso. Em [ASS-78] e [KEN-78] podemos encontrar um panorama completo de todos estes métodos.

3.3.1 Particionamento Primal

Por simplicidade, trabalhamos com problemas que possuem somente restrições de igualdade e cujo posto é igual ao número de linhas. Para que estas condições sejam satisfeitas acrescenta-se variáveis de folga e arcos artificiais ao problema de multfluxo. Assim, obtemos a seguinte formulação:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{p=1}^P c^p x^p \\ \text{s.a.} \quad & Ax^p + e^i a^p = b^p \quad p = 1, 2, \dots, P \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$\sum_{p=1}^P x^p + l = d \quad \forall a_j \in \mathcal{A} \text{ e } p = 1, 2, \dots, P \quad (3.2)$$

$$0 \leq x^p \leq u^p \quad p = 1, 2, \dots, P$$

$$0 \leq a^p \leq 0 \quad p = 1, 2, \dots, P$$

$$l \geq 0$$

Podemos substituir a equação (3.2) pela forma matricial, mais geral, abaixo:

$$\sum_{p=1}^P D^p x^p + l = d \quad (3.3)$$

Nesta equação, D^p , para $p = 1, 2, \dots, P$, são matrizes diagonais. O j -ésimo componente de d é chamado de capacidade mutual do arco a_j . Esta capacidade pode ser distribuída através dos P produtos. O elemento D_{jj}^p serve, então, como um fator de peso para x_j^k com relação à limitação de capacidade. Ele também pode ser usado para troca de unidade, se a capacidade mutual d_j e o fluxo x_j^p estiverem expressos em unidades diferentes.

Se para algum p , $D_{jj}^p = 0$, então x_j^p é omitido da restrição de capacidade d_j . Na formulação apresentada anteriormente (eq. 3.2) $D^p = I$, para $p = 1, 2, \dots, P$, e na prática, isto ocorre em muitos casos.

A equação (3.3) é também conhecida pelo nome de restrições de acoplamento, pois são elas que dificultam o particionamento do problema em subproblemas de simples fluxo.

As restrições do problema de multifluxo (eq. 3.1 e 3.3) podem se apresentadas na forma matricial como mostrado abaixo:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A|e^1 & & & & \\ & A|e^1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & A|e^l & \\ D^1|0 & D^2|0 & \dots & D^P|0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A} & & & & \\ & \bar{A} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \bar{A} & \\ \bar{D}^1 & \bar{D}^2 & \dots & \bar{D}^P & I \end{bmatrix}$$

Lembrando que $\mathcal{G}$ possui NA arcos e NN nós, as dimensões de cada submatriz é:

$$\bar{A} \rightarrow (NA + 1) \times (NN)$$

$$\bar{D}^p \rightarrow (NA + 1) \times (NA)$$

$$I \rightarrow (NA) \times (NA)$$

Proposição 3.3.1 *Toda matriz básica $\hat{A}$ para o problema de multifluxo pode ser colocada na forma:*

$$B = \begin{bmatrix} B^1 & & C^1 & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & B^P & & C^P \\ S^1 & \dots & S^P & Q^1 & \dots & Q^P \\ F^1 & \dots & F^P & U^1 & \dots & U^P & I \end{bmatrix}$$

onde:

B^p : representa a matriz básica relativa ao produto p ;

S^p : representa os arcos saturados da rede (são os arcos que sofreram saturação coletiva) referente à base do produto p ;

F^p : representa os arcos folgados da rede referente à árvore básica do produto p ;

C^p : representa os arcos corretores da rede referente à árvore básica do produto p .

Para obter uma solução básica factível inicial do problema de multifluxo, primeiramente resolve-se o problema retirando as restrições de acoplamento do problema original, desta forma, o problema pode ser desmembrado em P subproblemas de fluxo simples. Soma-se todos os resultados ótimos e verifica-se se um arco teve sua capacidade ultrapassada (sofreu saturação coletiva). Estes arcos são chamados de arcos saturados. Os arcos que não sofreram saturação coletiva chamam-se arcos folgados.

Observe que o número de arcos saturados é igual ao número de arcos corretores.

Seja:

$$L_1 = \begin{bmatrix} B^1 & & \\ & \ddots & \\ & & B^P \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} C^1 & & \\ & \ddots & \\ & & C^P \end{bmatrix}$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} S^1 & \dots & S^P \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} Q^1 & \dots & Q^P \end{bmatrix}$$

$$L_3 = \begin{bmatrix} F^1 & \dots & F^P \end{bmatrix} \quad R_3 = \begin{bmatrix} U^1 & \dots & U^P \end{bmatrix}$$

Assim, B pode ser escrita como mostrada a seguir:

$$B = \begin{bmatrix} L_1 & R_1 & 0 \\ L_2 & R_2 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix}$$

Como B^p é uma matriz básica, da teoria da programação linear temos que B^p é inversível. Portanto: L_1 é inversível e pode ser obtida da seguinte forma:

$$(L_1)^{-1} = \begin{bmatrix} (B^1)^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & (B^P)^{-1} \end{bmatrix}$$

Em seguida manipula-se a matriz básica para obter uma matriz triangular a fim de facilitar os cálculos que são efetuados dentro do algoritmo simplex.

As restrições do problema de multifluxo podem ser escrita do seguinte modo:

$$B\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{b} \end{bmatrix}$$

com:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_L \\ x_R \\ x_F \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b^1 \\ b^2 \\ b^3 \end{bmatrix}.$$

Então:

$$\begin{bmatrix} L_1 & R_1 & 0 \\ L_2 & R_2 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_L \\ x_R \\ x_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b^1 \\ b^2 \\ b^3 \end{bmatrix}.$$

Multiplicando a primeira linha por $(L_1)^{-1}$ à esquerda temos:

$$\begin{bmatrix} I & (L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ L_2 & R_2 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_L \\ x_R \\ x_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (L_1)^{-1}b^1 \\ b^2 \\ b^3 \end{bmatrix}$$

multiplicando a primeira linha por $(-L_2)$, somando com a segunda e colocando o resultado na segunda linha, temos:

$$\begin{bmatrix} I & (L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ 0 & R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_L \\ x_R \\ x_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (L_1)^{-1}b^1 \\ b^2 - L_2(L_1)^{-1}b^1 \\ b^3 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Observe que esta é uma matriz triangular “disfarçada”.

A matriz $T = R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1$ é chamada de *matriz de trabalho* ou matriz cíclica.

Matriz de Trabalho

Expandindo $T = R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1$, obtemos:

$$T = \begin{bmatrix} Q^1 & \dots & Q^P \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} S^1 & \dots & S^P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (B^1)^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & (B^P)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C^1 \\ \vdots \\ C^P \end{bmatrix}$$

$$= (Q^1 - S^1(B^1)^{-1}C^1 \dots Q^P - S^P(B^P)^{-1}C^P)$$

Seja o grafo $\mathcal{G} = [\mathcal{N}, \mathcal{A}]$ e seja $\omega = \{a_{m_1}, a_{m_2}, \dots, a_{m_t}\} \subset \mathcal{A}$ o conjunto de arcos saturados. O conjunto ω é ordenado de modo que os índices correspondem às linhas de $R_2 = [Q^1 Q^2 \dots Q^P]$ e a_{m_r} a r -ésima linha de R_2 .

Seja $\rho^p = \{a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_p}\} \subset \mathcal{A}$ o conjunto de arcos corretores, cujos índices correspondem às colunas de C^p e o elemento a_{j_s} corresponde à s -ésima coluna de C^p .

Seja T_{rs}^p o elemento referente ao produto p que se encontra na r -ésima linha e s -ésima coluna e seja l o número de nós da rede. Utilizando este conjunto de índices podemos escrever:

$$T_{rs}^p = Q_{rs}^p - S_r^p [(B^p)^{-1} C^p]_{ls}$$

onde:

$$Q_{rs}^p = \begin{cases} 1 & \text{se o arco corretor } a_s \text{ coincidir com o arco saturado } a_r \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$S_r^p = \begin{cases} 1 & \text{se o arco saturado } a_r \text{ pertence à árvore correspondendo ao produto } p \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Seja um produto p e $\mathcal{P}$ representando o único caminho em $\mathcal{T}^p$, ligando $O(j_s)$ a $D(j_s)$, sendo $\mathcal{T}^p$ a árvore básica relacionada ao produto p , então $[Q^p - S^p(B^p)^{-1}C^p]_{rs}$ é dado por:

$$\begin{cases} 1 & \text{se } m_r = j_s, \text{ onde } a_{j_s} \in \rho^p \text{ e } a_{m_r} \in \omega \\ 1 & \text{se } a_{m_r} \in \mathcal{P}(j_s) \text{ com mesma orientação e } a_{m_r} \in \omega \\ -1 & \text{se } a_{m_r} \in \mathcal{P}(j_s) \text{ com orientação contrária e } a_{m_r} \in \omega \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Considere $[(B^p)^{-1}C^p]_s = \beta^s$ o vetor que caracteriza o ciclo formado na rede p , com o acréscimo do arco corretor a_s .

Abaixo analisamos os valores de T . Considere os quatro casos a seguir:

caso 1 - Supondo $m_r = j_s$, onde $a_{m_r} \in \omega$ e $a_{j_s} \in \rho^p$, pela definição de Q_{rs}^p e S_r^p , temos:

$$Q_{rs}^p = 1 \text{ e } S_r^p = 0$$

Então:

$$T_{rs}^p = 1$$

caso 2 - Supondo $a_{m_r} \in \mathcal{P}_s$, com mesma orientação, onde $a_{m_r} \in \omega$ e supondo a_{m_r} correspondendo a t -ésima coluna de B^p . Então:

$$T_{rs} = Q_{rs}^p - S_r^p \beta^s$$

$$T_{rs} = 0 - 1e^t \begin{bmatrix} \vdots \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix} \rightarrow t\text{-ésima posição}$$

$$T_{rs} = 1$$

caso 3 - Supondo $a_{m_r} \in \mathcal{P}_s$, com direção contrária, temos:

$$T_{rs} = Q_{rs}^p - S_r^p \beta^s$$

$$T_{rs} = 0 - 1e^t \begin{bmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \rightarrow t\text{-ésima posição}$$

$$T_{rs} = -1$$

caso 4 - Se a_{m_r} e a_{j_s} não pertencem ao mesmo ciclo, ou $a_{m_r} \notin \mathcal{P}_s$. Então $Q_{rs} = 0$ e $\beta^p = 0$, assim temos que:

$$T_{rs} = 0$$

$$T_{rs} = 0 - 1e^t \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} \rightarrow t\text{-ésima posição}$$

$$T_{rs} = 0$$

Resumindo, temos que para um arco corretor a_{j_s} relacionado à rede associado ao produto p , construímos um ciclo $\mathcal{P}(j_s)$. Existem duas possibilidades para um arco saturado a_{m_r} :

a) se $a_{m_r} \notin \mathcal{P}(j_s) \Rightarrow T_{rs}^p = 0$

b) se $a_{m_r} \in \mathcal{P}(j_s) \Rightarrow \begin{cases} T_{rs}^p = 1 & \text{mesmo sentido que } a_{j_s} \\ T_{rs}^p = -1 & \text{sentido contrário de } a_{j_s} \end{cases}$

Cálculo das Variáveis Duais

Como nos capítulos anteriores, continuamos representando as variáveis duais por π . Lembrando que $\pi = c^B B^{-1}$, temos que:

$$\pi B = c^B$$

$$(\pi^1 | \pi^2 | \pi^3) \begin{bmatrix} L_1 & R_1 & 0 \\ L_2 & R_2 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} = (c_1^B | c_2^B | 0)$$

Efetuada a multiplicação obtemos:

$$\pi^1 L_1 + \pi^2 L_2 + \pi^3 L_3 = c_1^B \quad (3.5)$$

$$\pi^1 R_1 + \pi^2 R_2 + \pi^3 R_3 = c_2^B \quad (3.6)$$

$$\pi^3 I = 0 \quad (3.7)$$

Da equação (3.7) podemos concluir que:

$$\pi^3 = 0$$

Substituindo em (3.5) e (3.6) temos:

$$\pi^1 L_1 + \pi^2 L_2 = c_1^B \quad (3.8)$$

$$\pi^1 R_1 + \pi^2 R_2 = c_2^B \quad (3.9)$$

Como L_1 é inversível, multiplicando (3.8) por L_1^{-1} pela direita, obtemos:

$$\begin{aligned} \pi^1 L_1 (L_1)^{-1} + \pi^2 L_2 (L_1)^{-1} &= c_1^B (L_1)^{-1} \\ \pi^1 &= c_1^B (L_1)^{-1} - \pi^2 L_2 (L_1)^{-1} \\ \pi^1 &= (c_1^B - \pi^2 L_2) (L_1)^{-1} \end{aligned}$$

Substituindo em (3.9):

$$\begin{aligned} \pi^1 R_1 + \pi^2 R_2 &= c_2^B \\ (c_1^B - \pi^2 L_2) (L_1)^{-1} R_1 + \pi^2 R_2 &= c_2^B \\ c_1^B (L_1)^{-1} R_1 - \pi^2 L_2 (L_1)^{-1} R_1 + \pi^2 R_2 &= c_2^B \\ \pi^2 R_2 - \pi^2 L_2 (L_1)^{-1} R_1 &= c_2^B - c_1^B (L_1)^{-1} R_1 \\ \pi^2 (R_2 - L_2 (L_1)^{-1} R_1) &= c_2^B - c_1^B (L_1)^{-1} R_1 \\ \pi^2 &= (c_2^B - c_1^B (L_1)^{-1} R_1) (R_2 - L_2 (L_1)^{-1} R_1)^{-1} \end{aligned}$$

Os valores das variáveis duais são calculados resolvendo:

$$\begin{cases} \pi^3 = 0 \\ \pi^2 = (c_2^B - c_1^B (L_1)^{-1} R_1) (R_2 - L_2 (L_1)^{-1} R_1)^{-1} \\ \pi^1 = (c_1^B - \pi^2 L_2) (L_1)^{-1} \end{cases}$$

A seguir iremos mostrar que a matriz dada por $(R_2 - L_2 (L_1)^{-1} R_1)$ é inversível:

Uma vez que L_1^{-1} existe, então $\det(L_1) \neq 0$ e pela definição de matriz básica, $\det(B) \neq 0$,

Seja V_1 e V_2 definidos da seguinte forma:

$$V_1 = \begin{bmatrix} I & (L_1)^{-1} R_1 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \text{ e } V_2 = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & L_3 (L_1)^{-1} R_1 - R_3 & I \end{bmatrix}$$

então:

$$\begin{aligned}
 BV_1V_2 &= \begin{bmatrix} L_1 & R_1 & 0 \\ L_2 & R_2 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & (L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & L_3(L_1)^{-1}R_1 - R_3 & I \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} L_1 & 0 & 0 \\ L_2 & -L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2 & 0 \\ L_3 & -L_3(L_1)^{-1}R_1 + R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & L_3(L_1)^{-1}R_1 - R_3 & I \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} L_1 & 0 & 0 \\ L_2 & -L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2 & 0 \\ L_3 & 0 & I \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned}
 \det(BV_1V_2) &= \det(B)\det(V_1)\det(V_2) \\
 &= \det(B)II \neq 0
 \end{aligned}$$

portanto,

$$L_1(-L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2) \neq 0$$

$$\Rightarrow \det(L_1)\det(-L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2) \neq 0$$

Todavia,

$$\det(L_1) \neq 0 \Rightarrow \det(-L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2) \neq 0$$

Se

$$\begin{aligned}
 \det(-L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2) &= 0 \\
 \Rightarrow \det(BV_1V_2) &= 0
 \end{aligned}$$

o que contradiz a afirmação inicial. Portanto, $-L_2(L_1)^{-1}R_1 + R_2$ é inversível.

O cálculo da direção de descida é efetuado resolvendo $By = a_j$, onde a_j é o arco candidato à entrar na base.

Seja a_j escrito como segue:

$$a_j = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$

Da mesma forma que em (3.4), podemos escrever $By = a_j$ como:

$$\begin{bmatrix} I & (L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ 0 & R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1 & 0 \\ L_3 & R_3 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_L \\ y_R \\ y_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1^{-1}\alpha \\ \beta - L_2(L_1)^{-1}\alpha \\ \gamma \end{bmatrix}$$

Efetuada a multiplicação, obtemos:

$$\begin{aligned} y_L + (L_1)^{-1}R_1y_R &= (L_1)^{-1}\alpha \\ \Rightarrow y_L &= (L_1)^{-1}\alpha - (L_1)^{-1}R_1y_R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1)y_R &= \beta - L_2(L_1)^{-1}\alpha \\ \Rightarrow y_R &= (R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1)^{-1}(\beta - L_2(L_1)^{-1}\alpha) \end{aligned}$$

$$L_3y_L + R_3y_R + y_F = \gamma$$

substituindo os valores de y_L temos:

$$L_3[(L_1)^{-1}\alpha - (L_1)^{-1}R_1y_R] + R_3y_R + y_F = \gamma$$

$$y_F = \gamma - L_3[(L_1)^{-1}\alpha - (L_1)^{-1}R_1y_R] - R_3y_R$$

$$y_F = \gamma - L_3(L_1)^{-1}\alpha - L_3(L_1)^{-1}R_1y_R - R_3y_R$$

$$y_F = \gamma - L_3(L_1)^{-1}\alpha - (R_3 - L_2(L_1)^{-1}R_1)y_R$$

Algoritmo

A seguir, apresentamos um algoritmo para resolver o problema de multifluxo usando a técnica do particionamento

Alg.3.1 Método do Particionamento

1. *Inicialização:* Resolver o seguinte problema abaixo para cada produto p . Estes problemas possuem um único produto fluindo pelos arcos:

$$\begin{aligned} \min \quad & cx^p \\ \text{s.a.} \quad & Ax^p = b \\ & 0 \leq x^p \leq u \end{aligned}$$

$$p = 1, 2, \dots, P$$

Depois de todos os problemas acima serem resolvidos, soma-se os resultados ótimos de todos os produtos. Para o arco cujo o fluxo exceder a capacidade,

acrescenta-se um arco corretor em uma das redes básicas formada durante a resolução de um dado problema p , de modo que na rede resultante o fluxo do arco que excedeu a capacidade torne-se factível.

Com a adição de uma arco corretor, ocorrerá uma alteração na base. Por este motivo deve-se promover uma correção no custo total (cx^p).

Somando os resultados de cada produto, a rede resultante possui os seguintes tipos de arco:

- formadores da árvore básica para cada produto
- corretores
- saturados
- folgados

Obtém-se assim, uma solução factível inicial para o problema, com $A = [B|N]$ e $c = [c^B|c^N]$.

2. *Cálculo dos custos relativos:* Montagem da matriz de trabalho: $T = R_2 - L_2 L_1^{-1} R_1$

Considere:

a_j : arco corretor da rede referente ao produto p

a_i : arco cuja disponibilidade está saturada

Seguindo a seguinte regra de montagem:

Se $i = j \Rightarrow T_{i,j} = 1$

Se $i \neq j$ e a_i pertence ao ciclo de a_j no mesmo sentido $\Rightarrow T_{i,j} = 1$

Se $i \neq j$ e a_i pertence ao ciclo de a_j no sentido contrário $\Rightarrow T_{i,j} = -1$

Se a_i não pertence ao ciclo de $a_j \Rightarrow T_{i,j} = 0$

Calcular:

$$c_i^N - c^B B^{-1} N(i) = c_i^N - \pi N(i)$$

os valores de π são calculados através da resolução do seguinte sistema:

$$\begin{cases} \pi^3 = 0 \\ \pi^2 = (c_2^B - c_1^B (L_1)^{-1} R_1) (R_2 - L_2 (L_1)^{-1} R_1)^{-1} \\ \pi^1 = (c_1^B - \pi^2 L_2) (L_1)^{-1} \end{cases}$$

Seja:

$$\psi_1 = \{j : x_j^N = 0 \text{ e } (c^N - c^B B^{-1} N) < 0\}$$

ou

$$\psi_2 = \{j : x_j^N = u_j \text{ e } (c^N - c^B B^{-1} N) > 0\}$$

Se $\{\psi_1 \cup \psi_2\} = \emptyset$, terminar com $[x^B | x^N]$ ótimo. Senão, selecionar um $a_k \in \{\psi_1 \cup \psi_2\}$ e definir:

$$\delta \leftarrow \begin{cases} 1 & \text{se } a_k \in \psi_1 \\ -1 & \text{se } a_k \in \psi_2 \end{cases}$$

3. *Cálculo do bloqueio :*

$$\Delta_1 \leftarrow \min_{S_i(P)=\delta} \{x_{j_i}, \infty\}$$

$$\Delta_2 \leftarrow \min_{-S_i(P)=\delta} \{u_{j_i} - x_{j_i}, \infty\}$$

e

$$\Delta \leftarrow \min\{\Delta_1, \Delta_2, u_k\}$$

4. *Direção de descida:*

$$\text{Seja } a_k = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$

onde a_k é o arco candidato a entrar na base. Calcular os valores de y (direção de descida):

$$\begin{cases} y_L = (L_1)^{-1}\alpha - (L_1)^{-1}R_1y_R \\ y_R = (R_2 - L_2(L_1)^{-1}R_1)^{-1}(\beta - L_2(L_1)^{-1}\alpha) \\ y_F = \gamma - L_3(L_1)^{-1}\alpha - (R_3 - L_2(L_1)^{-1}R_1)y_R \end{cases}$$

5. *Atualização da base:*

$$x_k^N \leftarrow x_k^N + \Delta\delta$$

e

$$x^B \leftarrow x^B - \Delta\delta y$$

Se $\Delta = u_k^N$, retornar ao passo 2.

6. *Pivô*: Seja

$$\psi_3 = \{j : x_j^B = 0, \text{ onde } y_j = \delta\}$$

ou

$$\psi_4 = \{a_{j_i} : x_j^B = u_j^B, \text{ onde } -y_j = \delta\}$$

Selecionar qualquer $m \in \{\psi_3 \cup \psi_4\}$.

Existem os seguintes casos para a atualização da matriz básica:

		variável de saída			
		arco a_k pertence a uma rede básica		arco a_k corretor	folga a_k
variável entrante	arco a_m	(a) $a_k \in$ ao ciclo do arco corretor a_l	(b) $a_k \notin$ ao ciclo de qualquer corretor	(c)	(d)
	folga a_m	(e) $a_k \in$ ao ciclo do arco corretor a_l	(f) —	(g)	(h)

- (a) troca a_k por a_l , a_k agora é corretor
- (b) troca direta de a_m e a_k , que são da mesma rede. O arco entrante será chave. T conserva a sua dimensão.
- (c) troca na matriz de trabalho, que conserva a sua dimensão. Não há alteração nas bases locais. O arco entrante será corretor, a_m e a_k podem ser de redes diferentes.
- (d) o arco entrante é corretor. O arco de saída gera mais um arco saturado. A dimensão de T aumenta e as bases locais permanecem inalteradas.
- (e) troca a_k por a_l : a_k agora é corretor e retorna-se ao caso anterior. A dimensão de T diminui.
- (f) a variável entrante deixa um arco insaturado. O arco de saída era corretor. A dimensão de T diminui. As bases locais não se alteram.
- (g) troca de arcos saturados na matriz T . A dimensão de T não se altera, e as bases locais não sofrem modificação.

3.3.2 Decomposição pela Atribuição do Recurso

Existem vários métodos que utilizam esta técnica de decomposição. Podemos citar por exemplo, os métodos desenvolvidos por Sakarovitch em [SAK-66], Lasdon em [LAS-70], Geoffrion em [GEO-70] e Kennington em [KEN-77]. A grande maioria destes métodos, utiliza a programação linear para resolver o problema principal.

O algoritmo que apresentaremos aqui, desenvolvido por Minoux, veja [GON-84] utiliza o algoritmo de subgradiente na resolução do problema principal.

Seja o problema de multifluxo, na formulação nó-arco, abaixo:

$$\text{PMF} \left\{ \begin{array}{ll} \min & \sum_{a_j \in \mathcal{A}} \sum_{p=1}^P c_j^p x_j^p \\ \text{s.a.} & Ax^p = b^p \quad p = 1, 2, \dots, P \\ & \sum_{p=1}^P x_j^p \leq d_j \quad \forall a_j \in \mathcal{A} \text{ e } p = 1, 2, \dots, P \\ & x_j^p \geq 0 \quad p = 1, 2, \dots, P \end{array} \right.$$

Associando a cada restrição de demanda p , uma variável artificial $\alpha^p \geq 0$, ($p = 1, 2, \dots, P$), podemos escrever o problema equivalente abaixo:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & \sum_{a_j \in \mathcal{A}} \sum_{p=1}^P c_j^p x_j^p + H \sum_{p=1}^P \alpha^p \\ \text{s.a.} & Ax^p + \alpha^p = b^p \quad p = 1, 2, \dots, P \\ & \sum_{p=1}^P x_j^p \leq d_j \quad \forall a_j \in \mathcal{A} \text{ e } p = 1, 2, \dots, P \\ & x_j^p \geq 0 \quad \alpha^p \geq 0 \quad p = 1, 2, \dots, P \end{array} \right.$$

onde H (custo das variáveis artificiais) é uma constante positiva e suficientemente grande para que no ótimo todas as variáveis artificiais sejam nulas.

Vamos agora decompor o problema. Para isto, vamos atribuir a cada fluxo x^p uma fração y_j^p da capacidade total disponível no arco a_j , impondo que:

$$\sum_{p=1}^P y_j^p = d_j$$

Seja uma atribuição $y = (y^1, y^2, \dots, y^P)$ qualquer e seja a função $g(y)$ definida por:

$$g(y) = g(y^1, y^2, \dots, y^P) = \sum_{p=1}^P g^p(y^p)$$

onde as funções $g^p(y^p)$ são os valores ótimos dos problemas de simples fluxos abaixo:

$$\text{PSF}^P \begin{cases} g^p(y^p) = \min \sum_{a_j \in A} c_j^p x_j^p + H \alpha^p \\ \text{s.a. } Ax^p + \alpha^p = b^p & p = 1, 2, \dots, P \\ 0 \leq x_j^p \leq y^p & p = 1, 2, \dots, P \end{cases}$$

Pode-se observar que para uma dada atribuição de capacidades $y = (y^1, y^2, \dots, y^P)$ a função $g(y)$ pode ser calculada resolvendo-se P problemas independentes de simples fluxos.

Resolver o problema de multifluxo consiste então em encontrar a atribuição ótima de um vetor $y = (y^1, y^2, \dots, y^P)$, tal que:

$$\text{PM} \begin{cases} g(y) \text{ mínimo} \\ \text{s.a. } \sum_{p=1}^P y^p = d, \quad y^p \geq 0 \end{cases}$$

Nesta decomposição, os problemas (PSF^P) são os chamados subproblemas e o problema (PM) é o problema mestre.

Pode ser demonstrado que (ver [LAS-70] cap.9):

1. $g(y)$ é uma função convexa, parcialmente diferenciável, de variáveis y_j^p ;
2. para $p = 1, 2, \dots, P$, sejam $\pi^p = (\pi_j^p)_{a_j \in A}$ as variáveis duais associadas às restrições $x^p \leq y^p$, no ótimo de (PSF^p). Então o vetor $\pi = (\pi^p)_{p=1,2,\dots,P}$ é um subgradiente de g em y , isto é:

$$\forall y' \geq 0 : g(y') - g(y) \geq \pi^T \cdot (y' - y)$$

O problema pode então, ser resolvido por qualquer método de otimização de função convexa não diferenciável, como por exemplo o algoritmo do subgradiente.

Como o algoritmo do subgradiente, num número finito de iterações, só permite obter uma solução aproximada do problema; torna-se necessário fazer avaliações, a todo instante, da distância entre a solução corrente e a solução ótima para não parar as iterações mais cedo. Para isto, é necessário resolver o problema dual de (PMF), de maneira aproximada, para encontrar um limite inferior g . Este limite inferior permitirá interromper os cálculos quando a diferença entre ele e a solução corrente torna-se inferior, em valor relativo, a uma tolerância ε fixada previamente. Nos casos em que os cálculos devam ser interrompidos, por exemplo, quando se atingiu o limite de tempo, este limite permite avaliar a distância do ótimo e saber se a solução obtida é aceitável.

O método é o seguinte:

1. Determinar um minorante g pela resolução aproximada do problema dual.
2. Etapa $t = 0$; para $p = 1, 2, \dots, P$, resolver os problemas (PSF^p) com $y^p = d$. (Observar aqui que $g' = \sum_{p=1}^P$ é igualmente um minorante do ótimo g^*).

Se uma das variáveis artificiais α^p é $\neq 0$, então não existe multifluxo compatível: FIM.

Senão, seja $\bar{x} = \bar{x}_{p=1,2,\dots,P}^p$ os fluxos ótimos obtidos. Determinar uma primeira atribuição de capacidade $\bar{y}$ projetando o vetor x sobre o subconjunto convexo:

$$S = \left\{ y : \sum_{p=1}^P y^p = d \right\}$$

3. Etapa $t=t+1$

Determinar $g(\bar{y}) = \sum g^k(\bar{y}^k)$, resolvendo sucessivamente os P subproblemas (PSF^P) , $p = 1, 2, \dots, P$. Sejam $\bar{\pi}^p$ as variáveis duais ótimas (tensões).

Se todas as variáveis artificiais α^p são nulas, o multifluxo é compatível.

Se $g(\bar{y}) - g < \varepsilon g$ para ε pré-fixado: FIM. (a solução corrente é ε -ótima)

Senão: vá ao passo 4.

4. Determine uma nova atribuição de capacidade se deslocando de uma quantidade λ_t na direção oposta ao subgradiente $\bar{\pi} = (\bar{\pi}^p)$. Para isto, calcula-se $\bar{y} - \lambda_t \bar{\pi}$, e em seguida determine a nova atribuição $\bar{\bar{y}}$ projetando o vetor $\bar{y} - \lambda_t \bar{\pi}$ sobre o subconjunto convexo

$$S = \left\{ y \geq 0 : \sum_{p=1}^P y^p = d \right\}$$

do vetor $\bar{Y} - \lambda_t \bar{\pi}$. Substitua $\bar{y}$ por $\bar{\bar{y}}$ e volte em 3.

A resolução aproximada do problema dual, no passo 1, pode ser feita por decomposição, utilizando novamente um método de subgradiente.

Associando a cada restrição de capacidade

$$\sum_{p=1}^P x_j^p \leq d_j$$

uma variável de Lagrange $\theta_j \geq 0$, pode-se definir a função dual $L(\theta)$ por:

$$\left\{ \begin{array}{l} L(\theta) = \min_x \sum_{p=1}^P \sum_{a_j \in \mathcal{A}} (c_j^p + \theta_j) x_j^p - \theta d \\ \text{s.a.} \quad Ax^p = b^p \\ \quad \quad x_j^p \geq 0 \end{array} \right. \quad (p = 1, \dots, P)$$

O cálculo de $L(\theta)$ para um θ dado se decompõe em P problemas de fluxo simples, como mostrado abaixo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_x^p \sum_{p=1}^P \sum_{a_j \in \mathcal{A}} (c_j + \theta_j) x_j^p \\ \text{s.a.} \quad Ax^p = b^p \\ \quad \quad x_j^p \geq 0 \end{array} \right. \quad (p = 1, \dots, P)$$

O problema dual consiste então em resolver:

$$\text{PD} \left\{ \begin{array}{l} \max L(\theta) \\ \text{s.a.} \quad \theta \in \mathbb{R}^+ \end{array} \right.$$

3.4 Conclusão

Neste capítulo apresentamos os dois tipos de formulação para o problema de multifluxo linear. Existe uma equivalência entre estas duas formulações, que pode ser vista em [JAR-69]. Alguns algoritmos encontrados na literatura utilizam a formulação arco-caminho, pois ele permite que se use o algoritmo de caminho mínimo de Dijkstra.

Apresentamos também, as duas técnicas mais empregadas para a resolução deste problema e um método referente a cada uma delas. Acreditamos que é impossível dizer qual destas técnicas é a mais indicada para resolver o problema de multifluxo linear, pois esta escolha deve ser feita com base nas características específicas de cada problema.

Capítulo 4

Problema de Roteamento de Dados

4.1 Introdução

Num mundo onde o uso da informática é indispensável e o tempo “valioso”, é necessário agilizar a comunicação entre as pessoas. Por este motivo, várias pessoas pesquisam a melhor forma de se enviar uma mensagem de um lugar para outro.

Existem, basicamente, dois modos, das mensagens serem enviadas através de uma rede de informática: ou a mensagem é codificada ou ela é segmentada em pequenos bits.

Neste capítulo apresentamos o problema de roteamento de dados numa rede informática de comutação de packets. Trata-se de um problema de multifluxo com função objetivo convexo. Dos vários critérios existentes na literatura para otimizar este problema, utilizaremos minimizar atraso médio das mensagens.

Apresentamos também, um método dual para resolução deste tipo de problema, cujo algoritmo se mostrou bastante eficiente pela sua convergência rápida e sua simplicidade.

4.2 O Problema de Roteamento de Dados

Em uma rede informática de comutação de packets, as mensagens enviadas de um centro a outro são segmentadas em pequenos bits, chamados packets, que podem transitar por diferentes caminhos da rede. No nó final da rede os packets são remontados e as mensagens reconstituídas.

Um importante problema em redes de comutação de packets é o problema de roteamento de dados. Este problema consiste em determinar o encaminhamento ótimo dos packets, através dos arcos da rede, de modo a otimizar um critério. Dos muitos critérios existentes na literatura o mais frequentemente utilizado é minimizar o atraso médio das mensagens.

Cada packet que percorre a rede, indo de um nó origem a um nó destino, sofre um processo de espera (fila de espera) quando passa pelos nós intermediários. Isto é, o packet espera numa fila até que o arco seja liberado e ele seja enviado ao próximo nó da sua rota. O problema de roteamento é de natureza estocástica, pois as taxas de entrada e o tamanho das mensagens são variáveis aleatórias, [BER-87]. A teoria de processos estocásticos fornece ferramentas para determinar a distribuição do comprimento da fila e o tempo de espera do packet em cada arco.

Uma formulação matemática para este problema foi fornecida por Kleinrock, [KLE-64]. Ele mostrou que sob algumas hipóteses estocásticas realistas o problema de roteamento pode ser formulado como um problema de fluxo em redes com vários produtos e custo convexo. O desenvolvimento de algoritmos e softwares para roteamento ótimo é uma área ativa de pesquisa, [CAN-74], [NAB-88], [NAB-91], [NAB-93], [RIB-92], [ROC-84], [SCH-75] e [STE-77]. Muitos dos métodos encontrados na literatura permitem que os problemas de multifluxo sejam decompostos em problemas de otimização menores em cada iteração maior. Estes pequenos problemas correspondem a problemas de fluxo com um único produto, [BER-87] e [SCH-75].

O algoritmo apresentado foi projetado para obter boa razão de convergência enquanto mantém sua simplicidade. Uma de suas características principais é o fato de trabalhar simultaneamente com todos os produtos. A vantagem disto é que a função de Lagrange, associado ao problema primal, pode ser decomposta em arcos. Então para cada arco têm-se uma função de Lagrange que é chamada de lagrangeano elementar. A minimização do lagrangeano elementar é feita através de um método quase-Newton e a resolução do problema dual é feita pelo método de Newton aproximado.

4.3 Formulação do Problema

Seja $\mathcal{G}$ um grafo direcionado possuindo NN nós e NA arcos numerados. A matriz de incidência nó-arco relacionada ao grafo é representado por A^0 ($NN \times NA$), definida abaixo:

$$A_{i,j}^0 = \begin{cases} 1 & \text{se o arco } j \text{ está saindo do nó } i \\ -1 & \text{se o arco } j \text{ está entrando no nó } i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Seja m o número de produtos percorrendo os arcos da rede e b_i^p o vetor de demanda que representa o tráfego médio do produto p entrando ou saindo da rede através do nó i . E x_j^p o fluxo no arco j associado ao produto p , sendo $X_j = \sum_{p=1}^m x_j^p$ o fluxo total no arco j .

Para uma representação adequada do problema, as variáveis são agrupadas por produtos, isto é:

$$\begin{aligned} b^p &= (b_1^p, \dots, b_{p-1}^p, b_{p+1}^p, \dots, b_{NN}^p)^t, & b' &= (b^{1t}, \dots, b^{mt})^t, \\ x^p &= (x_1^p, \dots, x_{NA}^p)^t, & x' &= (x^{1t}, \dots, x^{mt})^t, \\ X &= (X_1, \dots, X_{NA})^t, \end{aligned}$$

$(\cdot)^t$ representa a matriz transposta.

Um conjunto linearmente independente das restrições de fluxo pode ser escrito da seguinte forma:

$$Ax' - b' = 0$$

com

$$A = \begin{bmatrix} A^1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A^m \end{bmatrix}$$

onde a matriz A^p , $p = 1, \dots, m$, é a matriz de incidência de dimensão $((NN - 1) \times NA)$, definida como A^0 inicial e retirando-se a linha referente ao nó da rede, que é saída do produto p . Esta equação define a lei de conservação de fluxo das mensagens.

Nossa formulação matemática do problema de roteamento de dados permite que se agrupe as variáveis por arcos. Esta forma de agrupar as variáveis permite que se decomponha o problema em problemas de dimensões menores, facilitando assim os cálculos durante o processo de otimização. Os vetores b e x podem ser reescritos como mostrado abaixo:

$$b_i = (b_i^1, \dots, b_i^m)^t, \quad b = (b_1^t, \dots, b_{NN-1}^t)^t$$

$$x_j = (x_j^1, \dots, x_j^m)^t, \quad x = (x_1^t, \dots, x_{NA}^t)^t$$

As equações de conservação de fluxo, neste caso, podem ser escritas do seguinte modo:

$$Bx = b$$

A matriz B , de dimensão $((NN - 1)m \times (NA)m)$ é composta por blocos, $B = (B(1), \dots, B(NA))^t$. A cada um desses blocos está associado a um arco, $B(j) = (B_1(j), \dots, B_{NN-1}(j))^t$, de dimensão $((NN - 1)m \times m)$. $B_i(j)$ são matrizes de dimensão $(m \times m)$, definidas da seguinte maneira:

$$B_i(j) = \begin{cases} I & \text{se o arco } j \text{ está saindo do nó } i \\ -I & \text{se o arco } j \text{ está entrando no nó } i \\ 0 & \text{se o arco } j \text{ não incide no nó } i \end{cases}$$

para $i = 1, \dots, NN - 1$, I = matriz identidade e 0 = matriz nula.

O problema primal de roteamento ótimo pode então ser escrito como segue:

$$\min_x f(x) = \sum_{j=1}^{NA} f_j(x_j)$$

$$\text{s.a. } \sum_{j=1}^{NA} B(j)x_j - b = 0$$

$$x_j^p \geq 0, \quad j = 1, \dots, NA, \quad p = 1, \dots, m$$

onde:

$$f_j(x_j) = \left[\frac{1}{C_j - X_j} + T_j \right] X_j \quad \text{se } 0 \leq X_j < C_j \quad \text{para } j = 1, \dots, NA$$

$$f_j(x_j) = \infty \text{ se } X_j \geq C_j, \text{ onde } X_j = \sum_{p=1}^m x_j^p.$$

Por simplicidade assumimos que todas as mensagens enviadas, para os pares de nós origem-destino, têm a mesma distribuição, com comprimento médio das mensagens iguais a 1 bit/mensagem. O termo $\frac{1}{(C_j - X_j)}$ representa o tempo médio de espera nas filas e a média de atraso de processamento no "buffer", T_j e C_j representam, respectivamente, a duração da transmissão e a capacidade do arco j , ambos são medidos em packets por segundo.

A função f_j é estritamente convexa em relação ao fluxo total X_j , e convexa com relação a x_j . Conseqüentemente a solução do problema de roteamento pode não ser única, porque a hessiana de $f(x)$, com relação a x_j , é semi-definida positiva. Assim, considere a seguinte função custo modificada:

$$f_j(x_j) = \left[\frac{1}{C_j - X_j} + T_j \right] X_j + r \sum_{p=1}^m \left(\frac{1}{x_j^p} \right) + r' \sum_{p=1}^m (x_j^p)^2, \text{ para } r > 0, r' > 0$$

Adicionou-se os termos quadrático e inverso à f_j para torná-la estritamente convexa e continuamente diferenciável em x_j . Pode-se notar que f_j é duas vezes diferenciável. Trabalhando-se com r e r' suficientemente pequenos não se altera significativamente a solução do problema.

4.4 O Método Dual

O problema dual é dado por:

$$\max_{\lambda \in R^{(NN-1) \times m}} W(\lambda) \quad (4.1)$$

onde λ representa um vetor cujos elementos são chamados de multiplicadores de Lagrange e $W : R^{(NN-1) \times m} \rightarrow R$ é a função dual dada por:

$$W(\lambda) = \min_x \left(\sum_{j=1}^{NA} f_j(x_j) + \sum_{j=1}^{NA} \lambda (B(j)x_j - b) \right) \quad (4.2)$$

Como o problema primal é estritamente convexo e continuamente diferenciável, o problema dual é irrestrito, estritamente côncavo em λ e duas vezes continuamente diferenciável, [ROC-70].

Seja a função de Lagrange associada ao problema de multífluxo:

$$L(x, \lambda) = \sum_{j=1}^{NA} (f_j(x_j) + \lambda B(j)x_j) - \lambda b$$

onde: $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{NN-1})$, com $\lambda_i = (\lambda_i^1, \dots, \lambda_i^m)$,

então o problema dual pode ser formulado da seguinte maneira:

$$\max_{\lambda} \min_x L(x, \lambda)$$

Para um valor fixo de λ , a função de Lagrange é estritamente convexa em x_j . Deste modo, a solução $x_j(\lambda)$ do problema

$$\min_x \sum_{j=1}^{NA} (f_j(x_j) + \lambda B(j)x_j) - \lambda b$$

é global e única.

A função dual se escreve:

$$W(\lambda) = \left(\sum_{j=1}^{NA} \min_{x_j} L_j(x_j, \lambda) \right) - \lambda b$$

onde:

$$L_j(x_j, \lambda) = f_j(x_j) + (\lambda_i - \lambda_l)x_j$$

é chamado de lagrangeano elementar, isto é, a componente do lagrangeano relativo ao arco j ; onde i e l são, respectivamente, os nós origem e destino do arco j .

A matriz hessiana $\nabla_x^2 L(x, \lambda)$, da função de Lagrange é definida positiva e tem uma estrutura bloco-diagonal. Esta estrutura advém do fato das variáveis estarem agrupadas por arco. Os blocos da matriz $\nabla_x^2 L(x, \lambda)$ são simétricos de dimensão $(m \times m)$ e correspondem exatamente às matrizes hessianas dos lagrangeanos elementares.

$$\nabla_{xL(x,\lambda)}^2 = \begin{bmatrix} \nabla_{x_1 L_1(x,\lambda)}^2 & & & 0 \\ & \nabla_{x_2 L_2(x,\lambda)}^2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \nabla_{x_{NA} L_{NA}(x,\lambda)}^2 \end{bmatrix}$$

A minimização da função de Lagrange é realizada através de NA minimizações independentes, uma para cada lagrangeano elementar (cada arco). O algoritmo escolhido para fazer estas minimizações é o método quase-Newton de Broyden Fletcher Goldfarb e Shanno (BFGS). Para um valor fixo de λ , o método BFGS fornece o valor único, $x_j^*(\lambda)$, que minimiza o lagrangeano elementar. Ele fornece também uma aproximação, $[H]^{-1}$ simétrica definida positiva da inversa da hessiana do lagrangeano elementar no ponto $x^*(\lambda)$.

Apresentamos a seguir o método BFGS na forma de algoritmo:

Alg.5.1 Método BFGS

1. Definir os valores dos erros ϵ_1 e ϵ_2 .

2. Faça

Para $j = 1, \dots$, número de arcos

(a) Para um valor fixo de λ , escolher um ponto inicial x_j^0 . Definir $[H_j^0]^{-1} = I$, $k = 0$

(b) Determinar a direção de descida:

$$d_k = -[H_j^k]^{-1} \nabla_x L_j(x_j^k(\lambda), \lambda)$$

(c) Calcular x_j^{k+1} , como resultado de $x_j^{k+1} = x_j^k + \alpha d_k$, onde α é:

$$\min_{\alpha \geq 0} L_j((x_j^k + \alpha d_k), \lambda)$$

(d) Fazer $s_k = x_j^{k+1} - x_j^k$ e $\gamma_k = \nabla_{x_j} L_j(x_j^{k+1}) - \nabla_{x_j} L_j(x_j^k)$

(e) Se $\gamma_k \leq \epsilon_1$ e $s_k \leq \epsilon_2$, então - FIM.

Senão

Atualizar os valores de $[H_j^k]^{-1}$, fazer $k = k + 1$ e retornar ao passo 2(b).

No passo (2(c)), resolve-se o problema de busca unidimensional através do método de Fibonacci. Este método foi utilizado por apresentar convergência linear e fornecer o ótimo da solução.

O problema dual é resolvido através de uma modificação no método de Newton. Chamou-se esta modificação de Newton aproximado, pelo fato de se trabalhar com uma aproximação da matriz hessiana dual.

O processo iterativo do método é inicializado fixando-se um valor arbitrário para λ^0 . Em seguida duas etapas devem ser calculadas, uma após outra de maneira repetitiva:

1. O cálculo da matriz hessiana da função dual $\nabla_{\lambda}^2 W(\lambda^i)$ e o cálculo do gradiente da função dual $\nabla_{\lambda} W(\lambda^i)$.

2. A resolução do sistema linear fornecendo o valor de λ^{i+1} .

O vetor $x^*(\lambda)$, que minimiza o lagrangeano, é obtido por meio do algoritmo BFGS. Deste modo, pode-se calcular o gradiente da função dual através da relação:

$$\nabla_{\lambda} W = (Bx^*(\lambda) - b)^t = \left(\sum_{j=1}^{NA} B(j)x_j^*(\lambda) - b \right)^t$$

$$U = - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline B_1(1)H_1^{-1}B_1^t(1) + \dots + & B_1(1)H_1^{-1}B_2^t(1) + \dots + & \dots & B_1(1)H_1^{-1}B_{NN-1}^t(1) + \dots + \\ B_1(NA)H_{NA}^{-1}B_1^t(NA) & B_1(NA)H_{NA}^{-1}B_2^t(NA) & & B_1(NA)H_{NA}^{-1}B_{NN-1}^t(NA) \\ \hline \vdots & & & \\ \hline B_{NN-1}(1)H_1^{-1}B_1^t(1) + \dots + & \dots & & B_{NN-1}(1)H_1^{-1}B_{NN-1}^t(1) + \dots + \\ B_{NN-1}(NA)H_{NA}^{-1}B_1^t(NA) & & & B_{NN-1}(NA)H_{NA}^{-1}B_{NN-1}^t(NA) \\ \hline \end{array}$$

Figura 4.1: Matriz hessiana dual aproximada

Como a função dual é duas vezes continuamente diferenciável pode-se deduzir a expressão da hessiana dual derivando-se a expressão do gradiente. Obtém-se então a relação :

$$\nabla_{\lambda}^2 W(\lambda) = -B[\nabla_x^2 f(x^*(\lambda))]^{-1}B^t$$

Como o problema primal é um problema com restrições de igualdade, tem-se:

$$\nabla_x^2 f(x^*(\lambda)) = \nabla_x^2 L(x^*(\lambda), \lambda)$$

Tendo em vista que matriz $\nabla_x^2 L(x^*(\lambda), \lambda)$ é simétrica definida positiva e B é uma matriz não singular, então a matriz hessiana dual calculada através da relação:

$$\nabla_{\lambda}^2 W(\lambda) = -B[\nabla_x^2 L(x^*(\lambda), \lambda)]^{-1}B^t$$

é definida negativa.

Uma aproximação simétrica definida negativa da hessiana da função dual, U , é dada por: $U = -BH^{-1}B^t$. Observe, através da figura 4.1, que o cálculo da matriz U é muito fácil de ser efetuado uma vez que os valores de H_j^{-1} são conhecidos. A matriz U também pode ser escrita do seguinte modo:

$$U(\lambda) = \begin{bmatrix} U_{1,1} & U_{1,2} & \cdots & U_{1,NN-1} \\ U_{2,1} & U_{2,2} & \cdots & U_{2,NN-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ U_{NN-1,1} & U_{NN-1,2} & \cdots & U_{NN-1,NN-1} \end{bmatrix}$$

Uma vez que a matriz B é formada por matrizes identidade, menos identidade e nulas; assim os elementos de U podem ser calculados utilizando a estrutura da rede, do seguinte modo:

$$\begin{cases} U_{i,i} = -\sum_{j \in D_{i,i}} H_j^{-1} & \text{onde } D_{i,i} \text{ é o conjunto dos arcos entrando ou saindo} \\ U_{i,l} = \sum_{j \in V_{i,l}} H_j^{-1} & \text{do nó } i \\ & \text{onde } V_{i,l} \text{ é o conjunto dos arcos unindo os nós } i \text{ e } l \end{cases}$$

Pelo método de Newton, calcula-se as variáveis duais do seguinte modo:

$$\lambda^{i+1} = \lambda^i - [U]^{-1} \nabla_{\lambda} W(\lambda)$$

Em cada iteração resolve-se o seguinte sistema linear através do método do gradiente conjugado:

$$-Ud = \nabla_{\lambda} W(\lambda)$$

$$\text{onde } d = \lambda^{i+1} - \lambda^i$$

Escolhemos o método do gradiente conjugado porque ele fornece uma solução para o sistema em no máximo $(NN - 1)m$ iterações, onde $(NN - 1)m$ é a dimensão da matriz U , assim, sua convergência é muito rápida. Uma das condições para se garantir a convergência do gradiente conjugado é fazer com que a matriz U seja simétrica definida positiva, para isto, basta multiplicá-la por $-I$, uma vez que U é simétrica definida negativa, [CUN-93].

O método de Newton converge com ordem quadrática quando o valor de λ se aproxima do valor ótimo da função. Como, no nosso caso, trabalhamos com uma aproximação do hessiano a atualização de λ fica:

$$\lambda^{i+1} - \lambda^i = \alpha d, \quad \text{com } \alpha \leq 1$$

O valor de α é obtido através de uma busca linear, para cada iteração do problema principal. Teoricamente, quando o valor de λ se aproxima do ótimo o valor de α se aproxima de 1.

Em nosso algoritmo, admitimos inicialmente um valor para α e uma constante. A cada iteração fazemos $\alpha = \alpha + \text{constante}$ até que o valor de α se aproxime de 1.

Apresentaremos a seguir, o algoritmo do método dual, por nós desenvolvido:

Alg.4.2: Método Dual

1. Calcular a matriz de incidência nó-arco, B , relativo ao grafo $\mathcal{G}$. Definir o erro ϵ , continue = verdadeiro e $i=0$ (i =número de iterações). Inicialize o valor de α e de *constante*.

2. Enquanto (continue=verdadeiro) faça:

- 2.1. A partir de um fluxo x^i inicial e de um valor λ^i fixado, calcular para cada arco de $\mathcal{G}$ o valor do multifluxo x_j^{i+1} , resolvendo pelo método BFGS o problema abaixo:

$$\sum_{j=1}^{NA} \min_{x_j} L_j(x_j, \lambda)$$

- 2.2. Calcular os componentes do gradiente $(Bx^{i+1} - b)$ da função dual relativo ao grafo $\mathcal{G}$.

- 2.3. Se $Bx^{i+1} - b \leq \epsilon$, então continue = falso - FIM

Senão

Calcular a aproximação da hessiana dual U .

Resolver o sistema linear $-Ud = \nabla_{\lambda} W(\lambda)$, através do método do gradiente conjugado.

Atualizar os valores de λ , $\lambda^{i+1} = \lambda^i + \alpha d$

Se $\alpha \leq 1$ então atualizar o valor de $\alpha = \alpha + \text{constante}$

Atualizar o número de iterações, $i = i + 1$.

4.5 Resultados Computacionais

Apresentamos a seguir alguns dos testes realizados com o método por nós desenvolvido.

Nosso método foi implementado em um microcomputador PC-486 DX4 com 8 Mb de memória RAM. A linguagem de programação utilizada é o FORTRAN com o compilador DBOS. Este compilador foi escolhido porque ele possui um gerenciador de memória, possibilitando utilizar praticamente toda memória RAM do microcomputador na execução do programa. Desta forma pode-se executar exemplos onde a matriz hessiana dual tem dimensão da ordem de $[500 \times 500]$.

A linguagem FORTRAN foi escolhida, porque numa etapa posterior, de continuação do trabalho, objetivamos implementar este método no servidor de processamento paralelo (SPP2), que está sendo desenvolvido no ICMSC-USP. Este servidor trabalha com o FORTRAN e a comunicação entre os processadores é feita através do PVM ("Parallel Virtual Machine") [BEG-91].

Entre os vários exemplos utilizados para testar o método escolhemos sete que serão apresentados aqui. As principais características desses exemplos são apresentadas na tabela 4.1 abaixo.

	número de arcos	número de nós	número de produtos	capacidade do arco	tempo de transmissão
P1	16	10	2	5	0.01
P2	24	16	3	6	0.5
P3	24	16	5	6	0.5
P4	24	16	5	10	0.5
P5	66	38	3	7	0.5
P6	66	38	3	8	0.5
P7	82	48	3	5	0.5

Tabela 4.1: Característica gerais dos exemplos

O exemplo 1 é uma rede pequena e com uma topologia bem simples. Ela é conhecida na literatura como Arpanet. A figura 4.2 mostra a topologia da rede do exemplo 1.

Exemplo1:

Figura 4.2: Topologia da rede para o exemplo 1

Nesta rede considerou-se que todos os arcos possuem a mesma capacidade, ($C_i = 5$) e que eles gastem o mesmo tempo de transmissão ($T_i = 0.01$). O número de produtos que circulam na rede é igual a dois, sendo um com origem no nó 2 e destino no nó 10 e o outro com origem no nó 5 e destino no nó 6, isto é:

$$m = 1 \rightarrow b_2^1 = 3, b_{10}^1 = -3, b_i^1 = 0 \text{ caso contrário}$$

$$m = 2 \rightarrow b_5^2 = 3, b_6^2 = -3, b_i^2 = 0 \text{ caso contrário}$$

Os valores de r_1 e r_2 utilizados são:

$$r_1 = 2.0 \cdot 10^{-8} \quad \text{e} \quad r_2 = 1.0 \cdot 10^{-1}$$

A figura 4.3 a seguir, mostra a topologia da rede para os exemplos 2, 3 e 4.

Figura 4.3: Topologia da rede para os exemplos 2, 3 e 4

Utilizamos uma mesma rede para testar os exemplos 2, 3 e 4. Nosso objetivo, ao se fazer isto, é observar o funcionamento do método quando se aumenta o número de produtos ou se diminui a capacidade dos arcos.

Exemplo 2: Rede dada pela figura 4.3:

- número de arcos: 24
- número de nós: 16
- número de produtos: 3
- capacidade dos arcos: 6, para todos os arcos da rede
- tempo de transmissão do arco: 0.5 para todos os arcos da rede

- vetor de recursos:

para produto 1 $\rightarrow b_1^1 = 2, b_{13}^1 = -2, b_i^1 = 0$ caso contrário

para produto 2 $\rightarrow b_1^2 = 2, b_{16}^2 = -2, b_i^2 = 0$ caso contrário

para produto 3 $\rightarrow b_1^3 = 2, b_4^3 = -2, b_i^3 = 0$ caso contrário

- coeficientes da função

$$r_1 = 0.0$$

$$r_2 = 1.010^{-1}$$

Exemplo 3: Os dados abaixo são referentes à rede da figura 4.3:

Os dados são os mesmos do exemplo anterior exceto para:

- número de produtos: 5

- vetor de recursos:

para produto 1 $\rightarrow b_1^1 = 2, b_{13}^1 = -2, b_i^1 = 0$ caso contrário

para produto 2 $\rightarrow b_1^2 = 2, b_{16}^2 = -2, b_i^2 = 0$ caso contrário

para produto 3 $\rightarrow b_1^3 = 2, b_4^3 = -2, b_i^3 = 0$ caso contrário

para produto 4 $\rightarrow b_1^4 = 2, b_8^4 = -2, b_i^4 = 0$ caso contrário

para produto 5 $\rightarrow b_1^5 = 2, b_{15}^5 = -2, b_i^5 = 0$ caso contrário

Exemplo 4: Os dados abaixo são referentes à rede da figura 4.3:

Os dados deste exemplo são os mesmos do exemplo 3, só que aqui trabalhamos com $C_l = 10$ (capacidade dos arcos).

Os exemplos 5 e 6 se referem a uma rede com 38 nós e 66 arcos. A diferença entre eles está na capacidade dos arcos, que no exemplo 5 é $C_l = 7$ e no exemplo 6 é $C_l = 8$.

O exemplo 7 trata de uma rede com 48 nós, 82 arcos e 3 produtos, perfazendo um total de 246 variáveis

A tabela 4.2 a seguir mostra os resultados obtidos em cada um dos exemplos, com relação ao número de iterações, valor da função objetivo e tempo computacional.

	Valor da função	Número de iterações	Tempo (segundos)
P1	6.78	58	3,023
P2	18.23	202	155,273
P3	39.56	390	1290,11
P4	26.827	147	488,406
P5	27.32	314	2328,46
P6	25.944	298	2192,96
P7	33.17	402	6177,09

Tabela 4.2: Resultados computacionais

As tabelas 4.3 e 4.4 a seguir mostram os valores do fluxo obtidos para os exemplos 2 e 3 respectivamente.

arco	produto 1	produto 2	produto 3
1	2.000	1.000	0.000
2	0.000	1.000	2.000
3	0.000	0.728	0.000
4	0.000	0.272	2.000
5	0.000	0.272	0.000
6	0.000	0.000	2.000
7	0.000	0.000	0.000
8	2.000	0.272	0.000
9	0.000	0.728	0.000
10	0.000	0.728	0.000
11	0.000	0.728	0.000
12	0.000	0.500	0.000
13	0.000	0.500	0.000
14	0.000	0.500	0.000
15	2.000	0.001	0.000
16	0.000	0.271	0.000
17	0.000	0.500	0.000
18	0.000	0.500	0.000
19	0.000	0.500	0.000
20	0.000	0.500	0.000
21	0.000	1.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.500	0.000
24	0.000	1.000	0.000

Tabela 4.3: Fluxo obtido para o exemplo 2

arco	produto 1	produto 2	produto 3	produto 4	produto 5
1	1.877	1.035	0.000	0.784	1.062
2	0.000	0.843	1.930	1.109	0.885
3	0.000	0.584	0.000	0.424	0.692
4	0.000	0.213	1.954	0.682	0.178
5	0.000	0.000	0.000	0.250	0.174
6	0.000	0.156	1.951	0.417	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.441	0.004
8	1.965	0.521	0.000	0.000	0.390
9	0.000	0.470	0.000	0.805	0.620
10	0.000	0.631	0.000	0.000	0.895
11	0.000	0.389	0.014	1.272	0.419
12	0.016	0.055	0.000	0.000	0.601
13	0.000	0.000	0.026	1.556	0.000
14	0.000	0.376	0.000	0.000	0.000
15	1.995	0.433	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.387
17	0.054	0.000	0.000	0.000	0.780
18	0.000	0.220	0.000	0.000	0.553
19	0.000	0.000	0.000	0.000	1.220
20	0.000	0.337	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.490	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.080
23	0.000	0.730	0.000	0.000	0.785
24	0.000	0.857	0.000	0.000	0.000

Tabela 4.4: Fluxo obtido para o exemplo 3

4.6 Análise dos Resultados

Sabe-se que o método de Newton tem convergência quadrática quando está bem próximo do ótimo. Sabe-se também que ele pode divergir totalmente quando a solução inicial está muito longe do ótimo. Por este motivo, nas primeiras iterações, não permitimos que o tamanho do passo (α) fosse igual a 1, como normalmente acontece no método de Newton. Deste modo nas primeiras iterações, sempre pegamos um valor de $\alpha < 1$ e a cada iteração adicionávamos uma constante até que o valor de α se aproxime ou iguale a 1.

Nós constatamos que de acordo com o tamanho do problema considerado, é necessário aumentar o número de iterações em que $\alpha < 1$. Isto se faz necessário,

sobretudo, porque a função objetivo primal é mal condicionada e ela torna-se pior com o aumento do tamanho do problema.

Pode-se também observar pela tabela 4.2 que o número de iterações do método dual de Newton aproximado aumenta de acordo com a dimensão do problema tratado. Todavia, convém observar que este aumento é relativamente baixo.

Por exemplo, para a rede Arpanet (exemplo 1) que é um problema com 32 variáveis, o número de iterações foi igual a 58. Para o exemplo 7 que é um problema com 246 variáveis, o número de iterações do método dual foi igual a 402.

Observamos também que relaxando a capacidade dos arcos (exemplos 3 e 4 e exemplos 5 e 6) a convergência torna-se mais rápida e o tempo computacional diminui (cerca de 62% nos exemplos 3 e 4 e 6% nos exemplos 5 e 6).

Isto é evidente, uma vez que relaxando a capacidade dos arcos, relaxamos as restrições do problema relacionadas a estes arcos. Como consequência o valor da função objetivo tende a ser menor no problema relaxado e este atingirá mais rapidamente a solução ótima.

Quando aumentamos o número de produtos, aumentamos também o tempo computacional. No caso dos exemplos 2 e 3, aumentamos os produtos de 3 para 5, e o tempo computacional sofreu um aumento de 31%. Isto também é evidente, pois o aumento no número de produtos provoca um aumento no número de variáveis.

Além da convergência rápida, este algoritmo, por se tratar de um método dual, não necessita de uma solução factível inicial.

O critério de parada do método dual de Newton contempla duas coisas ao mesmo tempo:

- $Ax = b$
- solução do problema primal igual a solução do problema dual.

Se nosso objetivo ao se resolver um problema for obter uma boa solução factível, isto é, uma solução factível bem próxima do ótimo, basta relaxarmos um pouco o critério de parada no tocante a solução dos problemas primal e dual iguais. Desta forma o algoritmo encontrará rapidamente a solução desejada.

Se não relaxarmos este critério, para problemas grandes, o tempo computacional aumenta enormemente. Por exemplo, quando executamos o exemplo 7, obtemos o primal igual a 33.173 e o dual igual a 36.671 na 402 iterações com um tempo de 6177.09 segundos. A seguir, restringimos mais o critério de parada e na 3174 iterações a função primal era igual a 33.174 e o dual a 36.671.

Com isto, notamos que: mesmo que aumentemos consideravelmente o número de iterações, a solução final pouco se altera. Isto se deve ao fato da função

objetivo do problema de roteamento ser muito aberta.

4.7 Conclusão

Neste capítulo propomos um método do tipo Newton aproximado para resolver o problema do roteamento de dados. Este problema pertence a classe dos problemas de multifluxo com função objetivo convexa. O problema original foi ligeiramente modificado para tornar-se estritamente convexo e continuamente diferenciável. A utilização da teoria da dualidade nos conduz a um problema dual não restrito, estritamente côncavo e continuamente diferenciável e por isto mais fácil de se resolver que o problema primal.

Os vários métodos que se encontram na literatura para resolver o problema do roteamento ótimo, de maneira geral, se baseiam numa decomposição por produto. A originalidade deste método consiste em fazer uma decomposição por arco, o que permite tratar todos os produtos simultaneamente. O lagrangeano pode ser decomposto em k lagrangeanos elementares, onde k é o número de arcos. Estes lagrangeanos são minimizados por um método de quase-Newton que nos permite obter facilmente o gradiente e uma aproximação da hessiana da função dual. A resolução do sistema linear que fornece uma direção de subida é feita pelo método do gradiente conjugado.

O método de Newton utilizado para maximizar a função dual é dito aproximado porque ele trabalha com uma aproximação da Hessiana dual, obtida a partir da minimização do lagrangeano.

Conclusão Geral

Nesta dissertação é proposto um método para resolver o problema de roteamento de dados em redes de comutação de packets.

A abordagem principal do trabalho consistiu em escolher uma formulação paralelizável para o problema de roteamento, assim como o estudo de uma maneira de agrupar as variáveis capaz de colocar em evidência o paralelismo. Escolheu-se uma abordagem dual que conduz a um problema irrestrito, continuamente diferenciável e para o qual o lagrangeano primal pode ser decomposto por arcos. Além do mais o método dual aqui proposto pode certamente ser utilizado de maneira eficiente para resolver, de maneira geral, problemas de otimização convexa com função objetivo parcialmente separável. Isto implicaria em pequenas modificações no algoritmo de resolução do problema dual. As vantagens de uma abordagem dual com relação a uma abordagem primal, para problemas com função convexa separáveis ou parcialmente separáveis é comentado em duas publicações [LOO-90] e [BUC-90].

O algoritmo utilizado para resolver o problema dual é do tipo Newton aproximado. A matriz Hessiana dual é obtida a partir da minimização dos lagrangeanos primal, decomposto em lagrangeanos elementares associados aos arcos. A minimização dos lagrangeanos elementares é efetuada por um método do tipo quase-Newton. Tudo isto permite reconstituir a Hessiana dual diretamente a partir do grafo da rede e sem ter que utilizar algoritmos de multiplicação de matrizes.

Uma das particularidades do método aqui proposto é de tratar todos os produtos simultaneamente. Este método não utiliza as noções de árvore ou de base, habitualmente utilizadas para este tipo de problema, o que certamente conduz a performance piores se comparado aos algoritmos propostos em [FRA-73], [BER-87], [AUT-87], [LUV-95].

O método proposto possui a vantagem de não precisar de uma solução factível inicial. Sua originalidade e os resultados obtidos permitiram que este trabalho fosse publicado no CNMAC [YAM-95a] e no ENEGEP [YAM-95].

No tocante à perspectiva de continuidade do trabalho, parece-nos interessante generalizar este método para o caso de problemas de otimização convexa com função objetivo parcialmente separável e estudar as modificações que esta genera-

lização implica.

Bibliografia

- [ASS-78] ASSAD, A.A., Multicommodity Network Flow a Survey, *Networks*, vol. 8, pp. 37-91, 1978.
- [AUT-87] AUTHIE, G., *Contribution à L'optimization des Flots Dans les Réseaux. Un Multiprocesseur Expérimental por L'étude des itérattions Asynchrones*, Thèse d'état, Université Paul Sabatier, Toulouse, 1987.
- [BAR-74] BARR, R.S., GLOVER, F. and KLINGMAN, D., An Improved Version Of the Out-of-Kilter Method and a Comparative Study of Computer Codes, *Mathematical Programming*, vol. 7, No. 1, pp. 60, 1974.
- [BAZ-77] BAZARAA, M.S. and JARVIS, J.J., *Linear Programming and Network Flows*, John Wiley & Sons, 1977.
- [BEG-91] BEGUELIN, A., DONGARRA, J.J., GEIST, A., MANCHECK, R., SUNDERAM, U., *A User's Guide to the Parallel Virtual Machine*, Relatório Técnico 11826, Oak Ridge Nat. Lab., 1991.
- [BER-83] BERGE, C., *Graphes et Hipergraphes*, Dunod, 1983.
- [BER-83a] BERTSEKAS, D.P., Gafni, M.R., Project Newton Methods and Optimization of Multicommodity Flows, *IEEE Trans. Automat. Control*, 28, 1983.
- [BER-87] BERTSEKAS, D.P., GALLAGER, R., *Data Networks*, Prentice Hall Inc., 1987.
- [BLA-77] BLADLEY, G.H., BROWN, G.G. and GRAVES, G.W., Design and Implementation of Large Scale Primal Transshipment Algorithms, *Mannagement Science*, vol. 24, No. 1, pp. 1-34, 1977.
- [BUC-90] BUCKERS, R., Numerical Experiments with Dual Algorithms for Partially Separable Non-Linear Optimization-Problems, *Procedings Parallel Computing/89*, Elsevier Publishers, pp. 555-562, 1990.

- [CAN-74] CANTOR, D., GERLA, M., Optimal Routing in a Packet Switched Computer Network, *IEEE Trans. on Computers*, vol. c-23, No. 10, pp. 1062-1069, 1974.
- [CUN-93] CUNHA, C., *Métodos Numéricos para as Engenharias e Ciências Aplicadas*, UNICAMP, Campinas(SP), 1993.
- [DAN-51] DANTIZIG, G.B., *Application of the Simplex Method to a Transportation Problem* in Activity Analysis of Production and Allocation, Ed. T.C, Koopmans, John Wiley & Sons, New York, 1951.
- [FRA-73] FRATTA, L., GERLA, M. and KLEINROCK, L., The Flow Deviation Method: An Approach to Store and Forward Communication Network Design, *Networks*, vol. 3, pp. 97-133, 1973.
- [FOR-62] Ford, L.R. and Fulkerson, D.R., *Flows and Networks*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962.
- [GEO-70] GEOFFRION, A.M., Primal Resource Directive Approaches for Optimizing Nonlinear Decomposable Systems, *Operations Research*, 18, pp. 375-403, 1970.
- [GLO-74] GLOVER, F., KARNEY, D. and KLINGMAN, D., Implementation and Computacional Comparisons of Primal, Dual and Primal-dual Computer Codes for Minimum Cost Network Flow Problems, *Networks*, vol. 4, No. 3, pp. 191, 1974.
- [GON-84] GONDRAN, M. and MINOUX, M., *Graphs and Algorithms*, John Wiley & Sons, 1984.
- [HU -69] HU, T.C., *Integer Programming and Network Flows*, Addison-Wesley, 1969.
- [JAR-69] JARVIS, J.J., On the Equivalence Between Node-Arc and Arc-Chain Formulations for the Multicommodity Maximal Flow Problem, *Naval Res. Quart.*, vol. 16, No. 4, pp. 525-529, 1969.
- [JEN-80] JENSEN, P.A. and BARNES, J.W., *Network Flow Programming*, John Wiley & Sons, 1980.
- [KEN-77] KENNINGTON, J.L., An Effective Subgradient Procedure for Minimal Cost Multicommodity Flow Problems, *Management Science*, vol. 23, No. 49, pp. 994-1004, 1977.
- [KEN-78] KENNINGTON, J.L., A Survey of Linear Cost Multicommodity Network Flows, *Operations Research*, vol. 26, No. 2, pp. 209-236, 1978.

- [KEN-80] KENNINGTON, J.L. and HEGALSON, R.V., *Algorithms for Network Programming*, John Wiley & Sons, 1980.
- [KLE-64] KLEINROCK, L., *Communication Nets: Stochastic Message Flow and Delay*, MacGraw-Hill, 1964.
- [LAS-70] LASDON, L.S., *Optimization Theory for Large Systems*, Macmillan Publishing Co. Inc., New York, 1970.
- [LAS-80] LASDON, L.S. and WARREN, A.D., Survey of Nonlinear Programming Applications, *Operations Research*, Vol. 28, No. 5, 1980.
- [LOO-90] LOOTSMA, F.A., Exploitation of Structure in Nonlinear Optimization, *Proceedings Parallel Computing/89*, Elsevier Publishers, pp. 31-45, 1990.
- [LUV-95] LUVEZUTE, R.M., *Algoritmo para Problema de Multifluxo Não Linear: Uma Aplicação ao Problema de Roteamento de Dados em Redes de Comunicação*, Tese de Mestrado, USP-ICMSC-SCE, agosto/95.
- [MIN-81] MINOUX, M. and SERREAULT, J.Y., Synthèse Optimale d'un réseau de Télécommunications avec Contraintes de Sécurité, *Annales des Télécommunications*, t. 36, No. 3-4, pp. 211-230, 1981.
- [NAB-88] NABONA, N., Implementació i Extensions dels Fluxos Multiarticle en Xarxes per Descomposició Dictada per Preus, *Research Report*, Facultat d'Informàtica, UPC 08028, pp. 88-26, Barcelona, 1988.
- [NAB-91] NABONA, N., Numerical Implementation of Nonlinear Multicommodity Network Flows with Linear Side Constraints Through Price-Directive Decomposition, *15th IFIP Conference on System Modelling and Optimization*, Zurich, 1991.
- [NAB-93] NABONA, N., Multicommodity Network Flow Model for Long-Term Hydro-Generation Optimization, *IEEE Trans. on Power System*, Vol. 8, No. 2, pp. 395-404, 1993.
- [RIB-92] RIBEIRO, C.M., BAZ, D.E., A Parallel Optimal Routing Algorithm, *Parallel Computing*, vol. 18, pp. 1393-1402, 1992.
- [ROC-70] ROCKAFELLAR, R.T., *Convex Analysis*, Princeton, New Jersey, 1970.
- [ROC-84] ROCKAFELLAR, R.T., *Network Flows and Monotropic Optimization*, John Wiley & Sons, 1984.
- [ROT-66] ROTHCHILD, b. and WHINSTON, A., On Two-Commodity Network Flows, *Operations Research*, vol. 14, pp. 377-387.

- [SAK-66] SAKAROVITCH, M., *The Multicommodity Maximum Flow Problem*, O.R.C. Report 66-25, Operations Research Center, University of California, Berkeley, 1966.
- [SAK-73] SAKAROVITCH, M., Two-commodity Network Flows and Linear Programming, *Mathematical Programming*, vol. 4, No. 1, pp. 1-20.
- [SAK-82] SAKAROVITCH, M., *Techniques Mathematiques de la Recherche Operationnelle: Optimisation dans les reseaux*, INPG-ENSIMAG-GRENOBLE-França, 1982.
- [SAK-84] SAKAROVITCH, M., *Optimisation Combinatoire: Graphes et Programation Linéaire*, Hermann, 1984.
- [SCH-75] SCHWARTZ, M., CHEUNG, C. The Gradient Projection Algorithm for Multiple Routing in Message-Switched Networks, *Proc. Fourth Annual Data Communications Symp.*, Quebec, Canadá, 1975.
- [STE-77] STERN, T., A Class of Decentralized Routing Algorithms Using Relaxation, *IEEE Trans. on Computers*, vol. c-25, pp. 1092-1102, 1977.
- [SZW-86] SZWARFITER, J.L., *Grafos e Algoritmos*, Editora Campus, 1986.
- [YAM-95] YAMAGUISHI, R. and RIBEIRO, C.M., Um Algoritmo Dual para a Otimização de Fluxo em uma rede de comutação, *XV Encontro Nacional de Engenharia de Produção/International Congress of Industrial Engineering*, São Carlos(SP), pp. 1352-1356, 1995.
- [YAM-95a] YAMAGUISHI, R. and RIBEIRO, C.M., Um Método para Resolver o Problema de Roteamento de Dados, *XVIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional*, Curitiba (PR), pp. 678-682, 1995.