**Dimensionamento de Lotes
Multiestágios Com Restrições de Capacidade:
Um Novo Modelo e Proposta de Solução**

Maristela Oliveira dos Santos

Orientador: Marcos Nereu Arenales

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemática de São Carlos, da
Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Ciências-Área: "*Ciência de Computação e
Matemática Computacional*".

São Carlos - SP

Setembro de 1996

À Deus.
À minha família
e aos amigos sempre presentes.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Marcos Nereu Arenales pelo apoio e amizade durante o desenvolvimento deste trabalho.

Agradeço aos professores: José Francisco Ferreira Ribeiro, Cassilda Maria Ribeiro, Murilo Francisco Tomé e Marcos Nereu Arenales, com os quais tive oportunidade de me aperfeiçoar através das disciplinas cursadas.

Agradeço as secretárias, Beth, Laura e Marília pela atenção e, as bibliotecárias pela disponibilidade e a todos funcionários de maneira geral.

Aos meus amigos Sadao, Cidinho, Célia, Elisangela, Simone, Janaina, Satie, Rô(Beleza), Lillian, Hsiang, Mary Shiraishi, Clebia, Lu Grossi, Lu Martinez, Júlio, Ana Paula, Adriana Backx, Marcelo, Ciro, Renato, Neuza, Ricardo, Lana, Claudia, Verinha, Luiza, Lauro e Marisa pela amizade e apoio nos momentos mais difíceis.

À Elisangela, Janaina, Regina Berretta e Sadao que contribuíram para desenvolvimento deste trabalho.

À turminha da sala 142: Renato, Cris, Robson, Elisangela, Carlos e Esdras pelo companheirismo.

Agradeço a FAPESP e ao CNPq pelo suporte financeiro.

Finalmente, agradeço a todos que ajudaram na elaboração deste trabalho.

RESUMO

Esta dissertação apresenta um estudo sobre problemas de planejamento da produção. Na primeira parte são revisados dois problemas particulares de programação da produção: o problema de programar máquinas numa indústria têxtil e o de uma fundição automatizada. Na parte final estuda-se os problemas gerais de dimensionamento de lotes apresentando formulações matemáticas encontradas na literatura e, um novo modelo é apresentado para o qual, foi proposto um método de resolução baseado na técnica da relaxação Lagrangeana.

ABSTRACT

This work is concerned with production planning problems. In its first part, two particular problems in production programming are revised: A Practical Approach To Lot And Setup Scheduling At A Textile Firm and, A Production Scheduling Problem In An Automated Cast. The remainder part of this work is devoted to general lot sizing modeling and a new model is presented, for which a Lagrangean relaxation-based solution method is proposed.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 Introdução.....1

1.1 Introdução.....	1
1.2 Objetivo.....	5
1.3 Motivação.....	5
1.4 Organização da Dissertação.....	6

CAPÍTULO 2 Uma Abordagem Prática para a Programação de Preparações de Máquinas (*Setup*) e para o Dimensionamento de Lote.....7

2.1 Introdução.....	7
2.2 O Problema da Empresa.....	7
2.3 Formulação do Problema.....	9
2.4 Método de Solução.....	12
2.5 Algoritmo.....	18

**CAPÍTULO 3 Problema de Programação da Produção Numa Fundição
Automatizada.....21**

3.1 Introdução.....	21
3.2 Uma Visão Geral do problema.....	21
3.3 Definição e Modelagem Matemática do Problema.....	22
3.4 Método de Resolução.....	24
3.5 Algoritmo.....	29

CAPÍTULO 4 Modelos Matemáticos de Dimensionamento de Lotes.....30

4.1 Introdução.....	30
4.2 O Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio.....	30
4.3 O Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágios.....	32

**CAPÍTULO 5 Um Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágios
Com Restrições de Capacidade: Modelo e Proposta de
Solução.....38**

5.1 Introdução.....	38
5.2 Definição do Problema.....	39
5.3 Formulação Matemática.....	40
5.4 Relaxação Lagrangeana.....	43
5.4.1 Resolução do Subproblema 1.....	45
5.4.2 Resolução do Subproblema 2.....	51
5.4.3 O Método do Subgradiente.....	55
5.5 Algoritmo.....	56
5.6 Experiências Computacionais.....	59

CAPÍTULO 6 Conclusões e Perspectivas Futuras.....61

BIBLIOGRAFIA.....64

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Introdução

Neste trabalho estuda-se problemas de planejamento e programação da produção, especificamente o problema de dimensionamento de lotes.

Planejamento das necessidades de materiais (*Material requirements planning-MRP*) é um dos mais populares sistemas de planejamento da produção usados na indústria. Segundo Billington *et al.* [11], o sistema *MRP* é uma metodologia amplamente usada pelas indústrias para planejar a produção de sistemas com múltiplos estágios (multiestágios). Shapiro [40] afirma que estes sistemas (*MRP*) são simplesmente programas informais que fornecem os requerimentos de materiais (componentes e matérias-primas) correspondentes aos programas mestres de produção (*PMP*). O *PMP* determina em quais períodos e em quais quantidades deverão ser produzidos os itens finais e, quando “explodido”, fornece as quantidades de componentes necessárias para efetuar esta produção.

Billington *et al.* [11] advertem que o sistema *MRP* desconsidera os custos envolvidos na produção dos itens e que surgem várias dificuldades na prática. Estas dificuldades são relacionadas a: *lead times* imprevisíveis, limitações de capacidade, incertezas na demanda e, ao tamanho dos lotes (*lot sizes*). Portanto, o problema de

dimensionamento de lotes em sistemas *MRP* é feito com muito mais dificuldade, pois considera custos de produção, de estocagem e de *setup* e pode também considerar restrições de capacidade, tempo de *setup*, *lead times*, entre outros.

O problema de dimensionamento de lotes consiste em planejar a quantidade a ser produzida dos itens em várias (ou única) máquinas em cada período ao longo de um horizonte de tempo finito, de modo a atender uma certa demanda e otimizar uma função objetivo (por exemplo, minimizar os custos). Bahl *et al.* [7] apresentam uma classificação geral para os diferentes tipos de problemas de dimensionamento de lotes representada através da figura 1.1.

Figura 1.1 Classificação dos problemas de dimensionamento de lotes.

Denomina-se sistema de produção monoestágio quando os itens a serem produzidos são independentes, isto é, nenhum item depende da produção do outro item. Bahl *et al.* [7] afirmam que o principal interesse da classe dos problemas de dimensionamento de lotes monoestágio sem limitações de capacidade, é a determinação da produção dos lotes de um único item para vários períodos de tempo de modo, a minimizar as somas dos custos de *setup* (preparações) e de estoque sobre um horizonte de planejamento enquanto satisfaz uma demanda preestabelecida. Como não existem dependências entre os itens, as decisões de dimensionamento de lotes podem ser tomadas item a item em cada período de tempo. Soluções ótimas para o problema podem ser obtidas usando o algoritmo proposto por Wagner e Whitin [46].

Os problemas monoestágios com limitações de capacidade admitem que os recursos sejam limitados, isto é, as limitações de capacidades introduzem uma certa interdependência entre os itens. Diaby *et al.* [19] desenvolveram métodos ótimos/quase ótimos para o

problema considerando o tempo de *setup*. Toledo *et al.* [42] representaram o problema como uma rede generalizada e desenvolveram um método ótimo baseado na técnica *branch-and-bound* e, Trigeiro *et al.* [43] desenvolveram um método heurístico para resolução do problema. Muitos outros métodos heurísticos foram propostos para o problema, como por exemplo, os encontrados em: Dixon e Silver [20], Lambrecht e Vanderveken [30] e Maes e Van Wassenhove [34].

Denomina-se sistema de produção múltiplos estágios, o sistema de produção onde um item final possui itens predecessores, que também devem ser planejados para produção ou compra. Tais itens podem possuir suas próprias demandas, chamadas demandas independentes. A figura 1.2 ilustra um sistema de produção com múltiplos estágios. Esta figura mostra uma estrutura de produto, isto é, uma especificação da seqüência na qual partes compradas, componentes fabricados, e submontados são processados e juntos, formam os itens finais. Mover para baixo na figura, é análogo a inverter as operações de produção e desmontar os itens finais em suas respectivas partes.

figura 1.2 Estrutura geral de produto

Observe na figura 1.2 que, para fabricar uma unidade do item 1 serão necessárias a_{31} unidades do item 3 e, a_{51} unidades do item 5. Por outro lado, estes itens, 5 e 3, também requerem uma certa quantidade de itens (itens predecessores) para serem produzidos e, deste modo, percorre-se toda a estrutura do produto. Portanto, ilustra-se com este exemplo, a dependência entre os itens, ou seja, a característica do sistema de produção com múltiplos estágios.

O problema de dimensionamento de lotes com múltiplos estágios sem restrições de capacidade foi estudado por Afentakis *et al.* [2], que propõem um algoritmo *branch-and-bound* para a estrutura de montagem (ver capítulo 4) e, Afentakis e Gavish [1] estudam o problema considerando a estrutura geral (ver capítulo 4) de produto mas, transformam o

problema para uma estrutura equivalente de montagem e aplicam o mesmo método dado em [2]. Métodos heurísticos para este problema são encontrados em Kuik e Salomon [29] e Blackburn e Millen [14].

O problema com múltiplos estágios com limitações de capacidade é formulado por Billington *et al.* [11], que apresentam um método de redução do tamanho do problema, mas não apresentam um método de resolução. Billington *et al.* [12] apresentam um algoritmo heurístico considerando capacidade limitada em apenas um estágio na estrutura de produto, ou seja, um único centro gargalo. Billington *et al.* [13] estudaram o desempenho de várias heurísticas desenvolvidas para o problema multiestágio. Encontram-se vários métodos heurísticos para o problema, por exemplo: Maes *et al.* [33], Berreta e Armentano [9], Kuik *et al.* [28], Clark e Armentano [17] e Roll e Karni [39].

Segundo Maes *et al.* [33], encontrar uma solução factível para problemas de dimensionamento de lotes com capacidade limitada que consideram tempo de preparação é NP-completo. Por esta razão, a maioria dos métodos de resolução encontrados na literatura são métodos heurísticos tratando problemas particulares, veja Billington *et al.* [11] e Bahl *et al.* [7].

Se os tempos de *setup* são baixos e os custos são pequenos quando comparados com os custos de produção, estoque e horas extras, então os problemas de dimensionamento de lotes podem ser modelados como programas lineares e portanto, podem ser resolvidos por alguma técnica padrão de *PL*. Programação linear pode tratar com múltiplos centros com restrições de capacidade facilmente, ou seja, pode determinar um programa ótimo considerando todos os centros restringidos.

McClain *et al.* [36] consideram o problema de dimensionamento de lotes com múltiplos estágios e com restrições de capacidade sem considerar os tempos e custos de *setup*, ou seja, trabalham com um programa linear (*PL*). Apresentam um método de decomposição que explora a estrutura especial do *PL* quando os estoques iniciais são nulos. O método consiste em dualizar as restrições de capacidade, obtendo desta forma, um problema linear cuja matriz das restrições constitui uma estrutura de Leontief (Veinott [44]). Esse *PL* foi resolvido através de um algoritmo de “dois-passos”. Como em McClain *et al.* [36], estuda-se nesse trabalho um modelo linear para o problema de dimensionamento de lotes multiestágios com restrições de capacidade e apresenta-se uma proposta de solução que também explora a estrutura especial do problema.

1.2 Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é estudar e apresentar uma proposta de resolução para um problema de dimensionamento de lotes com múltiplos estágios capacitado.

O problema é formulado matematicamente como um programa linear e tenta representar as necessidades básicas de uma empresa particular do interior paulista. Pretende-se determinar um plano de produção ótimo que maximize o lucro líquido. Desconsideram-se custos e tempos de *setup*. Os custos considerados são: custos de estoque, produção e por unidade de capacidade alocada em cada centro de trabalho em cada período e, consideram-se os preços de venda dos itens. As capacidades dos centros de trabalho são variáveis de decisão, dependendo do número de pessoas alocadas, e um intervalo de demanda é assumido.

1.3 Motivação

No Brasil, a aceitação da pesquisa operacional para auxiliar a tomada de decisões pelos administradores de empresa anda lentamente. Algumas empresas estão percebendo o benefício da pesquisa operacional e estão dando abertura para os profissionais da área trabalharem com problemas da empresa, buscando com isso uma melhor otimização dos recursos.

Em particular, se por um lado o problema de dimensionamento de lotes encontra aplicações na indústria, por outro, a dificuldade em resolver o modelo matemático tem gerado pesquisas em várias universidades em diferentes países.

O problema detalhado no capítulo 5 considera aspectos relevantes encontrados em indústrias de modo que, como perspectiva futura pretende-se empregar o produto final desta pesquisa num estudo de caso.

1.4 Organização da Dissertação

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos.

No capítulo 1 é apresentado uma introdução geral aos problemas de dimensionamento de lotes bem como, a motivação do trabalho e objetivo.

O capítulo 2 descreve um problema de programação de preparações de máquinas e dimensionamento de lotes numa indústria têxtil, apresentando a modelagem matemática e um algoritmo heurístico de restrição. Segundo a classificação de Graves [25], a fábrica em questão é híbrida pois, não produz somente para o atendimento das encomendas dos clientes (fábrica aberta) mas, utilizam a capacidade remanescente de produção para a reposição dos estoques (fábrica fechada) dos produtos que possuem demanda relativamente estável. É um problema de dimensionamento de lotes monoestágio com máquinas paralelas porém, não idênticas.

O capítulo 3 descreve um problema de programação da produção numa fundição automatizada, formula matematicamente o problema e apresenta um algoritmo heurístico baseado no princípio da relaxação.

No capítulo 4 descreve modelos matemáticos de dimensionamento de lotes monoestágio e com múltiplos estágios. Refere-se a alguns trabalhos relacionados aos problemas.

O capítulo 5 apresenta um problema de dimensionamento de lotes multiestágios e com restrições de capacidade e, uma proposta de resolução para o problema.

Apresentam-se as conclusões e perspectivas futuras no capítulo 6.

CAPÍTULO 2

Uma Abordagem Prática para a Programação de Preparações de Máquinas (*Setup*) e para o Dimensionamento de Lote

2.1 Introdução

Este capítulo apresenta um problema de programação da produção numa indústria têxtil estudado por Akinc [3], [4]. A abordagem principal será sobre a programação de preparações de máquinas (*Setup*) e dimensionamento de lote. A empresa enfrenta o problema de programar a produção das encomendas dos clientes em diversos teares circulares, que admitem diferentes configurações, mediante instalação de diferentes cilindros, para tecer vários tipos de malha crua.

São discutidas várias tentativas de solução. Desenvolveu-se um procedimento aproximado que progressivamente adiciona novas preparações com base em várias heurísticas.

2.2 O Problema da Empresa

A empresa deve produzir uma variedade de tecidos de malha crus, que diferem em largura, estilo de malha, peso e materiais componentes do fio.

É mantido em estoque alguns produtos acabados cuja demanda é relativamente estável, assim tenta suprir a demanda desses estilos a partir do estoque. É uma prática programar primeiro as encomendas dos clientes para depois utilizar a eventual capacidade remanescente para a reposição dos estoques dos poucos estilos padronizados.

A figura 2.1 fornece uma representação esquemática e simplificada das principais operações do processo de manufatura da empresa.

Figura 2.1 Representação do processo de manufatura da fábrica

A tecedura é um dos principais estágios do processo de manufatura, pois é nesse estágio que se adiciona ao produto a maior parte de seu valor. Este estágio, representado por meio de um esquema pela figura 2.2, está equipado com 48 teares circulares. Os teares (máquinas) trabalham com cilindros substituíveis, que admitem o alojamento, com densidade variável, de diferentes tipos de agulhas. Cada configuração particular dessas agulhas (cuja instalação ou mudança constitui uma preparação menor) permite à máquina tecer um pequeno subconjunto da variedade total de estilos que ela pode tecer. Porém, para tecer outros estilos pode ser necessária a substituição do cilindro (o que constitui uma preparação maior). Máquinas de mesma marca e de mesmo modelo podem compartilhar cilindros mas, em geral, um tipo de cilindro destinado a determinada máquina não pode ser usada em outra, de marca ou modelo diferente.

figura 2.2 Representação esquemática da tecedura

Um dos principais objetivos da programação das preparações de máquinas é resolver a “barganha” entre o rendimento da tecitura e o dispêndio de esforços com as preparações.

Segundo Akinc, o modelo proposto em Trigeiro *et al* [43], apresentado no capítulo 4, é o que mais se aproxima de uma representação da situação da empresa. Entre as principais diferenças para o presente problema, destacam-se: (1) é um modelo para única máquina, enquanto que, na empresa é necessário programar várias máquinas simultaneamente; (2) não considera a capacidade dos instrumentos de preparação (cilindros); (3) atribui importância primordial aos custos de estoques e das preparações, enquanto que na empresa produz-se sobre encomenda.

O modelo de programação apresentado determina, para cada máquina: (1) O intervalo de tempo durante o qual ela deverá trabalhar com um determinado cilindro e, (2) as quantidades, dos respectivos estilos específicos, que deverão ser processados enquanto a máquina estiver operando com este cilindro.

O objetivo é maximizar uma soma ponderada da massa total tecida ao longo do horizonte de planejamento, sujeita às restrições da capacidade (tanto das máquinas quanto de cilindros) e os limites superior e inferior da quantidade de produção de diferentes estilos.

2.3 Formulação do Problema

O problema de programar preparações e cargas de máquinas é formulado como um problema de programação inteira mista, que capta as características essenciais do problema concernentes ao objetivo da programação, exigências da produção e capacidades de máquinas e cilindros. É usada a seguinte notação:

Dados:

d_{ijk} margem de contribuição do estilo k tecido na máquina i usando o cilindro j
(receita menos custos diretos por libra),

c_{ijk} taxa de produção do estilo k processado na máquina i usando o cilindro j
(libras/hora),

D_k^u (D_k^l) limite superior (inferior) na produção do estilo k ,

H_i horas-padrão disponíveis da capacidade da máquina i ,

- G_j horas-padrão disponíveis do cilindro tipo j ,
 L_{ij} tempo padrão para instalar um cilindro do tipo j na máquina i (preparação maior),
 e_{ij} custo de uma preparação maior,
 K_{ijk} tempo para iniciar o estilo k na máquina i com o cilindro j (preparação menor),
 f_{ijk} custo de uma preparação menor.

Variáveis de decisão :

- x_{ij} duração do tempo em que a máquina i está programada para usar o cilindro j ,
 y_{ijk} libras do estilo k processadas na máquina i enquanto está usando o cilindro j ,

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a máquina } i \text{ estiver programada para usar o cilindro } j \\ & \text{durante o período da programação,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

$$w_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{se a máquina } i \text{ estiver programada para processar o estilo } k \text{ enquanto} \\ & \text{usar o cilindro } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Índices:

- i índices para máquinas,
 j índices para cilindros,
 k índices para estilos.

Conjunto:

- S_i conjunto de índices dos tipos de cilindro que a máquina i pode usar.

$$\text{Max } \sum_i \sum_{j \in S_i} \left[\sum_k (d_{ijk} y_{ijk} - f_{ijk} w_{ijk}) - e_{ij} z_{ij} \right] \quad (2.1)$$

sujeito a:

$$D_k^l \leq \sum_i \sum_{j \in S_i} y_{ijk} \leq D_k^u \quad \forall k \quad (2.2)$$

$$\sum_k (y_{ijk} / c_{ijk} + K_{ijk} w_{ijk}) - x_{ij} \leq 0 \quad \forall i, j \quad \forall j \in S_i \quad (2.3)$$

$$\sum_{j \in S_i} (x_{ij} + L_{ij} z_{ij}) \leq H_i \quad \forall i \quad (2.4)$$

$$\sum_i (x_{ij} + L_{ij} z_{ij}) \leq G_j \quad \forall j \quad (2.5)$$

$$x_{ij} \leq (H_i - L_{ij}) z_{ij} \quad \forall i, j, k \in s_i \quad (2.6)$$

$$w_{ijk} \leq z_{ij} \quad \forall i, j, k \in s_i \quad (2.7)$$

$$y_{ijk} \leq D_k^u w_{ijk} \quad \forall i, j, k \in s_i \quad (2.8)$$

$$y_{ijk}, x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j, k \in s_i \quad (2.9)$$

$$z_{ij}, w_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, k \in s_i \quad (2.10)$$

Na formulação acima, a função objetivo maximiza a contribuição total líquida da programação, ao longo do horizonte de planejamento. Isso é modelado da seguinte maneira, receita menos custos diretos (material, trabalho e despesas) menos os custos diretos de todas as preparações. As restrições (2.2) definem limitações das condições de mercado sobre a produção de cada estilo. As restrições (2.3) estabelecem conexões lógicas entre as variáveis y_{ijk} , x_{ij} e w_{ijk} . As restrições (2.4) são restrições da capacidade e limitam o tempo total programada para a operação da máquina i ao tempo-padrão disponível (H_i). As restrições (2.5) modelam as limitações que a disponibilidade de diferentes tipos de cilindro impõe à programação. As restrições (2.6), (2.7) e (2.8) estipulam conexões lógicas entre as variáveis do problema. As restrições (2.6) forçam $x_{ij} = 0$ se a máquina i não estiver programada para usar o cilindro j . As restrições (2.7) só admitem a programação de preparações menores se estiver programada a preparação maior associada. As restrições (2.8) forçam $y_{ijk} = 0$ quando $w_{ijk} = 0$.

A resolução desse modelo é impraticável, devido ao tamanho do problema pois, na fábrica com cerca de 48 máquinas, de um a cinco tipos de cilindro para cada uma delas e, de 25 a 50 estilos a serem processados durante um dado horizonte de programação, o número de restrições (variáveis zero/um e contínuas) pode facilmente atingir dezenas de milhares.

Procura-se uma simplificação na formulação do problema de modo a conseguir uma redução significativa do tamanho. Adotam-se duas simplificações.

A primeira simplificação conduz a uma formulação equivalente porém menor. Baseia-se na observação que existe sempre uma solução ótima para o problema no qual as restrições (2.3) se verificam estritamente como igualdades. As restrições (2.3) podem ser resolvidas em relação às variáveis x_{ij} , eliminando-as e removendo do problema um grande número de restrições.

A segunda simplificação do modelo é obtida mediante a adoção de uma forma implícita e aproximada de tratamento para as preparações menores, o que elimina um grande

número de variáveis zero/um (w_{ijk}). Esta abordagem consiste em introduzir ajustes na função objetivo e na disponibilidade de máquina, de modo a levar em conta o custo e o tempo de produção perdido em decorrência desses ajustes. Faz-se o ajuste mediante uma redução de 15% em H_i , o que concede tempo ocioso suficiente para abrigar as preparações menores. Incorporando ao modelo estas duas simplificações, mediante a eliminação das variáveis w_{ijk} e a substituição das variáveis $x_{ij} = \sum_k (1/c_{ijk})y_{ijk}$, o problema assume a forma:

$$\text{Max } \sum_i \sum_{j \in S_i} \left[\sum_k d_{ijk} y_{ijk} - e_{ij} z_{ij} \right] \quad (2.11)$$

sujeito a

$$\sum_i \sum_{j \in S_i} y_{ijk} \geq D_k^l \quad \forall k \quad (2.12)$$

$$\sum_i \sum_{j \in S_i} y_{ijk} \leq D_k^u \quad \forall k \quad (2.13)$$

$$\sum_{j \in S_i} \left[\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} + L_{ij} z_{ij} \right] \leq H_i \quad \forall i \quad (2.14)$$

$$\sum_i \left[\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} + L_{ij} z_{ij} \right] \leq G_j \quad \forall j \quad (2.15)$$

$$D_k^u z_{ij} \geq y_{ijk} \quad \forall i, j, k \in S_i \quad (2.16)$$

2.4 Método de Solução

Pelo tamanho do problema e também pela dificuldade de trabalhar com variáveis inteiras, seria inconcebível resolvê-lo à otimalidade. Portanto, procura-se métodos aproximados para obter uma solução para este problema.

A abordagem aproximada baseia-se na estratégia “da máxima subida”. Isto é, para um dado vetor z_{ij} o problema é um problema de programação linear. Este programa linear é resolvido e, com base nas informações contidas na solução, estima-se a contribuição potencial das designações máquina-cilindro excluídas. Essas estimativas são então utilizadas

para decidir quanto às designações máquina-cilindro que deverão ser programadas (caso existam), e o programa linear é reotimizado.

A idéia de resolver um problema de programação linear inteira mista fixando as variáveis inteiras, resolvendo o problema linear resultante e usando as informações assim obtidas para gerar uma solução inteira “melhor”, e assim sucessivamente, consiste no fundamento do método do particionamento de Benders (Nemhauser e Wolsey [37]).

Esta idéia é implementada da seguinte maneira. Considere a resolução do problema de carga para um determinado período de planejamento t . Define-se $\theta_{ir} = \{j \mid z_{ij} = 1\} \subseteq S_i$ em alguma iteração r e, seja j_i o índice do cilindro programado para estar na máquina i no final do período de planejamento $t-1$.

Inicia-se o procedimento iterativo fazendo $\theta_{i1} = \{j_i\}$, portanto, os custos das preparações foram pagos no período $t-1$. O problema de programação linear na iteração r é obtido do problema original restringindo-se as variáveis y_{ijk} àquelas que são compatíveis com os ajustes em θ_{ir} . O programa linear a ser resolvido na iteração r é dado abaixo. Observe que o problema já está na forma padrão.

$$\text{Max } \sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} \sum_k d_{ijk} y_{ijk} - \text{constante} - \sum_k M a_k \quad (2.17)$$

sujeito a:

$$\sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} y_{ijk} - d_k + a_k = D_k^l \quad \forall k \quad (2.18)$$

$$\sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} y_{ijk} + F_k = D_k^u \quad \forall k \quad (2.19)$$

$$\sum_{j \in \theta_{ir}} \left[\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} \right] + h_i = H_i - \sum_{j \in \theta_{ir} - \{j_i\}} L_{ij} \quad \forall i \quad (2.20)$$

$$\sum_i \left[\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} \right] + g_j = G_j - \sum_{i \in \Omega_{jr} - \{j_i\}} L_{ij} \quad \forall j \quad (2.21)$$

$$y_{ijk} \geq 0 \quad \forall i, j \in \theta_{ir}, k \quad (2.22)$$

onde

$$\Omega_{jr} = \{i \mid z_{ij} = 1\} \quad (2.23)$$

é o conjunto das máquinas i onde serão instalados o cilindro j no período t , na iteração r e d_k , h_i , F_k , g_j , são variáveis de folga e a_k as variáveis artificiais.

Resolve-se o problema particular na iteração r (Bazaraa e Jarvis [5]) obtendo os valores das variáveis y_{ijk} . As restrições de capacidade de cilindro (2.21) são na verdade imprecisas portanto, o PL ((2.17)-(2.22)) é resolvido sem elas, mas a solução obtida é testada quanto a factibilidade. Caso a solução deixe de satisfazer algumas dessas restrições (2.21), a factibilidade será restaurada mediante iterações dual-simplex. Agora, caso (2.17)-(2.22) seja factível, isto é, se $\sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} y_{ijk} \geq D_k^l \quad \forall k$, então y_{ijk} será uma solução factível do problema original e sua solução pode ser usada como solução candidata. Se por outro lado, a solução for infactível, neste caso algumas variáveis artificiais são básicas, em decorrência das escolhas de θ_{ir} inadequados para satisfazer os requisitos mínimos, procura-se factibilizá-la.

Em qualquer caso, novos ajustes são considerados, numa tentativa de reduzir a infactibilidade (quando $\sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} y_{ijk} < D_k^l$) ou aumentar o valor da solução candidata (quando factível). Isto se faz mediante a progressiva adição de novos índices em θ_{ir} até que uma solução factível seja produzida, ou qualquer novo índice acrescido em θ_{ir} não faz melhorar a factibilidade da solução.

Processo de Factibilização

A procura por solução factível é feita mediante uma heurística muito simples, que se baseia na maximização da utilização da capacidade ociosa de máquina ou de cilindro no PL corrente. De (2.20), (2.21) e (2.18) temos:

$$h_i = H_i - \sum_{j \in \theta_{ir}} \left(\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} + L_{ij} Z_{ij} \right) \quad (2.24)$$

$$g_j = G_j - \sum_i \left(\sum_k (1/c_{ijk}) y_{ijk} + L_{ij} Z_{ij} \right) \quad (2.25)$$

$$a_k = D_k^l - \sum_i \sum_{j \in \theta_{ir}} y_{ijk} \quad (2.26)$$

Sendo que: h_i , g_j , a_k , são, respectivamente, a capacidade ociosa da máquina i e, do cilindro j e o déficit do estilo k abaixo do seu requisito mínimo de produção.

Para um $\tilde{i}$ fixo tal que $h_{\tilde{i}} > 0$ e um $\tilde{j} \in \theta_{\tilde{r}}$ fixo tal que $g_{\tilde{j}} > 0$, defina-se $T_{\tilde{ij}} = \{k / \alpha_k > 0, c_{\tilde{ijk}} > 0\}$, como o conjunto dos estilos em défices tais que podem ser reduzidos pela adição de $\tilde{j}$ ao conjunto $\theta_{\tilde{ir}}$. Um limite inferior para o montante da redução do défice total devida à inclusão de $\tilde{j}$ em $\theta_{\tilde{ir}}$, pode ser obtido por meio da resolução do seguinte problema.

$$R_{\tilde{ij}} = \max \sum_k \alpha_k \quad (2.27)$$

$$0 \leq \alpha_k \leq a_k \quad \forall k \in T_{\tilde{ij}} \quad (2.28)$$

$$\sum_k (1 / c_{\tilde{ijk}}) \alpha_k \leq \min\{h_{\tilde{i}}, g_{\tilde{j}}\} - L_{\tilde{ij}} \quad (2.29)$$

O fato de $R_{\tilde{ij}}$ ser um limite inferior da redução da infactibilidade assegura que a adição de novos índices na ordem decrescente de $R_{\tilde{ij}} > 0$ resultará numa redução monotônica da infactibilidade. Para mostrar que $R_{\tilde{ij}}$ é realmente um limite inferior, suponha que o PL corrente infactível seja aumentado com as variáveis adicionais: $y_{\tilde{ijk}} = \alpha_k > 0$. Esta solução é uma nova solução básica do PL. Considere o caso em que, na condição ótima do problema (2.27)-(2.29), (2.29) seja estrita então, cada nova variável $y_{\tilde{ijk}}$ substitui uma variável artificial correspondente na base. Por outro lado, se (2.29) não é estrita, então deve existir um k^* tal que, $\alpha_k = a_k$, para $k < k^*$, $\alpha_k \leq a_k$ para $k = k^*$ e $\alpha_k = 0$ para $k \geq k^*$. Neste caso, para $k < k^*$, cada $y_{\tilde{ijk}}$ substitui uma variável artificial, enquanto $y_{\tilde{ijk}^*}$ substitui uma variável de folga na base. Em qualquer dos casos o acréscimo das novas variáveis manterá básica a solução. Em decorrência de sua construção, esta solução básica tem algumas propriedades adicionais: (1) nenhuma das restrições satisfeitas pela solução do PL corrente serão violadas; (2) algumas das restrições violadas pela anterior poderão ser satisfeitas; (3) a otimalidade pode ser perdida (isto é, a solução pode ser dual infactível).

Resumo da Heurística da Procura da Factibilidade

- 1 - Resolva (2.27)-(2.29) para todos os i, j tais que $h_i > 0, g_j > 0, T_{ij} \neq \emptyset$, pare se $T_{ij} = \emptyset \forall i, j$,
- 2- Faça $R_{ij} = \max R_{ij}$, pare se $R_{ij} = 0$,
- 3- Fazer $\theta_{ir} \leftarrow \theta_{ir} \cup \{j\}$,
- 4- Substitua adequadamente as variáveis artificiais ou folgas pelas novas $y_{ijk} = \alpha_k$, recalcule; h_i, g_j, α_k e, vá para o passo 1.

Quando a condição de parada for satisfeita, com todos os $\alpha_k = 0$, terá encontrado uma solução factível. Se, por outro lado, todos os $h_i = 0$ ou todos os $g_j = 0$ e ainda houver alguns $\alpha_k > 0$, o procedimento terá falhado. Mesmo assim, o montante de infactibilidade em (2.17)-(2.22), terá sofrido uma redução, e a solução será utilizada para dar início ao estágio seguinte do procedimento.

Eliminação de Emparelhamentos Máquina-Cilindro Não-Promissores.

Procura-se entre as possíveis designações máquina-cilindro não programadas aquelas que favorecem a produção. Esta busca se faz mediante a avaliação do incremento do valor objetivo de (2.17)-(2.22) em decorrência da adição de um novo ajuste candidato.

Antes, porém, de obter tais estimativas para todas as possíveis designações, é feita uma tentativa de eliminar as associações máquina-cilindro que oferecem potencial muito baixo ou nenhum, de acordo com um julgamento baseado nas informações já disponíveis quanto ao custo reduzido. Na iteração r , sejam B_r e $\mu_k^l, \mu_k^u, \pi_i, \sigma_j$, respectivamente, a base ótima e os multiplicadores duais associados às restrições do PL corrente. O custo relativo associado a alguma variável y_{ijk} é dado por:

$$\hat{d}_{ijk} = d_{ijk} - \left[\mu_k^u - \mu_k^l + \left(1/c_{ijk} \right) (\pi_i + \sigma_j) \right] \quad (2.30)$$

O valor $\hat{d}_{ijk}$ mede a taxa de variação da função objetivo (2.17) quando y_{ijk} torna-se positiva. As variáveis para quais $\hat{d}_{ijk} \leq \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$, pequeno) são eliminadas.

Depois de ter eliminado todas as possíveis combinações máquina-cilindro não-promissoras passa-se para o estágio seguinte, ou seja, para a identificação de emparelhamentos máquina-cilindro promissores.

Emparelhamentos de Máquina-Cilindro Promissores.

Seja $A_r = \{(i, j) \mid z_{ij} = 1\}$, o conjunto de todas as combinações máquina-cilindro que estão disponíveis na iteração r e $Z[A_r]$, o valor objetivo ótimo do PL quando estiverem em uso as preparações pertencentes a A_r .

Define-se $\Delta_{\tilde{i}\tilde{j}} = Z[A_r \cup (\tilde{i}, \tilde{j})] - Z[A_r]$ como a melhora marginal exata na função objetivo, decorrente da programação de $\tilde{j}$ em $\tilde{i}$ e seja $N_{\tilde{i}\tilde{j}} = \{k \mid c_{ijk} > 0\}$, o conjunto de todos os estilos que podem ser tecidos na máquina i com o cilindro j .

Um limite inferior para $\Delta_{\tilde{i}\tilde{j}}$ é obtido como o valor ótimo de:

$$\Delta_{\tilde{i}\tilde{j}} = \text{Max}_{\beta_k} \sum_{k \in N_{\tilde{i}\tilde{j}}} \hat{d}_{\tilde{i}\tilde{j}k} \beta_k - d_B B_r^{-1} t_{\tilde{i}\tilde{j}} L_{\tilde{i}\tilde{j}} \quad (2.31)$$

$$\sum_{k \in N_{\tilde{i}\tilde{j}}} B_r^{-1} P_{\tilde{i}\tilde{j}k} \beta_k \leq B_r^{-1} (P_0 - t_{\tilde{i}\tilde{j}} L_{\tilde{i}\tilde{j}}) \quad (2.32)$$

$$\beta_k \geq 0 \quad k \in N_{\tilde{i}\tilde{j}} \quad (2.33)$$

Nas expressões acima $P_{\tilde{i}\tilde{j}k}$ e P_0 são vetores do problema original (2.11)-(2.16) e denotam a coluna de coeficientes de $y_{\tilde{i}\tilde{j}k}$ e o segundo membro das restrições, respectivamente. O vetor $t_{\tilde{i}\tilde{j}}$ tem valor 1 (um) nas posições de capacidade da máquina $\tilde{i}$ com o cilindro $\tilde{j}$ e zero nas demais. B_r denota a base do PL corrente e d_B o vetor dos coeficientes das variáveis básicas correntes da função objetivo.

O problema dado acima estima o efeito negativo de um novo ajuste, devido ao seu consumo de capacidade (o termo constante, na função objetivo), e o efeito positivo decorrente da contribuição das novas variáveis, $y_{\tilde{i}\tilde{j}k}$, $k \in N_{\tilde{i}\tilde{j}}$. Justifica-se este último efeito através da reotimização do PL após inclusão das novas variáveis.

Os PLs, nas primeiras iterações são caracterizados pela abundante disponibilidade de capacidades de máquina e cilindro. Como resultado a condição de factibilidade da antiga base é satisfeita na maioria dos casos. Se em algum ponto do algoritmo, todos os

pares remanescentes máquina-cilindro tornam (2.31)-(2.33) ineficaz, então, o próximo par máquina-cilindro deverá ser selecionado a partir de alguma outra heurística ou intuição do programador.

2.5 Algoritmo:

Seja $Z_{ij} = 1$, onde j_i é o cilindro instalado na máquina i no início da iteração $r=1$;

$r \leftarrow 1$; $\theta_{ir} \leftarrow \{j_i\} \quad \forall i$; $CAND=0$;

Resolva o programa linear resultante(2.17)-(2.22);

$Red_Inf = Falso$; $Cil_Reprog = Falso$; $Pare = Falso$;

Enquanto $Red_Inf = Falso$ faça

Início

Para $k=1$ até total de estilos, faça;

Início

Se $\left(\sum_i \sum_j y_{ijk} < D_k^l \right)$, faça;

Determine R_{ij} usando (2.27) - (2.29);

Fim (Para);

Faça $R_{\tilde{ij}} = \max R_{ij}$;

Se $R_{ij}=0$ então $Red_Inf = Verdade$;

Senão

Início

$\theta_{\tilde{ir}} \leftarrow \theta_{ir} \cup \{\tilde{j}\}$, $Z_{\tilde{ij}} = 1$, $Cil_Reprog = Verdade$;

Substitua as variáveis adequadamente;

Recalcule h_i , g_j , α_k ;

Fim (Senão);

Fim (Enquanto);

Reotimiza (2.17) - (2.22) se $Cil_Reprog = Verdade$;

$CAND=Z(A_r)$;

Calcule $\hat{d}_{ijk} \quad \forall i, j \in S_i - \theta_{ir} \text{ e } \forall k \text{ (30);}$

$S_i \leftarrow S_i - \{j\} \quad \forall (i, j) \mid \hat{d}_{ijk} < \varepsilon \quad \forall k, \text{ (}\varepsilon > 0, \text{pequeno)};$

Enquanto *pare = Falso*, faça;

Para $i=1$ até *total de máquinas*, faça;

Início

Se $\theta_{ir} \neq S_i$, faça;

Calcule $\Delta_{ij} \quad \forall i, j \in S_i - \theta_{ir}$, tal que B_r permaneça factível com relação a

$$H_{\tilde{i}} - L_{\tilde{ij}} \text{ e } G_{\tilde{j}} - L_{\tilde{ij}};$$

Fim (Para);

Se $\theta_{ir} = S_i \quad \forall i$ então *pare = Verdade* ou *solução é aceitável*;

Determine $(\tilde{i}, \tilde{j}) \mid \Delta_{\tilde{ij}} = \text{Max } \Delta_{ij};$

Se $\Delta_{\tilde{ij}} \geq 0$ então;

Início

Atualize o PL, considerando as colunas de $y_{\tilde{ij}k}, \forall k;$

$$\theta_{\tilde{ir}+1} \leftarrow \theta_{\tilde{ir}} \cup \{j\};$$

$$CAND = Z(A_r);$$

$$r \leftarrow r + 1;$$

Fim (Se);

Senão

Início

Operador=Verdade;

Enquanto *Operador=Verdade*, faça;

Início

Escolha $(\tilde{i}, \tilde{j})$ heurística do Operador;

Atualize PL, considerando as colunas de $y_{\tilde{ij}k}, \forall k;$

Se $Z(A_r) < CAND$ então;

Início

Restaure o antigo PL (elimine as colunas de $y_{\tilde{ij}k}, \forall k$);

$$S_{\tilde{i}} \leftarrow S_{\tilde{i}} - \{j\};$$

Fim (Se);

Senão

Início

$$\theta_{\tilde{i}r+1} \leftarrow \theta_{\tilde{i}r} \cup \{j\};$$
$$CAND = Z(A_r);$$
$$r \leftarrow r + 1;$$
$$Operador \leftarrow \text{Falso};$$

Fim (Senão);

Fim (Enquanto);

Fim (Senão);

Fim (Se);

Fim (Enquanto);

CAPÍTULO 3

Problema de Programação da Produção Numa Fundição Automatizada

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta um problema particular de programação da produção em uma fundição automatizada, estudado por Gonçalves-Vianna e Arenales [24] e revisado por Meza-Santos [35]. Inicialmente é apresentado uma visão geral do problema e sua modelagem matemática. Em seguida, é discutido um método de resolução através de um algoritmo de busca heurística.

3.2 Uma Visão Geral do Problema

Os equipamentos de uma fundição são basicamente um forno de fusão, um conjunto de máquinas de moldagem e um conjunto de máquinas de preparação de areia. O forno é alimentado por minérios de ferro e, produz uma certa quantidade de liga metálica. Esta liga é vazada em moldes de areia, produzindo assim uma certa quantidade de peças. Os moldes de areia são produtos das máquinas de moldagem que têm capacidades de produção conhecidas. Estas máquinas podem trabalhar uma parte da hora na produção de um tipo de molde e outras partes na produção de outros tipos.

O forno de fundição tem uma capacidade máxima de produção em toneladas por hora. Embora o ciclo de produção do forno seja de uma hora, a liga produzida só pode ser alterada na mudança dos períodos. Logo as mudanças dos moldes de areia estão restritos às peças que utilizam a mesma liga.

Consideram-se irrelevantes os tempos de preparações do forno e das máquinas de moldagem.

A programação da produção numa fundição automatizada tem dois momentos importantes e interligados: a programação do forno (define a liga a ser produzida por período) e a programação das máquinas de moldagem (define os moldes a serem produzidos).

3.3 Definição e Modelagem Matemática do Problema.

O esquema dado pela figura 3.1, resume as principais atividades numa fundição automatizada, a qual deve ser programada para atender uma demanda de peças, isto é, vários tipos de peças devem ser fundidos em quantidades (toneladas) especificadas.

figura 3.1 Esquema da produção de peças de uma fundição.

A demanda total exige a repetição dessas operações (programação do forno e das máquinas) por muitos períodos.

O problema consiste em programar o forno e as máquinas em cada período de modo a minimizar o custo total de produção. Supõe-se um custo de produção de cada peça por período (podendo representar a urgência da produção de uma peça).

O Problema é formulado como um problema de programação inteira mista.

Dados:

- a_{im} quantidade de peças do tipo i possível de ser produzida na máquina m por hora (tf/h),
- F_t quantidade máxima de liga produzida pelo forno por hora no período t (tf/h),
- b_i demanda de peças do tipo i (tf/h),
- h_t número de horas no período t (h),
- c_{it} custo de produção de peças do tipo i no período t (\$).

Variáveis de decisão:

- x_{imt} fração de tempo no período t utilizado para produzir peças do tipo i na máquina m ,

$$y_{jt} = \begin{cases} 1, & \text{se a liga do tipo } j \text{ for produzida no período } t \\ 0, & \text{caso o contrário.} \end{cases}$$

Índices:

- L número de ligas,
- M número de máquinas,
- T número de períodos,
- P número de tipos de peças.

Conjuntos:

- L_j conjunto das peças que utilizam a liga j ,
- $\bar{L}_j$ conjunto das peças que não utilizam a liga j .

Desta forma, $h_t a_{im} x_{imt}$ significa a quantidade, em toneladas, de peças do tipo i produzida pela máquina m no período t .

O problema é formulado matematicamente como:

$$\text{Minimizar } \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^P \sum_{m=1}^M c_{it} h_t a_{im} x_{imt} \quad (3.1)$$

Sujeito a:

$$\sum_{j=1}^L y_{jt} = 1, \quad t = 1, \dots, T \quad (3.2)$$

$$\sum_{i \in L_j} x_{imt} \leq (1 - y_{jt}) \alpha + 1, \quad t = 1, \dots, T, \quad j = 1, \dots, L, \quad m = 1, \dots, M \quad (3.3)$$

$$\sum_{i \in L_j} x_{imt} \leq (1 - y_{jt})\alpha, \quad t=1, \dots, T, \quad j=1, \dots, L, \quad m=1, \dots, M \quad (3.4)$$

$$\sum_{m=1}^M \sum_{i \in L_j} a_{im} x_{imt} \leq F_t, \quad t=1, \dots, T, \quad j=1, \dots, L \quad (3.5)$$

$$\sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M a_{im} h_t x_{imt} \geq b_i, \quad i=1, \dots, P \quad (3.6)$$

$$x_{imt} \geq 0, \quad i=1, \dots, P, \quad m=1, \dots, M, \quad t=1, \dots, T \quad (3.7)$$

$$y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad j=1, \dots, L, \quad t=1, \dots, T \quad (3.8)$$

(α é um número grande)

Na formulação acima a função objetivo minimiza o custo total de produção. As equações (3.2) definem que apenas uma liga pode ser produzida por período. As inequações (3.3) e (3.4) garantem que se a liga j for utilizada no período t , apenas peças de L_j podem ser produzidas. As inequações (3.5) definem a capacidade de produção do forno e as inequações (3.6) garantem o atendimento das demandas das peças.

3.4 Método de Resolução

O modelo (3.1) - (3.8) apresenta uma estrutura esparsa particular, conforme a figura 3.2, que sugere a aplicação de diferentes métodos de decomposição.

Figura 3.2 Estrutura da Matriz dos Coeficientes do Problema.

As sub-matrizes A_i , B , C_i são esparsas e apresentam estruturas muito particulares. Observe que as restrições (3.2), (3.3) e (3.4), chamadas de restrições lógicas, definem a liga e as possíveis peças a serem produzidas em cada período de tempo. E as restrições (3.5) e

(3.6) definem as quantidades de peças (modeladas como os tempos de uso das máquinas) a serem produzidas e apresentam uma estrutura de transporte generalizado.

A estrutura da matriz das restrições sugere um método heurístico de busca, consistindo em, numa fase inicial, relaxar as restrições lógicas e usar a solução relaxada para fazer a programação do forno. Nesta fase uma sequência de problemas de transporte é resolvido. Numa fase final é efetuada a programação das máquinas, onde T problemas de transporte generalizado são resolvidos.

Relaxando o conjunto de peças de cada liga, ou seja, todas as ligas podem produzir todas as peças, tornam-se desnecessárias as restrições (3.2), (3.3), (3.4), bem como a variável y_{jt} . Obtém-se o seguinte problema (as restrições (3.5) são multiplicadas por h_t).

$$\text{minimizar } \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^P \sum_{m=1}^M h_t c_{it} a_{im} x_{imt}$$

sujeito a:

$$\sum_{m=1}^M \sum_{i=1}^P a_{im} h_t x_{imt} \leq F_t h_t, \quad t=1, \dots, T$$

$$\sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M a_{im} h_t x_{imt} \geq b_i, \quad i=1, \dots, P$$

$$x_{imt} \geq 0, \quad i=1, \dots, P, \quad m=1, \dots, M, \quad t=1, \dots, T$$

Define-se:

$z_{ti} = \sum_{m=1}^M a_{im} h_t x_{imt}$ como sendo a quantidade de peças do tipo i produzidas no período t .

Podemos reescrever o problema relaxado como:

$$\text{Minimizar } \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^P c_{it} z_{ti}$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^P z_{ti} \leq F_t h_t, \quad t=1, \dots, T$$

$$\sum_{t=1}^T z_{ti} \geq b_i, \quad i=1, \dots, P$$

$$z_{ti} \geq 0, \quad t=1, \dots, T, \quad i=1, \dots, P$$

A figura 3.3 apresenta a representação esquemática do problema relaxado.

Figura 3.3 Esquema de Produção das Peças quando a escolha da liga é irrelevante.

Resolvendo este problema de transporte, determina-se a quantidade de cada peça produzida em cada período. Entretanto, apenas um tipo de liga pode ser produzido por período. Para a determinação da liga que será utilizada no período t , adota-se o seguinte procedimento: procura-se j tal que $\{i \mid z_{ti} > 0, i = 1, \dots, P\} \subseteq L_j$. Se não houver liga a ser escolhida, adota-se a seguinte heurística: escolhe-se a liga que atende o maior número de peças determinada pela solução ótima. Ou seja, a liga a ser produzida no período t é obtida de forma que:

$$\max_{j=1, \dots, L} \left\{ \left| \{i \mid z_{ti} > 0, i = 1, \dots, P\} \cap L_j \right| \right\} \quad (\text{heurística H})$$

Observe que $\{i \mid z_{ti} > 0, i = 1, \dots, P\} \cap L_j$ representa o conjunto de peças cuja produção foi ordenada pelo problema relaxado para o período t . Eliminam-se aquelas peças que não podem ser produzidas. Caso a escolha da liga inviabilizou a solução, isto é, haviam peças produzidas no período t incompatíveis com a liga escolhida, é necessário resolver novamente o problema de transporte.

Para a determinação das ligas nos demais períodos, deve-se repetir o mesmo processo com o problema de transporte redefinido, conforme a figura 3.4, onde no período t já tem definido as ligas dos $(t-1)$ períodos anteriores.

Figura 3.4 Esquema da Produção de Peças, tendo definido as ligas nos períodos de 1 a $t-1$.

Conjectura: Se um problema de transporte, para algum t , esquematizado na figura 3.4, for inviável, então o problema original também será inviável, desde que os custos sejam não-decrescentes ao longo dos períodos.

Determinadas as ligas que serão utilizadas em cada período, resta determinar como será a programação das máquinas em cada período.

Então, para cada período, resolve-se um problema de transporte generalizado para determinar a fração de tempo utilizada em cada máquina, na produção de cada tipo de peça.

Suponha que a liga j seja produzida no período t . O problema da programação das máquinas para cada período t pode ser definido por:

$$\text{minimizar } \sum_{m=1}^M \sum_{i=1}^P x_{imt}$$

sujeito à:

$$\sum_{i=1}^P x_{imt} \leq 1, \quad m=1, \dots, M$$

$$\sum_{m=1}^M \alpha_{im} h_t x_{imt} \geq z_{ti}, \quad i=1, \dots, P$$

$$x_{imt} = 0, \quad m=1, \dots, M, \quad i \notin L_j$$

$$x_{imt} \geq 0, \quad m=1, \dots, M, \quad i \in L_j$$

e esquematizado pela figura 3.5. Na figura o arco (m,i) somente será considerado se $i \in L_j$, onde j é a liga produzida no período. Há um “ganho” no arco (m,i) de $\alpha_{im} h_t$.

Figura 3.5 Esquema da programação das máquinas num período t .

As soluções possíveis do problema (1)-(8) podem ser esquematizados pela árvore na figura 3.6. O método proposto corresponde a percorrer um único caminho na árvore, onde é definida a programação do forno em todos os períodos, por meio da heurística H.

Figura 3.6 Árvore com todas as possibilidades de programação do forno.

3.5 Algoritmo

-Passo 1

Se a oferta for menor que a demanda, isto é, $\left(\sum_{t=1}^T F_t h_t < \sum_{i=1}^P b_i\right)$, então não existe solução ótima. Fim.

Senão Fazer $t=1$.

-Passo 2

Resolver o Problema de Transporte (períodos x peças). Se o problema de transporte for inviável, não existe solução ótima (conjectura). Fim.

-Passo 3

Determinar a liga j que será utilizada no período t usando a heurística H , ou seja, j é tal que $\max_{j=1,\dots,L} \left| \{i \mid z_{ti} > 0, i = 1, \dots, P\} \cap L_j \right|$.

-Passo 4

Fixar $z_{ti} = 0, i \notin L_j$.

Fazer $t = t + 1$.

Se $t > T$ então ir para o passo 5.

Se $\{i \mid z_{ti} > 0, i = 1, \dots, P\} \subseteq L_j$, ir para passo 3, caso contrário ir para o passo 2.

-Passo 5

Resolver o problema de Transporte (períodos x peças).

Para cada período $t, t=1,\dots,T$, resolver o problema de Transporte Generalizado (máquinas x peças), determinando x_{im} , a fração de tempo utilizada para produzir peças do tipo i na máquina m . Fim.

Este trabalho vem sendo estendido por Meza-Santos [35] para o caso onde as demandas são definidas por período, de modo que, o setor fundição possa ser integrado num sistema mais complexo de produção como um estágio adicional.

CAPÍTULO 4

Modelos Gerais de Dimensionamento de Lotes

4.1 Introdução

Descreve-se neste capítulo problemas gerais de dimensionamento de lotes monoestágios e multiestágios. Apresenta-se uma formulação matemática para cada problema encontrada em Trigeiro *et al.* [43] e Billington *et al.* [11]. Discute-se algumas técnicas de resolução para os mesmos.

4.2 O Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio

Denomina-se sistema de produção monoestágio quando os itens a serem produzidos são independentes, isto é, nenhum item depende da produção de outro item.

O problema de dimensionamento de lotes monoestágio pode ser formulado como um problema de programação inteira mista. Quando o tempo e os custos de *setup* são irrelevantes (baixos se comparados com os custos de produção, estoque e mão-de-obra), o problema será modelado como um programa linear e poderá ser resolvido por alguma conveniente técnica padrão de *PL*.

O modelo apresentado abaixo encontra-se em Trigeiro *et al.* [43], onde foi considerado a demanda conhecida sobre os T períodos do horizonte de planejamento, a

capacidade disponível limitada e a existência de tempo e custo de *setup*. O objetivo do modelo é determinar um plano de produção que minimize os custos, sujeito a um conjunto de restrições que inclui o atendimento de uma demanda preestabelecida.

Dados:

- β_{it} custo de produzir uma unidade do item i no período t ,
 d_{it} demanda independente do item i no período t ,
 δ_{it} custo de estocar uma unidade do item i no período t ,
 cs_{it} custo de *setup* para produzir o item i no período t ,
 s_{it} tempo de *setup* para produzir o item i no período t ,
 b_i tempo necessário para produzir uma unidade do item i ,
 CAP_t capacidade disponível (em unidades de tempo) no período t ,
 q qualquer número grande.

Variáveis de decisão :

- X_{it} quantidade do item i produzida no período t ,
 I_{it} quantidade do item i estocada no final do período t ,
 $Y_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se existe } \textit{setup} \text{ para produç } \tilde{a} \text{ do item } i \text{ no período } t, \\ 0, & \text{em caso contrario.} \end{cases}$

Índices:

- $i = 1, \dots, N$ itens,
 $t = 1, \dots, T$ períodos.

$$\text{minimize} \quad \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (\delta_{it} I_{it} + \beta_{it} X_{it} + cs_{it} Y_{it}) \quad (4.1)$$

Sujeito a:

$$I_{i,t-1} + X_{it} - I_{it} = d_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (4.2)$$

$$\sum_{i=1}^N (b_i X_{it} + s_{it} Y_{it}) \leq CAP_t \quad t = 1, \dots, T \quad (4.3)$$

$$X_{it} - q Y_{it} \leq 0 \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (4.4)$$

$$X_{it} \geq 0 \text{ e } I_{it} \geq 0 \quad Y_{it} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (4.5)$$

A função objetivo (4.1) a ser minimizada representa os custos de produção, estoque e de *setup* dos N itens ao longo dos T períodos. As restrições (4.2) representam o balanceamento de estoque de cada item no final de cada período. As inequações (4.3)

indicam as limitações de capacidade em cada período e (4.4) são restrições lógicas que indicam a necessidade de preparação quando há produção.

Florian *et al.* [22] mostraram que o problema com um único item e capacidade limitada é NP-hard, mesmo para os casos especiais nos quais todas as demandas são iguais, todos custos de estoques são zeros, logo o problema multi-item também é considerado NP-hard.

Quando não existem restrições de capacidade, o problema torna-se decomponível, ou seja, pode ser decomposto em N subproblemas, um para cada item a ser produzido. Assim, pode-se resolver cada um destes subproblemas por algum algoritmo de programação dinâmica, por exemplo: pode ser utilizado o algoritmo ótimo desenvolvido por Wagner e Whitin (Wagner e Whitin [46]).

Encontra-se na literatura métodos ótimos, quase ótimos e heurísticos para resolver o problema. Dentre os que desenvolveram métodos heurísticos destaca-se: Trigeiro *et al.* [43] que desenvolveram um método heurístico que consiste em relaxar as restrições de capacidade (4.3) aplicando a técnica da relaxação Lagrangeana, obtendo deste modo N subproblemas sem restrições de capacidade os quais foram resolvidos utilizando o algoritmo de Wagner e Whitin. Em seguida, se a solução for infactível, aplica-se um método de suavização que transfere produção entre períodos, na tentativa de factibilizar a solução e, finalmente atualiza os multiplicadores duais utilizando o método do subgradiente (ver Held *et al.* [27]).

Dentre os que desenvolveram métodos ótimos e quase ótimos destacam-se: Diaby *et al.* [19] que desenvolveram métodos ótimos/quase ótimos utilizando *branch-and-bound* no qual, os limitantes (*bounds*) foram gerados por relaxação Lagrangeana e os custos duais atualizados pelo método do subgradiente e, Toledo *et al.* [42] que representaram o problema como uma rede generalizada e desenvolveram um método ótimo. O método é um algoritmo *branch-and-bound* especializado, onde em cada nó é resolvido um problema de custo mínimo em uma rede generalizada.

4.3 O Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágio

O problema de dimensionamento de lotes multiestágio ocorre quando um item final possui itens predecessores, que também devem ser programados para produção ou compra. Os itens finais possuem suas próprias demandas, chamadas demandas independentes,

enquanto que, os itens predecessores podem possuir demanda dependente (utilizados para o consumo interno) e demanda independente.

A estrutura do processo de produção multiestágio pode ser representada por um grafo orientado $G(V,E)$, onde os nós V representam o conjunto de itens e, os arcos E representam as relações entre eles. O arco (i,j) existe somente se, o item j depende da produção do item i , ou seja, j é um sucessor imediato do item i e, $i > j$ (na estrutura do produto os itens são numerados de 1 até N , de itens finais às matérias primas).

Billington *et al.* [11] descreveram quatro tipos de estrutura de produto para os problemas de dimensionamento de lotes multiestágio ilustrados na figura 4.1. Cada quadrado refere-se a um item a ser produzido. Cada item é associado com exatamente um estágio da estrutura do produto. Os estágios são fixados de 0 para $L-1$ onde, itens do estágio 0 são chamados itens finais e itens do estágio $L-1$ são chamados de matérias primas.

Figura 4.1 Quatro estruturas de produto.

A figura 4.1 (a) - Serial - Ilustra um único item produzido em uma série de passos. Na estrutura serial cada item tem exatamente um sucessor e um predecessor, com exceção do primeiro e último item.

A figura 4.1 (b) - Paralelo - Ilustra várias estruturas seriais onde, em cada estrutura será produzido um item final em uma série de passos. Sem limites de capacidade cada item final pode ser tratado de forma independente.

A figura 4.1 (c) - Montagem - Representa um item feito por um processo complexo de montagem. Na estrutura de montagem cada item pode ter vários itens predecessores mas, somente um sucessor.

A figura 4.1 (d) - Geral - Representa a situação em que não há restrições quanto ao número de predecessores e sucessores de cada item, exceto para os itens finais e matérias primas que não possuem sucessores e predecessores, respectivamente.

Billington *et al.* [11] modelaram o problema de dimensionamento de lotes multiestágios com restrições de capacidade para estrutura geral de produto como um problema de programação inteira mista. O modelo considera *lead time* diferente de zero, tempo e custo de *setup*. *Lead time* é o tempo decorrido entre o instante em que se formaliza uma solicitação e o instante em que o que foi solicitado se torna disponível, Fernandes [21].

Dados adicionais:

- co_{kt} custo de hora extra por unidade da capacidade no período t no centro de trabalho k ,
 L_i mínimo *lead time* para o item i , (O mínimo é enfatizado porque L_i não deve incluir uma estimativa da demora devido aos limites de capacidade.)
 f_i fração de produção do item i (fator de aproveitamento),
 a_{ij} quantidade do item i requerida para a produção de uma unidade do item j ,
 s_{ik} tempo de *setup* para produzir o item i no centro de trabalho k ,
 b_{ik} tempo necessário para produzir uma unidade do item i no centro de trabalho k ,
 CAP_{kt} capacidade disponível (em unidades de tempo) no período t no centro de trabalho k .

Variável adicional:

- O_{kt} Capacidade de horas extras no centro de trabalho k no período t .

Índice adicional:

- $k = 1, \dots, K$ centros de trabalho.

Modelo Matemático

$$z = \min \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (\delta_{it} I_{it} + cs_{it} Y_{it}) + \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T (co_{kt} O_{kt}) \quad (4.6)$$

Sujeito a:

$$I_{i,t-1} + f_i X_{i,t-L_i} - I_{it} - \sum_{j=1}^N a_{ij} X_{jt} = d_{it}, \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T, \quad (4.7)$$

$$\sum_{i=1}^N (b_{ik} X_{it} + s_{ik} Y_{it}) - O_{kt} \leq CAP_{kt}, \quad k = 1, \dots, K, \quad t = 1, \dots, T, \quad (4.8)$$

$$X_{it} - qY_{it} \leq 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T, \quad (4.9)$$

$$Y_{it} = 0 \text{ ou } 1, \quad X_{it} \geq 0, \quad I_{it} \geq 0, \quad O_{kt} \geq 0. \quad i = 1, \dots, N, \quad t = 1, \dots, T, \quad k = 1, \dots, K \quad (4.10)$$

A função objetivo (4.6) visa a minimização do custo total, que é formado por: custos de estoque, *setup* e horas extras. As restrições (4.7) são restrições de balanço de

estoque. O estoque final para cada item em cada período t é igual ao estoque inicial mais a produção líquida do item no período $t - L_i$ menos as demandas interna (demanda dependente dada por: $\sum_{j=1}^I a_{ij} X_{jt}$) e externa para o item nesse período. As restrições de capacidade e *setup* são dadas pelas restrições (4.8) e (4.9). Observa-se que a diferença de um sistema de produção monoestágio e multiestágio está na dependência entre os itens.

Como comentado anteriormente, para o problema monoestágio, quando não existem restrições sobre as capacidades, (4.8), o problema torna-se decomponível em N subproblemas. Para o caso multiestágio, uma maneira de obter esta decomposição é reformular o problema em termos de estoque de escalão (ver Berreta [10]).

Há várias pesquisas sobre técnicas de resolução para o problema de dimensionamento de lotes multiestágio considerando variações na estrutura do produto e/ou na capacidade limitada. Dentre os muitos que estudaram o problema estão os seguintes:

Billington *et al.* [12] propuseram um método heurístico para resolução do problema, para uma estrutura geral de produto, com apenas um estágio com limitações de capacidade, ou seja, consideram um único centro gargalo. (Um gargalo é um centro de trabalho que limita a taxa de produção da fábrica). O problema resolvido por Billington *et al.* [12] pode ser representado através da figura 4.2, onde foi assumido que todos itens que estejam na instalação gargalo não tem predecessores que também estejam no gargalo.

figura 4.2 Estrutura geral de produto com um único centro gargalo.

O método proposto é um *branch-and-bound* com heurísticas. Em qualquer nó na árvore de ramificação um problema é definido com valores fixos para algumas variáveis Y_{it} . Uma heurística Lagrangeana resolve o problema de dimensionamento de lotes em cada nó item a item. Um método de suavização ajusta a produção dentro da capacidade disponível, se possível, produzindo uma solução provisória. A seguir, os multiplicadores de Lagrange são atualizados de modo a desestimular a produção no centro de trabalho gargalo em

período super utilizados. Billington *et al.* [13] examinaram a eficácia de um conjunto de heurísticas desenvolvidas para o problema com múltiplos itens, monoestágio com limitações de capacidade em problemas com múltiplos estágios com restrições de capacidade e estrutura serial.

Kuik *et al.* [28] consideraram o problema com restrições de capacidade em apenas um estágio como em Billington *et al.* [11]. Não consideraram tempo de *setup*, *lead time* e nem estrutura geral. Estudaram três técnicas heurísticas, uma baseada em programação linear e, as outras duas baseadas em técnicas de busca heurísticas (Simulated annealing e busca tabu).

Maes *et al.* [33] apresentaram uma heurística para resolver o problema com restrições de capacidade em mais de um estágio. Ignoraram as variáveis inteiras, resolveram o problema linear e em seguida testaram três heurísticas para “arredondar” as variáveis inteiras. Mostraram também que encontrar uma solução factível para problemas de dimensionamento de lotes com capacidade limitada que consideram tempo de *setup* é NP-completo.

Clark e Armentano [17] desenvolveram uma heurística para resolver o problema com limitações de recursos para estrutura geral de produto considerando tempo de produção (*lead time*) diferente de zero e, tempo e custo de *setup*. O problema é reformulado em termos de estoque de escalão com o intuito de facilitar o funcionamento da heurística proposta. A heurística desenvolvida primeiro obtém uma solução razoável para o problema sem limitações de recursos e então tenta obter a factibilidade da solução através da transferência de produção para trás no tempo. A heurística é primeiramente testada para problemas com cinco componentes na estrutura de produto considerando um horizonte de planejamento de doze períodos de tempo, para os quais existem soluções ótimas disponíveis. O desempenho da heurística também é avaliada para duas estruturas de produto com quarenta componentes.

Berreta e Armentano [9] resolveram o problema considerando tempo e custo de *setup*, estrutura geral de produto, *lead time* zero e, a capacidade de recursos limitada. Desenvolveram um método heurístico utilizando a formulação do problema em termos de estoque de escalão, como em Clark e Armentano [17]. Inicialmente resolvem o problema sem considerar as restrições de capacidade, em seguida, a heurística tenta factibilizar a solução movendo produção para frente ou para trás no tempo. Técnicas de busca tabu foram incorporadas à heurística.

São poucos os algoritmos ótimos que tratam do problema e estes tratam de casos especiais. Em Chiu e Lin [16] estuda-se o problema multiestágio para as estruturas serial e montagem. Reformularam o problema em termos de estoque de escalão e apresentaram um algoritmo de programação dinâmica, podendo ser usado no problema sem ou com (sob algumas condições) restrições de capacidade.

MacClain *et al.* [36] resolveram o problema com múltiplos centros com restrições de capacidade considerando hora extra e desconsiderando os tempos e os custos das preparações. Apresentaram um método de decomposição que explora a estrutura especial do programa linear quando os estoques iniciais são nulos. O método consiste em dualizar as restrições de capacidade, obtendo deste modo programa linear. Este problema (o problema Lagrangeano) possui uma estrutura especial, a estrutura de Leontief e, pode ser resolvido utilizando um algoritmo muito rápido, denominado algoritmo de “dois passos”. Discute-se as propriedades e solução para o sistema de Leontief em Dantig [18] e Veinott [44].

Afentakis *et al.* [2] reformularam o problema com estrutura de montagem sem restrições de capacidade em termos de estoque de escalão que simplifica sua decomposição por relaxação Lagrangeana. Desenvolveram um algoritmo *branch-and-bound* onde os limitantes são gerados pela resolução do problema Lagrangeano. Em Afentakis e Gavish [1], converteu-se a formulação do problema com estrutura geral de produto para uma estrutura de montagem com restrições adicionais mas, esta transformação aumentou significativamente o número de variáveis. Resolveram o problema transformado pelo mesmo método apresentado em [2].

CAPÍTULO 5

Um Problema de Dimensionamento de Lotes multiestágios Com Restrições de Capacidade: Modelo e Proposta de Solução

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta a formulação matemática e uma proposta de resolução para um problema geral de dimensionamento de lotes multiestágios com restrições de capacidade que, em alguns aspectos, estende o modelo descrito na seção 4.3 do capítulo anterior.

O objetivo é determinar um plano de produção ótimo que maximize o lucro líquido, composto por: preços de venda dos itens e, custos de estoque, produção e por unidade de capacidade alocada em cada centro. Embora não incluídos neste estudo, os custos das preparações podem ser facilmente incluídos no modelo, porém dificultando a resolução. As capacidades dos centros de trabalho neste modelo são variáveis de decisão, dependendo do número de pessoas alocadas e, um intervalo de demanda é assumido.

O problema apresentado neste capítulo é um problema de programação linear, portanto, pode ser resolvido por alguma técnica padrão conveniente de programação linear.

Entretanto, trata-se de um problema com estruturas especiais de grande porte, o que motiva buscar outras técnicas de resolução.

O método proposto baseia-se na técnica da relaxação Lagrangeana. Um grupo de restrições é relaxado obtendo-se um problema que pode ser decomposto em dois subproblemas independentes, os quais são resolvidos analiticamente.

O modelo em estudo busca representar as necessidades básicas de uma empresa particular do interior paulista do setor de autopeças.

5.2 Definição do Problema

O problema consiste em produzir vários tipos de itens, os quais passam por vários estágios de produção. Em cada período pode-se produzir diferentes itens finais e itens intermediários. Os itens finais são destinados à venda externa, enquanto que, alguns itens intermediários são utilizados tanto para o consumo interno quanto para a venda externa. Para produção dos itens finais e/ou itens intermediários, em cada estágio, poderá ser necessário, além de itens produzidos nos estágios anteriores, insumos externos. É suposto que estes insumos (matérias primas do tipo: rolamentos, parafusos etc.) podem ser conseguidos sem restrições de mercado sobre eles.

As restrições de capacidade são do tipo: disponibilidade dos centros de trabalho e de insumo. Os tempos das preparações serão desconsiderados nesta fase, podendo ser facilmente incorporados ao modelo mas, com o aumento na dificuldade de resolução.

As decisões que deverão ser tomadas são as seguintes: decisões sobre quais e quanto produzir e estocar de cada item em cada período, sobre o quanto comprar e estocar de insumo em cada período e, sobre as capacidades utilizadas nos centros de trabalho em cada período.

O objetivo do modelo é determinar o quanto deve ser produzido em cada período, respeitando as restrições de capacidade de produção, tendo em vista a capacidade de absorção do mercado, de modo que uma função lucro seja maximizada. O planejamento deve ser feito em vários períodos, para os quais se conhece intervalos de demanda.

Pode-se representar o problema através do esquema apresentado pela figura 5.1. Foi considerado somente dois estágios de produção: usinagem e montagem.

Figura 5.1 Representação esquemática do processo de produção.

Note que a estrutura geral do produto é intrínseca ao problema, onde os insumos correspondem a um tipo específico de matérias primas e, a usinagem e montagem correspondem aos estágios de produção.

O modelo apresentado a seguir é uma reformulação do modelo proposto inicialmente por Vargas Jr., E. e Flores, R. da Empresa Widesoft, Limeira - SP.

5.3 Formulação Matemática

É usada a seguinte notação:

Dados:

- $\underline{d}_{it}$ demanda mínima do item i no período t ,
- $\overline{d}_{it}$ demanda máxima do item i no período t ,
- α_{it} preço de venda de uma unidade do item i no período t ,
- β_{it} custo de produção de uma unidade do item i no período t ,
- δ_{it} custo de estoque de uma unidade do item i no período t ,
- b_{ik} tempo necessário para produzir uma unidade do item i no centro de trabalho k ,
- a_{ij} quantidade do item i requerida para a produção de uma unidade do item j ,
- g_{lj} quantidade de insumo l requerida para a produção de uma unidade do item j ,
- ω_{tk} custo por unidade de capacidade alocada no centro de trabalho k no período t ,
- m_k capacidade disponível no centro de trabalho k para cada pessoa alocada,
- h_t quantidade total de unidades de capacidade disponível no período t ,
- MO_{tk} quantidade máxima de capacidade alocável no centro de trabalho k no período t .

Variáveis de decisão:

- X_{it} quantidade do item i produzida no período t ,
 I_{it} quantidade do item i estocada no final do período t ,
 V_{it} quantidade do item i a ser vendida no período t ,
 X_{itk} quantidade do item i a ser produzida no período t no centro de trabalho k ,
 H_{tk} capacidade disponível no período t no centro de trabalho k ,
 Q_{il} quantidade de insumo l a ser estocada no período t ,
 CI_{il} quantidade do insumo l a ser comprada no período t .

Índices:

- $i = 1, \dots, N$ itens,
 $j = 1, \dots, N$ itens,
 $k = 1, \dots, K$ centros de trabalho,
 $t = 1, \dots, T$ períodos,
 $l = 1, \dots, L$ insumos.

Conjuntos:

- P_i conjunto de índices dos predecessores imediatos do item i ,
 S_i conjunto de índices dos sucessores imediatos do item i ,
 K_i conjunto dos índices dos centros de trabalhos que podem produzir o item i .

Através de experiências práticas na fábrica, observou-se que a capacidade de um centro de trabalho em cada período depende do número de pessoas designadas para este centro e estimou-se o valor da capacidade do centro de trabalho k para cada pessoa alocada, dado no problema por m_k . A capacidade total para cada centro será aproximada linearmente e dada por $H_{tk} = H_{tk}(N_{tk}) = m_k N_{tk}$, onde N_{tk} é o número de pessoas a ser utilizadas no centro de trabalho k no período t . O aumento do número de pessoas alocadas num centro de trabalho tende a saturar-se de modo a decair a produtividade. Para ilustrar o rendimento de capacidade no centro de trabalho e o número de pessoas designadas, construiu-se o gráfico dado pela figura 5.2. O ponto de saturação é suposto conhecido e modelado pela restrição $N_{tk} \leq \eta_{tk}$ para cada centro k e período t , onde η_{tk} é o número máximo possível de pessoas alocáveis no centro de trabalho k no período t . Do que segue, $MO_{tk} = m_k \eta_{tk}$, a capacidade máxima alocável ao centro de trabalho k no período t .

figura 5.2 Representação da relação capacidade e número de pessoas

Formulação matemática

$$\text{Max } Z = \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^N (\alpha_{it} V_{it} - \beta_{it} X_{it} - \delta_{it} I_{it}) - \sum_{k=1}^K \omega_{tk} H_{tk} \right\} \quad (5.1)$$

Sujeito a:

$$V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt} = X_{it} + I_{i(t-1)} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.2)$$

$$X_{it} = \sum_{k \in K_i} X_{itk} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.3)$$

$$\sum_{i=1}^N b_{ik} X_{itk} \leq H_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K \quad (5.4)$$

$$Q_{it} + \sum_{j=1}^N g_{lj} X_{jt} = CI_{it} + Q_{i(t-1)} \quad l = 1, \dots, L \quad t = 1, \dots, T \quad (5.5)$$

$$\sum_{k=1}^K H_{tk} \leq h_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5.6)$$

$$H_{tk} \leq MO_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K \quad (5.7)$$

$$\underline{d}_{it} \leq V_{it} \leq \bar{d}_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.8)$$

$$X_{it}, I_{it}, X_{itk}, H_{tk}, Q_{it}, CI_{it} \geq 0 \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K \quad i = 1, \dots, N \quad (5.9)$$

$$I_{i0} = 0 \text{ e } I_{iT} = 0 \quad i = 1, \dots, N \quad (5.10)$$

A função objetivo (5.1) representa o lucro que deve ser maximizado, o qual pode ser expresso por: total das vendas menos os custos totais com produção, estocagem e custos das unidades de capacidade utilizadas; (5.2) são restrições de balanço de estoque da produção; (5.3) define o balanço de produção total do item por período, isto é, a produção

do item por período é igual a soma total da produção em todos os centros de produção; (5.4) são restrições de capacidade; (5.5) de balanço de insumos; (5.6), (5.7) e (5.8) de limitação de capacidade no período t , capacidade máxima alocável no centro de trabalho k e de mercado, respectivamente e (5.9), de não-negatividade. (5.10) são as condições iniciais indicando que não há estoques iniciais no sistema.

Este modelo difere do modelo geral apresentado em Billington *et al.*[11] nos seguintes aspectos: (1) a demanda é restrita a um intervalo (são especificados valores mínimo e máximo); (2) as capacidades dos centros de produção são variáveis de decisão; (3) o objetivo é maximizar o lucro; (4) considera-se as variáveis X_{itk} que definem a produção por máquina; (5) não considera o tempo e custo de setup; (6) o *lead time* é zero para todos os itens, ou seja, os itens são iniciados e terminados no mesmo período. (Os itens (5) e (6) podem ser, sem muitas dificuldades, incorporados ao modelo (5.1)-(5.10), porém deixa de ser um programa linear.)

5.4 Relaxação Lagrangeana

O método de solução proposto é um método ótimo baseado na técnica da relaxação Lagrangeana. Estudando a estrutura da matriz das restrições percebe-se que o problema pode ser decomposto em dois subproblemas independentes se relaxadas as restrições de acoplamento (5.3). Assim, as restrições de balanço de produção (5.3) são dualizadas e incluídas na função objetivo. É suposto que a variável CI_{it} não tem limitações de mercado portanto, pode-se relaxar (abandonar) as restrições de balanço de insumo (5.5), sem alterar a solução do problema. Depois de resolver o problema, pode-se facilmente calcular a quantidade de insumos utilizados na produção de cada item.

O problema linear Lagrangeano é dado a seguir (já foram relaxadas as restrições de balanceamento de insumos), o qual é referido por *PLL*:

$$\text{Max } Z = \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^N \left(\alpha_{it} V_{it} - \beta_{it} X_{it} - \delta_{it} I_{it} + u_{it} \left(X_{it} - \sum_{k \in K_i} X_{itk} \right) \right) - \sum_{k=1}^K \omega_{tk} H_{tk} \right\} \quad (5.11)$$

Sujeito à:

$$V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt} = X_{it} + I_{i(t-1)} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.2)$$

$$\sum_{i=1}^N b_{ik} X_{itk} \leq H_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K \quad (5.4)$$

$$\sum_{k=1}^K H_{tk} \leq h_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5.6)$$

$$H_{tk} \leq MO_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K \quad (5.7)$$

$$\underline{d}_{it} \leq V_{it} \leq \bar{d}_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.8)$$

$$X_{it}, I_{it}, X_{itk}, H_{tk} \geq 0 \quad i = 1, \dots, N \quad k = 1, \dots, K \quad t = 1, \dots, T \quad (5.9)$$

$$I_{i0} = 0 \text{ e } I_{iT} = 0 \quad i = 1, \dots, N \quad (5.10)$$

onde u_{it} são os multiplicadores de Lagrange (variáveis duais). As restrições que foram dualizadas são restrições de igualdade portanto, u_{it} é irrestrito de sinal para todo i, t (isto é, u_{it} pode ser negativo ou positivo).

Note que o *PLL* pode ser decomposto em dois subproblemas nos grupos de variáveis: (V_{it}, I_{it}, X_{it}) e (X_{itk}, H_{tk}) . Estes subproblemas, obtidos com a decomposição Lagrangeana, são dados abaixo:

Subproblema 1

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (\alpha_{it} V_{it} + (u_{it} - \beta_{it}) X_{it} - \delta_{it} I_{it})$$

$$V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} \alpha_{ij} X_{jt} = X_{it} + I_{i(t-1)} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$\underline{d}_{it} \leq V_{it} \leq \bar{d}_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$X_{it}, I_{it} \geq 0 \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$I_{i0} = 0 \text{ e } I_{iT} = 0 \quad i = 1, \dots, N$$

Subproblema 2

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \sum_{k \in K_i} -u_{it} X_{itk} - \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \omega_{tk} H_{tk}$$

$$\sum_{i=1}^N b_{ik} X_{itk} \leq H_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K$$

$$\sum_{k=1}^K H_{tk} \leq h_t \quad t = 1, \dots, T$$

$$H_{tk} \leq MO_{tk} \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K$$

$$X_{itk}, H_{tk} \geq 0 \quad t = 1, \dots, T \quad k = 1, \dots, K$$

5.4.1 Resolução do subproblema 1

A resolução do subproblema 1 é obtida através da análise do problema dual, que consiste numa modificação do algoritmo de McClain *et al.* [36] (segundo Veinott [44], é uma especialização do método proposto por Dantzig [18]). Esta modificação possibilita a aplicação em casos onde a demanda (venda) é variável dentro de um intervalo previamente determinado.

O dual do subproblema 1 é construído definindo-se as variáveis duais φ_{it} , ξ_{it} , ambas relacionadas com as restrições de canalizações de V_{it} e, π_{it} , a restrição de balanceamento de estoque da produção do item i no período t . O problema dual é dado abaixo:

$$\text{Min} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N (\bar{d}_{it} \varphi_{it} - \underline{d}_{it} \xi_{it}) \quad (5.12)$$

sujeito a:

$$\pi_{it} + \varphi_{it} - \xi_{it} = \alpha_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.13)$$

$$-\pi_{it} + \pi_{i(t+1)} \leq \delta_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.14)$$

$$\pi_{it} - \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt} \leq \beta_{it} - u_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T \quad (5.15)$$

$$\varphi_{it}, \xi_{it} \geq 0 \text{ e } \pi_{it} \text{ irrestrito de sinal.} \quad (5.16)$$

Das restrições acima, observa-se que as variáveis duais ξ_{it} e φ_{it} não podem ser básicas ao mesmo tempo pois, suas colunas são linearmente dependentes. Portanto, numa solução ótima, se φ_{it} for positiva então ξ_{it} será nula, ou vice-versa, ou ambas nulas.

Pelas restrições (5.13), têm-se a seguinte relação $\varphi_{it} - \xi_{it} = \alpha_{it} - \pi_{it}$. Como α_{it} é um dado do problema, logo, se π_{it} assumir um valor tal que $\alpha_{it} - \pi_{it} > 0$ ($\varphi_{it} - \xi_{it} > 0$) então φ_{it} é positiva, agora se $\alpha_{it} - \pi_{it} < 0$ ($\varphi_{it} - \xi_{it} < 0$), têm-se ξ_{it} positiva. Observa-se através da análise dos coeficientes da função objetivo dual (5.12) que, π_{it} deve ser escolhida com o maior valor possível para que $\alpha_{it} - \pi_{it} < 0$ e assim ξ_{it} ser uma variável positiva (básica). Esta escolha deverá ser feita de modo que π_{it} seja factível, deste modo:

$$\pi_{it} = \min \left\{ \pi_{it-1} + \delta_{it-1}, \beta_{it} - u_{it} + \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt} \right\} \quad \text{e} \quad \pi_{i0} = \infty \quad (5.17)$$

A escolha de $\pi_{i0} = \infty$ garante que $I_{i0} = 0$ (condição inicial para as variáveis primais), que ficará evidente com o auxílio do teorema das folgas complementares, a ser explorado abaixo.

O problema dual será resolvido sequencialmente, iniciando das matérias primas (para as quais $\alpha_{ji} = 0, \forall j \in P_i$) no período 1 e trabalhando progressivamente no tempo e estágio a estágio até os itens finais.

Primeiramente, resolve-se o problema dual calculando para cada i e t o valor de π_{it} , dado pela relação (5.17), em seguida, a diferença $\alpha_{it} - \pi_{it}$ que determina os valores das variáveis duais φ_{it} e ξ_{it} , isto é:

$$\varphi_{it} = \alpha_{it} - \pi_{it} > 0 \text{ e } \xi_{it} = 0 \quad (5.18)$$

$$\varphi_{it} = 0 \text{ e } \xi_{it} = -(\alpha_{it} - \pi_{it}) > 0 \quad (5.19)$$

Depois da resolução do problema dual é resolvido o problema primal. O primal é resolvido regressivamente, isto é, inicie a resolução dos itens finais ($\alpha_{ij} = 0$, para todo $j \in S_i$) às matérias primas e no último período (período T), para qual $I_{iT} = 0$.

Se as demandas fossem conhecidas, a solução do problema primal já estaria determinada, como dado em McClain *et al.* [36], porém, deve-se determinar os valores das variáveis de venda (V_{it}). Para o cálculo destes valores deve-se aplicar o teorema das folgas complementares. Na solução dual, verifica-se a ocorrência de um dos seguintes casos:

i) Se $\alpha_{it} - \pi_{it} < 0$ então ξ_{it} é positiva (veja 5.19) e, pelo teorema das folgas complementares:

$$(V_{it} - \underline{d}_{it})\xi_{it} = 0 \text{ segue-se que } V_{it} = \underline{d}_{it}$$

ii) Se $\alpha_{it} - \pi_{it} > 0$ então φ_{it} é positiva (veja 5.18) e, novamente pelo teorema das folgas complementares:

$$(\bar{d}_{it} - V_{it})\varphi_{it} = 0 \text{ segue-se que } V_{it} = \bar{d}_{it}$$

iii) Agora, se $\alpha_{it} - \pi_{it} = 0$ então $\varphi_{it} = \xi_{it} = 0$ e portanto, $V_{it} \in [\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$, podendo assumir qualquer valor no intervalo.

Note que as variáveis V_{it} sempre podem estar num dos seus limites, podendo estar fora de seus limites apenas no caso iii). Assim, se V_{it} for básica ($V_{it} \in (\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it})$) no modelo geral (5.1)-(5.10) deve-se necessariamente ocorrer o caso iii) na resolução do subproblema.

O problema dual é um indicador de produção, portanto, se $\pi_{it} = \pi_{i(t-1)} + \delta_{i(t-1)}$ então não haverá produção do item i para o período t e, a venda (demanda) será atendida através do estoque, isto é,

$$X_{it} = 0 \text{ e } I_{i(t-1)} = V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}.$$

Caso contrário, haverá produção,

$$I_{i(t-1)} = 0 \text{ e } X_{it} = I_{it} + V_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}.$$

Verificam-se estes resultados utilizando o teorema das folgas complementares, isto é, se a escolha em (5.17) for:

$$a) \pi_{it} = \pi_{i(t-1)} + \delta_{i(t-1)}$$

Neste caso, a restrição (5.14) será ativa e (5.15) inativa e,

$$I_{i(t-1)}(\pi_{it} - \pi_{i(t-1)} - \delta_{i(t-1)}) = 0 \quad (\text{folgas complementares}) \text{ será satisfeita com}$$

$$I_{i(t-1)} \geq 0 \text{ e,}$$

$$X_{it}(\pi_{it} - \beta_{it} + u_{it} - \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt}) = 0 \text{ com } X_{it} = 0.$$

$$b) \pi_{it} = \beta_{it} - u_{it} + \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt}$$

Têm-se neste caso, a restrição (5.15) ativa e (5.14) inativa e,

$$X_{it}(\pi_{it} - \beta_{it} + u_{it} - \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt}) = 0 \text{ será satisfeita com } X_{it} \geq 0 \text{ e,}$$

$$I_{i(t-1)}(\pi_{it} - \pi_{i(t-1)} - \delta_{i(t-1)}) = 0 \text{ com } I_{i(t-1)} = 0.$$

Note que X_{it} e $I_{i(t-1)}$ no subproblema 1 têm colunas linearmente dependentes e portanto, nunca serão básicas simultaneamente. Entretanto, no modelo global suas colunas não são linearmente dependentes, podendo ser positivas simultaneamente. Este caso ocorrerá quando houver empate na escolha de π_{it} em (5.17). Assim, as folgas complementares serão satisfeitas com X_{it} e $I_{i(t-1)}$ não-negativas simultaneamente.

Note ainda que, a solução dual dada por (5-17)-(5-19) satisfaz as folgas complementares com a solução primal obtida acima. Além disso, são factíveis por construção. Portanto, pelo teorema das folgas complementares vale a seguinte proposição.

Proposição: A solução primal obtida acima é solução ótima do subproblema 1.

Para ilustrar o método proposto, resolve-se um exemplo para o subproblema 1. Considere a estrutura de produto dada pela figura 5.3 e 3 períodos de tempo.

figura 5.3 Estrutura de produto exemplo

Os dados necessários para resolução do problema exemplo serão fornecidos nas seguintes tabelas:

Matriz $\alpha(i,t)$ Valores dos preços de venda dos itens em cada período.				Matriz $\delta(i,t)$ Matriz dos custos unitários de estoque dos itens por período.			
	1	2	3		1	2	3
1	10	10	15	1	2	2	VG
2	11	11	15	2	3	2	VG
3	12	10	10	3	2	2	VG
4	0	0	0	4	2	2	VG

Onde VG é um número grande (vem das condições de que não há estoques finais).

Matriz $\beta(i,t)$ Matriz dos custos de produção				Matriz $u(i,t)$ Matriz dos custos duais			
	1	2	3		1	2	3
1	3	2	3	1	-0.5	-0.5	-0.5
2	4	1	2	2	-1	-1	-1
3	1	1	2	3	-0.5	-0.5	-0.5
4	3	2	3	4	-1	-1	-1

Matriz $\underline{d}(i,t)$ Matriz com os valores dos limitantes inferiores da variável venda				Matriz $\bar{d}(i,t)$ Matriz com os valores dos limitantes superiores da variável venda			
	1	2	3		1	2	3
1	10	10	10	1	12	12	15
2	11	11	11	2	13	13	13
3	10	10	0	3	11	12	5
4	0	0	0	4	0	0	0

Tabelas com dados de entrada para resolução do subproblema 1.

Inicia-se a resolução do problema dual, relações (5.17)-(5.19), pelas matérias primas, isto é, pelos itens 3 e 4 e no primeiro período, caminhando

progressivamente no tempo e estágio a estágio. Na resolução do problema dual aplica-se o teorema das folgas complementares para determinação da variável venda (variável primal). Fixando o item 3 (matéria prima) e iniciando a resolução, têm-se:

$$i = 3 \text{ e } t = 1$$

$$\pi_{31} = \min \{ \delta_{30} + \pi_{30}, \beta_{31} - u_{31} \} = \beta_{31} - u_{31} = 1 + 0.5 = 1.5 \Rightarrow X_{31} \geq 0 \text{ e,}$$

$$\varphi_{31} - \xi_{31} = \alpha_{31} - \pi_{31} = 10 - 1.5 = 8.5 \Rightarrow \varphi_{31} = 8.5 \Rightarrow V_{31} = \bar{d}_{31} = 11$$

$$i = 3 \text{ e } t = 2$$

$$\pi_{32} = \min \{ \delta_{31} + \pi_{31}, \beta_{32} - u_{32} \} = \beta_{32} - u_{32} = 1 + 0.5 = 1.5 \Rightarrow X_{32} \geq 0 \text{ e } I_{31} = 0,$$

$$\varphi_{32} - \xi_{32} = \alpha_{32} - \pi_{32} = 10 - 1.5 = 8.5 \Rightarrow \varphi_{32} = 8.5 \Rightarrow V_{32} = \bar{d}_{32} = 12$$

$$i = 3 \text{ e } t = 3$$

$$\pi_{33} = \min \{ \delta_{32} + \pi_{32}, \beta_{33} - u_{33} \} = \beta_{33} - u_{33} = 2 + 0.5 = 2.5 \Rightarrow X_{33} \geq 0 \text{ e } I_{32} = 0,$$

$$\varphi_{33} - \xi_{33} = \alpha_{33} - \pi_{33} = 10 - 2.5 = 7.5 \Rightarrow \varphi_{33} = 7.5 \Rightarrow V_{33} = \bar{d}_{33} = 5$$

Faz-se os cálculos da mesma maneira para o item 4 e obtêm-se os seguintes resultados:

$$i = 4 \text{ e } t = 1 \quad \pi_{41} = \beta_{41} - u_{41} = 4 \quad X_{41} \geq 0, \quad \varphi_{41} - \xi_{41} = -4 \quad V_{41} = \underline{d}_{41} = 0$$

$$i = 4 \text{ e } t = 2 \quad \pi_{42} = \beta_{42} - u_{42} = 3 \quad X_{42} \geq 0, \quad \varphi_{42} - \xi_{42} = -3 \quad V_{42} = \underline{d}_{42} = 0$$

$$i = 4 \text{ e } t = 3 \quad \pi_{43} = \beta_{43} - u_{43} = 4 \quad X_{43} \geq 0, \quad \varphi_{43} - \xi_{43} = -4 \quad V_{43} = \underline{d}_{43} = 0$$

Resolvendo agora o subproblema para o item 1 (um item final).

$$i = 1 \text{ e } t = 1$$

$$\pi_{11} = \min \{ \delta_{10} + \pi_{10}, \beta_{11} - u_{11} + 3\pi_{31} + \pi_{41} \} = \beta_{11} - u_{11} + 3\pi_{31} + \pi_{41} = 12$$

$$\Rightarrow X_{11} \geq 0 \text{ e,}$$

$$\varphi_{11} - \xi_{11} = \alpha_{11} - \pi_{11} = 10 - 12 = -2 \Rightarrow \xi_{11} = 2 \Rightarrow V_{11} = \underline{d}_{11} = 10$$

$$i = 1 \text{ e } t = 2$$

$$\pi_{12} = \min \{ \delta_{11} + \pi_{11}, \beta_{12} - u_{12} + 3\pi_{32} + \pi_{42} \} = \beta_{12} - u_{12} + 3\pi_{32} + \pi_{42} = 10$$

$$\Rightarrow X_{12} \geq 0 \text{ e } I_{11} = 0,$$

$$\varphi_{12} - \xi_{12} = \alpha_{12} - \pi_{12} = 10 - 10 = 0 \Rightarrow V_{12} = \underline{d}_{12} = 10 \text{ ou } V_{12} = \bar{d}_{12} = 12$$

$$i = 1 \text{ e } t = 3$$

$$\pi_{13} = \min \{ \delta_{12} + \pi_{12}, \beta_{13} - u_{13} + 3\pi_{33} + \pi_{43} \} = \delta_{12} + \pi_{12} = 13$$

$$\Rightarrow I_{12} \geq 0 \text{ e } X_{13} = 0,$$

$$\varphi_{13} - \xi_{13} = \alpha_{13} - \pi_{13} = 15 - 13 = 2 \Rightarrow \varphi_{13} = 2 \Rightarrow V_{13} = \bar{d}_{13} = 15$$

Faz-se os cálculos do mesmo modo (feita para o item 1) para o item final 2, obtendo os seguintes resultados:

$$i = 2 \text{ e } t = 1$$

$$\pi_{21} = \beta_{21} - u_{21} + 2\pi_{31} + 3\pi_{41} = 20, X_{21} \geq 0, \varphi_{21} - \xi_{21} = -9, V_{21} = \underline{d}_{21} = 11$$

$$i = 2 \text{ e } t = 2$$

$$\pi_{22} = \beta_{22} - u_{22} + 2\pi_{32} + 3\pi_{42} = 14, X_{22} \geq 0, \varphi_{22} - \xi_{22} = -3, V_{22} = \underline{d}_{22} = 11$$

$$i = 2 \text{ e } t = 3$$

$$\pi_{23} = \delta_{22} + \pi_{22} = 16, I_{22} \geq 0, \varphi_{23} - \xi_{23} = -1, V_{23} = \underline{d}_{23} = 11$$

Resolve-se desta maneira o problema dual. Determinada a solução dual, inicia-se a resolução do subproblema primal. Como comentado anteriormente, inicia-se a resolução do subproblema primal dos itens finais à matérias primas e do último período.

$$i = 1 \text{ e } t = 3$$

Como $\pi_{13} = \delta_{12} + \pi_{12}$ têm-se que $I_{12} \geq 0$ e $X_{13} = 0$, assim:

$$I_{12} = V_{13} + I_{13}, \text{ do fato que } I_{13} = 0 \text{ (condição inicial) e } V_{13} = 15 \text{ obtêm-se: } I_{12} = 15$$

$$i = 1 \text{ e } t = 2$$

Como $\pi_{12} = \beta_{12} - u_{12} + 3\pi_{32} + \pi_{42}$ têm-se $I_{11} = 0$ e $X_{12} \geq 0$, assim:

$X_{12} = V_{12} + I_{12}$, do cálculo feito para $i = 1$ e $t = 3$ sabe-se que, $I_{12} = 15$ mas, $V_{12} = 10$ ou $V_{12} = 12$. Para $V_{12} = 10$ obtêm-se: $X_{12} = 25$, agora para $V_{12} = 12$ obtêm-se: $X_{12} = 27$

$$i = 1 \text{ e } t = 1$$

Como $\pi_{11} = \beta_{11} - u_{11} + 3\pi_{31} + \pi_{41}$ têm-se $X_{11} \geq 0$, $I_{10} = 0$ (condição inicial) assim:

$$X_{11} = V_{11} = 10$$

Procede-se de maneira análogo para o item 2 (final). Apresenta-se a seguir os resultados obtidos com os cálculos:

$$i = 2 \text{ e } t = 3, I_{22} = V_{23} = 11, X_{23} = 0$$

$$i = 2 \text{ e } t = 2, X_{22} = V_{22} + I_{22} = 11 + 11 = 22, I_{21} = 0$$

$$i = 2 \text{ e } t = 1, X_{21} = V_{21} = 11, I_{20} = 0 \text{ (condição inicial)}$$

Considerando o item 3 (matéria prima) e resolvendo para todo t :

$$i = 3 \text{ e } t = 3$$

Têm-se que $\pi_{33} = \beta_{33} - u_{33}$ assim $X_{33} \geq 0, I_{32} = 0$ e $I_{33} = 0$ (condição inicial) deste modo:

$$X_{33} = V_{33} + 3X_{13} + 2X_{23} = 5.$$

$$i = 3 \text{ e } t = 2$$

Como $\pi_{32} = \beta_{32} - u_{32}$ têm-se $X_{32} \geq 0, I_{31} = 0$ assim:

$$X_{32} = V_{32} + 3X_{12} + 2X_{22} = 131, \text{ para } V_{12} = 10 \text{ e } X_{12} = 25 \text{ ou}$$

$$X_{32} = V_{32} + 3X_{12} + 2X_{22} = 137, \text{ para } V_{12} = 12 \text{ e } X_{12} = 27$$

$$i = 3 \text{ e } t = 1$$

Como $\pi_{31} = \beta_{31} - u_{31}$ têm-se $X_{31} \geq 0, I_{30} = 0$ (condição inicial) assim:

$$X_{31} = V_{31} + 3X_{11} + 2X_{21} = 63$$

Procedendo do mesmo modo, calcule o valor da quantidade produzida e estocada do item 4 em cada período. A seguir, apresenta-se um resumo dos cálculos e de seus respectivos valores:

$$i = 4 \text{ e } t = 3$$

$$\pi_{43} = \beta_{43} - u_{43}, X_{43} \geq 0, I_{42} = 0 \quad X_{43} = V_{43} + X_{13} + 3X_{23} = 0$$

$$i = 4 \text{ e } t = 2$$

$$\pi_{42} = \beta_{42} - u_{42}, X_{42} \geq 0, I_{41} = 0 \text{ assim:}$$

$$X_{42} = V_{42} + X_{12} + 3X_{22} = 91, \text{ para } V_{12} = 10 \text{ e } X_{12} = 25 \text{ ou}$$

$$X_{42} = V_{42} + X_{12} + 3X_{22} = 93, \text{ para } V_{12} = 12 \text{ e } X_{12} = 27$$

$$i = 4 \text{ e } t = 1$$

$$\pi_{41} = \beta_{41} - u_{41}, X_{41} \geq 0, I_{40} = 0, X_{41} = V_{41} + X_{11} + 3X_{21} = 43$$

O valor obtido foi de 137 unidades monetárias (valor da função objetivo). Os valores obtidos foram comparados com os obtidos utilizando a linguagem de modelagem GAMS com os solvers MINOS e BDLP.

5.4.2 Resolução do Subproblema 2

Construindo a matriz das restrições para o subproblema 2, figura 5.4, percebe-se que, se as capacidades (H_{ik}) fossem conhecidas seriam obtidos $K \times T$ subproblemas que poderiam ser resolvidos independentemente e por inspeção.

figura 5.4 Matriz das restrições do subproblema 2.

Suponha H_{tk} conhecido e, deste modo, para cada t e k , resolva o seguinte subproblema, onde: $X_{(N+1)tk}$ é a variável de folga para cada t e k :

$$\begin{aligned}
 (SP2I) \quad & \min \sum_{i=1}^N u_{it} X_{itk} \\
 & \sum_{i=1}^N b_{ik} X_{itk} + X_{(N+1)tk} = H_{tk} \\
 & X_{itk} \geq 0 \quad i = 1, \dots, N, N+1
 \end{aligned}$$

Observe que o subproblema acima é um *PL* (programa linear) com apenas uma restrição e pode ser resolvido do seguinte modo: Escolha o índice r tal que

$$\frac{u_{rt}}{b_{rk}} = \min \left\{ \frac{u_{it}}{b_{ik}}, i = 1, \dots, N, N+1 \text{ (variável de folga) e } k \in K_i \right\}$$

Assim,

$$X_{rtk} = \frac{H_{tk}}{b_{rk}}.$$

Portanto, supondo conhecido os H_{tk} , resolve-se os $K \times T$ subproblemas determinando X_{itk} em função de H_{tk} . Agora, volte ao subproblema 2 e resolva-o para determinar o valor de H_{tk} . O subproblema resultante (*SP2*) pode ser decomposto em T subproblemas e ser resolvidos também por inspeção. Estes subproblemas (*SP2*), cujas variáveis de folga para cada t é $H_{t(k+1)}$, é dado a seguir:

$$\begin{aligned}
 (SP2) \quad & \min \sum_{k=1}^K C_{tk} H_{tk} \\
 & \sum_{k=1}^K H_{tk} + H_{t(k+1)} = h_t \\
 & 0 \leq H_{tk} \leq MO_{tk} \quad k = 1, \dots, K \\
 & 0 \leq H_{t(k+1)} \leq \infty
 \end{aligned}$$

Onde $C_{tk} = \omega_{tk} + \frac{u_{rt}}{b_{rk}}$ (5.20)

Observe que (SP2) é um PL com apenas uma restrição e variáveis canalizadas que pode ser resolvido do seguinte modo:

Ordene os custos C_{tk} ($C_{t(k+1)}$ é o custo da variável de folga $H_{t(k+1)}$ relacionada a restrição (5.6)) tal que:

$$C_{t1} \leq C_{t2} \leq \dots \leq C_{tk} \leq C_{t(k+1)} \quad (5.21),$$

e determine um índice s tal que:

$$h_t - MO_{ts} < \sum_{k=1}^{s-1} MO_{tk} < h_t \quad (5.22).$$

A solução ótima do problema será dada por:

$$H_{t1} = MO_{t1} \quad H_{t2} = MO_{t2} \quad \dots, \quad H_{t(s-1)} = MO_{t(s-1)},$$

$$H_{ts} = h_t - \sum_{k=1}^{s-1} MO_{tk} \quad \text{e,}$$

$$H_{tk} = 0 \quad \forall \quad k > s.$$

Obtidos os valores de H_{tk} , determine todos os valores de X_{itk} .

Como feito para o subproblema 1, resolve-se um pequeno exemplo para ilustrar o método proposto para o subproblema 2. Os dados são ilustrativos e estão apresentados nas tabelas seguintes. Utiliza-se os mesmos valores de u_{it} dados para o subproblema 1. Consideram-se 3 centros de trabalhos e um horizonte de tempo composto por 3 períodos.

Matriz $w(t, k)$ Matriz com custos por unidade de capacidade alocada nos centros de trabalhos.				Matriz $MO(t, k)$ Matriz com os valores dos limites de capacidade para cada centro k .			
	1	2	3		1	2	3
1	1	2	1	1	20	10	20
2	1	3	1	2	20	20	20
3	2	1	1	3	30	20	40

Matriz $b(i, k)$ Matriz com os valores dos tempos de produção de um item i o centro k .				$h(t)$ Quantidade total de unidades de capacidade disponível no período t	
	1	2	3	1	40
1	0.8	0.8	0	2	50
2	0.4	0.4	0	3	60
3	0	0	0.5		
4	0	0	0.5		

Tabelas com dados de entrada para resolução do subproblema 2

Para cada t e k resolver o subproblema $SP21$ (supondo H_{tk} conhecido).

Para $t=1, k=1$

$$\frac{u_{r1}}{b_{r1}} = \min \left\{ \frac{u_{i1}}{b_{i1}}, i = 1, 2, 5 \text{ (variável de folga)} \right\} = \frac{u_{21}}{b_{21}} = -2.5 \text{ portanto, deverá ser}$$

produzido o item 2 no centro de trabalho 1 no período 1 e, $X_{211} = \frac{H_{11}}{b_{21}}$.

Para $t=1, k=2$

$$\frac{u_{r1}}{b_{r2}} = \min \left\{ \frac{u_{i1}}{b_{i2}}, i = 1, 2, 5 \right\} = \frac{u_{21}}{b_{22}} = -2.5, \text{ produz-se o item 2 no centro de trabalho 2 no}$$

período 1. Assim, $X_{212} = \frac{H_{12}}{b_{22}}$.

Para $t=1, k=3$

$$\frac{u_{r1}}{b_{r3}} = \min \left\{ \frac{u_{i1}}{b_{i3}}, i = 3, 4, 5 \right\} = \frac{u_{41}}{b_{43}} = -2, \text{ produz-se o item 4 no centro de trabalho 3 no}$$

período 1. Assim, $X_{413} = \frac{H_{13}}{b_{43}}$.

$$\text{Para } t=2, k=1 \frac{u_{r2}}{b_{r1}} = \min \left\{ \frac{u_{i2}}{b_{i1}}, i = 1, 2, 5 \right\} = \frac{u_{22}}{b_{21}} = -2.5 \text{ e, } X_{221} = \frac{H_{21}}{b_{21}}.$$

$$\text{Para } t=2, k=2 \frac{u_{r2}}{b_{r2}} = \min \left\{ \frac{u_{i2}}{b_{i2}}, i = 1, 2, 5 \right\} = \frac{u_{22}}{b_{22}} = -2.5 \text{ e, } X_{222} = \frac{H_{22}}{b_{22}}.$$

$$\text{Para } t=2, k=3 \frac{u_{r2}}{b_{r3}} = \min \left\{ \frac{u_{i2}}{b_{i3}}, i = 3, 4, 5 \right\} = \frac{u_{42}}{b_{43}} = -2 \text{ e, } X_{423} = \frac{H_{23}}{b_{43}}.$$

$$\text{Para } t=3, k=1 \frac{u_{r3}}{b_{r1}} = \min \left\{ \frac{u_{i3}}{b_{i1}}, i = 1, 2, 5 \right\} = \frac{u_{23}}{b_{21}} = -2.5 \text{ e, } X_{231} = \frac{H_{31}}{b_{21}}.$$

$$\text{Para } t=3, k=2 \frac{u_{r3}}{b_{r2}} = \min \left\{ \frac{u_{i3}}{b_{i2}}, i = 1, 2, 5 \right\} = \frac{u_{23}}{b_{22}} = -2.5 \text{ e, } X_{232} = \frac{H_{32}}{b_{22}}.$$

$$\text{Para } t=3, k=3 \quad \frac{u_{r3}}{b_{r3}} = \min \left\{ \frac{u_{i3}}{b_{i2}}, i=3,4,5 \right\} = \frac{u_{43}}{b_{43}} = -2 \text{ e, } X_{433} = \frac{H_{33}}{b_{43}}.$$

Depois de determinar quais itens deverão ser produzidos nos centros de trabalho em cada período, deverá ser calculada a capacidade de cada centro, ou seja, determinar o valor de H_{tk} . Como comentado anteriormente, resolve-se um subproblema para cada t , dado por (SP2). Antes porém, calcula-se os valores de C_{tk} , dado por (5.20), assim:

$$C_{11}=-1.5, C_{12}=-0.5, C_{13}=-1, C_{21}=-1.5, C_{22}=0.5, C_{23}=-1, C_{31}=-0.5, C_{32}=-1.5, C_{33}=-1.$$

Para cada $t, t=1,2,3$, ordene os custos C_{tk} , como dado por (5.21), e determine o índice s como em (5.22).

Para $t=1$, têm-se $C^1_{11} < C^2_{13} < C^3_{12} < C^4_{14}$ (variável de folga), $C_{14} = 0$, logo $s=3$ assim, $H_{11}=20, H_{13}=20$ e, $H_{12}=0, H_{14}=0$. Deste modo, $X_{211} = 50, X_{212} = 0$ e, $X_{413} = 40$.

Observação: os índices adicionais nos custos C_{tk} , representam os valores dos índices s .

Para $t=2$, têm-se $C^1_{21} < C^2_{23} < C^3_{24} < C^4_{22}$, logo $s=3$ assim, $H_{21}=20, H_{23}=20, H_{24}=10$ e $H_{22}=0$. Deste modo, $X_{221} = 50, X_{222} = 0$ e, $X_{423} = 40$.

Para $t=3$, têm-se $C^1_{32} < C^2_{33} < C^3_{31} < C^4_{34}$, logo $s=3$ assim, $H_{32}=20, H_{33}=40$ e $H_{31}=0$ e $H_{34}=0$. Deste modo, $X_{231} = 0, X_{232} = 50$ e, $X_{433} = 80$.

O valor da função objetivo é 170 unidades monetárias. Resolve-se deste modo o subproblema 2. Os resultados obtidos foram conferidos com os obtidos utilizando o *solver MINOS* da linguagem de modelagem *GAMS*.

Depois de resolver os subproblemas 1 e 2, passa-se para a seguinte fase: verificação dos resultados obtidos, ou seja, verificar se a solução obtida satisfaz as restrições (5.3).

O Passo seguinte encontra-se em fase de implementação portanto, entrará como proposta de trabalho a ser realizada em um futuro próximo.

5.4.3 O Método do Subgradiente

Depois de resolvidos os dois subproblemas, verifique se as restrições de balanço da produção (5.3) foram satisfeitas. Se foram satisfeitas, a solução encontrada para os respectivos valores duais é ótima. Caso contrário, atualize as variáveis duais pelo método do subgradiente (veja, por exemplo, Held *et al* [27] ou Nemhauser e Wolsey [37]) e resolva os subproblemas novamente com os novos valores duais.

Um objetivo na determinação dos novos custos duais é diminuir o limitante superior. Portanto, define-se a fase dual como um problema de minimização, ou seja, encontre u_{it} tal que:

$$\underset{u_{it}}{\text{minimize}} \left\{ \max_{V_{it}, X_{it}, X_{itk}, I_{it} \in \Omega} L(u_{it}) = \left(\sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^N (\alpha_{it} V_{it} - \beta_{it} X_{it} - \delta_{it} I_{it}) - \sum_{k=1}^K \omega_{tk} H_{yk} \right\} + \sum_{i,t} u_{it} S_{it} \right) \right\}$$

na qual, Ω é a região de factibilidade definida pelo conjunto de restrições do PLL e, S_{it} representam os desvios das restrições de igualdade. Isto é: $S_{it} = X_{it} - \sum_k X_{itk}$

O método de otimização do subgradiente encontra novos valores de u_{it} movendo-se na direção oposta de S_{it} (subgradiente) por uma distância dada pelo passo de tamanho A_r (iteração r). Não há nenhuma garantia que S_{it} seja uma direção de descida, dessa forma a convergência do método depende essencialmente da escolha do tamanho do passo A_r em cada iteração. Mostra-se que A_r satisfazendo as seguintes condições (condições suficientes) $\lim_{r \rightarrow \infty} A_r = 0$ e $\sum_{r=1}^{\infty} A_r = \infty$ garantem a convergência do método do subgradiente.

Um tamanho de passo proposto por Poljak [38] é dado por: $A_r = B_r \frac{L(u_{it}) - L'}{\|S_{it}\|^2}$,

$0 < \varepsilon_1 < B_r < 2 - \varepsilon_2 < 2$, para $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$, $\|\cdot\|$ indica a norma euclidiana e L' é uma estimativa do mínimo valor do $L(u_{it})$, porém, surgem dificuldades na prática para estimar este valor. Em Bazaraa e Sherali [6] recomenda-se alguns procedimentos para a seleção do tamanho do passo no método do subgradiente.

5.5 Algoritmo

- Algoritmo da resolução do subproblema 1

início da resolução do problema dual

i) para $i = N$ até $i = 1$ faça

para $t = 1$ até $t = T$ faça

$$\text{calcule } \pi_{it} = \min \left\{ \pi_{it-1} + \delta_{it-1} \beta_{it} - u_{it} + \sum_{j \in P_i} a_{ji} \pi_{jt} \right\}$$

$\downarrow$ dado $\downarrow$ dado $\nearrow$ multiplicar por a_{ji} e somar

ii) se $\pi_{it} = \pi_{i(t-1)} + \delta_{i(t-1)}$ então $X_{it} = 0$ e $I_{i(t-1)} \geq 0$

senão $X_{it} \geq 0$ e $I_{i(t-1)} = 0$

iii) se $\varphi_{it} - \xi_{it} > 0$ então $V_{it} = \bar{d}_{it}$

iv) se $\varphi_{it} - \xi_{it} < 0$ então $V_{it} = \underline{d}_{it}$

iv) se $\varphi_{it} - \xi_{it} = 0$ então $V_{it} \in [\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$

fim da resolução do dual

início da resolução do problema primal

para $i=1$ até $i=N$ faça

para $t=T$ até $t=1$ faça

i) *para $j=1$ até $j=N$ faça* $\sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}$

ii) *se $\varphi_{it} - \xi_{it} \neq 0$ então*

se $\pi_{it} = \pi_{i(t-1)} + \delta_{i(t-1)}$ então

$$I_{i(t-1)} = V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}$$

senão

$$X_{it} = V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}$$

senão se $\pi_{it} = \pi_{i(t-1)} + \delta_{i(t-1)}$ então

$$V_{it} \in [\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$$

$$I_{i(t-1)} = V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}$$

senão

$$V_{it} \in [\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$$

$$X_{it} = V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt}$$

fim (para t)

fim(para i)

fim da resolução do primal

• Algoritmo da resolução do subproblema 2

para $t=1$ até $t=T$ faça

para $k=1$ até $k=K$ faça

i) escolha o índice r tal que

$$\frac{\mu_{rt}}{b_{rk}} = \min \left\{ \frac{\mu_{it}}{b_{ik}} \right\} \text{ onde } i=1, \dots, N, N+1, k \in K_i$$

ii) calcule C_{tk}

$$C_{tk} = \left(\omega_{tk} + \frac{\mu_{rt}}{b_{rk}} \right)$$

fim (para k)

ordene $C_{t1} \leq C_{t2} \leq \dots \leq C_{tk} \leq C_{t(k+1)}$

determine o índice s tal que

$$h_t - MO_{ts} < MO_{t1} + MO_{t2} + \dots + MO_{t(s-1)} < h_t$$

para $k=1$ até $k=s-1$ faça $H_{tk} = MO_{tk}$

$$H_{ts} = h_t - \sum_{k=1}^{s-1} MO_{tk}$$

para $k=s+1$ até $k=K+1$ faça $H_{tk} = 0$

$$\text{para } k=1 \text{ até } k=K \text{ faça } X_{rtk} = \frac{H_{tk}}{b_{rk}}$$

fim(para t)

fim do algoritmo para resolução do subproblema 2

- Algoritmo do subgradiente

$r=1$ (número de iterações)

$$\text{Seja } S_{it} = X_{it} - \sum_{k \in K_i} X_{itk}$$

Se $S_{it} = 0$ para todo i, t então a solução é ótima

Senão

Calcule o passo A_r .

$$\text{Atualize a solução dual } u_{it}^{r+1} = u_{it}^r - A_r S_{it}$$

fim do algoritmo do subgradiente.

5.6 Experiências Computacionais

Os algoritmos apresentados na seção 5.5 foram implementados separadamente e testados. Foram criados cinco módulos. Três destes módulos são usados diretamente na resolução do problema, contendo a implementação dos algoritmos dos subproblemas 1 e 2 e do subgradiente (em fase de implementação).

Os outros dois módulos foram implementados para alocação, leitura e impressão de matrizes e vetores utilizados nos módulos. As matrizes e os vetores foram alocados dinamicamente por apresentarem tamanhos variáveis. Os módulos de cada subproblema foram agrupados aos módulos de alocação, leitura e impressão de matrizes e testados.

Os módulos foram implementados utilizando a linguagem C e compiladas no compilador BCPLUS, versão 3.1.

Foram testados exemplos pequenos gerados aleatoriamente para os subproblemas 1 e 2 e, os resultados foram comparados com os resultados obtidos utilizando os *solvers* *BDLP* e *MINOS* na linguagem de modelagem *GAMS* (*General Algebraic Modeling System*). Verificou-se nos testes realizados com os problemas exemplos que as soluções obtidas pelos algoritmos implementados foram sempre as soluções ótimas para os subproblemas 1 e 2.

Observou-se que o número de iterações no método simplex (*MINOS*) cresce linearmente com o número de períodos. Enquanto que, não foi possível caracterizar bem o esforço computacional com o crescimento do número de itens. Como trabalho futuro estudará o efeito da estrutura do produto no esforço computacional, analisando os seguintes aspectos:

- densidade x esparsidade
- estrutura de montagem x estrutura geral
- poucos estágios x muitos estágios
- etc.

Note que a dimensão do problema (5.1)-(5.10) é de $T(2N + K + L + 1)$ restrições e de $T[3N + 2L + K(N + 1)]$ variáveis, onde N é o número total de itens, T total de períodos, K o número total de centros de trabalhos e L é o número total de insumos.

Relaxando as restrições de balanceamento de insumos tem-se $T(2N + K + 1)$ restrições e $T[3N + K(N + 1)]$ variáveis (como comentado na sessão 5.4) e aplicando o método proposto para o problema (5.1)-(5.10) trabalha-se com o NT restrições e $3NT$ variáveis para o subproblema 1 e, $T(K+1)$ restrições e $TK(N+1)$ variáveis para o subproblema 2. Para ilustrar os tamanhos de problemas reais típicos que devem ser tratados num futuro próximo, considere os seguintes dados: $T=20$, $N=300$, $K=10$. O modelo (5.1)-(5.10) terá 12220 restrições e 78200 variáveis. O método proposto trabalhará com 6000 restrições e 18000 variáveis para o subproblema 1 e, 220 restrições e 60200 variáveis para o subproblema 2. Apesar de trabalhar com um número grande de restrições e variáveis, os métodos de solução para os subproblemas devem ter um desempenho muito bom pois, são métodos analíticos que constroem diretamente as soluções ótimas.

CAPÍTULO 6

Conclusões e Perspectivas Futuras

Esta dissertação pode ser dividida em duas partes principais:

1- (Estudos de Casos) Inicialmente foi feito estudos de casos, abordando dois problemas de programação da produção apresentados nos capítulos 2 e 3.

2- (Modelos de Dimensionamento de Lotes) Foi apresentado no capítulo 4 formulações matemáticas para problemas gerais de dimensionamento de lotes monoestágio e multiestágios. A seguir, no capítulo 5, foi descrito um problema de dimensionamento de lotes multiestágios com restrições de capacidade que, sob alguns aspectos, estende os encontrados em Billington *et al.* [11] e McClain *et al.* [36] e, apresentado uma proposta de resolução para o mesmo. O método proposto é baseado na técnica da relaxação Lagrangeana.

Os estudos dos casos, apresentados nos capítulos 2 e 3, demonstram a aplicabilidade dos modelos matemáticos em vários setores da indústria, além de mostrar a necessidade de estudar e desenvolver métodos para resolução destes problemas.

O problema apresentado no capítulo 5 é um programa linear e, portanto, poderia ter sido resolvido por alguma técnica padrão de programação linear (métodos do tipo simplex ou pontos interiores). Entretanto, trata-se de um problema estruturado, o que motivou a buscar outras técnicas de resolução.

Estudando a estrutura do problema, propôs-se um método de decomposição consistindo na dualização de um grupo de restrições de acoplamento, obtendo deste modo, dois problemas independentes, os quais foram denominados subproblemas 1 e 2 e resolvidos analiticamente. A solução do subproblema 1, apresentada na seção 5.4.1, consiste numa modificação do algoritmo encontrado em McClain *et al.* [36], o qual foi desenvolvido para demandas conhecidas, enquanto que o subproblema 2 tem demandas variáveis restritas a intervalos.

Os algoritmos desenvolvidos para resolução dos subproblemas 1 e 2 foram escritos em linguagem C e testados utilizando-se de um microcomputador IBM-PC compatível. Foram gerados pequenos exemplos testes para validação dos algoritmos. Para uma conclusão definitiva do desempenho dos algoritmos implementados, faz-se necessário testes com exemplos de porte grande, o que será realizado em futuro próximo. O algoritmo do subgradiente para verificação das restrições relaxadas encontra-se em fase de implementação mas, espera-se encontrar algumas dificuldades na obtenção da solução ótima para o problema geral (5.1)-(5.10), como comentado no capítulo 5.

O estudo realizado no capítulo 5 com o método do subgradiente para a resolução do modelo (5.1)-(5.10) deverá ser redigido em forma de artigo e submetido para publicação em revista especializada. Entre as tarefas a executar, como continuidade do trabalho apresentado nesta dissertação, destacam-se:

- 1- Testar exemplos maiores para os subproblemas 1 e 2 e comparar o desempenho dos algoritmos implementados com pacotes disponíveis (*CPLEX*, *MINOS*).
- 2- Conclusão final da implementação do método do subgradiente, com a resolução definitiva do modelo (5.1)-(5.10) e resolução de problemas com dados reais.
- 3- Considerar a inclusão do tempo e custo de *setup*, o que torna o problema de encontrar uma solução factível NP-completo (Maes *et al* [33]). Tal modelo é descrito a seguir:

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^N \left\{ \sum_{t=1}^T (\alpha_{it} V_{it} - \beta_{it} X_{it} - \delta_{it} I_{it}) - \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K (\omega_{tk} H_{tk} + c s_{itk} Y_{itk}) \right\}$$

Sujeito a:

$$V_{it} + I_{it} + \sum_{j \in S_i} a_{ij} X_{jt} = X_{it} + I_{i(t-1)} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$X_{it} = \sum_{k \in K_i} X_{itk} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$\sum_{i=1}^N (b_{ik} X_{itk} + s_{ik} Y_{itk}) \leq H_{tk} \quad k = 1, \dots, K \quad t = 1, \dots, T$$

$$Q_{it} + \sum_{i=1}^I g_{li} X_{it} = C_{it} + Q_{(t-1)} \quad l = 1, \dots, L \quad t = 1, \dots, T$$

$$\sum_{k=1}^K H_{tk} \leq h_t \quad t = 1, \dots, T$$

$$H_{tk} \leq MO_{tk} \quad k = 1, \dots, K \quad t = 1, \dots, T$$

$$\underline{d}_{it} \leq V_{it} \leq \bar{d}_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad t = 1, \dots, T$$

$$X_{itk} - qY_{it} \leq 0 \quad i = 1, \dots, N \quad k = 1, \dots, K \quad t = 1, \dots, T$$

$$I_{i0} = 0 \text{ e } I_{iT} = 0 \quad i = 1, \dots, N$$

$$X_{it}, I_{it}, X_{itk}, H_{tk}, Q_{it}, C_{it} \geq 0 \quad Y_{itk} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1, \dots, N \quad k = 1, \dots, K \quad t = 1, \dots, T$$

onde:

$$Y_{itk} = \begin{cases} 1, & \text{se existe setup para producao do item } i \text{ no periodo } t \text{ no centro de trabalho } k, \\ 0, & \text{em caso contrario,} \end{cases}$$

cs_{itk} custo de *setup* para produzir o item i no centro de trabalho k no período t ,

s_{ik} tempo de *setup* para produzir o item i no centro de trabalho k .

Como foi observado no capítulo 5, a capacidade disponível em cada centro de trabalho é uma variável de decisão que depende do número de pessoas alocadas neste centro. Como o número de pessoas alocáveis em cada centro, definido no problema apresentado no capítulo 5 como N_{tk} , é um número inteiro, mesmo desconsiderando o tempo e custo de *setup* o problema já é intrinsecamente inteiro. Nessa dissertação de mestrado trabalhou-se com uma relaxação da condição de integralidade encontradas nas variáveis de capacidade.

Como tema de doutorado deve-se resolver o problema de programação inteira mista descrito acima bem como, considerar explicitamente as variáveis N_{tk} , que aumenta ainda mais a complexidade do problema.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Afentakis P., Gavish B. (1986), *Optimal Lot-sizing Algorithms for Complex Product Structures*, Operations Research, v.34, n.2, 237-249.
- [2] Afentakis P., Gavish B., Karmakar U. (1984), *Computationally Efficient Optimal Solutions to the Lot-Sizing Problem in Multistage Assembly Systems*, Management Science, v.30, n.2, 222-239.
- [3] Akinc, U. (1993), *A practical approach to Lot and Setup Scheduling at a Textile Firm*, IIE Transactions, v. 25, n.2, 54 - 64.
- [4] Akinc, U. (1995), *Uma Abordagem Prática Para a Programação de Setup e Para o Dimensionamento de Lote de Uma Indústria Têxtil*, Gestão & Produção v.2, n.1, 38-58.
- [5] Bazaraa, M. S., Jarvis J. J. (1977), *Linear Programming and Network Flows* - John Wiley & Sons.
- [6] Bazaraa, M.S., Sherali, H.D. (1981), *On the Choice of Step Size in Subgradient Optimization*, European Journal of Operational Research 7, 380-388.
- [7] Bahl, H. C., Ritzman, L. P., Gupta, J. N. D., (1987), *Determining Lot Sizes and Resource Requirements : A Review*, Operations Research, v.35, n.3, 329-345.
- [8] Baker, K. R. (1993), *Requirements Planning*, em Graves, S.C., Kan, A. H. G. Rinnooy, Zipkin, P. H. Logistics of Production and inventory, Handbooks in operations Research and management science: Elsevier Science Publishers B. v.4, 571 - 627.

- [9] Berreta, R. E., Armentano, V. A. (s.n.t.), *A Heuristic for Lot-sizing in Multi-Stage Systems*, Alaska.
- [10] Berreta, R. E., Armentano, V. A. (1996), *Relatório da Fapesp*, 1º semestre.
- [11] Billington P. J., McClain J. O., Thomas L. J. (1983), *Mathematical Programming Approaches to Capacity MRP Systems: Review, Formulation and Problem Reduction*, Management Science, V. 29, n. 10, 1126-1141.
- [12] Billington P. J., McClain J. O., Thomas L. J. (1986), *Heuristics for multilevel Lot-Sizing With a Bottleneck*, Management Science, v. 32, n. 8, 989-1006.
- [13] Billington P. J., Blackburn J., Maes J., Millen R., Wassenhove L. N. V. (1995), *Multi-Item Lotsizing Capacited Multi-Stage Serial Systems*, IIE Transactions, v.26, n.2, 12-18.
- [14] Blackburn, J. D., Millen, R.A. (1982), *Improved Heuristics for Multistage Requirements Planning Systems*, Management Science, v.28, n.1, 44-56.
- [15] Burbidge, J. L. (1981), *Planejamento e Controle da Produção*, Editora Atlas, São Paulo.
- [16] Chiu H. N., Lin T. M. (1988), *An Optimal Lot-sizing Model for Multi-Stage Series/Assembly Systems*, Computers and Operations Research, V.15, n.5 403-415.
- [17] Clark, A. R., Armentano, V. A. (1995), *A Heuristic for a Resource-Capacitated Multi-Stage Lot-Sizing Problem with Lead Times*, Journal of the Operational Research Society, v.46, n.10, 1208-1222.
- [18] Dantzig, George (1955), *Optimal Solution to a Dynamic Leontief Model With Substitution*, Econométrica, v.23, 295-302.
- [19] Diaby, M., Bahl H., Karwan, M. H., Ziont, S. (1992), *Capacitated Lot-Sizing and Scheduling by Lagrangean Relaxation*, European Journal Of Operational Research, n. 59, 444-458.
- [20] Dixon, P.S., Silver, E.A. (1981), *A Heuristic Solution procedure for the Multi Item, Single Level, Limited Capacity, Lot-sizing Problem*, Journal of Operations Management, v.2, n.1, 233-39.
- [21] Fernandes, F. C. F. (1991) *Concepção de um Sistema de Controle da Produção para uma Manufatura Celular*, (Tese de Doutorado - EESC/USP).
- [22] Florian M., Lenstra J. K., Rinnoy Kan, A. H. G. (1980), *Deterministic Production Planning Algorithms and Complexity*, Management Science, v.26, n.7, 669-679.
- [23] Gonçalves-Vianna, A. C. (1994), *Estruturas Especiais de Programação Inteira*, Dissertação de Mestrado - ICMSC/USP.

- [24] Gonçalves-Vianna, A. C., Arenales, M. (1995), *Problema de Programação da Produção numa Fundação Automatizada*, *Gestão & Produção*, v.2, 244-263.
- [25] Graves, S. C. (1981), *A review of Production Scheduling*, *Oper. Res.*, v.29 n.4, 646-675.
- [26] Graves, S.C., Kan, A. H. G. Rinnooy, Zipkin, P. H. (1993), *Logistic of production and inventory* (Handbooks in operations research and management science: v. 4), Elsevier Science Publishers B. V.
- [27] Held, M., P. Wolfe, H. Crowder. (1974), *Validation of Subgradient Optimization*, *Mathematical Programming*, n.6, 62-68.
- [28] Kuik, R., Salomom, M., Van Wassenhose, L. N., Maes, J. (1993), *Linear Programming, Simulated Annealing and Tabu Search Heuristics for Lotsizing in Bottleneck Assembly Systems*, *IIE Transactions*, v.25, n.1, 62-72.
- [29] Kuik, R., Salomon, M. (1990), *The Multi-Level Lotsizing Problem: Evaluation of a Stochastic Optimization Heuristic*, *European Journal of Operational Research*, v.45, 25-37.
- [30] Lambrecht, M., Vanderveken, H., (1979), *Heuristic Procedures for the Single Operation Multi Item Loading Problem*, *AIIE Transactions*, v.11 n.4, 319-326.
- [31] Lasdon, L. S. (1970), *Optimization Theory for Large Systems*, Macmillan Publishing Company, New York.
- [32] Luenberger, D. G. (1984), *Introduction to Linear and Non-Linear Programming*, Second Edition, Addison-Wesley, Reading, Mass.
- [33] Maes J., McClain, J. O., Van Wassenhove, L. N. (1991), *Multilevel Capacitated Lotsizing Complexity and LP Based Heuristic*, *European Journal of Operational Research*, v.53, 131-148.
- [34] Maes, J., and Van Wassenhose, L.N. (1986), *A Simple Heuristic for the Multi-item Single Level Capacitated Lot Sizing Problem*, *Operations Research Letters*, v.4, 265-274.
- [35] Meza-Santos E., *Programação da Produção*, *Dissertação de Mestrado*, ICMSC-USP. (Em Andamento).
- [36] McClain, J. O., Thomas, L. J., Weiss, R. N., (1989), *Efficient Solutions to a Linear Programming Model for Production Scheduling With Capacitated Constraints*, *IIE Transactions*, v. 21, n. 2, 144-152.
- [37] Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A. (1988), *Integer and Combinatorial Optimization*, Wiley-Interscience Publication.

- [38] Poljak, B. T. (1967), *A General Method of Solving Extremum Problems*, Soviet Mathematic Daklady, 8(3), 593-597.
- [39] Roll, Y., Karni, R. (1991), *Multi-Item, Multi-Level Lot Sizing With an Aggregate Capacity Constraint*, European Journal of Operational Reserch, v.51, 73-87.
- [40] Shapiro, J. (1993), *Mathematical Programming Models and Methods for Production Planning and Scheduling*, em Graves, S.C., Kan, A. H. G. Rinnooy, Zipkin, P. H. Logistics of Production and inventory, Handbooks in operations Research and management science: Elsevier Science Publishers B. v.4, 371 - 443.
- [41] Sacomano, J. B. (1990), *Uma analise da Estrutura funcional do Planejamento e Controle da Produção e suas Técnicas Auxiliares*, Tese de Doutorado, EESC/USP.
- [42] Toledo, F. M. B., Armentano, V. A., França, P. M. (1994), *Um Método Ótimo Para o Problema de Dimensionamento de lotes com restrições de Capacidade*, SBPO.
- [43] Trigeiro, W. W., Thomas, L. J., McClain J. O. (1989), *Capacitated Lot Sizing With Setup Times*, Management Science, v.35, n. 3, 353-366.
- [44] Veinott, A. F. Jr. (1969), *Minimum Concave-Cost Solution of Leontief Substitution Models of Multi-facility Inventory Systems*, Operations Research, march-april, 262-291.
- [45] Wagner, H. M. (1986) - *Principles of Operations Research* - Prentice-Hall, Inc.
- [46] Wagner, H. M. e Whitin, T. M. (1958), *Dynamic Version of the Economic Lot Size Model*, Management Science, v.5, n.1, 89-96.